

PDF Compressor Free Version




Х. МАМАТОВ

АВТОМӨБИЛЛАР



Шорини берилор

 - ишиги урми


 - электр торлози


 - сиккил дово берил

 - сурб шоборолотини

 - нана и зорди тешиги

 - бор тоғани ўз қорувсон

 - тўсими тегера ^{физикное, ток}

 - иссеқсуб берил


 - ~~ячаник~~

 - ~~ёне и зорди қорини~~
~~қусе дини~~

629
M-23

Х. МАМАТОВ


АВТОМОБИЛЛАР



(АВТОМОБИЛЛАР КОНСТРУКЦИЯСИ АСОСЛАРИ)

Х. Маматов
I қисм

**Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта
махсус таълим вазирлиги олий
билимгоҳларнинг "Автомобиль ва
автомобиль хўжалиги" ихтисослиги
талабалари учун дарслик
сифатида тавсия этган**



ТОШКЕНТ • "ЎЗБЕКИСТОН" • 1995

иль
гиш
инг
лий
ци-
тон
да-
ига
ини
бзи

фа-
су-
ро-
им-

ган
АЗ-
ил-

те-
ан.
ар-

ри
им-
до-
Со-
ин-
ва
тун

рга

ТАҚРИЗЧИЛАР:

Ўзбекистонда хизмат курсатган фан ва техника арбоби, техника доктори, профессор А. А. МУТАЛИБОВ; техника фанлари доктори, профессор А. САДРИДДИНОВ

Муҳаррир: К. БЎРОНОВ

Маматов Х.

М 23 Автомобиллар (Автомобиллар конструкцияси асофи):
Олий билимгоҳларнинг "Автомобиль ва автомобиль
хўжалиги" ихтисослиги талабалари учун дарслик. К.—
Т.: Ўзбекистон, 1995.—338 б

ISBN 5-640-01862-3

Ушбу дарслик икки қисмдан иборат бўлиб, Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги тасдиқлаган дастур асосида ёзилган. Китобнинг I қисмида асосан карбюратор двигателларининг механизми ва тармоқлари, дизель ва газ баллонли автомобилларнинг таъмирлаш тармоғи, шунингдек, автомобилларнинг электр жиҳозларининг мавзулар ёритилган.

Китобдаги машқлар мустақил ишлаб чиқиш учун ҳам, амалиёт ишлари учун ҳам мулжалланган.

Дарслик "Автомобиллар" ҳамда "Автомобиллар ва тракторлар" ни уқитиладиган олий ўқув юр்தларининг талабалари учун мулжалланган бўлиб, ундан автомобиль ва йўллар техникумларининг ўқувчилари ҳам фойдаланишлари мумкин. Шунингдек, бу китоб автомобиль корхоналарида ишлайдиган муҳандису техник ходимлар учун ҳам жуда кераклик.

ББК 39.33.73

№ 709-94

Алишер Навоий номидаги
Ўзбекистон Республикасининг
давлат кутубхонаси

М 3203000000—09
М 351 (04) 94

СЎЗ БОШИ

Ушбу дарслик асосан автомобиль транспорти ва автомобиль хўжалиги, йўл ҳаракатини ташкил этиш, автомобилни ишлатиш ихтисослиги талабалари учун мўлжалланган бўлиб, муаллифнинг бир неча йиллар мобайнида Тошкент Автомобиль-йўллар олий билимгоҳи "Автомобиль" кафедрасида шу фандан ўқиган лекциялари, ўтказган амалий машғулоти ва, шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг педагогика муаммосига доир илмий-методик мувофиқлашган режасига киритилган мавзу бўйича талабаларнинг ижодий қobiliятларини ривожлантириш борасида муаллиф томонидан бажарилган баъзи илмий-тажриба ишлари асосида ёзилди.

Дарсликда автомобиль механизми ва тармоқларининг вазифаси, умумий тузилиши, ишлаш услуби ҳамда конструктив хусусиятлари баён этилган. Дарсликнинг ҳар бир бобидан сўнг, программалаштирилган топшириқлар берилган бўлиб, уларнинг ечимлари талқин этилган.

Дарсликда ҳозирги вақтда жумҳуриятимизда кўп тарқалган ГАЗ-24-12 "Волга", ВАЗ-2106, ВАЗ-2121 "Жигули", ГАЗ-53А, ГАЗ-66-02, ЗИЛ-130, МАЗ-5335 ва КамАЗ-5320 ва бошқа автомобиллар мисолида уларнинг конструкцияси тавсиф этилган.

Китобда 22 боб бўлиб, ҳар бирининг охирида, шу боб материали юзасидан программалаштирилган топшириқлар берилган. Ҳар бир топшириқ учта машқдан иборат. Бундай топшириқларнинг умумий сони 200 га яқин.

Муаллиф ушбу китобни ёзишда берган фойдали маслаҳатлари ва ёрдамлари учун Тошкент Автомобиль-йўллар олий билимгоҳининг кафедра мудирлари — профессор А. А. Муталибов, доцент О. А. Ганихўжаев ва доцентлар М. А. Қодирхонов, Б. Сотиболдиев, Ж. Қўлмуҳамедов ва Ю. В. Ронгинскийга чуқур миннатдорчилик билдиради. Шунингдек, нашриёт раҳбариятига ва ходимларига қўллаб-қувватлаганликлари ва ҳамкорликлари учун ташаккур айтади.

Дарслик ҳақида фикр-мулоҳазаларини айтган китобхонларга муаллиф самимий миннатдорчилик билдиради.

Манзилимиз: Тошкент — 700129, Навоий кучаси, 30,
"Ўзбекистон" нашриёти.

КИРИШ

Фан ва техника тараққиётининг ҳозирги шарт-шароитлари ҳамда уларнинг ютуқлари халқ хўжалигининг ҳамма соҳаларига самарали жорий қилиниши олий билимгоҳлар талабалари олаётган билимлар салмоғини анча оширишни тақозо қилади.

Қўйинги вақтларда фан ва техниканинг ҳамма соҳаларида илмий-техника тараққиётининг шитоб билан бериши натижасида талабалар қисқа муддат ичида ўзлаштириб оладиган маълумотлар ҳажми жуда ортиб кетди.

Буларнинг ҳаммаси ўрганиладиган билим мазмунини кенгайтиришга олиб келади ва ўқув фанларидан дарс беришнинг анъанавий усуллари тубдан такомиллаштиришни талаб қилади.

Маълумки, ўқитишнинг ҳозирги услубларида талабага бериладиган маълумотлар миқдори ўқитувчи талабадан оладиган маълумотлар миқдоридан бир неча марта кўпдир. Бу эса талабалар ижодий фаоллиги сустлигидан далolat беради.

Олий таълим ва ҳунар мактабларини ислоҳ қилишнинг асосий йўналишларида ёш авлодни тарбиялаш ва унга билим беришни ҳар томонлама яхшилаш таъкидлаб ўтилган. Шу муносабат билан ўрганиладиган маълумотларни таққослаб, чуқур таҳлил ва талқин қилиш ҳисобига талабаларнинг фикрлаш жараёни ва билимларни ўзлаштириши устидан жиддий тартибли назоратни йўлга қўйиш масалалари алоҳида аҳамият касб этади. Шунга кўра дарсликка узвий равишда таълим бериш ва назорат қилиш масалаларини киритиш муҳим аҳамиятга моликдир. Бу, шубҳасиз, программалаштирилган ўқув қўлланмасидан, шунингдек, таълим бериш ва назорат қилишнинг техник воситаларидан фойдаланиб, программалаштирилган ҳолда ўқитишда жуда қўл келади.

Бир неча йиллар мобайнида Тошкент автомобиль-йўллар олий билимгоҳининг "Автомобиль" кафедрасида автомобиллар конструкцияси асосларини программалаштириш асосида ўқитиш натижасида муҳим илмий-амалий йўлланмалар ишлаб чиқилди. Бу услуб бошқа бир қатор кафедраларда ҳам қўлланиб, яхши натижалар бермоқда.

Чунончи талабаларни программалаштирилган ўқув манбалари асосида ўқитиш натижасида синов гуруҳларидаги талабаларнинг

иждий фаоллиги ошди, ўқув материалларини ўзлаштириш енгиллашди, бундан ташқари, уларнинг мустақил ишлаши ва ўз-ўзини назорат қилиб бориши борасида муҳаққақ имкониятлар яратилди.

Шу қилинган илмий-тажриба ишларининг якуни сифатида "Автомобиллар" (Автомобиллар конструкцияси асослари) деб номланган дарслик ва программалаштирилган қўлланма битта китобда ўз ифодасини топди.

Китобнинг программалаштирилган қисмига оид тест саволлари ва уларнинг счими нафақат республикамиздаги, балки москвалик, киевлик, одессалик ва алматилик мутахассисларни ҳам қизиқтириб, рус тилида чоп этилди. Шунингдек, китобда келтирилган тест саволлари кубалик мутахассислар томонидан испан тилига ҳам ўгирилиб, Гавана университетида ўқув қўлланмаси сифатида фойдаланилмоқда.

КИТОБДАГИ ПРОГРАММАЛАШТИРИЛГАН ТЕСТ ТОЙШИРИҚЛИ МАШҚЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ЮЗАСИДАН АМАЛИЙ ЙЎЛ-ЙЎРИҚЛАР

Китобда барча ўқув манбалари мавзуларга бўлинган бўлиб, ҳар бир мавзуни икки соатли машғулот: лекция — дарснинг таҳлили, деб қараш мумкин. Дарсликда келтирилган ҳар бир мавзудан сўнг ўнтадан топшириқ бор, ҳар қайси топшириқ эса қийинлик даражаси турлича бўлган учта машқдан иборат қилиб тузилган. 1-тур машқ енгил ечимли саволлардан иборат бўлиб, унда расм, содда чизма ва тасвирий чизмалар берилган. Талабаларнинг саволларга берадиган жавоблари механизм ёки қисм деталларини ёки уларнинг айрим бўлакларини ўша кўринишда кўрсатилган рақамларини билиб топиш йўли билан аниқланади.

Синов саволларининг (тестнинг) биринчи турида берилган машқлар ёрдамида талаба автомобилнинг асосий қисми, механизми, қурилмаси (детали) ёки уларнинг айрим бўлакларини кузатиш йўли билан тўғри аниқлаш тажрибасини мукамал ўрганиши лозим.

Тўғри жавоб ҳар бир мавзудан сўнг келтирилган тўғри счим рақамини ёки ҳарфини топиш йўли билан аниқланиб, талаба ўз-ўзини назорат қилади. Агар берилган машқ бўйича ҳамма саволлар тўғри топилган бўлса, биринчи курс талабаси беш балл, юқори курс талабаси эса икки балл билан баҳоланади.

2-тур машқ ўртача қийинликка эга бўлган изланиш туридаги саволлардан тузилган. Талаба бу саволларнинг ҳар бири устида фикр юритади ҳамда бир-бири билан қийслаб талқин қилади ва тўғри жавоб топишга интилади. Бу синов матнида ҳар бир жавобнинг тўғриси битта ёки бир неча жавоблар йиғиндисидан иборат бўлиши мумкин. Берилган машқ бўйича тўғри ва аниқ

жавоб топилса, биринчи ва юқори курс талабалари уч балл билан баҳоланади. **PDF Compressor Free Version**

Синов саволининг учинчи турида анча қийин, конструктив ечимдаги машқлар келтирилган бўлиб, талабанинг ўқилган машқ саволлари устида фикр юритишдан ташқари, автомобилларнинг механизмлари, қисм ва деталларининг конструктив хусусиятларини тўлароқ билиши ва уларни таққослаш йўли билан тўғри жавобни аниқлаши талаб этилади. Бизнинг фикримизча, талаба бу машқларга тўғри ва аниқ жавоб топа олиши учун кўп вақт сарфлайди. Шунинг учун ҳам биринчи курс талабаларига турли дарслик ва ўқув қўлланмаларидан фойдаланишга рухсат этилади. Юқори курс талабалари автомобиль конструкцияси фанини тўла ўтганликлари сабабли адабиётдан фойдаланмасдан мустақил ишлашлари лозим.

Бу тур ечимдаги синов саволи бўйича китоблар билан машқ қилиб, тўғри жавоб топган биринчи курс талабалари икки балл, юқори курс талабалари эса машқ саволларига китобга қарамасдан тўғри жавоб топганлари ҳолда беш балл билан баҳоланадилар. Шундай қилиб, уч турдаги қийинлик даражасига эга бўлган машқлар тўлиқ ечилса, биринчи ва юқори курс талабалари бир хил балл, яъни ўн балл оладилар ва бу балл "аъло" баҳога тенг бўлади. Худди шу йўсинда етти ёки саккиз балл олинса, бунда машқлар "яхши" баҳо билан ечилган бўлади. Агар ҳаммаси бўлиб "беш" балл олинса, демак, бунда машқлар "қониқарли" баҳо билан ечилган бўлади. Олинган баллар йиғиндиси беш баллдан кам бўлса, баҳо "қониқарсиз" ҳисобланади. Ҳар бир машқ учун қўйилган баллар машқларнинг қийинлик даражаси ҳисобга олинган ҳолда ҳамда биринчи ва юқори курс талабаларига берилган билимнинг ҳажмига ўзига хос равишда ёндашиб, ўқув гуруҳларида ўтказилган илмий синов ва тажриба асосида танланган.

Ҳурматли талабалар!

Ҳар бир мавзудан сўнг программалаштирилган тест машқлари келтирилган. Улардан оқилона фойдаланинг!

Тўғри жавоб топиш учун даставвал яхши ҳаракат қилиб, дарслик қисмидаги лекцияга тааллуқли мавзунинг ўқинг ва ўқинг, ижодий фикр юритинг, шундан кейингина китобда берилган программалаштирилган машқларни ечишга киришинг.

Сиз мустақил равишда таҳлил ва талқин қилиб, тўғри жавоб топган бўлсангиз ёки машқлар устида бош қотириб, уларни адабиётлардан тўла фойдаланган ҳолда ечишга ҳаракат қилсангизгина китобда берилган жавоблар сиз учун сабоқ бўлади.

Азиз талабалар! Тангри мададкор бўлиб яратилган ушбу китоб Сизларга доимо ёр бўлсин, ишларингизда омад дарчасини очсин.

АВТОМОБИЛЛАРНИНГ ТУЗИЛИШИ, ИШЛАШИ ВА КОНСТРУКТИВ ХУСУСИЯТЛАРИ

1-боб. АВТОМОБИЛЬ ҲАҚИДА УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР

1-§. Автомобиль тарихидан

Ҳозирги кунда хом ашё ва тайёр маҳсулотларни ташиш, очиқ усулда кўмир ва руда қазиб чиқариш, саноат усулида уй-жой бинолари ва саноат корхоналари қуриш, қишлоқ хўжалигига зарур юклар, ўғит ва турли маҳсулотлар ташиш, кенг истеъмол молларини бсвсита истеъмолчиларга ўз вақтида етказиб бериш ва бошқа мақсадларда автомобиллардан фойдаланилади. Юк автомобилларидан ташқари пассажир автомобилларининг ҳам мамлакатимиз аҳолисининг кундалик турмушидаги аҳамияти катта.

Ҳозирги автомобилнинг пайдо бўлиши оддий тегирмон гилдирагидан то одам мускулидан ҳаракатга келувчи ўзиюрар аравачагача бўлган жуда узоқ йўлни босиб ўтди. Биринчи марта ана шундай аравача бундан 200 йил муқаддам яратилган эди. Бундай ўзиюрар арава Россияда истиқомат қилувчи деҳқон Шамшуренко томонидан яратилди. Кейинроқ И. П. Клубин уч гилдиракли "самокат" ихтиро этди. У оёқларнинг ҳаракати билан юрар эди.

Лекин кишилар бундай араваларни мускуллар ёрдамида ҳаракатга келтиришга қийналардилар. Шунинг учун улар бу араваларни қандайдир куч ёрдамида ҳаракатга келтириш учун узоқ изландилар. Оқибатда улар ёқилғидан ана шундай энергия яратиш мумкинлигини сездилар. Бу борада рус кашфиётчиси И. Ползуновдан ташқари француз Дени Попен, немис Леупольд, швециялик Тривельд, инглизлар Ньюкомпен ва Уаат ҳамда бошқалар изланиш олиб бордилар. Ниҳоят инсоният тарихида транспортнинг универсал двигатсли — буг двигатели ихтиро қилинди. Буг машинаси, аввало, ўзиюрар экипаж автомобиль учун энергия манбаи бўлиб ишлатилган эди. Биринчи автомобиллар от тортадиган аравалар шаклида ишланиб, унга олдинги гилдиракни айлантириш учун буг двигатели ўрнатилган.

"Автомобиль" сўзи (авто — грек тилида — ўзи, мобиль — латинча — ҳаракатланувчи) "ўзи ҳаракатланувчи" деган маънони билдиради. Автомобиль қуруқликда ҳаракатланувчи транспорт воситаси сифатида мустақил энергия манбаига эга бўлган двигател билан жиҳозланган ҳамда катта комфортABELь ва хавфсизликка эга бўлган ҳолда рельсиз йўлда юк ва одамларни ташиш

учун мўлжалланган машинадир. Автомобилни бундай талқин қилиш уни бошқа транспорт воситаларидан ажратиб туради.

Автомобиль кашфиётчиларнинг буғ аравасини ривожлантириш, такомиллаштириш ва унинг устида узоқ йиллар мобайнида тинимсиз иш олиб бориши натижасидир. Бир неча йиллар давомида буғ машинаси асосида бир неча ўзиюрар автомобиллар яратилди. Биринчи буғ автомобилни 1771 йилда француз ҳарбий инженери Кюньо яратди. Бу машина артиллерия юкларини ташишга мўлжалланганди. У ўзининг иккинчи буғ машинасини 4—5 тонна юк кўтаришга мўлжаллаб яратди. Уни жаҳондаги энг биринчи юк машинаси, деб ҳисоблаш мумкин. Кюньонинг бу автомобили учта ғилдиракка эга бўлиб, олдинги ғилдираги стакловчи ва бошқариладиган эди. Буғ қозони ўтхонаси билан автомобилнинг олдинги қисмига ўрнатилиб, буғ қозонидан тўғри тушган иккита цилиндр буғ машинасига ўтказилар эди. Цилиндр поршени эса олдинги ғилдирак, храповик механизмлар билан боғланганди. Машина тўлиқ мукаммаллашмаганлиги ва буғ двигателининг жуда оғирлиги ва катталиги учун амалиёт жиҳатидан ривожлана олмади. Шунга қарамай, Кюньо ихтиросининг катта аҳамиятга эга эканлигини тан олиш керак. Чунки у биринчи бўлиб двигатель билан ҳаракатланувчи автомобиль яратиш мумкинлигини исботлаб беради.

Буғ автомобилни яратиш фикри Англияда янада ривожланди. XIX асрнинг биринчи ярмида бу мамлакатда бир неча буғ двигатели билан ҳаракатланувчи автомобиллар яратилди. Кўпинча улар автобус кўринишига эга булар эди. Баҳайбатлиги ва оғирлиги туфайли буғ автомобиллари оддий йўллардан зўрға ҳаракат қила бошладилар. Натижада йўлларни яхшилаш, темир йўллар яратиш фикри туғилди. Буғ автомобилнинг рельсга қўйилиши паровознинг вужудга келиши учун асос бўлди. Бу даврларда иқтисодий техника жиҳатдан камчиликларнинг кўплиги туфайли автомобиллар яхши ривожланмади. Масалан, буғ двигателининг юқорида қайд этилган камчиликлари автомобилда ундан тўла фойдаланишга тўсқинлик қилди. 1860 йилда Ленуар биринчи бўлиб ички ёнилғи двигателини яратди. Лекин у ҳам тўла мукаммаллашмаган эди. Ёқилғи поршени ярим юришда цилиндрга суларди, кейин портлаш юз берарди. Портлаш босими эса атиги тўрт килограмму 1 сантиметр квадратга етарди.

Ички ёнилғи двигателини такомиллаштириш борасида кўпгина кашфиётчилар иш олиб бордилар. 1862—1877 йиллар давомида Отто Боден Рошанинг фикридан фойдаланиб, ўзини бутун жаҳонга машҳур қилган ички ёнилғи двигателини яратди. Отто двигателида ёнилғи олдиндан қаттиқ қисилади. Натижада ёқилғи иссиқлигидан двигательда тўла фойдаланиш имкони яратилади. Отто ички ёнилғи двигателининг умумий тузилишига ҳам бир қатор ўзгаришлар киритди. Мана шу янги яратилган тўрт тактли ички ёнилғи

двигатели автомобилсозликнинг ривожланиши учун пойдевор бўлди.

1886 йилда Бенц 3—4 от кучига эга бўлган бир цилиндрли, уч гилдиракли автомобилни ихтиро этди. 1887 йилда Даймлер тўрт гилдиракли, бир цилиндрли автомобилни яратишга муваффақ бўлди. Иккала машинада ҳам олдинги гилдиракларга ҳаракат тасма орқали берилади. Кейинги йилларда автомобилларни такомиллаштириш ва унинг янги хилларини яратиш устида қизғин иш олиб борилди. Ички ёниш двигателига эга бўлган автомобиллардан ташқари, ўзида ўрнатилган аккумулятор батареясидан қувват олувчи электр двигателли автомобиллар ҳам пайдо бўла бошлади. Лекин бундай автомобилларнинг ҳаракати чекланганлиги, узоқ масофага боролмаслиги туфайли кўплаб ишлаб чиқарилмади. Автомобиль конструкциясининг яхшиланиб бораётганлиги ва кўплаб ишлаб чиқарилаётганлигига 1894 йилда Париж — Руан автомобиль пойгаси мисол бўла олади. Ўшанда 126 километрлик масофадаги "пойга"да 102 автомобиль қатнашган эди. 1895 йилда ҳам Париж — Бордо — Париж биринчи автомобиль пойгаси уюштирилди. Бу масофада Панор Левасор яратган машинанинг ўртача тезлиги соатига 24 километр бўлди. Шу йиллари Европадаги заводлар ва фирмалар алоҳида намунали автомобиллардан кўплаб ишлаб чиқаришга ўтиш учун ҳаракат қилдилар.

Америкада биринчи бўлиб 1892 йилда ўзининг биринчи автомобилини яратиб ва бундай арзон автомобилларни кўплаб ишлаб чиқарган Генри Форд Америка автомобилсозлигига пойдевор қўйди. Кейинчалик бу ерда автомобилсозлик юқори даражага кўтарилди.

Биринчи жаҳон урушигача бўлган даврда автомобилнинг намуна бўладиган асл тизими яратилди ва бизнинг давримизгача сақланиб келди. Автомобилнинг конструкциясини такомиллаштириш ва унинг механизмлари сифати ҳамда чидамлилигини ошириш устида узлуксиз ишлар олиб борилмоқда.

Биринчи жаҳон урушидан кейин капиталистик мамлакатларда (АҚШ, Англия, Германия)да жуда тез суръатлар билан автомобиллар ишлаб чиқарувчи корхоналар вужудга келди.

Ҳозирги пайтда бутун дунё бўйича автомобилларнинг умумий сони 450 миллиондан ошиб кетди. Бу автомобилларнинг учдан бири АҚШга тўғри келади. Ҳар йили автомобил ҳолда, буларнинг 30 миллиондан ошиқ автомобиль ишлаб чиқаргани ҳолда, буларнинг 8 миллионга яқини "Женерал Моторс", 4 миллиони "Форд", 3 миллиони "Тойота" ва қолган ярми "Фак", "Ниссан", "Рено", "Фиат", "Хонда", "Мазда" ва бир қатор бошқа автомобиль уюшмаларида ишлаб чиқарилмоқда.

Автомобилсозлик ривож топган давлатларда, шу жумладан Япония ва Жанубий Корёда бу улкан саноатнинг ҳар тарафлама тараққий этиши натижасида уларнинг халқлари бой ва бадавлат яшаши учун замин яратдилар. Шу баркамол саноат орқали бу

давлатларда илм, фан ва маърифат гуркираб ўсди. Бунинг исботи тариқасида бир мисолни келтирсам, ҳаммаси аён бўлади деган умиддаман. Маълумки, 80-йилларда Жанубий Корея саноати Европа давлатларидан жудаям орқада эди. Лекин 90-йилларнинг бошларидан буён бу мамлакатларнинг автомобиль саноати тармоғи шу саноат ривож топган давлатлар билан ҳамкорликда иш қуриб, бир неча автомобиль фирмаларини ярата олди. Булар ичида "Женерал Моторс" билан ҳамкорликда яратилган "Деу", "Хюнда", "Киа", "Сеанг — Йонг" фирмалари бўлиб, улар тайёрлаган автомобилларнинг ярмидан кўпроғи Европа ва Америка давлатларида харид қилинмоқда. Шу тариқа Жанубий Корея Шарқда Япониядан сўнг автомобиль саноати тармоғи ривож топган улкан давлатга айланди. Шунинг учун бўлса керак, мустақил республикамизда юқорида қайд этилган фирмалар билан танишиш ва сабоқ олиш ишлари режалаштирилгани келажакда шу соҳани тезкорлик билан ривожлантириш ечимининг топилишига умид боғлайди.

2-§. Собик Иттифоқда автомобилсозликнинг ривожланиш босқичлари

Собик Иттифоқда 1924 йили биринчи марта 1,5 т. юк кутарадиган АМО-15 маркали юк автомобили ишлаб чиқарилди. 1925 йилдан бошлаб Ярославль автозаводида 3 тоннали Я-3 маркали автомобиль чиқарила бошланди. Биринчи беш йиллик охирида (1931 й.) АМО (МАЗ) заводи (Москва акционерлар жамияти — ҳозирги Лихачёв номидаги автомобиль заводи) қайтадан таъмирланди. 1932 йили Горький шаҳрида янги автомобиль заводи ишга туширилди ва СССР автомобилсозлигининг ҳақиқий ривожланиш даври бошланди.

1941 йилга келиб Совет Иттифоқининг автомобиль саноати анча ривожланди. Улуғ Ватан уруши йиллари мамлакат заводларида чиқарилган автомобиллар фронт ва халқ хўжалигининг барча соҳаларида асосий транспорт бўлиб хизмат қилди. 1944 йилда Миасс шаҳрида янги автомобиль заводи ишга туширилди ва ЗИС-5, кейинчалик Урал ЗИС-355 автомобиллари ишлаб чиқарила бошланди.

Автомобиль саноатининг янги ривожланиш даври Улуғ Ватан урушидан кейин бошланди. 1946—1955 йиллар даврида Минск, Кутаиси юк автомобиль заводлари ва Львов, Павлов автобус заводлари қурилди. 1959—1965 йилларда СССР халқ хўжалигини ривожлантиришнинг етти йиллик планига биноан Белоруссия, Кременчук, Могилёв, Ереван юк автомобиль заводлари ва Ликин автобус ҳамда Запорожье енгил автомобиль заводлари ишга туширилди. Саккизинчи беш йилликда Тольятти шаҳрида йилига 660 минг енгил автомобиль чиқаришга мўлжалланган Волга автомобиль заводи (ВАЗ) қурилди. Тўққизинчи беш йилликда

Кама автомобиль заводи ишга туширилиб, уч ўқли саккиз тоннали дизель автомобиллари ишлаб чиқара бошлади. Бу завод йилига 150 минг дона КамАЗ маркали оғир юк автомобили ва 250 минг дизель агрегати ишлаб чиқармоқда. Лекин шу кунгача чиқарилаётган автомобиллар ичида жуда кўп юк кўтарувчи ва кам юк кўтарувчи автомобилларнинг умумий салмоги жуда ҳам кам. Бу ҳол эса автомобиль транспортида бўлаётган харажатларнинг ҳар йили икки барабар кўпайиб кетишига олиб келмоқда.

Ҳозирги автомобилларнинг асосий база моделлари қуйидагилардир: ЗИЛ-130; ГАЗ-53; ГАЗ-24 "Волга", КраЗ-257, МАЗ-5335; БелАЗ-540; Урал-377Н; КАЗ-608; КамАЗ-320, "Москвич-4140", ВАЗ-2106, ЗАЗ-968, ЛиАЗ-677; ЛАЗ-695; ПАЗ-672, УАЗ-452; РАФ-977 ва бошқалар.

Кейинги йилларда дизеллар ишлаб чиқариш тез суръатлар билан кўпайтирилиб, ГАЗ, ЗИЛ, Урал, КАЗ автомобилларига дизель двигателлари ўрнатиш йўлга қўйилди. 1990 йилга келиб дизель ўрнатилган автомобиллар 1985 йилга нисбатан 2 марта, тиркама (прицеп) ва ярим тиркамалар эса 1,4 марта ортди.

1990 йилга келиб кўп юк ортадиган автомобиллар ва уларнинг асосида кўп юк тортадиган автопоездлар, ихтисослаштирилган юк автомобиллари ва автомобиль тиркамалари 1985 йилга нисбатан 48,1 фоизга кўпайтирилди. Ана шу даврда Москвадаги Лихачёв номи автомобиль заводида 12 тонна юк кўтара оладиган дизель двигатели ўрнатилган иккита етакчи кўприкли, ЗИЛ-169 маркали автомобиль ва унинг ўзгартирилган нусхалари ишлаб чиқарила бошланди. Горький автомобиль заводи 7 тоннагача юк кўтара оладиган, қийин йўлларда юришга мослаштирилган иккита етакчи кўприкли ГАЗ-33(6х4) маркали автомобиль ва унинг негизида қишлоқ хўжалик маҳсулотларини ташишга мўлжалланган, 6 тоннагача юк кўтара оладиган ГАЗ-33Б маркали автомобиль самосвалларини, Урал автомобиль заводи 7,5 тоннагача юк кўтара оладиган Урал-377 автомобилларининг икки хил ўзгартирилган нусхасини, яъни ўтағон ва қийин йўлларда юришга мўлжалланган автомобилларни ишлаб чиқаришга киришди. Кутаиси автомобиль заводи цемент ва бетон ташишга ихтисослаштирилган автомобиллардан ташқари, пахтани қоп-қанорсиз ташишга мўлжалланган 11,5 тоннагача юк кўтарадиган КАЗ-717 маркали самосвал автомобилларини, Кременчук автомобиль заводи 11,0 тоннагача юк кўтара оладиган КраЗ-256 Б автомобилларини ишлаб чиқара бошлади. Бу автомобилга Ярославль мотор заводида ишлаб чиқарилаётган сифати яхшиланган замонавий ЯМЗ-238А дизель двигатели ўрнатилади. Минск автомобиль заводи 95 тоннагача юк кўтара оладиган МАЗ-6422 маркали автомобилларни ва шимол, жануб шароитида қийин йўлларда юришга мўлжалланган ҳар хил ўзгартирилган нусхаларини Белоруссия автомобиль заводи 110 тоннагача юк кўтара оладиган БелАЗ-552 автопоездини ишлаб чиқараётир. Бундан ташқари, Горький автомобиль заводида ўрта

Агарда биз автомобилларимизни, биринчи навбатда юк автомобилларини ва автобусларни дизеллаштирсак, машиналаримизнинг умумий ҳажми шу кундагича сақланиб қолиши мумкин. Натижада нефтимиз халқ хўжалигимиз учун бемалол етиб, Русия нефтига қарамликдан қутуламиз ва кейинчалик эса нефтимизнинг бир қисмини қўшни давлатларга сотиб, улардан бизга керакли маҳсулотлар олишга имконият уфқлари очилади.

Лекин, афсуски, ҳали-ҳануз собиқ Иттифоқдан чиққан ва чиқаётган, унча сифатли бўлмаган автомобилларни ишлатишга мажбурмиз. Собиқ Иттифоқнинг заводларида чиқарилаётган енгил автомобиллар фақат бензинда ишлайдиган карбюраторли двигателларга эга бўлиб, юк автомобилларининг 70 фоизи ва автобусларнинг 80 фоизини ташкил этади. Япония ва Ғарбий Европа давлатларида юк автомобиллари ва автобусларининг юз фоизига дизель ўрнатилган бўлиб, енгил автомобилларнинг 30 фоиздан кўпроғи дизель двигателли қилиб ишлаб чиқарилмоқда. Автомобилсозлик ривож топган давлатларда кейинги йиллар ичида енгил автомобилларни тезкорлик билан дизеллаштириш натижасида, уларнинг умумий сони кўпайишига қарамасдан, ёнилғининг умумий сарфи анчагина камайди. Бизда эса автомобиллар қанча ортса — ёнилғи сарфи шунча кўпайиб бормоқда. Чунки биз собиқ Иттифоқда чиққан бензинда ишлайдиган машиналарни олишга мажбурмиз, илож қанча? Агарда шундай машиналар чиқаётган бўлса ҳам бизга дизель мотор ўрнатилганининг етиб келиши амримаҳол. Бу гапнинг исботи қилиб биргина мисол келтираман. ЛАЗ-697 автобуси бензин двигателида ишлаганда 100 километр масофага 57 литр бензин сарфласа, ЛАЗ-4207 эса дизелда ишлагани учун ёнилғи сарфи 26 литрни ташкил этади. Юк автомобиллари ва автопоездларга сўйргич ўрнатиш ва радиал шиналар билан таъминлаш орқали ёнилғи сарфини янада камайтириш мумкин. Лекин бунда ҳам шу кунда биз Россия берганини оламиз, бўлмаса машинасиз қоламиз.

Шунингдек биз истиқлол сари қадам ташлаб, ўзимизни ўнглаб олишни истасак, битта эмас, бир нечта автомобиль заводлари қуришимиз керак. Лекин бошланишда бу заводлар автомобилларни қисмлардан йиғишга мўлжалланган бўлиб, бу заводчалар хориждаги юқори автомобилсозлик технологияси ва жиҳозлари бўлган (ишлаш тизими такомиллашган) фирмалар билан ҳамкорликда яратилиши лозим.

Биринчи навбатда деҳқоннинг юмушини енгиллаштирадиган "Жип" енгил автомобили ва тўртта ғилдираги стакчи бўлган, юк кўтариш қобилияти 2 тоннагача бўлган юк автомобиллари керак. Бундай автомобилларнинг ҳар бири универсал кузовга эга бўлиб, ҳар хил юкларни ташишга мўлжалланган бўлиши керак. Шу билан бирга деҳқонга универсал юк автомобили ҳам жуда зарур. Бундай автомобиль ерни ҳам ҳайдаб, ҳам текислаб бериш

хусусиятига эга бўлмоғи лозим (бундай конструкцияга эга бўлган автомобиллар дунё автомобилсозлик тажрибасида бор).

Иккинчидан — автобус заводи керак, чунки собиқ Иттифоқда яратилган автобуслар халқаро стандартни мухтасарлик талабининг 20 тасидан 5 тасига ҳам жавоб бермайди ва уларнинг вазифасига кўра ихтисослик даражаси камчил ва кўпчилиги бензин ёнилғисидан ишлайди.

Учинчидан — кичик литражли ўта кичик ва "митти" нусхали енгил автомобиллар зарур. Бундай автомобилларнинг "митти" нусхаси собиқ Иттифоқда умуман ишлаб чиқарилмайди. Шу кунда "митти" енгил автомобилларни Франциянинг тўққизта фирмаси ишлаб чиқармоқда. Бундай автомобилларнинг двигателъ литражи 0,3—0,5 атрофида бўлиб, қуввати 5,5 дан 15 от кучигача, ёнилғи сарфи эса 2—3 литргача бўлиши мумкин, тезлиги 45 километр атрофида.

Бу турдаги "митти"ларнинг пикап ва фургон ихтисослашган турлари ҳам мавжуд бўлиб, улар 200 дан 400 килограммгача юк кўтариш қобилиятига эга. Бундай "митти" юк автомобиллар кооператив, боғбон ва теплицада қишин-ёзин полиз маҳсулотлари естиштирувчи деҳқон учун жуда ҳам зарур. Ундан ташқари, "митти"лар шаҳар ичида ҳам боғча, мактаб, шифохона ва бошқа кичик хўжаликлар учун ҳар хил озиқ-овқат маҳсулотларини етказиб бериш учун жуда ҳам қулайдир. Собиқ Иттифоқда шу кунда чиқарилаётган ўта кичик ва кичик литражли енгил автомобилларнинг бензин сарфи Япония ва Ғарбий Европада чиқаётган шу туркумдаги автомобиллардан 20—30 фоизча ошиқ, ишончли ишлаш даражаси паст, двигателъ деталларининг ишлаш муддати нисбатан анчагина кам, двигателдан чиқаётган шовқин ва ташқи муҳитни заҳарлаш даражаси икки маротаба юқори, хуллас, шу каби камчиликларни яна ўнлаб келтириш мумкин.

Тўртинчидан — дала-чорбоғи бўлмаган ва бўлса ҳам ундан самарали фойдаланмаётган шаҳарликлар учун автомобиль солиғини ошириш мақсадга мувофиқдир. Юқорида келтирилган тадбирларга давлат томонидан атрофлича ёндашилса, бир-икки йил ичида қишлоқларимизда шахсий енгил автомобиллар анчагина кўпаяди. Шу билан бир қаторда жумҳуриятимизда тезкорлик билан "Жип" туридаги қишлоқбоп енгил автомашиналарни чет эл фирмалари билан ҳамкорлик асосида ишлаб чиқариш зарур.

Хулоса қилиб айтганда, жумҳуриятда автомобиль машинасозлиги яратмоқчи бўлсак, тезкорлик билан шу соҳанинг ишбилармон мутахассисларини танлаб, уларни жумҳуриятда автомобилсозлик яратиш борасида давлат томонидан олиб борилаётган ишлар билан таништириш ва келгуси режалар нималардан иборатлигини билдириш керак. Шу билан бир қаторда мутахассислар давлат томонидан олиб борилаётган бу ишларни қанчалик мухтасар билимдонлик асосида тайёрланганлиги тўғрисида, ўз фикр-мулоҳазаларини матбуот ва оммавий ахборот воситалари

орқали халойиққа билдиришлари керак. Бундай катта ишни бошлаш учун халқ фикрини билиш — буни амалга ошириш учун атрофлича ёрдам беради. Чунки бундай бир нечта автомобилсозлик корхоналари қуриш учун давлат хазинасида етарлича пул йўқ, бу пулнинг каттагина бир қисмини халқ томонидан жамғарма қозғалар орқали ундириш мумкин. Хусусан аниқ мақсадни белгилаб олгач, уни амалга ошириш йўлларининг тизимини ишлаб чиқиш лозим. Мақбул тизимлар танланилгач, мутахассислар томонидан жумҳурият учун керакли автомобиллар ишлаб чиқараётган технологияси ва жиҳозлар юқори даражада бўлган автомобилсозлик фирмаларини аниқлаб, у жойларга мутахассислар юборилиши ва улар ўз кўзлари билан кўриб, фирмаларнинг маҳсулотлари билан атрофлича танишиш йўли билан муқобилини танлаш керак бўлади. Бундай ишни бажариш учун 1990 йили "Женерал Моторс" корпорацияси томонидан қуришга мўлжалланган "Сатурн" заводи учун 99 та мутахассис танланиб, улар 1984 йили 6 ой ичида 160 та хориждаги ривожланган фирмаларга юборилди ва улар томонидан 3,5 миллион километр масофага яқин йўл босиб ўтилди.

Кўриниб турибдики, шундай камолотга етган бақувват корпорация бир завод қуриш учун шунча мутахассисларни жалб этган ва бунинг учун йирик бўлган ақчаларни ҳам аямаган. Натижада мутахассислар томонидан "Женерал Моторс" корпорациясини талафотдан олиб чиқадиган (ҳамкорликда ишлайдиган) фирма топилди ва ундан ташқари бошқа фирмалардан ҳам бир талай янгиликлар олиб келинди.

Жумҳуриятимизда автомобилсозлик тармоғини яратиш учун дунёдаги машҳур фирмалардан топиб, улар билан ҳамкорликда иш олиб бориш керак. Булар орасидаги дунёга машҳур "Хьюлетт — Паккард" (электроника фирмаси) "Макдональде" (хизматчиларни тезкорлик билан овқатлантириш замонавий технологик жиҳозлари билан машҳур фирма), "Вольво" (автомобилсозлик фирмаси), "Кавасаки" (мотоцикл заводи) ва "Ниссан" (автомобилсозлик фирмаси) лар бор. Мазкур фирмалар билан ҳамкорлик қилиш яхши самаралар бериши шубҳасиз.

4-§. Автомобиль ва табиатни муҳофаза қилиш

Автомобилларнинг сони тез суръатлар билан кўпайиб бормоқда. Лекин автомобилларнинг атроф-муҳит ва инсон саломатлигига катта салбий таъсири борлигини эътибордан четда қолдириб бўлмайди. Масалан, бир автомобиль двигатели ўз цилиндрлари орқали 60 секунд ичида тахминан беш минг литр ёнилғи аралашмасини ўтказди, шу вақт ичида 100 та одам нафас олиши учун керак бўлган ҳаво сарфланиши мумкин. Битта автомобиль бир йилда ташқи муҳитга 800 кг CO, 220 кг CO₂ ва 40 кг NO гази ҳамда бир қанча бошқа заҳарли газлар чиқаради. Шунинг

учун ҳозирги шароитда кўплаб автотранспорт воситаларидан фойдаланиладиган катта шаҳар ва шаҳарчаларда таркибида заҳарли моддалар бўлган ишлатилган газларнинг йиғилиб қол-
шига йўл қўйиш ярамайди. Шу билан бирга автомобиль двига-
телларининг ишлаши натижасида ҳосил бўладиган шовқин ҳам
одамларнинг саломатлигига салбий таъсир кўрсатади.

Автомобилнинг мавжудотга кўрсатаётган зарарли таъсирининг ҳаммасини йўқ қилиш қийин, албатта, лекин бу таъсирни маълум даражада камайтириш мумкин. Бунинг учун двигателнинг иш маромини (режимини) аниқ танлаш ва ёнилғи ускунасини рост-лаш, вақти-вақти билан мойлаш тармоғини ювиш учун мўлжалланган ёғ билан тозалаш ҳамда двигателни суюқлашган аралашмада ишлатиш йўллари билан ундан чиқаётган заҳарли газлар миқдорини камайтириш мумкин. Ишлатиб бўлинган газлар таркибидаги заҳарли моддаларни камайтириш учун уларни ташқи муҳитга чиқариш олдидан тозалаш ва софлаш лозим. Бу борада аралашмани двигателнинг чиқариш тармоғида ёндириб тугаллаш усуллари қўлланилиб, товуш пасайтиргичлар ўрнида махсус софлагич (нейтрализатор)лар ўрнатилмоқда.

Айтилган бу мисоллар бизда ҳам ўз счимини топса, биз ҳам атроф-муҳитимизни имконият борича муҳофаза қилиб, нафас олаётган ҳавомизнинг мусаффо бўлишига эришардик. Бинобарин республика шаҳарларида, айниқса Тошкент шаҳрида шахсий гаражларни қаерда ва қандай қуриш кераклиги табиий муҳитни асрашга алоқадор эканлигини асло эсдан чиқармасдан, зарур чора-тадбирларни кўриб бориш керак бўлади.

Авваламбор ташқи муҳитни автомобилларнинг салбий таъсири-дан муҳофаза қилиш ишларини атрофлича ўйлаб, умумий муво-фиқлашган режали тизим асосида бошқариб бориш — истиқлолга юз тутган мамлакатимиз учун долзарб масалалардан биридир.

Хуллас, биз тилга олган масалалар эртами-кечми республика-мизда ҳам ҳал этилишига имоним комил. Лекин бу масалани шу соҳа бўйича мутахассисларнинг фикрини билиб, аниқ режалар асосида ҳал этадиган вақт келди. Чунки бу муаммо дунё эътиборига молик масала эканлигини доимо ёдимизда сақлаб, ҳар биримиз, қўлимиздан келганча она-сримизни кесажак авлодларга мусаффо ҳолда мерос қолдириш учун ўз улушимизни қўшишимиз даркор. Ишлаб чиқарилаётган автомобиль двигателларининг си-фати яхшиланмоқда, бундай двигателларнинг кам заҳарли мод-далар ҳосил қилувчи турлари устида илмий тажриба ишлари олиб борилмоқда. Бундан ташқари, автомобилга ўрнатилаётган поршенли ички ёнув двигателларини бошқа турдаги двигателлар билан, масалан, аккумулятор воситасида механик энергия ҳосил қилишга мўлжалланган электромобиллар билан алмаштириш им-кониятлари синалмоқда. Маълумки, шаҳарда ҳосил бўладиган шовқиннинг асосий сабабчиси автомобиль транспортидир. Шовқин двигателнинг ишлаши, ишлатилган газларнинг ташқи муҳитга

чиқарилиши, автомобиль ҳаракати натижасида ҳосил бўлади. Шовқинни камайтириш бўйича асосий йўналиш сўндиргичларнинг янги конструкцияларини ўрганиш ва автомобилларнинг юриш қисмини такомиллаштиришга қаратилган. Маълумки, автомобиль транспорти воситаларини ишлаб чиқарувчи, уни ишлатувчи ва тикловчи катта-кичик корхоналар ишлаш жараёнида ташқи муҳитни ўз чиқиндилари билан сескин-аста ифлослантиради. Бу чиқиндилар, яъни нефть маҳсулотлари, кислота ва ишқорлар корхоналарда ишлатилган сув таркибида оқар сувларга тушиб, сув ҳавзаларини заҳарлайди. Ифлосланган сув табиатга тузатиб бўлмас даражада зарар етказиши мумкин. Бунинг олдини олиш учун катта ишлар қилинмоқда, яъни ифлосланган сувларни сув ҳавзаларига чиқаришдан олдин уларни тозалаш ва сўнгра қайта ишлаш масалалари ҳал этилмоқда.

2-БОБ. АВТОМОБИЛЛАРНИНГ УМУМИЙ ТУЗИЛИШИ ВА УЛАРНИНГ КОНСТРУКТИВ ХУСУСИЯТЛАРИ

5-§. Автомобилларнинг таснифи (классификацияси)

*Автомобиль*¹ — қуруқликда ҳаракатланувчи транспорт восита-си бўлиб, мустақил энергия манбаига эга бўлган двигатель билан жиҳозланган ҳамда катта қулайлик ва хавфсизликка эга бўлган ҳолда рельсиз йўлларда юк ва одамларни ташишга ёки ўзига ўрнатилган қурилмалар ёрдамида махсус ишларни бажаришга мўлжалланган гилдиракли машинадир.

Автомобиллар вазифасига кўра *транспорт, махсус ва пойга* автомобилларига бўлинади.

Транспорт автомобилларига пассажир, юк ва юк-пассажир автомобиллари кириди.

Пассажир автомобиллари йўловчиларни ташишга мўлжалланган бўлиб, улар ўз навбатида иккига бўлинади: автобуслар ва енгил автомобиллар. Пассажир автомобиллари саккизтадан кўп ўринга мўлжалланган бўлса, *автобус*, саккизтадан кам ўринли бўлса, *енгил автомобиль* деб аталади. Автобуслар вазифасига қараб шаҳар атрофида, шаҳар ичида, шаҳарлараро, маълум жойларда қатнайдиغان ва умумий ишларда фойдаланиладиган бўлади.

Юқорида айтилган вазифаларига қараб автобусларда ўринлар сони 10 дан 80 гача бўлади. Узунлигига қараб автобуслар: 5 м-жуда кичик (микроавтобус); 6,0...7,5 м-кичик; 8,0...9,5 м-ўртача; 10,5...12,0 м-катта ва 16,5...24 м бўлган қўшалок автобусларга ажратилади.

¹ Автомобиль — ўзи ҳаракатланувчи (авто — грекча ўзи, мобиль — латинча ҳаракатланувчи) деган маънони англатади.

Енгил автомобиллар икки, тўрт, етти ҳамда саккиз ўринли бўлади. Уларга ўрнатиладиган двигателларнинг иш ҳажмига қараб енгил автомобиллар бир-биридан фарқи қуйидагилар: 1,2 л — микролитражли — ўта кичик туркум; 1,2 ... 1,8 л — кичик литражли кичик туркум; 1,8 ... 3,5 л — ўртача литражли ва 3,5 литрдан ортиқ — катта литражли.

Юк автомобиллари юк вазнига қараб: енгил вазн — 0,3...1,0 т, кичик вазн — 1,0...3,0 т, ўртача вазн — 3,0...5,0 т, катта вазн — 5,0...8,0 т ва жуда катта вазн — 8,0 т дан ортиқ юк кутарадиган автомобилларга бўлинади.

Ташлама деворлари (бортлари) очиладиган ҳар хил ишбоп кузовли транспорт автомобилларида хилма-хил юклар ташилади ва бундай автомобиллар умумий ишларни бажарувчи оддий автомобиллар деб аталади.

Сочилувчан юклар юкни ўзи ағдарадиган (самосвал) транспорт автомобилларида, суюқликлар цистернаги автомобилда, кўпчилик озиқ-овқатлар эса рефрижератор-фургонларда ташилади, бундай автомобиллар ихтисослаштирилган автомобиллар дейилади. Транспорт автомобилларининг кузовларида бир вақтнинг ўзида йўловчи ва юк ташилса юк-пассажир автомобиллари деб юритилади. Бундай автомобиллар асосан енгил автомобиллар туркумига кириб, улар универсал кузовга эга.

Махсус автомобиллар маълум ишларни бажаришга имкон берадиган механизм, қурилма ва ускуналар билан жиҳозланган. Масалан, ўт ўчириш, кўча супириш, юк ортиш автомобиллари.

Пойга автомобиллари спорт автомобиллари бўлиб, автомобиль-спорт пойгасида қатнашишга мўлжалланган бўлади. Пойталар айланма ва тўғри йўлларда ўтказилади. Белгиланган масофада юқори натижага эришиш учун махсус пойгалар ҳам ўтказилади.


Ҳар хил йўллардан ҳаракатланиш хусусиятига қараб оддий ва ўтагон автомобиллар бўлади:

1. Автомобиль қатновига мослаштирилган қаттиқ қопламали йўлларда ҳаракатланувчи битта ўқи етакчи бўлган автомобиль оддий автомобиль дейилади (1-расм).

2. Ёмон ва мослаштирилмаган йўлларда ҳаракатланувчи иккита ёки учта ўқи етакчи бўлган автомобиль ўтагон автомобиль дейилади. (2-расм).

Битта ўқи етакчи бўлган оддий автомобилларнинг қисқача техникавий тавсифномасини 1-расмда келтирилган автомобиллар мисолида кўриб чиқамиз.

ГАЗ-24 "Волга" автомобили (1-расм, а) беш ўринли бўлиб унга тўрт тактли, цилиндрлари тик бир қатор жойлашган, тўрт цилиндрли карбюраторли двигатель ўрнатилган. Двигатель цилиндрларининг умумий иш ҳажми 2,44 л, сиқиш даражаси 8,2 ва энг юқори қуввати 96 о. к. (76,61 кВт)га тенг бўлиб, у тирсакли



1-расм. Оддий автомобиллар:

а) ГАЗ-24. "Волга" — енгил автомобиль; б) РАФ-2203, "Латвия" — микроавтобус; в) КАвЗ-685; г) ЛиАЗ-677 — автобуслар; д) ГАЗ-53А; е) ЗИЛ-130 — юк автомобиллари.

валнинг минутига 4500 айланиши натижасида ҳосил бўлади. Автомобилнинг энг катта ҳаракат тезлиги 145 км/соат.

РАФ-2203 "Латвия" микроавтобуси (1-расм, б) ҳайдовчи билан ўн икки ўринга мўлжалланган. Микроавтобуска тўрт тактли, цилиндрлари тик жойлашган тўрт цилиндрли карбюраторли двигатель ўрнатилган. Двигатель цилиндрларининг умумий иш ҳажми 2,44 л; сиқиш даражаси 8,2 ва юқори қуввати 95 о. к. (69, 87 кВт)га тенг бўлиб, у тирсакли валнинг минутига 4500 айланиши натижасида ҳосил бўлади. Микроавтобуснинг энг катта ҳаракат тезлиги 120 км/соат.

КАвЗ-685 маркали кичик автобусда (1-расм, в) умумий ўринлар сони 28 та, ўтириш учун мўлжалланган ўринлар 21 та. Бу турдаги автобуслар Курган автобус заводида ГАЗ-53А юк автомобилининг шассиси асосида ишлаб чиқарилади. Автобусда тўрт тактли V симон, саккиз цилиндрли ЗМЗ-53 маркали карбюраторли двигатель ўрнатилган. Двигатель цилиндрларининг умумий иш ҳажми 4,25 л, сиқиш даражаси 6,7 ва энг катта қуввати 115 о.к. (84,58 кВт)га тенг бўлиб, у тирсакли валнинг



a



б



в



г



д



е

2-расм. Ўтагонлиги оширилган автомобиллар:

а) УАЗ-469 — енгил автомобиль; б) УАЗ-452Д; в) ГАЗ-66; г) КамАЗ-5320; д) ЗИЛ-131; е) КрАЗ-257 — юк автомобиллари.

минутига 5200 айланиши натижасида ҳосил бўлади. Автобус 80 км/соатгача энг катта тезлик билан ҳаракатланади.

ЛиАЗ-677 маркали катта автобусда (1-расм, г) умумий ўринлар сони 80 та бўлиб, ўтириш учун мўлжалланган ўринлар 25 та. Бу турдаги автобуслар Ликино автобус заводида ишлаб чиқарилади. Автобусда тўрт тактли V симон саккиз цилиндрли, ЗИЛ-375Я7 маркали карбюраторли двигатель ўрнатилган. Двигателнинг умумий иш ҳажми 7 л, сиқиш даражаси 6,5 ва энг юқори қуввати 180 о. к. (132,39 кВт)га тенг бўлиб, у тирсакли валнинг минутига 3200 айланиши натижасида ҳосил бўлади. Автобусга гидротрансформаторли узатмалар қутиси қўйилган. Автобус 70 км/соат энг катта тезлик билан ҳаракатланади.

ГАЗ-53А юк автомобили (1-расм, д) ўртача юк кўтариш қобилиятига эга. Бу турдаги автомобиллар Горький автомобиль заводида ишлаб чиқарилади. Двигатель цилиндрларининг умумий иш ҳажми 4,25 л, сиқиш даражаси 6,7 ва энг юқори қуввати 115 о. к. (84, 58 кВт)га тенг бўлиб, у тирсакли валнинг минутига

3200 айланишидан ҳосил бўлади. Автомобиль 80 км/соатгача энг катта тезлик билан ҳаракатланади.

ЗИЛ-130 юк автомобили (1-расм, е) катта юк кўтариш қобилиятига эга. Бу турдаги автомобиллар Лихачёв номли Москва автомобиль заводида ишлаб чиқарилади. Автомобилга тўрт тактли V симон, саккиз цилиндрли карбюраторли двигатель ўрнатилган. Двигателнинг умумий иш ҳажми 6,0 л, сиқиш даражаси 6,5 ва энг юқори қуввати 150 о. к. (110, 32 кВт)га тенг бўлиб, у тирсакли валнинг минутига 3200 айланишидан ҳосил бўлади. Автомобиль 90 км/соатгача энг катта тезлик билан ҳаракатланади.

Иккита ёки учта кўприги етакчи бўлган ўтагон автомобилларнинг қисқача техникавий тавсифномасини 2-расмда келтирилган автомобиллар мисолида кўрамиз.

УАЗ-469 енгил автомобили (2-расм, а) етти ўринли бўлиб, иккала кўприги етакчи. Автомобилга цилиндрлари бир қатор вертикал жойлашган тўрт тактли карбюраторли двигатель ўрнатилган. Двигатель цилиндрларининг умумий иш ҳажми 2,44 л, сиқиш даражаси 6,7 ва энг юқори қуввати 75 о. к. (55, 16 кВт)га тенг бўлиб, у тирсакли валнинг минутига 4000 айланишидан ҳосил бўлади. Автомобиль 100 км/соат энг катта тезликда ҳаракатлана олади.

УАЗ-452Д автомобили (2-расм, б) жуда кам (0,88 тоннагача) юк кўтариш қобилиятига эга бўлиб, иккала кўприги ҳам етакчи. Автомобилга тўрт тактли, цилиндрлари бир қатор вертикал жойлашган тўрт цилиндрли карбюраторли двигатель ўрнатилган. Двигатель цилиндрларининг умумий иш ҳажми 2,44 л, сиқиш даражаси 6,7 ва энг юқори қуввати 75 о. к. (55, 16 кВт)га тенг бўлиб, у тирсакли валнинг минутига 4000 айланишидан ҳосил бўлади. Автомобиль 95 км/соат энг катта тезликда ҳаракатлана олади.

ГАЗ-66 автомобили (2-расм, в) 2 тоннагача юк кўтариш қобилиятига эга бўлиб, иккала кўприги ҳам етакчи. Автомобилга тўрт тактли цилиндрлари V симон жойлашган саккиз цилиндрли карбюраторли двигатель ўрнатилган. Двигатель цилиндрларининг умумий иш ҳажми 4,25 л, сиқиш даражаси 6,7, энг юқори қуввати 115 о. к. (84, 85 кВт)га тенг бўлиб, у тирсакли валнинг минутига 4000 айланишидан ҳосил бўлади. Автомобиль 95 км/соат энг катта тезликда ҳаракатланади.

КамАЗ-5320 автомобили (2-расм, г) 8 тоннагача юк кўтариш қобилиятига эга бўлиб, унинг учта кўпригидан кетинги иккитаси етакчи. Автомобилга тўрт тактли цилиндрлари V симон жойлашган саккиз цилиндрли КамАЗ-740 дизель двигатели ўрнатилган. Двигатель цилиндрларининг умумий иш ҳажми 10,85 л, сиқиш даражаси 17 ва энг юқори қуввати 210 о. к. (154,46 кВт)га тенг бўлиб, у тирсакли валнинг минутига 2600 айланишидан ҳосил бўлади. Автомобиль 85 км/соат энг катта тезликда ҳаракатлана олади.

ЗИЛ-131 автомобили (2-расм, д) узайтирилган базага эга бўлиб, 3,5 тоннагача юк кўтариши мумкин. Унинг умумий учта кўпригидан ҳаммаси стакчи. Бу турдаги автомобиллар Дихачёв номи Москва автомобиль заводида ишлаб чиқарилади. Автомобилда тўрт тактли, цилиндрлари V-симон жойлашган саккиз цилиндрли карбюраторли двигатель ўрнатилган. Двигатель цилиндрларининг умумий иш ҳажми 6,0 л, сиқиш даражаси 6,5 ва энг юқори қуввати 150 о.к. (110,33 кВт)га тенг бўлиб, у тирсакли валнинг минутига 3200 айланишидан ҳосил бўлади. Автомобиль 80 км/соат энг катта тезликда ҳаракатланади.

КрАЗ-257 автомобили (2-расм, е) 12 тоннагача юк кўтариш қобилиятига эга. Автомобилга тўрт тактли цилиндрлари V-симон жойлашган саккиз цилиндрли ЯМЗ-238 дизель ўрнатилган. Двигатель цилиндрларининг умумий иш ҳажми 14,8 л, сиқиш даражаси 16,5, энг юқори қуввати 240 о.к. (176,52 кВт)га тенг бўлиб, у тирсакли валнинг минутига 2100 айланишидан ҳосил бўлади. Автомобиль 68 км/соат энг катта тезлик билан ҳаракатланади.

6-§. Автомобилнинг асосий нусхалари (моделлари) ҳақида умумий маълумот ва уларнинг техникавий тавсифи

Собиқ Совет Иттифоқи автомобиль заводларида ишлаб чиқариладиган автомобиллар қуйидаги тартибда белгиланади (маркаланади). Дастлабки ҳарф белгиси автомобиль ишлаб чиқарган заводни, ундан кейинги рақамлар туркуми ва унинг нусхасини билдиради. Масалан, Горький автомобиль заводи — ГАЗ, Минск автомобиль заводи — МАЗ ва ҳоказо.

Автомобиль нусхаларини белгилаш учун ҳар бир заводга бир нечта рақам ажратилади: ГАЗ га 99 гача, ЗИЛга 100 дан 199 гача ва ҳоказо. Енгил автомобиллар унга бериладиган номлар билан аталади, масалан, *Волга*, *Чайка*, *Жигули*. Автомобиль заводида бир хил агрегат ва механизмлардан турли автомобиллар ишлаб чиқарилса, унда энг кўп чиқарилаётган автомобиль нусхаси асосий ҳисобланади. Бошқа ўзгартирилган нусхалар эса асосий модель ҳисобланган автомобилдан махсус кузовларнинг ўрнатилиши билан фарқ қилади. Баъзи моделлар эса базасининг ўлчами (ўқлар орасидаги масофа) катта ёки кичик бўлишига қараб фарқланади. Бундай автомобиллар асосий нусха (модель) автомобилнинг ўзгартирилган нусхаси (модификацияси) деб аталади. Масалан, ВАЗ-2103 қуйидагиларни билдиради: 2-автомобилга ўрнатилган двигателнинг иш ҳажми — 1,2—2,8 л; 1-енгил автомобиль; 03-автомобиль нусхасининг тартиб рақами. КамАЗ-5320 қуйидагича изоҳланади: 5-тўла юкланган автомобилнинг оғирлиги 14...20 т; 3-ташлама саҳили (борт платформали) автомобиль; 20-автомобиль нусхасининг тартиб рақами.

Автомобилнинг ҳар бир нусхаси учун уни тайёрловчи завод томонидан қисқача техникавий тавсифномаси берилади, у қуйидаги маълумотларни ўз ичига олади (1-жадвал):

1-жадвал

Автомобилларнинг қисқача техникавий тавсияномаси

Кўрсаткичлар	Автомобиль асосий нусхаси(моделли)						
Автомобилнинг тури	ГАЗ-53	ЗИЛ-130	МАЗ-5335	КамАЗ-5320	ЛиАЗ-677	ГАЗ-24	ВАЗ-2106
	юк автомобили	юк автомобили	юк автомобили	юк автомобили	автобус	енгил автомобиль	енгил автомобиль
Юк қўтариш қобилияти(сигими)	4000кг	6000 кг	8000 кг	8000 кг	80 та пассажир	5 та пассажир	5 та пассажир
Сиртқи ўлчами(габарити) м:							
бўйи	6,395	6,675	8,52	7,39	10,45	4,74	4,07
эни	2,38	2,5	2,5	2,49	2,5	1,8	1,61
баландлиги	2,22	2,31	2,62	2,63	2,97	1,45	1,44
Ўз вазни, кг	3250	4300	6700	5800	8300	1420	1045
энг катта тезлиги, км/соат	80	90	85	85	70	145	154
Двигатель асосий нусхаси (моделли)	ЗМЗ-53	ЗИЛ-130	ЯМЗ-236	КамАЗ-740	ЗИЛ-375	ГАЗ-24Д	ВАЗ-2106

1) белгиланган вазни, кг ёки т ҳисобида (енгил автомобиллар ва автобуслар учун ўринлар сони); 2) шайланган автомобилнинг оғирлиги (кг) ва унинг ўқлараро тақсимланиши; 3) сиртқи (габарит) ўлчами, мм да (узунлиги, эни, кабина баландлиги); 4) олдинги ва кетинги гилдиракларнинг излар оралиги (колеяси), мм да; 5) йўлнинг тўғри ва ётиқ бўлган жойларида автомобилнинг тўла юкланган пайтдаги энг катта тезлиги, км/соат; 6) тўла юкланган автомобиль маълум тезликда шоссе йўлда ҳаракатланганда 100 км масофага сарфланувчи ёқилғи миқдори, л.

Юқорида келтирилган кўрсаткичлардан ташқари автомобилнинг техникавий тавсифномасига унга ўрнатилган двигатель, унинг тармоқлари, куч узатмаси, юриш қисми, бошқариш системаси ва электр жиҳозлар, кабина, кузов ва платформа, ёрдамчи қурилмалар, бензобакнинг сигими тўғрисида қисқача техникавий маълумотлар киритилади.

7-§. Автомобилининг умумий тузилиши

Замонавий автомобиль жуда мураккаб **РДВ Совместное предприятие** бир-бирига боғлиқ ҳолда маълум бир вазифани бажарувчи бир неча механизм курилма ва қисмлардан ташкил топган. Кўпчилик автомобилларнинг умумий тузилиш схемаси, уларнинг механизм ва системаларининг ишлаш услуби ва иш шароити бир-бирига ўхшаш. Шу сабабли автомобилнинг умумий тузилишини ўрганиш учун баъзи соддаштиришлар киритамиз.

Умуман олганда, автомобиль деталлар, бирикмалар, механизмлар, курилмалар ва тармоқлар йиғиндисидан иборат.

Деталь — механизм ва машиналарнинг йиғиш ишларисиз тайёрланган айрим-айрим қисмлари (масалан, болт, поршень бармоғи, шестерня ва ҳоказо).

Узел — бир неча деталларнинг машинада ёки механизмда маълум мустақил вазифани бажарувчи бирикмаси.

Механизм — ҳаракатни маълум тартибда узатувчи ва ўзгартирувчи тузилма.

Агрегат — бир неча тузилмаларни бир бутун қилиб бириктирган ҳолда ишловчи курилма. (Масалан, автомобиль двигатели, узатмалар қутиси, тақсимлаш қутиси ва статковчи кўприк.)


Тармоқ (система) — битта умумий вазифани бажарадиган қисмлар йиғиндисини (масалан, таъминлаш тармоғи, мойлаш тармоғи ёки совитиш тармоғи ва бошқалар).

Автомобиль, конструктив хусусиятлари ва вазифаларидан қатъи назар, асосий уч қисмдан иборат: кузов, *двигатель ва шасси*. Шунингдек, автомобилнинг электр жиҳозлари учда қисмининг ҳар бирида ўз аксини топганлиги сабабли у умумлашган катта ва мураккаб қисмни ташкил қилади.

Автомобиль кузови юк ташиш ёки йўловчиларни жойлаштириш вазифасини бажаради. Кўпчилик енгил автомобиль ва автобуслар кузовларининг қаттиқ ва пухта ишланган асоси рама вазифасини ўтайди. Бундай кузовлар кўтарувчи кузов деб аталади. Юк автомобилларининг кузов қисмида юк ташишта мўлжалланган саҳни (платформа)дан ташқари, ҳайдовчининг кабинаси ҳам бўлади, у двигателининг орқасида (ГАЗ-53А, ЗИЛ-130) ёки двигателининг устида (ГАЗ-66, МАЗ-5335, КамАЗ-5320) жойлашади.

Автомобилининг умумий тузилиши ва механизмларининг жойлашувини аниқ тасаввур қилиш мақсадида, транспорт носитаси сифатида кенг тарқалган икки ўқли, двигатели шассининг олди қисмида жойлашган автомобиль (унинг кузови шартли равишда олиб ташланган) билан танишиб чиқамиз (3-расм).

Двигатель / автомобильнинг ҳаракатланishi учун зарур бўлган механик энергия ҳосил қилувчи манба бўлиб хизмат қилади. Механик энергия эса двигателда ёништи натижасида ҳосил бўлган химиявий энергиянинг иссиқлик энергиясига айланиши



3-расм. Юк автомобилнинг двигатель ва шассиси:

- 1 — двигатель, 2 — ишқаланиш муфтаси, 3 — узатмалар қутиси,
- 4 — руль бошқармаси, 5 — карданли узатма,
- 6 — кетинги етакчи кўприк, 7 — рама, 8 — рессора,
- 9 — гилдираклар, 10 — ёнилғи баки, 11 — амортизатор,
- 12 — олдинги ўқ, 13 — буйлама тортқи, 14 — руль механизми.

натижасида ҳосил бўлади. Двигателдан олинган механик энергия бир қатор механизм ва агрегатлар орқали **PDF Compressor Free Version** етакчи филдиракларга етказиб берилади. Замонавий автомобилларда, асосан, поршенли ички ёнув двигателлари ўрнатилади (карбюраторли ёки сиқиш натижасида ўз-ўзидан аланғаланувчи дизель двигателлари).

Шасси — автомобилнинг асоси бўлиб, уч туркум механизм ва тармоқларни ўз ичига олади. Куч узатмаси, юриш қисми ва бошқариш тармоқлари.

Куч узатмаси механизм ва агрегатларнинг қушилмасидан таркиб топган бўлиб, двигатель валидан келаётган буровчи моментни ўзгартирган ҳолда етакчи филдиракларга узатиб беради. Куч узатмасига қуйидаги механизмлар ва агрегатлар киради: илашиш муфтаси 2, узатмалар қутиси 3, карданли узатма 5, кетинги етакчи кўприк 6 нинг ичида жойлашган асосий узатма 8, дифференциал ва ярим ўқлар. Илашиш муфтаси 2 двигательни куч узатма 3 дан қисқа муддатга узиб қўйишга ва уларни равион улашга, шу тариқа автомобилни жойидан аста-секин қўзғатишга хизмат қилади. Узатмалар қутиси 3 двигатель ҳосил қилган буровчи момент катталигини ошириб, карданли узатма 5 га етказиб беради. Шу билан бирга двигательни қисқа ёки узоқ муддатда куч узатма механизмларидан ажратиб қўяди. Шунингдек, узатмалар қутиси автомобилнинг орқага юришини ҳам таъминлайди.

Двигатель, илашиш муфтаси ва узатмалар қутиси бир бутун шаклида жойлашиб, уларнинг асосий ўқлари бир тўғри чизиқда ётгани учун уларни *куч блоклари* деб юритилади.

Карданли узатма 5 узатмалар қутисидан кейин жойлашган бўлиб, ундан олган буровчи моментни ўзгарувчан бурчак остида асосий узатмага етказиб беради. Асосий узатма дифференциал ва ярим ўқлар кетинги етакчи кўприк 6 да жойлашган бўлиб, кардандан келаётган буровчи моментни етакчи филдираклар 9 га кучайтирган ҳолда етказиб беради.

Юриш қисми автомобилнинг илгарилама ҳаракатланишини таъминлайдиган аравадан ташкил топган. Унинг асоси бўлиб рама 7 хизмат қилади. Рамага эса автомобилнинг барча агрегат, механизм ва қисмлари ўрнатилади, олдинги ўқ 12 ва кетинги кўприк 6 эса рессора 8 лар ёрдамида рамага бириктирилади. Автомобиль ҳаракатланганда, етакчи филдирак 9 лардан ҳаракат рессора ва рама орқали олдинги филдиракларга узатилади. Рессора 8 қайишқоқ шинали филдиракларнинг йўл нотекисликларига уриниши натижасида ҳосил бўлган турткиларини юмшатиб, рама 7 га узатади. Амортизатор 11 эса турткиларни юмшатишда ҳосил бўлган тебранишларни сўндиради.

Бошқариш тармоғи автомобилнинг ҳаракат йўналишини ўзгартириш, секинлаштириш ва тўхтатиш учун хизмат қилади. *Бошқариш тармоғи* иккита алоҳида қисмдан: руль бошқармаси ва тормозлаш бошқармасидан иборат.

Руль бошқармаси (3-расмга қаранг) руль чамбараги 4, руль механизми 14, бўйлама тортқи 13 ва ричагдан ташкил топган. Бу тармоқда руль чамбарагининг бурилиши натижасида, трапеция ҳосил қилган тортқи ва ричаглар ёрдамида олдинги гилдираклар бурилади ва автомобиль ўз ҳаракат йўналишини ўзгартиради.

Тормоз бошқармаси гилдираклар 1 ва 9 ҳамда куч узатмасида жойлашган тормоз механизмлари билан уларга келтирилган юритмалардан ташкил топган. Бу бошқарма тармоқлари автомобиль ҳаракатини секинлатиш, тўхтатиш ва тўхтаб турган автомобилни силжишдан сақлайди.

8-§. Автомобилларнинг конструктив хусусиятлари

2.

Замонавий автомобилларда двигатель, куч узатмаси, кабина ва юк саҳнининг жойлашуви, яъни автомобилнинг умумий тасвирий кўриниши ҳар хил. Шунинг учун халқ хўжалигининг турли соҳаларида ишлатилаётган автомобиллар ичида ҳар хил конструктив хусусиятга эга бўлган турли турдаги автомобилларни учратиш мумкин. Замонавий юк автомобилларида, юк саҳнининг ўлчамини катталаштириш мақсадида уларнинг кабинаси двигателнинг устки қисмига жойлаштирилади. Автобусларнинг пассажир сиғимини ошириш учун эса уларнинг кузови вагон шаклида ишланади. Автомобилларнинг ўтағонлигини ошириш учун уларнинг олдинги ва кетинги гилдираклари етакчи бўлиши керак.

Автомобилда етакчи гилдираклар сонининг кўпайиши улардаги куч узатмасининг жойланиш тартибини ўзгартиради ва қўшимча қурилма-тақсимлаш қутисини киритади.

ЛАЗ автобуси ва Запорожец автомобилида двигатель орқа томонда жойлашган ва уларда кетинги гилдираклари етакчидир. Бу ҳолда куч узатмасининг бўйлама жойлашган кардан узатмаси бўлмайди. Бу турдаги автомобилларнинг кузовини пастроқ жойлаштириш мумкин, натижада автомобилнинг оғирлик маркази ҳам пастроқда бўлади. Лекин бу турдаги автомобилларни бошқариш бир оз ноқулай. Сўнги йилларда двигатели ва етакчи гилдираклари олдинда жойлашган енгил автомобиллар ишлаб чиқарилмоқда. Бундай автомобилларнинг қайрилишдаги турғунлиги талабга жавоб беради, ва қияликда ҳаракатланганда автомобилнинг йўл билан гилдирак ўртасидаги тишлашиш кучи ва турғунлик даражаси юқори.

1-мавзу. АВТОМОБИЛЛАРНИНГ ТАСНИФИ ВА ТУЗИЛИШИ

1-топшириқ (4, 5, 6, 7, 8-расмлар).

I. Келтирилган расмларда автомобилларнинг қайси турлари тасвирланган?

Пассажир (а), юк (б), ихтисослаштирилган (в), махсус (г), умумий (д).



4-расм. Енгил автомобиллар.

II. Автомобилнинг таърифи қайси жавобда тулиқ баён этилган?

1. Автомобиль транспорт воситаси бўлиб, пассажир ва юкларни изсиз йўлларда ташишга мўлжалланган.

2. Автомобиль двигатель билан жиҳозланган транспорт воситаси бўлиб, пассажир ва юкларни рельсиз йўлларда ташишга мўлжалланган.

3. Автомобиль двигатель билан жиҳозланган транспорт воситаси бўлиб, пассажир ва юкларни изсиз йўлларда ташишга мўлжалланган машинадир.

4. Автомобиль қуруқликда ҳаракатланувчи транспорт воситаси бўлиб, мустақил энергия манбаига эга бўлган двигатель билан жиҳозланган, юқори қулайлик ва хавфсизликка эга бўлган ҳолда изсиз йўлларда юк ва одамларни ташишга ёки ўзига ўрнатилган қурилмалар ёрдамида махсус ишларни бажаришга мўлжалланган гилдиракли машиналар.

5. Автомобиль мустақил энергия манбаига эга бўлган двигатель билан жиҳозланган, қуруқликда ҳаракатланувчи транспорт воситаси бўлиб, юқори қулайлик ва хавфсизликка эга бўлган ҳолда одам ва юкларни ташиш учун ишлатиладиган машинадир.

III. Қуйидаги автомобиллар қайси турдаги транспорт воситасига киришини аниқланг.

1. Ўт ўчирувчи, кўчаларни тозаловчи ва сув сепувчи автомобиллар, автокранлар, таъмирлаш устахоналари ва пармалаш қурилмалари билан жиҳозланган автомобиллар.

2. Ташлама деворли саҳнига (борт платформасига) эга бўлган автомобиллар.

3. Кузовлари маълум юкларни ташишга мўлжалланган автомобиллар.

а) Ихтисослаштирилган транспорт автомобиллари; б) махсус транспорт автомобиллари; в) умумий транспорт автомобиллари.

2-топшириқ (4-расм).

I. Расмда энгил автомобилларнинг қайси нусхалари тасвирланган?

1) ЗАЗ-966 "Запорожец"; 2) ВАЗ-2106 "Жигули"; 3) ИЖ-2125; 4) "Москвич-2140"; 5) ГАЗ-24 "Волга"; 6) ЗИЛ-114.


II. Расмда тасвирланган энгил автомобиллар қайси туркумга киради?

1) ўрта туркум; 2) катта туркум; 3) кичик туркум.

III. Расмлардаги автомобилларнинг қайси бирида цилиндрлари V-симон жойлашган двигатель ўрнатилган?

1) 4-расм; 5-расм; 6-расм.

3-топшириқ (5-расм).



5-расм. Битта етакловчи кўприкли юк автомобиллари.

I. Қуйида келтирилган автомобиль нусхаларини расмдан аниқланг.


1) УАЗ-451ДМ; 2) ГАЗ-5204; 3) ГАЗ-53А; 4) ЗИЛ-130; 5) МАЗ-5335.

II. Расмда тасвирланган автомобиллар юк кўтариши бўйича қайси вазн туркумига киради?

1) Энгил вазн — 0,3 ...1,0 т; 2) кичик вазн — 1,0 ...3,0 т; 3) ўртача вазн — 3,0...5,0; 4) катта вазн — 5,0...8,0 т.

III. Расмда тасвирланган юк автомобилларининг қайси бирига цилиндрлари тик жойлашган двигатель ўрнатилган?

4-топшириқ (6-расм).



6-расм. Автобуслар.

I. Қуйида келтирилган автобусларнинг нусхаларини расмдан аниқланг.

1. УАЗ-425. 2. РАФ-2203, "Латвия". 3. ПАЗ-3201. 4. КАВЗ-685. 5. ЛиАЗ-677. 6. ЛАЗ-699Н.

II. Расмда тасвирланган автобуслар габарит узунлигига қараб қайси туркум таснифига киради?

1. Жуда кичик (микроавтобус) — 5 м гача. 2. Кичик — 6...7,5. 3. Ўртача 8,0...9,5 м. 4. Катта — 10,5...12,0 м.

III. Расмда тасвирланган автобусларнинг қайси бири гилдирак формуласи 4x4 га эга?

5-топшириқ (7-расм).

I. Автомобиль нусхаларини расмдан аниқланг.

1. КамАЗ-5320. 2. КрАЗ-257. 3. ЗИЛ-133. 4. Урал-375 Д. 5. УАЗ-452 Д. 6. ГАЗ-66.

II. Расмда тасвирланган ўтагон юк автомобиллари юк кўтариш қобилияти бўйича қайси вазн туркумига киради?

1. Енгил вазн. 2. Кичик вазн. 3. Ўртача вазн. 4. Катта вазн.


III. Расмда тасвирланган ўтагон юк автомобиллари қандай гилдирак формуласига эга?

1. 4x4. 2. 6x4. 3. 6x6.

6-топшириқ. (8-расм).

I. Қуйида келтирилган юк автомобиллари ўзи ағдаргичлар (самосваллар)нинг нусхаларини расмдан аниқланг.

1. КрАЗ-256. 2. БелАЗ-540А. 3. ГАЗ-САЗ-53Б. 4. Зил-ММЗ-555. 5. МАЗ-5549. 6. КамАЗ-5511.



7-расм. Ўтагонлиги оширилган юк автомобиллари.

II. Расмда тасвирланган автомобиль-самосваллар юк кўтариш қобилияти бўйича қайси туркум таснифига киради?

1. Ўртача вазн. 2. Катта вазн. 3. Жуда катта вазн.

III. Автомобиль-самосваллар модификациясининг базавий моделлари асосий нухаси автомобиллардан нимаси билан фарқланади?

1. Махсус кузов ўрнатилиши билан. 2. Умумий вазифаларни бажарувчи кузов ўрнатилиши билан. 3. Ўқлараро масофанинг ўзгариши билан.


7-топшириқ.

I. 2-жадвалнинг қайси устунида қуйидаги снгил автомобилларнинг тавсифномаси келтирилган?

1. ЗАЗ-968 "Запорожец". 2. ВАЗ-2101 "Жигули". 3. "Москвич-412". 4. ГАЗ-24 "Волга".

2 - жадвал

Кўрсаткичлар	А	Б	В	Г
Ўришлар сони	5	5—6	4	4—6
Шайланган автомобилларнинг вазни, кг	955	1400	780	1045
Ўлдирак формуласи	2×1	2×1	2×1	2×1
Энг катта тезлик, км/с	140	145	118	140
Ишлатиладиган ёнилғи	АИ-93	АИ-93	АИ-93	АИ-93



8-расм. Юкни ўзи ағдарадиган автомобиллар (самосваллар).

II. 3-жадвалнинг қайси устунида қуйида келтирилган юк автомобилларининг тавсифномаси келтирилган?

3-жадвал

Курсаткичлар	А	Б	В	Г	Д	Е
Юк кўтарувчанлиги, кг	8000	12000	8000	4000	6000	7500
Шайланган автомобилларнинг вазни, кг.	6725	11130	7025	3050	4300	7275
Автомобилларнинг тула вазни, кг	14950	23385	15025	7400	9525	1500
Ғилдирак формуласи	2×1	3×2	3×2	2×1	2×1	3×2
Энг катта тезлиги, км/с	85	68	80	86	90	75
Двигатель нусхаси (моделли)	ЯМЗ-236	ЯМЗ-238	ЯМЗ-740	ЯМЗ-53		ЗИЛ-130
Ишлатиладиган ёнилғи	ДТ-200	Д-150	ДТ-170	А-76		А-76

1. ГАЗ-53А. 2. ЗИЛ-130. 3. Урал-377. 4. КамАЗ-5320. 5. АЗ-5335. 6. КраЗ-257.

III. 1) Автомобилларнинг сифими, 2) шайланган автомобилнинг энг, 3) автомобилнинг тўла вазни, 4) автомобилнинг юктарувчанлиги деб нимага айтилади?

а) Автомобилнинг пассажирлар ташишга мўлжалланган ринлар сони; б) тўла шайланган автомобилнинг ҳайдовчисиз, ассажирсиз ва юксиз ҳолатдаги вазни; в) автомобилнинг ташишга мўлжалланган юк вазни; г) тўла юкланган ва шайланган дамда шофер билан пассажирлар ўтирган ҳолатдаги автомобилнинг вазни.

8-топшириқ.

I. Расмнинг қайси кўринишида автомобилнинг қуйида келтирилган қисмлари тасвирланган?

1. Двигатель. 2. Кузов. 3. Куч узатма. 4. Тормоз бошқармаси. 5. Руль бошқармаси. 6. Юриш қисми.

II. Куч узатма механизми, узел ва агрегатлари қандай рақамлар билан белгиланган?

а) Илашиш муфтаси, б) узатмалар қутиси, в) карданли узатма, г) кетинги кўприк.

III. Келтирилган жавоблардан автомобилнинг деталь (а), узел (б), механизм (в), агрегат (г), тармоқ (д) қисмлари қуйидаги қайси бир таърифга оид эга эканлигини топинг.

1. Ҳаракатни маълум тартибда узатувчи ва ўзгартирувчи тузилма.

2. Бир неча деталларнинг машинада мустақил ҳолда ишлайдиган бажарувчи бирикмаси.

3. Бир неча тузилмалардан бир бутун қилиб бирлаштирилган қурилма.

4. Машина ва механизмларнинг йиғиш ишларисиз (операциясиз) тайёрланган қисми.

5. Машинанинг битта умумий вазифасини бажарадиган қисмлар йиғиндиси.

9-топшириқ (9-расм).

I. 1. Автомобилнинг қайси қисми одамларни ва юкларни ташиш учун мўлжалланган?


2. Автомобилнинг қайси қурилмаси механик энергия манбаи бўлиб хизмат қилади?

II. 1. Автомобилнинг қайси қисми куч узатма, юриш қисми ва бошқариш механизмини ўз ичига олади?

2. Шассининг қайси қисми руль ва тормоз бошқармасини ўз ичига олади?

3. Олдинги ва кетинги кўприклар, рессора ва амортизаторлар автомобиль шассисининг қайси қисмига киради?

III. 1. Шассининг қайси қисми автомобилнинг ҳаракат йўналишини ўзгартиб беради?




9-расм. Юх автомобилнинг асосий қисмлари

2. Шассининг қайси қисми двигателнинг тирсакли валидан буровчи моментнинг қийматини ва йўналишини ўзгартирган ҳолда етакчи ғилдиракларга етказиб беради?

3. Шассининг қайси қисми автомобилнинг тезлигини секин-лаштираш ёки батамом тўхтатиш ва тўхтаб турган автомобилни ўз жойида сақлаб туришга хизмат қилади?

10-топшириқ (10-расм).



10-расм. Автомобилнинг соддалашган тасвирий чизмаси.

I. Расмда қайси рақамлар билан автомобилнинг агрегат, механизм ва қисмлари белгиланганлигини топинг.

Рама (а), осма (б), олдинги ўқ (в), двигатель (г), илашиш муфтаси (д), узатмалар қутиси (е), карданли узатма (ё), асосий узатма (ж), кетинги кўприк (з), ярим ўқ (и), орқа ғилдирак (й), олдинги ғилдирак (к), олдинги ғилдирак тормози (л), руль чамба-раги (м), руль механизми (н), кетинги ғилдирак тормози (о).

II. Расмда куч узатма механизмлари (а), руль бошқармаси қисмлари (б), юриш қисми (в) қайси рақамлар билан белгиланган?

III. 1. Куч узатманинг қайси бир механизми етакловчи ғилдиракларга узатиловчи буровчи моментни йўл шароитига мослаштириб ўзгартириб беради.

2. Куч узатманинг қайси бир механизми двигателни узатмалар қутисидан қисқа муддатга узиб қўйиш учун хизмат қилади?

3. Куч узатманинг қайси бир механизми орқали буровчи момент узатмалар қутисидан асосий узатмага узатиб берилади?

АВТОМОБИЛЛАРНИНГ ТАСНИФИ ВА ТУЗИЛИШИ МАВЗУИ ЮЗАСИДАН ҚУЙИДАГИ ЖАВОБЛАР ТЎҒРИДИР:

1-топшириқ. I. а (1,3); б (2,4,5); в (5); г (0); д (1,2,3,4). II. (4). III. 1 (б); 2 (в); 3 (а).

2-топшириқ. I. 1 (е); 2 (д); 3 (г); 4(в); 5 (б); 6(а). II. 1 (б); 2 (а); 3 (в, г, д); 4 (е). III. 1 а, е (ЗИЛ-114); ЗАЗ-968 "Запорожец"; 2 а, б, в (МАЗ-535); (ЗИЛ-130, ГАЗ-53А41); 3 а, б, в, г (ЛиАЗ-677, ЛАЗ-699Н, КАВЗ-685, ПАЗ-3201).

3-топшириқ. I. 1 (д); 2 (г); 3 (в); 4 (б); 5 (а). II. 1 д (УАЗ-451 ДМ); 2г (ГАЗ-52-04); 3в (ГАЗ-53А); 4а, 6 (МАЗ-5385; ЗИЛ-130). III. (г,д).

4-топшириқ. I. 1 (е); 2 (д); 3(г); 4 (в); 5 (а); 6 (б). II. 1 д, е (РАФ-2203, УАЗ-452В); 2 в,г (КАВЗ-685; ПАЗ-3201); 3 а, 6 (ЛиАЗ-677; ЛАЗ-699Н). III. (г,е).

5-топшириқ. I. 1(б); 2(а); 3(в); 4(г); 5(е); 6(д). II. 1(е); 2(д); 3(о); 4(б,г); 5(а,в). III. 1 (д,е); 2(а,б,в); 3(г).

6-топшириқ. I. 1(д); 2(е); 3(а); 4(б); 5(в); 6(г); II. 1(а); 2 (б, в, г); 3(д, е). III. (1).

7-топшириқ. I. 1(В); 2(А); 3(Г); 4(Б). II. 1(Г); 2(Д); 3(Е); 4(В); 5(А), 6(Б). III. 1(а); 2(в); 3(г); 4(в).

8-топшириқ. I. 1(б); 2(в); 3(г); 4(д); 5(е); 6(ж). II. а(3); б(4); в(5); г(6). III. а(4); б(2); в(1); г(3); д(5).

9-топшириқ. I. 1(кузов платформа қисми); 2 (двигатель). II. 1 (шасси қисми); 2 (бошқариш қисми); 3 (юриш қисми). III. 1 (руль бошқармаси); 2(куч узатмаси); 3(тормоз бошқармаси).

10-топшириқ. I. а (19); б(3); в (2); г(1); д(б); е (7); ё (8); ж (9); з (12); и (11); й (14); к (5); л (4); м (15); н (16); о (13). II. а (6,7,8,9,10,11); б (15,16,17,18); в (2,3,5,12,14,19). III. 1 (узатмалар қутиси); 2 (илашиш муфтаси); 3 (карданли узатма).

3-боб. АВТОМОБИЛЬ ДВИГАТЕЛЛАРИНИНГ УМУМИЙ ТУЗИЛИШИ ВА ИШЛАШ УСЛУБИ

9-§. Автомобиль двигателларининг таснифи

Замонавий автотранспорт воситаларига асосан, поршенли ички ёнув двигателлари ўрнатилади. Буғ ва электр токи билан ишлайдиган автомобиллар баъзи камчиликларига кўра ҳозирги кунда деярли қўлланилмайди. Буғ билан ишлайдиган двигателларнинг асосий камчилиги — фойдали иш коэффициентининг кичиклиги (0,16...0,18) ҳамда двигатель буг қурилмаларининг ўлчам ва вазнларини катталигидир. Электр билан ишлайдиган двигателларнинг кенг тарқалмаганлигига сабаб, уларнинг узоқ масофаларга қатнай олмаслиги, чунки уларга ўрнатиладиган қўрғошин аккумуляторларининг электр сиғими автомобилнинг 40...60 км масофагача ҳаракатланишига мўлжалланган. Ҳозирги кунда собиқ Совет Иттифоқида ва чет эл фирмаларида электромобиллар устида катта илмий-тажриба ва конструктив ишлар олиб борилмоқда, натижада уларнинг ҳар хил кўргазмалари янги нусхалари яратилмоқда. Электромобилларнинг халқ хўжалигида транспорт воситаси бўлиб кенг тарқалиши учун уларга ўрнатиладиган электробакларнинг сиғимини 2...3 барабар ошириш керак.

Автомобилларга ўрнатиладиган поршенли ички ёнув двигателлари қўйидаги белгилари билан таснифланади:

1. Ишлатиладиган ёнилғининг турига қараб: енгил суюқ ёнилғи-бензинда ишлайдиган ва суюлтирилган ёки сиқилган суюқ газ билан ишлайдиган карбюраторли двигателлар, оғир суюқ дизель ёнилғисида ишлайдиган дизель двигателлари.

2. Ёнувчи аралашма ҳосил қилиш усулига қараб, цилиндр ташқарисида аралашма ҳосил қилувчи карбюраторли двигателлар ва цилиндр ичида аралашма ҳосил қилувчи дизель двигателлари.

3. Иш аралашмасининг алангаланиши бўйича, электр учқуни билан алангаланадиган карбюраторли двигателлар ва сиқилган на-тижасида ўз-ўзидан алангаланувчи дизель двигателлари.

4. Иш жараёнини ҳосил қилиш усулига қараб: тўрт тактли ва икки тактли двигателлар.

5. Конструктив белгилари бўйича: цилиндрлар сони ва улар-нинг жойлашув тартибига қараб (тик қаторли, ётиқ қаторли ёки V-симон), газ тақсимлаш механизмининг жойлашуви бўйича — клапанлар юқорига ёки пастга жойлашган.

10-§. Поршенли ички ёнув двигателларининг умумий тузилиши ва асосий кўрсаткичлари


Поршенли ички ёнув двигателлари қуйидаги механизм ва тармоқлардан ташкил топган: кривошип-шатунли механизм, газ тақсимлаш механизми ҳамда совитиш, мойлаш ва таъминлаш тармоқлари. Бундан ташқари, карбюраторли двигателларда маж-буран ўт олдириш, дизель двигателларида эса юритиш тармоғи бор.

Кривошип-шатунли механизм газнинг кенгайишидаги босими-ни ўзига қабул қилади ҳамда поршеннинг тўғри чизиқли илга-рилама ва қайтма ҳаракатини тирсакли валнинг айланма ҳаракатига айлантириб беради. Уни ташкил қилувчи деталлар (11-расм): цилиндр 13, ҳалқалари бўлган поршень 15, поршень бармоғи 16, шатун 17, тирсакли вал 19 ва маховик 18. Цилиндрнинг устки қисми цилиндр каллагига 12 билан беркитил-ган.

Газ тақсимлаш механизми ёнилғи аралашмаси ёки ҳавонинг цилиндрга киришини ҳамда ишлатилган газларни чиқариб юбо-ришини бошқариш учун хизмат қилади. Бу механизм таркибига газ тақсимлаш вали 2, газ тақсимлаш валини юритгич шестерняси 1, турткичлар 3, клапанлар 8 ва 11 ҳамда пружина 4 киради.

Таъминлаш тармоғи бензин ва ҳаводан ёнувчи аралашма тайёрлайди, уни двигатель цилиндрларига узатади ва ишлатилган газларни ташқи муҳитга чиқариб юборади.

Совитиш тармоғи двигательнинг қизиган деталларидан ажрал-ган иссиқликни ташқи муҳитга тарқатади ва унинг энг қулай иссиқлик маромида ишлашини таъминлайди. Двигатель сув ёки ҳаво билан совитилади. Сув билан совитиладиган двигательда сув



11-расм. Бир цилиндрли түрт тактли карбюраторли двигателнинг тузилиши
 гилофи, ҳаво билан совитиладиган двигателда эса махсус совитиш
 қовурғалари бўлади.

Мойлаш тармоғи двигателнинг ишқаланувчи деталларига мой
 узатиб, уларнинг ишқаланишини камайтиради, унинг деталларини
 ишқаланувчи сиртларини қисман совитади, ишқаланувчи юзалар-
 даги кирларни ва ейилиш заррачаларини ювади ҳамда мойни
 тозалаб беради.

Ўт олдириш тармоғи карбюраторли двигатель мажбурий
 равишда ўт олдириш учун электр учқуни ҳосил қилади ва уни
 маълум тартибда цилиндрларга юборади.

Юқориги чекка нуқта (ю. ч. н.) поршеннинг тирсакли вал
 ўқидан энг узоқлашган цилиндр ичидаги юқориги туриш ҳолати.

Пастки чекка нуқта (п. ч. н.) — поршеннинг тирсакли вал
 ўқига энг яқинлашган цилиндр ичидаги пастки туриш ҳолати.

Поршень йўли — поршень бир чекка нуқтадан иккинчи чекка
 нуқтагача ҳаракатланганда босиб ўтилган масофа.

Поршень йўли S (12-расм) поршеннинг ҳар бир ўтган йўлида тирсакли вал ўз ўқи атрофида $1/2$ марта айлангандаги, яъни 180° бурчакка бурилгандаги масофа.

Цилиндрнинг иш ҳажми V_h поршень юқориги чекка нуқтадан пастки чекка нуқтагача ҳаракатланганда ҳосил бўлган ҳажм. У қуйидаги формула орқали аниқланади:

$$V_h = \frac{\pi d^2}{4} \cdot S \text{ [м}^3\text{]}$$

бу ерда d — цилиндр диаметри, м; S — поршень йўли, м.

Сиқиш бўлини маси (камера-си)нинг ҳажми поршень юқориги чекка нуқтада турганда, унинг юқорисида ҳосил бўлган ҳажм. У V_c ҳарфи билан белгиланади.

Цилиндрнинг тўла ҳажми — поршень пастки чекка нуқтада турганда унинг устида ҳосил бўлган цилиндр бўшлиғи. Демак, цилиндрнинг тўла ҳажми V_a цилиндрнинг иш ҳажми V_h билан сиқиш бўлини масининг ҳажми V_c нинг йиғиндисига тенг, яъни:


$$V_a = V_h + V_c \text{ (м}^3\text{)}$$

Цилиндр тўла ҳажмининг сиқиш камерасининг ҳажмига нисбати сиқиш даражаси деб аталади ва қуйидагича ифодаланади:

$$\varepsilon = \frac{V_a}{V_c} = \frac{V_h + V_c}{V_c} = \frac{V_h}{V_c} + 1.$$

Сиқиш даражаси поршень пастки чекка нуқтадан юқориги чекка нуқтага борганда, цилиндр ичидаги иш аралашмасининг ҳажми сиқилиш туфайли неча марта камайишини курсатади. Иш цикли, фойдали иш бажариш учун зарур бўлган кетма-кет содир бўлувчи сўриш, сиқиш, иш бажариш (иш йўли) ва чиқариш жараёнларининг йиғиндисидан иборат.

Такт двигатель иш циклининг бир қисми бўлиб, поршень бир чекка нуқтадан бошқа чекка нуқтага ҳаракатланганда бажарилган жараён. Двигатель ҳар бир цилиндрнинг тўла иш цикли поршеннинг тўрт юришида, яъни тирсакли вал икки марта тўлиқ



12-расм. Поршеньли ички ёнув двигателининг асосий кўрсаткичлари.

айланганда содир бўлса, бундай двигатель *тўрт тактли* двигатель дейилади. Агар двигатель ҳар бир цилиндрнинг тўла иш цикли поршеннинг икки юришида, яъни *тўрт тактли* цилиндрнинг бир марта тўлиқ айланишида содир бўлса, бундай двигатель икки тактли двигатель деб аталади.

Двигатель литражи кўп цилиндрли двигательларда барча цилиндрларнинг литрларда ифодаланган иш ҳажмлари йиғиндисидан иборат:


$$V_l = 10^{-3} \cdot V_h \cdot i,$$

бунда V_l — двигательнинг литражи, л, V_h — битта цилиндрнинг иш ҳажми, i — цилиндрлар сони; 10^{-3} — литрга айлантирувчи коэффициент.

11-§. Тўрт тактли поршенли ички ёнув двигательларининг иш цикли

Тўрт тактли карбюраторли двигательнинг иш цикли. Замонавий автомобилларга ўрнатиладиган карбюраторли двигательлар асосан тўрт тактли цикл бўйича ишлайди. Поршенли ички ёнув тўрт тактли двигательларда иш цикли поршеннинг тўртта юришида, яъни тирсакли вал икки марта айланганда содир бўлади ва цикл қайтадан такрорланади. Цилиндрда содир бўлаётган жараёнга кўра тўрт тактнинг ҳар бири қуйидагича номланади: 1) киритиш такти; 2) сиқиш такти; 3) кенгайиш такти (иш йўли); 4) чиқариш такти.

Шу жараёнларни тўрт тактли цикл бўйича ишлайдиган бир цилиндрли двигатель мисолида кўриб чиқамиз (13-расм).



13-расм. Тўрт тактли карбюраторли двигательнинг иш цикли.

Биринчи такт — киритиш. Бу такт цилиндрни ёнувчи аралашма билан тўлдириш учун зарур. Ёнилғи аралашмаси цилиндрга киритиш клапани 1 очилган пайтда, поршень 4 юқори чекка нуқта (ю. ч. н.) дан пастки чекка нуқта (п. ч. н.)га томон ҳаракатланишида поршень юқорисида ҳосил бўлган бўшлиққа сўриш туфайли киради. Поршень ю. ч. н. дан п. ч. н. га етганда цилиндр 5 ёнилғи аралашмаси билан тўлади, киритиш клапани 1 ёпилади. Ҳосил бўлган аралашма иш аралашмаси дейилади. Киритиш тактининг охирида босим 70...90 кПа (0,7...0,9 кг/см², иш аралашмасининг ҳарорати 340... 380 К (70... 110°С).


Иккинчи такт — сиқиш иш аралашмасининг ҳажмини камайтириш натижасида ички энергиясини кўпайтириб, уни ёнишга тайёрлайди. Иш аралашмаси поршень п. ч. н. дан ю. ч. н. га томон силжиган пайтда сиқилади. Бу ҳолда киритиш ҳамда чиқариш клапанлари 1 ва 3 ёпиқ. Сиқиш такти охирида аралашманинг босими 1200...1700 кПа (12...17 кгк/см²), ҳарорати эса 570...670 К (300...400°С).

Сиқиш тактининг охирида электр свеча 2 электродлари орасида электр учқуни пайдо бўлади, унинг таъсирида цилиндрда сиқилган иш аралашмаси алангаланadi.

Учинчи такт — иш йўли ёки ёниш ва кенгайиш такти. Бу тактда иш аралашмасининг ёнишдан ҳосил бўлган иссиқлик энергияси фойдали механик энергияга айлантирилади. Бунда иккала клапан ҳам ёпиқ ҳолатда бўлади. Такт бошланишида цилиндр ичидаги алангаланган газлар ёниб кўп миқдорда иссиқлик чиқаради. Шу дақиқада ёнган газларнинг босими 3500...5000 кПа (35...50 кгк/см²), ҳарорати эса 2270...2670 К (2000...2400°С) гача кўтарилади. Шу босим таъсирида поршень ю. ч. н. дан п. ч. н. га ҳаракатланади, бунда иш йўли такти бажарилади. Шу тактнинг охирида цилиндрдаги газ босими 400...500 кПа (4,0...5,0 кгк/см²) гача, ҳарорати эса 1300...1500 К (1030...1830°С)гача қамаяди.

Тўртинчи такт — чиқариш. Цилиндрни ишлатилган газлардан тозалаш такти. Чиқариш клапани 3 очилганда поршень 4 юқорига ҳаракатланиб, ёнган маҳсулотлар ташқи муҳитга сиқиб чиқарилади. Бу тактнинг охирида цилиндр ичида қолган газларнинг босими 110...120 кПа (1,1—1,2 кгк/см²), ҳарорати 770...1100 К (500...830°С). Кейинчалик эса цилиндрдаги узвий тактлар юқорида баён этилган тартибда тақрорланади.

Тўрт тактли дизель двигателнинг иш цикли. Сиқиш тактининг охирида цилиндрга пуркалган суюқ ёнилғи сиқилиш натижасида ўта қизиган ҳаво билан аралашиб ўз-ўзидан алангаланса, бундай двигатель *дизель* дейилади. Тўрт тактли дизелнинг иш цикли ҳам худди карбюраторли двигателдаги каби ўтади. Лекин дизелнинг ишлаш жараёнида унинг цилиндрига ёнувчи аралашма эмас, балки ҳаво ва ёнилғи айрим-айрим ҳолатда махсус асбоб ва қурилмалар ёрдамида киритилади (14-расм).



14-расм. Тўрт тактли дизель двигателнинг иш цикли.

Биринчи такт — киритиш. Поршень 4 ю. ч. н. дан п. ч. н. га ҳаракатланганда цилиндрга киритиш клапани 1 орқали чангдан тозаланган ҳаво сўрилади. Киритиш тактининг охирида цилиндрдаги босим $80...90$ кПа ($0,8...0,9$ кгк/см²), ҳарорати эса $320...340$ К ($50...70$ С).


Иккинчи такт — сиқиш. Иккала клапан ёпиқ ҳолатда, поршень п. ч. н. дан ю. ч. н. га ҳаракатланади, натижада цилиндрдаги ҳаво сиқилади. Сиқиш такти охирида ҳаво босими $3000...4000$ кПа ($30...40$ кгк/см²) гача, ҳарорати эса $770...1000$ К ($500...730$ °С) гача етади. Шу пайт цилиндрга форсунка 2 орқали юқори босимли ёнилғи насос 5 ёрдамида 20 МПа (200 кгк/см²) босим остида ёнилғи пуркалади. Пуркалган ёнилғи ўта қизиган ҳаво билан аралашиб, ўз-ўзидан алангланади.

Учинчи такт — кенгайиш, иккала клапан ёпиқ ҳолатда. Бу тактнинг бошланишида сиқиш тактининг охирида алангаланган ёнилғининг ёниш жараёни давом этади. Бу пайт цилиндрдаги босим $5500...8000$ кПа ($55...80$ кгк/см²), ҳарорат $1900...2200$ К ($1630...1930$ °С). Юқори босимга эга бўлган цилиндр ичидаги газларнинг кенгайиши натижасида поршень ю. ч. н. дан п. ч. н. га ҳаракатланиб, шатун орқали тирсакли валнинг кривошипини 180° бурчакка буради. Поршень п. ч. н. га яқинлашганда, газларнинг кенгайиши натижасида, уларнинг цилиндрдаги босими $3000...4000$ кПа ($30...40$ кгк/см²) га, ҳарорати эса $900...1200$ К ($630...930$ °С) га пасаяди.

Тўртинчи такт — чиқариш. Чиқариш клапани 3 очиқ ҳолатда. Поршень п. ч. н. дан ю. ч. н. га ҳаракатланиб, ишлатилган газларни чиқариш клапани орқали ташқи муҳитга чиқариб юборади. Бу такт охирида цилиндрда қолган газларнинг босими $110...120$ кПа ($1,1...1,2$ кгк/см²) га, ҳарорати эса $700...900$ К ($430...630$ °С) га тенг. Тирсакли валнинг бундан кейинги айланишида иш цикли шу тартибда давом этади.

12-§. Икки тактли поршенли ички ёнув двигателининг иш цикли

Икки тактли двигателнинг иш цикли поршеннинг икки юришида ёки тирсакли валнинг бир марта айланиши натижасида содир бўлади. Бу ерда ҳам худди тўрт тактли двигателлар каби, иш аралашмаси цилиндр ташқарисида ёки ичида тайёрланади. Шунга қараб шу цикл бўйича ишловчи двигателлар карбюраторли ёки дизель бўлиши мумкин. Бу двигателларда ишлатилган газларни ташқарига ҳайдаш ва цилиндрни тозалаш учун ёнилғи аралашмаси (карбюраторли двигателда), ёки ҳаво оқимидан (дизелда) фойдаланилади.



15-расм. Икки тактли двигателнинг иш цикли тасвири.

Икки тактли двигатель цилиндрларини ишлатилган газлардан тўғри оқимли ва кўндаланг оқимли тозалаш усуллари кенг тарқалган. 15-расмда икки тактли двигателларнинг ишлаш цикли тасвири келтирилган. Келтирилган схемада цилиндр 2 нинг икки томонида киритиш 3 ва чиқариш 7 дарчалари бор. Цилиндр қаллагида ёндириш свечаси 10 (карбюраторли двигателда) ёки форсунка (дизелда) ўрнатилган. Цилиндр ичида поршень 9 ҳаракатланади ва ўзининг деворлари ёрдамида киритиш ва чиқариш дарчаларини очиб ёки ёпиб туради. Насос 4 цилиндрга сиқилган ёнилғи аралашмаси ёки ҳаво (дигателларининг турига қараб) юбориш учун хизмат қилади.

Поршень п. ч. н. дан ю. ч. н. га ҳаракатлана бошлаганда биринчи такт бошланади. Бу пайтда киритиш 3 ва чиқариш 8 дарчалари очик. Насос 4 ёрдамида киритиш дарчаси 3 орқали цилиндрга ёнилғи аралашмаси ёки ҳаво киритилади, улар эса

цилиндр ичида қолган газларни ташқи муҳитга чиқариб юборади ва поршень тепасидаги бўшлиқни тўлдиради; юқорига ҳаракатланаётган поршень ўз деворлари билан киритиш ва сўнгра чиқариш дарчаларини тўсади. Шу вақтдан бошлаб сиқиш жараёни бошланади ва поршень ю. ч. н. га етай деганда, сиқиш камерасига электр учқуни (карбюраторли двигателда) ёки ёқилғининг майда заррачалари форсунка ёрдамида пуркалади (дизелда), натижада сиқиш камерасидаги заряд алангланади. Шундай қилиб, поршень п. ч. н. дан ю. ч. н. га ҳаракатланиш жараёнида цилиндр олдинги циклдан қолган газлардан тозаланади ва янги заряд билан тўлдирилади, кейинчалик дарчалар ёпилади ва сиқиш жараёни бошланади.


Иккинчи тактда поршень ю. ч. н. дан п. ч. н. га ҳаракат қилади. Бунда сиқиш тактининг охирида бошланган ёниш жараёни давом этади, натижада цилиндрда кўп миқдорда иссиқлик миқдори ажралади ва газлар босими таъсирида поршень п. ч. н. га қараб ҳаракатланади. Бу вақтда цилиндрда кенгайиш жараёни кетади. Поршеннинг ҳаракатланиши вақтида поршень ўз деворлари билан чиқариш дарчасини очиши биланоқ катта босимга эга бўлган ишлатилган газлар ташқарига чиқа бошлайди. Сўнгра киритиш дарчалари очилиб, цилиндрга насос ёрдамида янги заряд (ёнилғи аралашмаси ёки ҳаво) юборилади, у эса ишлатилган газлар билан қисман аралашиб, уларни чиқариш дарчалари орқали ташқарига сиқиб чиқаради. Кейинги циклда шу жараёнлар яна кетма-кет такрорланади. Икки тактли циклда ишловчи карбюраторли двигатель асосан мотоциклларга ўрнатилади.

13-§. Дизель ва карбюраторли двигателларни таққослаш

Дизеллар карбюраторли двигателларга нисбатан қуйидаги афзалликларга эга: 1) тенг бир ишни бажариш учун 25...30 фоиз камроқ ёқилғи сарфлайди; 2) дизель ёнилғиси бензиндан арзон; 3) ишлатилган газларнинг таркибида заҳарли моддалар кам; 4) бензинга нисбатан дизель ёнилғиси ёнғинга хавфсиз; 5) дизеллар дастлабки ҳолатини узоқ вақт сақлаб қолиш қобилиятига эга, яъни чидамли.

Дизеллар ўз навбатида қуйидаги камчиликларга эга: 1) сиқиш ва кенгайиш жараёнларида газларнинг босими карбюраторли двигателларга нисбатан 2...3 марта катта, бу эса двигатель деталларининг мустаҳкамлигини оширишни талаб этади; 2) бир хил қувватга эга бўлган дизелнинг ўлчами ва вазни карбюраторли двигателга нисбатан катта; 3) совуқ иқлимда дизель двигателларини юргизиш қийинроқ.

Карбюраторли двигателлар билан дизелларда ҳосил бўлган иссиқлик энергиясидан фойдаланиш даражаси 16-расмда чизиқли тасвир тарзида кўрсатилган.



16-расм. Ички ёнув двигателларида ёнилғининг иссиқлик энергиясидан фойдаланиш даражасини кўрсатувчи диаграмма.

Ҳозирги замон дизеллари яхши иқтисодий кўрсаткичларга эга бўлганлиги сабабли, улар ҳар хил юк кўтарадиган турли турдаги юк автомобиллар ва автобусларнинг двигатели сифатида кенг тарқалган. Юқорида қайд этилган афзалликларини ҳисобга олиб, дизеллар АҚШ, Ғарбий Европа ва Японияда кўплаб ишлаб чиқарилаётган енгил автомобилларга ҳам қўйилмоқда.

14-§. Двигателнинг ташқи тавсифномаси


Двигателнинг ташқи тавсифномаси унинг ишини баҳолаш учун керак. Двигателнинг ташқи тавсифномасини топиш учун унинг қуввати, буровчи моменти, ёнилғининг соатли ва фойдали солиштирма сарфи маълум бўлиши керак.

Бирор циклда ҳосил бўлган фойдали ишни аниқлаш чизиғи (индикатор диаграмма) орқали ифодалаш циклининг аниқлаш (индикатор) иши деб аталади. Цилиндр ичида газлар воситасида бир цикл давомида бажарилган иш аниқлаш қуввати деб аталади ва у N_i билан белгиланади. Аниқлаш қувватининг қиймати циклининг бажарган фойдали иши орқали топилади.

Двигатель цилиндрларида ёнилғи ёниши натижасида аниқлаш (индикатор) ишини ҳосил қилиш учун сарфланган ёнилғи қиймати аниқлаш (индикатор) ф. и. к. билан аниқланади.

Двигателнинг фойдали қуввати N_f , фойдали буровчи моменти M_f , ёнилғининг соатли сарфи $G_{ён}$ ва фойдали солиштирма сарф g_f нинг тирсакли валнинг бурчак тезлигига боғлиқлигини кўрсатувчи эгри чизиқлар двигателнинг ташқи тавсифномаси деб аталади. Бу тавсифномалар, яъни буровчи момент, тирсакли валнинг бурчак тезлиги ва ёнилғи сарфи двигателни махсус қурилмада ишлатиш пайтида олинади. Тирсакли валнинг буровчи моменти ва бурчак тезлигидан двигателнинг қуввати аниқланади.

Кўпинча ташқи тавсифнома чизигида (диаграммасида) карбюраторли двигателларнинг дроссели тула очик ҳолатидаги ёки дизель ёнилғи насосининг рейкаси энг кўп ёнилғи бериш ҳолатидаги кўрсаткичлари келтирилади. 17-расмда двигатель ташқи тавсифномасининг тасвири аниқлаш чизиги орқали келтирилган. Бунда 2 та ($N'N''$) қатор нуқталардан иборат чизиқ билан двигательнинг ёнилғи беришини камайтирилган ҳолдаги тўлиқмас тавсифномаси кўрсатилган. Тасвирий чизиқда (диаграммада) двигательнинг тавсифий иш режимини кўрсатувчи белгилар ифодаси ҳам берилган:



17-расм. Двигательнинг ташқи тавсифномаси.

$\omega_{э.к.}$ — двигатель тула юкланган ҳолда барқарор ишлаши учун зарур бўлган тирсакли валнинг энг кичик бурчак тезлиги;

$\omega_{э.и.}$ — энг юқори буровчи моментга мос келувчи валнинг бурчак тезлиги; $M_{э.и.}$ — двигатель валида ҳосил бўлувчи энг юқори буровчи момент; $N_{ф.э.и.}$ — двигатель валида ҳосил қилинувчи энг юқори фойдали қувват; $G_{э.и.}$ — ёнилгининг энг кичик солиштирма сарфи; $\omega_{N_{э.и.}}$ — энг юқори қувватдаги валнинг бурчак тезлиги, $\omega_{э.к.}$.

ёнилғи энг кам сарфлангандаги валнинг бурчак тезлиги.

Ташқи тавсифнома буровчи моментнинг энг катта қиймати энг юқори қувватга нисбатан кичикроқ бўлган бурчак тезлигида олинади. Бу эса автомобиль ҳаракатига қаршилик кўрсатувчи кучнинг ўсиб боришига, двигательнинг ўз-ўзидан мослашувини таъминлайди. Двигатель ўзининг энг катта қувватига эга бўлганда, автомобиль ҳаракатига қаршилик қилувчи кучлар ошади деб фараз қилайлик. У ҳолда автомобилнинг тезлиги камайди ва унга мос ҳолда тирсакли валнинг бурчак тезлиги ҳам камай бошлайди. Чизиқли тасвирдан кўриниб турибдики, буровчи момент ўсиб боради, бу эса ғилдиракларда тортишиш кучининг ошишини таъминлайди. Двигатель автомобилнинг бундай ўзгарган шароитдаги ҳаракатига ўз-ўзидан мослашади. Демак, двигательнинг бурчак тезлиги камайиши натижасида момент қанчалик ортса, двигательнинг мослашуви юқори ва тўхтаб қолиши ҳолати шунчалик кам бўлар экан. Ҳар хил турдаги двигателларда буровчи момент ҳар хил ўсади: буровчи моментнинг карбюраторли двигателларда ошиб бориши 30 фоиз атрофида, дизелларда эса 15 фоизга яқин.

Автомобиль двигатели маромининг турғунлиги буровчи момент ортиқлиги билан баҳоланади. Двигательнинг ишончли ишлашини таъминловчи буровчи момент ортиқлиги мослашув коэффициентини билан ўлчанади:

$$K = M_{э.ю.} \cdot M_{N_{э.ю.}}$$

Бу коэффициент энг катта буровчи моментнинг энг юқори фойдали қувватдаги буровчи моментига боғлиқлик муносабатини кўрсатади. Карбюраторли двигателлар дизелларга нисбатан турғун маромда яхши ишлайди ва уларнинг мослашиш коэффициенти $K=1,20...1,30$. Дизелларнинг буровчи моменти ётиқ эгри чизиқ билан тавсифланиб, уларнинг мослашиш коэффициенти $K=1,1... 1,15$.


15-§. Газ турбинали автомобиль двигателларининг тасвирий чизмаси ва ишлаш услуби

Газ турбиналаридан автомобиль двигатели сифатида фойдаланиш автомобилсозлик техникасида янги босқич ҳисобланади. Бу турдаги автомобилга ўрнатиладиган двигатель поршенли ички ёнув двигателига нисбатан бир қанча афзалликларга эга. Бунда автомобиль конструкцияси соддалашади ва двигатель қурилмасининг вазни енгиллашади. Газ турбинали двигателнинг механик ф. и. к. юқори, чунки унда қайтма-илгариларга ҳаракат қиладиган деталлар йўқ. Унда вал подшипникларидаги ишқаланишдан бошқа ишқаланувчи деталлар бўлмаганлиги сабабли мойлаш системаси ҳам содда. Поршенли двигателдаги каби узатмалар қутиси ва илашиш муфтасининг кераги йўқ.

Поршенли двигателларда ёниш бўлинмаси двигателнинг (цилиндр, поршень) иш қурилмаси билан бир бутун қилиб бирлаштирилган. Газ турбинали автомобиль двигателида ёниш бўлинмаси турбинадан ажратилган. Поршенли двигателда ёнилгининг ёниши ҳамда иш жараёнининг содир бўлиши бир-биридан ажралмас икки жараёндир. Газ турбинали двигателда бундай ҳол йўқ, бу эса тортиш турбинаси ишининг ёрдамчи турбинага нисбатан мустақиллигини таъминлайди ҳамда буровчи моменти кенг оралиқда ўзгартириши мумкин.

18-расмда икки валли газ турбинали двигатель соддалашган чизмаси келтирилган. Бунда компрессор-турбина 10 нинг диски 4 ва парраги 1 биринчи вал 11 га ўрнатилган бўлиб, куч турбинаси 9 нинг диски 6 иккинчи ва 7 га ўтқазилган. Компрессор турбинаси ва куч турбинаси валлари 11 ва 7 ўзаро кинематик боғланмаганлиги сабабли бундай схема икки валли *двигатель* дейилади. Автомобилнинг етакчи ярим ўқи дифференциал, асосий узатма ва редуктор 8 орқали куч турбинасининг вали 7 билан уланган.

Газ турбинали двигателнинг биринчи вали 11 стартер ёрдамида ҳаракатга келтирилади. Биринчи валнинг айланишлар сони белгиланган айланишлар сонининг 25...30 фоизини ташкил қилгандагина марказдан қочма компрессор 12 сиқилган ҳавони ёниш камераси 3 га узата бошлайди. Шу пайт ёнилғи форсунка 2 орқали ёниш камерасига пуркалади, натижада ёнувчи аралашма



18-расм. Газ турбинали двигатель ўрнатилган автомобилнинг соддалашган чизмаси.

ҳосил бўлади. Катта босимга ва ҳароратга эга бўлган ёнувчи аралашма электр чуғланиш свечаси ёрдамида алангалантирилади. Бир текис ёниш қатлами ҳосил бўлгандан сўнг свеча ўчирилади, кейинчалик ёнувчи аралашма ҳосил бўлган алангадан ёнади. Ёнган маҳсулотлар камера 3 орқали компрессор ва куч турбиналарининг куракчалари 5 га юборилади ва уни ҳаракатга келтиради. Ҳосил бўлган механик энергия ёрдамчи механизмлар ёрдамида автомобилни ҳаракатга келтиради. Куч турбинаси ишининг компрессор турбинасига нисбатан мустақиллиги унинг айланишлар сонини кенг оралиқда ўзгартириш имконини беради. Айланишлар сони катта бўлганлиги учун двигателдан катта қувват олинади. Демак, узатмалар қутиси ва илашиш муфтасисиз катта айланишлар сонига ($25000...40000\text{мин}^{-1}$) эга бўлган момент газ турбинасининг валидан узатмалар сони доимий бўлган редуктор 8 ёрдамида бу момент кўпайтирилиб, орқа кўприк 13 да жойлашган асосий узатма, дифференциал ва ярим ўқлар орқали ғилдиракларга ўтади.

Газ турбиналарида узатмалар қутисининг ҳожати бўлмаса ҳам ёнилғини тежаш ва тортиш қувватини кенг миқёсда ўзгартириш учун икки, уч поғонали узатмалар қутисини қўллаш мақсадга мувофиқ. Газ турбинали автомобиль двигателларининг асосий камчиликларидан бири — уни тайёрлашнинг мураккаблиги ва ишлаб чиққан маҳсулотнинг қимматлигидир.

Газ турбиналарини биринчи навбатда 1000... 1500 кВт қувватга эга бўлган жуда кўп юк кўтарувчи карьер туридаги автомобил-

ларда ишлатиш фойдалироқ бўлади. Шунинг учун газ турбиналарини асосан кўп миқдорда юк кўтарувчи автомобилларга ўрнатиш кўзда тутилмоқда.

2-мавзу. АВТОМОБИЛЬ ДВИГАТЕЛИ ВА УНИНГ КЎРСАТКИЧЛАРИ ҲАҚИДА УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР

1-топшириқ (19-рasm, а, б, в, г).

1. Қуйида келтирилган расмларда ички ёнув двигателларининг қандай турлари тасвирланган?

1. Ротор-поршенли. 2. Карбюраторли. 3. Дизель. 4. Газ-турбинали.

II. 1. Автомобиль двигателлари қандай турдаги двигателлар туркумига киради?

а) Поршенли ташқи ёнув двигателлари. б) Поршенли ички ёнув двигателлари. в) Ички ёнув двигателлари. г) Ташқи ёнув двигателлари.

2. Кўпчилик замонавий автомобилларда ички ёнув двигателларининг қандай турлари ўрнатилади?

а) Карбюраторли. б) Ротор-поршенли. в) Дизель. г) Газ-турбинали.

3. Автомобиль двигателлари қандай вазифани бажаради?

а) Поршеннинг илгарилама-қайтма ҳаракатини тирсакли валнинг айланма ҳаракатига айлантириб беради; б) ёнилғининг иссиқлик энергиясини механик ишга айлантириб беради. в) ёнилғининг химиявий энергиясини иссиқлик энергияга ва уни эса механик энергияга айлантириб беради.

III. Қуйида келтирилган автомобилларда қандай турдаги поршенли ички ёнув двигатели ўрнатирилган?

1. Карбюраторли. 2. Дизель.

а) ВАЗ-2106 "Жигули"; б) ГАЗ-24 "Волга"; в) ГАЗ-53А; г) ЗИЛ-130; д) МАЗ-5335; е) КамАЗ-5320; ё) 41 ЗАЗ-968 "Запорожец".

2-топшириқ.


1. Автомобиль двигателлари қандай таснифланади? 1. Ишлатиладиган ёнилғи турига қараб. 2. Цилиндрларнинг жойланишига қараб. 3. Цилиндрларни совитувчи муҳит турига қараб.

II. Қуйида келтирилган автомобиль двигателларида: 1. Қандай ёнилғи тури ишлатилади? 2. Цилиндрлари қандай жойлашган? 3. Қандай совитиш муҳити қўлланилган?

а) ГАЗ-53. б) ЗИЛ-130. в) КамАЗ-5320. г) ЯМЗ-236. д) ВАЗ-2101. е) ГАЗ-24 "Волга". ё) ЗАЗ-968 "Запорожец".

III. Автомобиль двигателлари: 1) иш циклининг бажарилиши бўйича, 2) ёнилғи аралашма ҳосил қилиниши бўйича, 3) иш аралашмасининг ўт олдирилиши бўйича қандай таснифланади?

3-топшириқ. 1. 8-рasm, а ва в да дизель ва карбюраторли двигателларнинг:




19-расм. Ички ёнув двигателлининг турлари.

1) киритиш, 2) сиқиш, 3) иш йўли, 4) чиқариш тактларини аниқланг.

II. Қуйидаги хоссаларга эга бўлган двигателларга мос бўлган жавобни топинг.

1. Ташқи аралашма ҳосил қилувчи двигатель. 2. Ички аралашма ҳосил қилувчи двигатель. 3. Мажбурий ўт олдирилдиган двигатель: а) сиқиш тактининг охирида цилиндрга киритилган суюқ ёнилғи сиқилиши туфайли жуда ҳам қизиган ҳаво билан аралашиб ўз-ўзидан алангаланувчи двигатель; б) ёнилғи аралашмаси цилиндр ташқарисида ҳосил бўладиган двигатель;




А

Б

В

Г

В




2

в) ёнувчи аралашмаси цилиндр ичида ҳосил бўладиган двигателъ;
г) иш аралашмаси цилиндр ичида ташқи манба ёрдамида мажбурий, яъни электр учқуни билан ёндириладиган двигателъ.

III. Қуйида келтирилган жавоблардан: 1) такт; 2) иш цикли;
3) юқори чекка нуқта; 4) пастки чекка нуқтага тааллуқли жавобларни топинг.

а) Цилиндрдаги поршеннинг тирсакли вал ўқидан энг катта узоқлашган ҳолати; б) цилиндрдаги поршеннинг тирсакли вал ўқидан энг кичик узоқлашган ҳолати; в) иш жисми ҳажми энг катта бўлгандаги поршеннинг туриш ҳолати; г) двигателнинг

ишини таъминловчи ва ҳар бир иш маълум бир даврда такрорланувчи кетма-кет жараёнларнинг йиғиндиси; д) поршеннинг чекка нуқталари орасида содир бўлувчи иш циклининг қисми; е) поршеннинг бир юриши даврида цилиндрда содир бўлувчи жараён ёки жараёнлар.



20-рasm. Бир цилиндрли тўрт тактли двигателнинг умумий тузилиши.

4-топшириқ (20-рasm).

I. Расмда бир цилиндрли тўрт тактли карбюраторли двигателнинг деталлари қандай рақамлар билан белгиланган: карбюратор (а), киритиш қузури (б), цилиндр (в), поршень (г), шатун (д), тирсакли вал (е), тақсимлаш вали (ё), кири-тиш клапани (ж), чиқариш клапани (з), ёндириш свечаси (и), чиқариш қузури (й), ма-ховик (к), тақсимлаш ва унинг юритма шестерняси (л), мой поддони (м), совитиш ғилофи (н), турткич (о).

II. Қўйидаги саволларни ифодаловчи тўғри жавобларни топинг: 1. Поршеннинг юриши. 2. Цилиндрнинг иш ҳажми. 3. Двигателнинг литражи. 4. Сиқиш бўлинмасининг ҳажми. 5. Цилиндрнинг тула ҳажми деб нимага айтилади?

а) Сиқиш бўлинмасы ва цилиндрнинг иш ҳажми йиғиндиси; б) поршеннинг юқори чекка нуқтасидан пастки чекка нуқтасигача ҳаракатланиши давомида ҳосил бўлган ҳажм; в) кўп цилиндрли двигателларда барча цилиндрлар иш ҳажмлари йиғиндисининг литрларда ифодаланиши; г) поршень юқори чеккада турганда унинг устида ҳосил бўлган ҳажм; д) цилиндрнинг ўқи бўйича поршеннинг чекка нуқталари орасидаги масофа; е) сиқиш так-тининг охирида цилиндрдаги босим катталиги.

III. Қўйидаги жараёнларни ифодаловчи жавобларни топинг: 1. Чиқариш такти. 2. Сиқиш такти. 3. Кенгайиш такти. 4. Кири-тиш такти: а) двигатель цилиндрларига ёнувчи аралашма ёки ҳаво кириш жараёни содир бўладиган такт; в) иш жисмининг ҳажми камайиш жараёни; г) иш аралашмасининг ёки ҳавонинг двигатель цилиндрида сиқиш жараёни; е) двигатель цилиндрларида кенгайиш жараёни содир бўладиган такт; ё) ёниш маҳсулотларини двигатель цилиндридан чиқариш жараёни; ж) ёниш маҳсулот-ларини цилиндрдан чиқариш асосий жараён бўлган такт.

5-топшириқ (19-расм, а ва в).

І. Поршень ҳаракатланганда карбюраторли двигатель цилиндрларида қандай тактлар содир бўлади?

1. Клапанлардан бири очиқ ва бошқаси ёпиқ бўлиб, пастга ҳаракатланганда. 2. Клапанлари ёпиқ бўлиб, юқорига ҳаракатланганда. 3. Клапанларидан бири очиқ ва бошқаси ёпиқ бўлиб, юқорига ҳаракатланганда. 4. Клапанлари ёпиқ бўлиб, пастга ҳаракатланганда:

а) иш аралашмасининг ёниши; б) ёнувчи аралашманинг киритилиши; в) иш юриши такти; г) иш аралашмасининг сиқилиши; д) ишлаб бўлган газларнинг чиқарилиши.

ІІ. Қуйидаги иш жараёнларининг босим ва ҳарорат қийматларини келтирилган жавоблардан топинг:

1. Киритиш тактининг охирида. 2. Сиқиш тактининг охирида. 3. Кенгайиш тактининг охирида. 4. Чиқариш тактининг охирида: а) $1,05\text{--}1,2 \text{ кгк/см}^2$ ($0,105\text{--}0,12 \text{ МПа}$); $700\text{--}900^\circ\text{C}$; б) $0,8\text{--}0,9 \text{ кгк/см}^2$ ($0,08\text{--}0,09 \text{ МПа}$); $80\text{--}120^\circ\text{C}$; в) $3,5\text{--}4,5 \text{ кгк/см}^2$ ($0,35\text{--}0,45 \text{ МПа}$); $1200\text{--}1500^\circ\text{C}$; г) $10\text{--}12 \text{ кгк/см}^2$ ($1,0\text{--}1,2 \text{ МПа}$); $300\text{--}400^\circ\text{C}$.

ІІІ. Қуйида келтирилган двигателлар учун кенгайиш такти бошланишида газларнинг энг катта босимини ва ҳароратини аниқланг:

1. Карбюраторли двигатель. 2. Дизель двигатели: а) $55\text{--}80 \text{ кгк/см}^2$ ($5,5\text{--}8,0 \text{ МПа}$); $1600\text{--}1900^\circ\text{C}$; б) $25\text{--}30 \text{ кгк/см}^2$ ($2,5\text{--}3,0 \text{ МПа}$); $1800\text{--}2000^\circ\text{C}$; в) $60\text{--}70 \text{ кгк/см}^2$ ($6,0\text{--}7,0 \text{ МПа}$); $2800\text{--}3000^\circ\text{C}$; г) $35\text{--}50 \text{ кгк/см}^2$ ($3,5\text{--}5,0 \text{ МПа}$); $2000\text{--}2200^\circ\text{C}$.

6-топшириқ.

І. 1. Қуйида келтирилган жавоблардан "Сиқиш даражаси" тушунчасини аниқланг:

а) цилиндр иш ҳажмининг сиқиш бўлинмаси ҳажмига нисбати;

б) сиқиш бўлинмаси ҳажмининг цилиндрнинг тўла ҳажмига нисбати;

в) цилиндр тўла ҳажмининг сиқиш бўлинмаси ҳажмига нисбати.

ІІ. Қайси двигателда сиқиш даражаси юқори?

а) карбюраторлида; б) дизелда; в) карбюраторли ва дизель двигателники бир хил.

ІІІ. Қуйидаги кўрсаткичларнинг ўзгариши нимага боғлиқ:

1. Сиқиш даражаси. 2. Двигатель литражи. 3. Двигатель қуввати:

а) цилиндр диаметри ва поршень юришининг узунлигига; б) сиқиш бўлинмасининг ҳажмига; в) цилиндрлар сони ва ҳажмига; г) двигатель литражи, сиқиш даражаси ва тирсакли валнинг айланиш сонига.

7- топшириқ.

І. Қуйидагилар нимани билдиради:

1. 1. Қувват. 2. Двигателнинг фойдали қуввати. 3. Буровчи момент. 4. Двигателнинг буровчи моменти:

а) двигателнинг тирсакли валидан куч узатмасига бериладиган қувват; б) двигатель фойдали қувватининг цилиндрлар иш ҳажмига нисбати; в) ишнинг бажарилиш вақтига нисбати; г) жисм айланишини ҳосил қилувчи куч килограммометрларда (кгк/м) ўлчанади; д) бир иш цикли давомида двигателдан олинадиган момент.

II. Қуйида кўрсатилган двигателлардан қайси бири тежамлироқ?

1. Карбюраторли. 2. Дизель. 3. Газтурбинали.

III. Қуйидагиларни ҳисоблаб топинг.

1. Агар битта цилиндрнинг иш ҳажми 500 см^3 бўлса, 8 та цилиндрли двигателнинг иш ҳажми (жавобини литрларда ифодаланг) нимага тенг?

2. Цилиндрнинг иш ҳажми 700 см^3 , сиқиш бўлинмасининг ҳажми 100 см^3 . Сиқиш даражаси нимага тенг?

3. Цилиндрнинг тўла ҳажми 800 см^3 , сиқиш бўлинмасининг ҳажми 100 см^3 . Сиқиш даражаси нимага тенг?

8-топшириқ.

I. Двигатель конструкциясининг кўрсаткичи қайси ўлчовга қараб баҳоланади:

1. Литраж қуввати. 2. Белгиланган қуввати. 3. Солиштирма массаси.

II. Қуйида келтирилган двигатель кўрсаткичларининг формуласини ва ўлчов бирлигини ёзинг:

1. Двигателнинг литраж қуввати.

2. Двигателнинг солиштирма вазни.

III. Қуйидаги двигателларнинг солиштирма вазнига тааллуқли маълумотлар қайси жавобда берилганлигини аниқланг.

1. Карбюраторли двигатель. 2. Дизель двигатели.

а) 2...6 кг/кВт; б) 20...25 кг/кВт; в) 4... 14 кг/кВт.

9-топшириқ.

I. Дизель двигателининг карбюраторли двигателларга нисбатан афзалликларини қуйида келтирилган жавоблардан аниқланг.

1. Бир хил қувватга эга бўлган дизель двигателининг ўлчами ва вазни карбюраторли двигателга нисбатан катта. 2. Тенг бир ишни бажариш учун 25...30 фоиз камроқ ёқилғи сарфлайди. 3. Ишлаб чиқарилиб бўлган газларнинг таркибида заҳарли моддалар кам. 4. Ишлаб бўлган газларнинг таркибида заҳарли моддалар кўп.

II. 1. Қуйидаги двигателларнинг қайси бири рамага уч ёки тўрт жойдан маҳкамланишини аниқланг.

а) ГАЗ-24; б) ЗИЛ-130; в) МАЗ-5335; г) КамАЗ-5320.

2. Нечта жойидан маҳкамланувчи двигатель турлари кўпроқ тарқалган?

а) иккита; б) учта; в) тўртта.

1-топшириқ. I. 1(б), 2(в), 3(а), 4 (г). II. 1(б, в), 2(а,в), 3(в). III. 1(а, б, в, г, ё), 2(д, е).

2-топшириқ. I. (1, 2, 3). II. 1 (а, б, д, с, ё, бензин), (в, г, дизель ёқилғиси); 2 (а, б, в, г, ё. V — симон), (д,е, вертикал равишда бир қатор жойлашган). 3 (а, б, в, г, д, е, суюқлик), ё (ҳаво). III. 1 (икки тактли ёки тўрт тактли). 2 (цилиндрлар ичида — карбюраторли двигателлар, цилиндрлар ташқарисида — дизель двигателлари); 3 (мажбуран — карбюраторли двигателлар, цилиндр ичидаги ҳавонинг сиқилиши натижасида ўз-ўзидан ўт олдирилувчи двигателлар).

3-топшириқ. I. 1 (А), 2 (Б), 3(В), 4(Г). II. 1(б), 2(в), 3(г). III. 1(е), 2(г), 3(а), 4(б).

4-топшириқ. I. а(7), б(6), в(13), г(15), д(17), е(19), ё(2), ж(11), з(8), и(9), й(5), к(18), л(1), м (20), н(14), о (12), п(3). II. 1(д), 2(б), 3(в), 4(г), 5(а). III. 1(ж), 2(г), 3(е), 4(б).

5-топшириқ. I. 1(б), 2(г), 3(д), 4(в). II. 1(б), 2(г), 3(в), 4(а). III. 1(г), 2(а).

6-топшириқ. I. 1(в), II. (б), III. 1(б), 2(а), 3(г).

7-топшириқ. I. 1(в), 2(а), 3(г), 4(д). II. (2). III. 1(4л), 2(ε-8), 3(ε-8).

8-топшириқ. I. (1), (3). II. 1. $(N_{л} = \frac{N_{э.ю.}}{V_h} \left[\frac{\text{кВт}}{\text{л}} \right])$.

$$2. (G_{сол} = \frac{G_g}{N_{э.ю.}} \left[\frac{\text{кг}}{\text{кВт}} \right]).$$

9-топшириқ. I. (2,3). II. 1 учта жойидан (а, б, в), тўртта жойидан (г), 2(б).


10-топшириқ. I. 1(г,д), 2(а, б, в), 3(г), 4 (в, д). II. 1, 2(а), 3, 4, 5 (г), 6(в), 7(б).

4-бoб. КРИВОШИП-ШАТУНЛИ МЕХАНИЗМНИНГ УМУМИЙ ТУЗИЛИШИ, ИШЛАШИ ВА КОНСТРУКТИВ ХУСУСИЯТЛАРИ

16-§. Кривошип-шатунли механизмнинг вазифаси, жойлашиш тизими ва умумий тузилиши

Кривошип-шатунли механизми цилиндрларда ҳосил бўлган газ божимини қабул қилиб, поршеннинг илгарилама-қайтма ҳаракатини тирсакли валнинг айланма ҳаракатига айлантириб беради.

Кўп цилиндрли двигателларнинг кривошип-шатунли механизми цилиндрлар блоки, цилиндрлар блокининг каллаги, цилиндр гильзалари, поршень билан поршень ҳалқалари, поршень бармоқлари, шатунлар, тирсакли вал, подшипниклар, маховик ҳамда двигатель мой тағлигидан иборат. Одатда, бундай двигателлар кривошип шатунли механизмларининг жойлашув тартиби бўйича




21-расм. Кривошип-шатунли механизмнинг жойланиш чизмалари.

бир ёки икки қаторли бўлади. Автомобиль двигателларида кенг тарқалган кривошип-шатунли механизмнинг жойлашув тасвирий чизмаси 21-расмда келтирилган.

Кўпчилик бир қаторли двигателларнинг цилиндрлари тик (ГАЗ-52, ГАЗ-24 "Волга") жойлашган (21-расм, а). Баъзи бир двигателларда цилиндрлар тик ҳолатдан $20 \dots 45^\circ$ бурчак остида (21-расм, б), масалан, Москвич-412 ёки ётиқ жойлашиши мумкин (21-расм, в, д). Цилиндрларни бу ҳолда жойлаштириш натижа-сида двигателнинг баландлик ўлчами қисқартирилади. Цилиндр-лари икки қатор жойлашган двигателларнинг цилиндрлари маъ-лум бурчак остида ёки ётиқ ҳолатда ўрнатилади. Агар цилиндр-лари икки қатор жойлашган двигателларда уларнинг цилиндрлари орасидаги бурчак 180° дан кам бўлса, бу ҳолда улар V-симон *двигателлар* дейилади (21-расм, г). Агар 180° га тенг бўлса, *икки қаторли ётиқ двигателлар* дейилади. Кўпчилик V-симон двига-телларнинг цилиндрлари 90° бурчак остида жойлашади (ЗИЛ-130, ГАЗ-53, ЯМЗ-236 ва ҳоказо). Бундай двигателларнинг узунлиги ва вазни бир қаторли двигателларникига нисбатан анча кичик бўлади.

17-§. Цилиндрлар ва блок-картер

Двигателда иш циклининг барча жараёнлари цилиндр ичида содир бўлади. Цилиндрлар яхлит қилиб блок-картер билан бирга қўйиб тайёрланиши ёки айрим-айрим тайёрланиб, кейинчалик блокка ўрнатилиши мумкин. Шунга кўра цилиндрлар блоки двигатель картерининг юқори қисмини ташкил қилади. Цилиндрлар блокининг қуйи қисми картер деб номланади ва унга двигательнинг қўзғалувчан таянч бўйинли деталлари ўрнатилади. Бинобарин, тақсимлаш механизмининг деталлари, шунингдек, совитиш тармоғининг сув ғилофлари ва мойлаш тармоғининг мой каналчалари жойлашган. Картернинг ташқи қисмига эса двигатель механизми ва унинг тармоқларига кирувчи баъзи асбоб-ускуналар бириктирилган. Цилиндрнинг ички юзаси (22-расм, а) поршенни йўналтириш учун хизмат қилади ва уни цилиндр қўзғуси деб аталади. Цилиндр қўзғусига аниқ ишлов берилади ва жиловланади. Унга жуда ҳам аниқ ишлов берилиши поршеннинг цилиндри ичида жипс ва енгил ҳаракатланишини таъминлайди. Суюқлик билан совитиладиган двигательларнинг цилиндрлар блоки қўш деворли қилиб қўйилади, бунда ички девор вазифасини



22-расм. Цилиндрлар гильзаси.

цилиндрлар гильзасининг ташқи сирти 3 ўтади. Гильза билан блок 8 орасидаги бўшлиқ 5 совутгич суюқлик билан тўлдирилади (22-расм, б). Кўпинча цилиндрлар блоккага легирланган чўяндан, баъзан эса пўлатдан тайёрланган олинадиган гильзалар ўрнатилади. Цилиндрлар блокнинг конструкцияси унга ўрнатиладиган гильзанинг турига ва унинг ўрнатилишига боғлиқ. Цилиндр гильзалари блокка ўрнатилишига қараб қуруқ ва ҳўл бўлади. Агар цилиндр гильзалари сиртига суюқлик тегмаса қуруқ, совитувчи суюқлик атрофини ўраб турса ҳўл гильзалар (22-расм, б ва г) деб аталади.

Қуруқ гильзалар цилиндрлар блоки билан яхлит қилиб ишланади ёки блок цилиндрларига жипс қилиб, пресслаб ўрнатилади ва уларнинг сиртқи дсворига суюқлик тегмайди (22-расм, в ва д). Бу турдаги гильзалар цилиндрлар блоки конструкциясини мураккаблаштириб, нархини ошириб юборади. Шунинг учун бундай гильзали цилиндрлар блоки кам ишлатилади.

Ҳозирги пайтда кўпчилик двигателларнинг блокларига ҳўл гильзалар (22-расм, а, б) ўрнатилади (ЗИЛ-375, ЗМЗ-66, ЯМЗ-236 ва ҳоказо). Двигателнинг ишлаши натижасида цилиндрнинг юқориги қисми кўпроқ сийлади, чунки цилиндрнинг бу қисми доим катта ҳарорат ва босимга эга бўлган газлар таъсирида ишлайди. Шунинг учун баъзи двигателларда (ЗИЛ-508-10 ва ЗИЗ-53-11, ЗИЛ-130) цилиндрлар гильзасининг энг кўп сийладиган қисмига сийилишга чидамли ва зангламайдиган махсус чўяндан тайёрланган юпка 2...4 мм дсворли калта кийгизма (40...50 мм) исканжалаб (пресслаб) ўрнатилади (22-расм, г).

Цилиндрлар блоки кулранг чўяндан (ЗИЛ ва ЯМЗ двигателларида) ёки ўта смиррилишга бардош берувчи АЛ-4 белгили қўйма алюминий қотишмасидан (ЗМЗ ва ГАЗ двигателларида) тайёрланади.


23-расмда двигателнинг цилиндрлар блоки тасвирланган. Блок 4 га ҳўл гильзаларни ўрнатиш учун 90 бурчак остида цилиндрлар 3 ишланган. Блок қартернинг қўйи қисми 6 тирсакли вал ва тақсимлаш вали учун таянч вазифасини ўтади. Унинг, кўндаланг ясалган тўсиқлари 5 га тирсакли валнинг подшипниклари ва газ тақсимлаш валининг таянч бўйинлари уялари жойлаштирилади. Ўзак подшипникларининг қопқоқлари ажраладиган бўлиб, бу подшипникларда сирпаниш вкладишлари ишлатилади.

Блок-қартернинг мустаҳкамлигини ошириш мақсадида унинг қартер қисмида тўсиқлар ҳамда ташқи дсворларида махсус қовурғалар ишланади ва мой каналлари ўтадиган жойлари қалинроқ қилиб ясалади. Демак, блок-қартер двигателнинг таянч

қисми (базис) бўлиб, унинг мустаҳкамлиги бошқа деталларнинг деформацияланишини камайтиради, бунинг натижасида двигателнинг ишлаш муддати ва ишончли ишлаш даражаси ортади. Блок-картернинг тирсакли вал ўқидан пастроқда ётувчи остки қисмига мой таглиги (поддони) 1 шпилька ёки болтлар ёрдамида маҳкамланади. Мой таглиги штамплash усулида 1...2 мм қалинликда варақали пўлатдан тайёрланади ва у мой таглиги вазифасини ўтайди. Мой таглиги билан блок картернинг туташтириш сиртлари мой ўтказиб юбормаслиги учун уларнинг орасига қоғоз ёки пўкак қистирма 8 қўйилади. Блок картернинг олд қисмига газ тақсимлаш шестернясининг қопқоғи 7 ва орқа қисмига маховик картери 2 ни зичловчи қистирмалар қўйиб маҳкамланади.

18-§. Цилиндрлар блоки каллагини

Цилиндрлар блоки 4 нинг каллагини (23-расм) мураккаб шаклга эга бўлиб, поршень ю. ч. н. стганда сиқиш бўлинмасини ҳосил қилади. Цилиндрлар блоки каллагининг конструктив хусусияти сиқиш бўлинмасининг шакли, клапанларнинг жойлашуви ва сони совитиш тармоғининг тури, шунингдек, унинг каллагига ўт олдириш свечаси ёки форсунка ўрнатилишига боғлиқ. Цилиндрлари бир қатор жойлашган двигателларга цилиндрлар блоки билан яхлит қилиб қўйиб тайёрланган цилиндрлар каллагини ўрнатилади. Цилиндрлари V-симон жойлашган блокларда эса ҳар бир қатор цилиндрлар ўзининг каллагига эга. Деярли ҳамма карбюраторли двигателларнинг цилиндрлар блоки ва КамАЗ-740 дизели каллагини механик хоссаси яхшилланган АЛ9 белгили алюминий қотншмасидан тайёрланади. Бу ашёдан тайёрланган цилиндрлар каллагини енгил, мустаҳкам ва иссиқликни яхши ўтказиш қобилиятига эга. Баъзи дизелларда эса (ЯАЗ-206, ЯМЗ-238) цилиндрлар блоки каллагини лсгирланган кулранг чўяндан тайёрланади. Цилиндрлар блоки каллагини 12 га (23-расм) сиқиш бўлинмаси 15 жойлашган бўлиб, унинг клапанлар каллагини ўтирадиган уясига чўяндан тайёрланган махсус эгар 14 қотирилган. Ундан ташқари, каллакда цилиндрга ёнилгини аралашмасини юбориш ва чиқариш учун киритиш 10 ва 11 туйнуклари ҳамда чиқариш туйнуклари 12 ва 14 мавжуд. Цилиндрлар каллагининг ўртаси ковак бўлиб, унда совутувчи суюқликни киритиш учун 16, чиқариш учун 9 ва 13 тешиклардан иборат сув ғилофи мавжуд. Совутувчи суюқлик сув ғилофида айланиб туриши керак. Шунинг учун цилиндрлар каллагини 9 ни цилиндрлар блоки 4 билан зич туташтириш мақсадида улар орасига пўлат асбестли қистирма 17 қўйилади ва шпилька ёки болтлар билан қотирилади.




23-расм. V симон двигателнинг блок-картери ва цилиндрлар каллаги.

19-§. Поршеньлар, поршень ҳалқалари ва бармоқлари

Двигателда содир бўладиган иш циклининг барча жараёнлари поршень воситасида бажарилади. Иш шароитида, айниқса сиқилиш ва иш йўли тактларида юқори босимга ва ҳароратга эга бўлган газлар таъсирида поршень қизийди ва едирилади, бундан ташқари, унга ўзгарувчан инерция кучлари таъсир этади. Шу сабабли поршень тайёрланадиган материал қуйидаги талабларни қаноатлантириши: иссиқлик ўтказувчи, едирилишга чидамли, мустаҳкам ва

енгил бўлиши керак. Поршень алюминий қотишмасидан ёки чуъндан ясаилиши мумкин. Автомобиль двигателлариға асосан АЛ25, АЛ30 ёки АК10, М2Н белгили, алюминий қотишмасидан ясалган поршень ўрнатилади, чунки бу материалдан тайёрланган поршень юқоридаги талабларға тўлароқ жавоб беради. Масалан, алюминий қотишмасидан ясалган поршеннинг чуън поршенға нисбатан оғирлиги кичик, ишчи температураси кам ва иссиқлик ўтказувчанлиги юқори. Лекин алюминий қотишмасининг




24-расм. Поршень.

чуънға нисбатан юқори ҳароратда кенгайиш коэффициенти ва едирилиши кўп, мустаҳкамлиги эса пастроқ. Бу камчиликларнинг баъзиларини алюминий қотишмасидан тайёрланган поршенға конструктив ўзгариш киритиш билан йўқотилади. Поршень (24-расм) тўнтарилган стакан шаклиға эға бўлиб, туб қисми 1, зичловчи қисми — каллак 2 ва йўналтирувчи қисми — ёндор (юбка) 3 дан иборат. Поршеннинг туб қисми цилиндрда бевосита газлар босимини қабул қилади, ёндор қисми эса поршенни цилиндр ичида зич йўналтиради. Поршень каллагининг ён деворида поршень ҳалқалари учун мўлжалланган ариқчалар 5, 6 ва паст қисмида эса поршень бармоғини киритиб маҳкамлаш учун мўлжалланган поршеннинг бўртиқли (бобишқалари) 4 мавжуд. Поршеннинг туб қисми ясси ва мураккаб шаклға эға бўлиши мумкин. Карбюраторли двигателларда поршеннинг туби асосан ясси шаклда ясалади. Бундай шаклға эға бўлган поршенни тайёрлаш технологик жиҳатдан анча осон.

Дизелларға қўйиладиган поршенларнинг туби ичига ботиқ, қабариқ ёки мураккаб шаклда тайёрланади. Поршеннинг қандай шаклда ясаилиши сиқиш бўлинмасининг шакли, газ оқимининг йўналиши ва клапанларнинг жойлашувига боғлиқ. Двигатель ишлаганда поршень цилиндрға тиқилиб қолмаслиги учун цилиндр ва поршень деворлари орасида иссиқлик тирқиши бўлиши лозим. Поршеннинг юқориги қисми, унинг ёндорига қараганда кўпроқ қизийди, натижада кўпроқ кенгайди. Шунинг учун поршень каллак қисмининг диаметри ёндор қисмининг диаметриға нисбатан кичикроқ қилиб ясалади, яъни поршень баландлиги бўйича конус шаклида бўлади.

Двигатель совуқлигида поршень тақиллаб ишламаслиги учун унинг ёндор қисми овал шаклида ясалади, овалнинг катта ўқи ёнлама кучлар таъсир этадиган томонға, кичик ўқи эса поршень

бармоғи текислигига қаратилган. Двигатель қизиганда, алюминий қотишмасидан тайёрланган поршеннинг ёндор қисми кенгайиб тиқилиб қолмаслиги учун поршень ёндорига катта вал текислигида Т ёки П шаклига эга бўлган кесиклар қилинади (25-рasm, а, б, в.). Бундай поршенларда ёндор қисми шу кесиклар ҳисобига кенгайди. Шунинг учун бундай поршеннинг ёндори билан цилиндр орасида жуда кичик тирқиш қўйилади (0,05...0,10 мм). Чўяндан ясалган поршенларда эса ёндор кесиклари қилинмайди, чунки чўянинг иссиқликдан кенгайиш коэффициенти кичик. Бу ҳолда тирқиш 0,18...0,26 мм.



25-рasm. Поршень турлари.


Поршень бўртиқли туйнуқларнинг мустаҳкамлигини ошириш мақсадида улар поршень туби ва поршень ён деворининг қобирға қисми билан бирга ясалади. Баъзи карбюраторли двигателларда поршень ёндорининг пастки қисми ўйиқ бўлади (ЗМЗ-53, ЗМЗ-24). Бу ўйиқча тирсакли вал айланганда унинг посангиси поршень ёндорининг пастки қисмига тегмасдан ўтишини таъминлайди.

ЗИЛ-130 двигателларига ўрнатиладиган поршенларнинг чидамлилигини ва ишлаш муддатини ошириш мақсадида поршеннинг каллак қисмига чўян ҳалқа ўрнатишган. Бу ҳалқага поршеннинг юқориги компрессион ҳалқаси ўрнатиладиган ариқча ўйилган. Поршень цилиндр билан яхши ишқаланиб мосланиши учун унинг (поршень) ташқи деворига 0,004...0,006 мм қалинликда қалай қопланади.

Поршень ҳалқалари юқори ҳарорати ва босимга эга бўлган газлар, шунингдек ўзгарувчан қийматга эга бўлган инерция кучлари таъсир этадиган оғир иш шароитида ишлайди. Поршень ҳалқалари махсус чўяндан, кейинги йилларда эса пўлатдан ҳам тайёрланмоқда. Поршень ҳалқалари вазифаларига кўра компрессион ва мой сидирғичли бўлади. Компрессион ҳалқалари А (26-рasm) цилиндр ва поршень оралиқларини жипслаштиради ҳамда цилиндрда ҳосил бўлган газларни картерга, мойни эса ёниш камерасига ўтишдан сақлайди. Бундан ташқари, поршень

каллагидан иссиқликни цилиндр деворлари орқали со-
витувчи муҳитга тарқатади. Айниқса, юқорида жойлаш-
ган компрессион ҳалқа жу-
да ҳам оғир иш шароитида
ишлайди, чунки унинг иш-
лаш жараёни ўта қизиган
газлар қатламига тўғри ке-
лади, натижада, ташқи
сиртдаги қизиган мой пар-
даси поршень ю. ч. н. га
етганда куйиб кетади.
Юқорида жойлашган ком-
прессион ҳалқаларнинг
ейилишга чидамлилиги ва
ишлаш муддатини ошириш
мақсадида уларнинг таш-
қарисига ғовак (пористый)
хром қопланади, хром қат-
лами уларнинг ишловчи
юзаларининг қаттиқлигини
оширади, натижада ҳал-
қаларнинг ейилиши камая-
ди, хром қатламидаги ғо-
вакчалар цилиндр юзасидан
мойни ўзига синғдириб,
юбка пардасини ҳосил
қилади, бу эса цилиндр
юзасининг ейилишини ка-
майтиради.

Бошқа турдаги компрес-
сион ҳалқалар тезроқ
ишқаланиб, иш шароитига
мосланиши ва коррозияга
чидамлилигини ошириш
учун уларнинг ташқи сир-
тига юпқа қилиб қалай ёки
фосфат қопланилади.
Ҳалқадаги махсус кесик 3
қулф деб аталади. Бу кесик
ҳалқанинг ишлаши жараё-
нида унинг эластиклик ху-
сусиятини оширади ва уни
цилиндрга тиқилиб қолмас-
лигини таъминлайди. Компрессион ҳалқалар цилиндрга
ўрнатилган қулфдаги тирқиш 0,2...0,5 мм бўлади. Ҳалқалардаги




26-расм. Поршень ҳалқалари.

қулфларнинг шакли асосан тўғри ёки қийшиқ қилиб ясалади (26-расм, б). Булар ичида тўғри кесимли қулфлар II кўпроқ тарқалган. Тўрт тактли двигателларда қулфлари эркин бўлган поршень ҳалқалари ўрнатилади. Бунда PDF Scanned by Free Version ёнида секин-аста ўз ўқи атрофида айланади, натижада цилиндр доираси бўйича бир текис мой пардаси ҳосил бўлади ва мой ҳарорати цилиндр деворларига бир меъёрга тақсимланади. Поршень ариқчасида қулф тиқин III билаш қайд қилинган компрессион ҳалқалар икки тактли двигателларда ишлатилади.

Мой сидиргич ҳалқалар В (26-расм, а) цилиндр деворидаги ортиқча мойни сидиради ва сиқиш бўлинмасига ортиқча мой ўтишини чеклаб қўяди. Сидирилган мой ариқча 1 да тупланиб, бўйлама ўтган тешикча 2 дан поршеннинг мой ҳайдовчи канали орқали картерга оқиб тушади. Мой сидиргич ҳалқалар компрессион ҳалқалардан пастда жойлашиб, турли конструкцияга эга. Бу ҳалқаларнинг сони карбюраторли двигателларда битта ва дизелларда иккита ёки учта бўлиши мумкин.

Конструкцияси бўйича автомобиль двигателларида кўндаланг кесими бўйича кураксимон, қутисимон, пластинкасимон ва конуссимон шаклга эга бўлган мой сидиргич ҳалқалар кенг тарқалган. Баъзи двигателларда йиғма мой сидиргич ҳалқалар ўрнатилади (ЗИЛ-130). Бундай ҳалқалар бир нечта пўлат ҳалқалардан ташкил топган, яъни иккита юпқа дисксимон ҳалқа 5 (25-расм, в), ўқ бўйлаб кенгайтиргич 6 ва радиал кенгайтиргич 7 дан йиғилади. Бу турдаги ҳалқалар цилиндр кўзгусига тез мослашиш ва яхши эластик хусусиятларга эга, шунинг учун улар цилиндр деворларига тез ва яхши жипсашади.

Поршень бармоғи билан шатун шарнир равишда туташтирилади. Иш тактида поршень бармоғи газларнинг босим кучини шатунга, ёрдамчи тактларда эса (киритиш, сиқиш ва чиқариш) шатуннинг тирсакли валдан олган ҳаракатини поршенга узатади. Поршень бармоғи поршень билан бирга тезланиш ва йўналишини ўзгартириб ҳаракатланади. Шунинг учун у оғир бўлмаслиги керак, акс ҳолда механизмга салбий таъсир этувчи инерция кучларининг миқдори ортиб кетади. Бундан ташқари, поршень



27-расм. Поршень бармоқлари ва уларнинг маҳкамланиш турлари.

а — поршень бармоғи шатуннинг юқори каллагига қаттиқ маҳкамланган,
б, в — ўз ўқи атрофида силжувчи "эркин" бармоқ.

бармоғи шатун каллагиди ва поршень бұртиқли туйнугиди (бо-бишқасиди) ишқаланиш натижасиди қизийди. Шу сабабли у пухта, мустақкам, ейилишга чидамли ҳамда кичик вазнга эга бўлиши лозим. Поршень бармоғининг (27-расм) ичи ковак бўлиб, калта цилиндрик ўзак шаклиди тайёрланади. Поршень бармоғи конструкцияси бўйича икки хил бўлади: 1) шатун каллагига маҳкамланган, силжимайдиган (19-расм, а); 2) поршеннинг бұртиқли туйнугиди ва шатуннинг юқори каллагиди силжиш хусусиятига эга бўлган "эркин" (27-расм, б, в), поршень бармоқлари.


"Эркин" поршень бармоқлари ишлаш жараёнида ўз ўқи атрофида силжиб, эркин айланиб туриши натижасиди унинг ташқи цилиндрик юзаси қаттиқ маҳкамланган поршень бармоғига нисбатан бир меъёрда ва кам ёйилади. Шунинг учун кўп замонавий автомобиль двигателларида "эркин" поршень бармоқлари ўрнатилади (ГАЗ-53А, ЗИЛ-130, ЯМЗ-236). Поршень бармоғи ўқ бўйлаб силжиб, поршеннинг бұртиқли туйнугидан чиқиб кетмаслиги учун унинг икки ён қирраларида жойлашган ўйиқчаларга тиқин қалқалари ўрнатилади (27-расм, б). Поршень бармоқлари углеродли легирланган пўлатдан 15Х, 45Х (ЗИЛ ва ГАЗ); 12НЗА (МАЗ); 12ХН (ВАЗ) тайёрланади, уларнинг ташқи юзаси, кам едирилиши учун 1,5 мм қалинликда цементлаш қилинади, кейин юқори частотали ток воситасиди тобланади ва ички кучланишларни камайтириш мақсадида юмшатилади. Термик ишловдан сўнг жилвирланади ва жилоланади. Термик ва механик ишловлар натижасиди поршень бармоқларининг синишига ва ейилишига чидамлилиги ортади ва пухталиги ошади.

Двигатель ишлаш шароитида алюминий қотишмасидан ясалган поршень бұртиқли туйнуги пўлатдан ясалган поршень бармоғига нисбатан кўпроқ кенгайди, натижада тақиллаган овоз чиқиши мумкин. Шунинг учун поршень бармоқларига катта аниқликда механик ишлов берилади ва улар поршень бұртиқли туйнугидаги тешикчага 0,0025...0,0075 мм таранглик билан ўтқазилади. Шатуннинг юқориги каллагиди жойлашган втулкага эса поршень бармоғи 0,0045...0,0035 тирқиш билан ўрнатилади (ЗИЛ-130).

20-§. Шатун ва шатун подшипниклари

Шатун поршенни поршень бармоғи орқали тирсакли валнинг шатун бўйни билан бирлаштиради ва иш такти пайтида поршендан тирсакли валга, ёрдамчи (киритиш, сиқиш ва чиқариш) тактларда эса тирсакли валдан поршенга ҳаракат узатади. Демак, шатун ёрдамида поршеннинг тўғри чизиқли илгарилама-қайтма ҳаракати тирсакли валнинг айланма ҳаракатига ўзгартириб берилади.

Шатун (28-расм) асосан қуйидаги қисмлардан иборат. Поршень бармоғи билан туташувчи юқориги каллаги 5; шатун бўйни билан



28-расм. Шатун ва унга бевосита ўрнатилган деталлар гуруҳи.

туташувчи пастки каллаги 9 ва унинг қопқоғи 11 юқориги ва пастки каллакларини бирлаштирувчи узак қисми; унинг кўндаланг кесими қўштавр 2 шаклида ясалган. Шатун мустаҳкам, пухта, сийилишга чидамли ва инерция кучларини камайтириш учун вазни деярли кичик бўлиши лозим. Шатунлар юқори сифатли углеродли ёки легирланган пўлатдан (40Г, 40Г2, 40Х, 4ХН, 40ХГТ) штамплаш усули билан тайёрланади ва механик ишлов бериб аниқлиги, термик ишлов бериб эса пухталлиги оширилади. Шатуннинг юқориги каллагига, поршень бармоғи билан содир бўладиган ишқаланишни ва сийилишни камайтириш учун, бронзадан ясалган втулка 3 пресси-лаб ўтказилади. Ишқаланувчи юзаларга мой ўтиши учун тешикча 4 ясалган. Шатуннинг пастки каллаги, тирсакли вални шатун бўйи билан бирлаштириш учун ажраладиган қилиб ясалади. Шатуннинг ажраладиган пастки қисми шатун қопқоғи деб аталади. Бу қопқоғ 11 шатунга иккита болт 7 ва гайкалар 8 ёрдамида бириктирилади ҳамда гайкалар бўшаб кетмаслиги учун унинг пастига алюминийдан ясалган шплинт ўтказилиб, учларини бураб қўйилади. Шатун болтлари ва уларнинг гайкалари асосан хром-никелли пўлатдан тайёрланади (40ХН). Кўпчилик двигател-ларда шатун пастки каллагининг қопқоғ кесими тўғри қилиб ясала-ди. Баъзи ҳолларда, масалан, ЯМЗ

двигателларида бўлган қопқоғни шатун каллагига бирлаштириш ва ажратиш осон бўлади.

Шатуннинг пастки каллаги ишлайдиган огир шароит жуда катта ишқаланиш кучларини вужудга келтиради. Тирсакли вал-нинг сийилишини камайтириш ва шатуннинг иш муддатини ошириш мақсадида шатуннинг пастки каллагига юпқа су-ст ишқаланувчи қотишма қўйилган вклатиш 10 лар қўйилади. Су-ст ишқаланувчи қотишмаларга қўйидаги талаблар қўйилади: 1) пўлат билан илашмаланиб ишлаганда ишқаланиш коэффи-циенти


кичик; 2) кам едириладиган; 3) иссиқликни яхши ўтказадиган ва арзон бўлиши керак; 4) ишқаланувчи юзаларнинг бир текис мойлаша олишини таъминлай олиши керак.

Юқорида айтилган талабларни қондириш мақсадида ўзак қисми учун пўлат тасмадан ясалган вклатишлар кўпроқ ишлатилади. Пўлат лента 1...3 мм қалинликда тайёрланиб, ишқаланишини ва тирсакли валнинг ейилишини камайтириш мақсадида, унинг юзасига юпқа суёт ишқаланувчи қатлам 0,08...0,10 мм қалинликда қопланади. Бунинг учун ЗМЗ, ЗИЛ, ЯМЗ двигателларида қўрғошинли бронза (30 фонз бронза, қолгани қўрғошин) ва қалай-алюминийли қотишма (20 фонз қалай, 1 фонз мис, қолгани алюминий) ишлатилади. Кўпгина вклатишларнинг барча юзасига 0,002...0,003 мм қалинликда қалай юритилади. Бу эса вклатишларнинг ички юзасини шатун бўйига тез мослаштиради, ташқи юзаси эса шатуннинг пастки каллагини ички сирти билан яхши жипслашувини таъминлайди. Вклатишларни шатуннинг пастки каллагига аниқ ўрнатиш учун чиқиқ 1 (ўсиқ) қилинган. Йиғилган двигателда вклатиш ва шатун бўйи ораллиғида мой қатламнинг ҳосил бўлиши учун тирқиш бўлиши лозим. Мой бу тирқишга тешикча 4 орқали босим остида юборилади. Муддати ўтган ёки ейилган вклатишлар янги вклатишлар билан алмаштирилади. Шу сабабли бу вклатишлар *ўзаро алмашинувчи вклатишлар* деб аталади.

21-§. Тирсакли вал, ўзак подшпниклари ва маховик

Тирсакли вал поршень орқали шатундан келаётган кучни қабул қилади ва уни айланма ҳаракатга ўзгартириб беради. Тирсакли валда ҳосил бўлган айланма ҳаракатнинг оз қисми двигатель механизми ва қурилмаларини юргизиш учун сарф бўлади. Қолган асосий қисми эса куч узатмалари воситасида гилдиракларга узатилади. Юқорида айтилган вазифаларни бажариш жараёнида валга эгувчи, буровчи, сиқувчи ва чўзувчи кучлар таъсир қилади. Шунинг учун тирсакли вал ана шу кучларга бардош берадиган мустаҳкам ва қаттиқ материалдан тайёрланиши керак. Бундан ташқари, унинг шатун ва ўзак бўйинлари ейилишга чидамли бўлиши керак.

Тирсакли вални штамплаш усули билан юқори углеродли пўлатдан (ЗИЛ-508, КамАЗ-740-10) ёки магний билан бойитилган легирланган чўяндан (ГАЗ-53-11, ЗМЗ-402-10, ГАЗ-24-12 "Волга" ва ВАЗ) тайёрланади ва бўйинларига термик ишлов берилади. Кейин жилвирланади ва жиловланади. Тирсакли вал (29-расм) ва унинг бирикмалари қуйидаги асосий қисмлардан ташкил тошган: тирсакли валнинг олдинги учи 1 га газ тақсимлаш валининг шестернясига ҳаракат узатувчи шестерня 11 шпонка ёрдамида мустаҳкамланади, бундан ташқари, двигательни дастак (рукоятка) билан юргизувчи храповик 14, мой қайтаргич 12



29-расм. Тирсакли вал ва унга бевосита ўриқтилган деталлар.

ҳамда сув насоси ва вентиляторни ҳаракатга келтирувчи шкив 13 жойлашган. Баъзи двигателларда (КамАЗ, ЗИЛ-114) тирсакли валнинг тебраниш ҳаракатини сўндирувчи тузилма бор. Тирсакли валнинг ўзак бўйинлари 2 валнинг асосий таянч бўйинлари ҳисобланиб, улар бир хил диаметрға эга. Валнинг ўқ бўйлаб силжишига тирак шайбалар тўсқинлик қилади. Бу шайба 15, 16, 17 лар асосан биринчи ўзак бўйинининг иккала томонига жойлаштирилган. Ўзак бўйинлардан шатун бўйинларға мой юбориш учун канал пармаланган.

Тирсакли валнинг ўзак подшипниклари 10 блок картерида жойлашган бўлиб, ўзак бўйинлар шу подшипникларда ўтади.

Ўзак подшипниклар ҳам шатун подшипниклари сингари вк-
ладишлар кўринишида бўлиб, вклатишларнинг устки ярим палласи
4 блок картери тўсиқларидаги ўйиқларга, пастки ярим палласи
9 эса шинилькалар билан блок картери тўсиқларига бириктирилган
қопқоққа ўрнатилади. Тирсакли валнинг шатун бўйинлари 3
ёрдамида шатун билан тирсакли вал шарнир равишда бирлаш-
тирилади. Шатун бўйинларига кир тутгич 18 ўрнатилган бўлиб,
уларга мой ўзак бўйинлардан боради. Вал айланганда, мойдаги
кир ва чанг заррачалари марказдан қочирма куч таъсирида
мойдан ажралиб кир тутгич ковагининг деворларига ёпишиб
қолади, натижада шатун бўйинларига тозаланган мой ўтади.
Бундан ташқари, кир тутгич ковагида қолган мойлар двигателни
стартер билан юргизиш вақтида шатун бўйинларига тез оқиб
тушади ва мой тармоғидан босим остида шатун бўйинларига мой
келгунча уларни мойлайди. Тирсакли валнинг жағлари 7 ёрда-
мида ўзак ва шатун бўйинлари бирлаштирилиб, кривошип ҳосил
қилинади. Жағлар турли шаклда бўлиши мумкин. Автомобиль
двигателларининг тирсакли валларида жағлар асосан тўғри
тўртбурчакли ёки овал шаклида ишланади. Тирсакли валнинг
посангилари 8 валнинг ўзак бўйинларига таъсир этувчи кучларни
камайтириб, бу кучларни мувозанатлаш учун хизмат қилади.
Посангилар кўпчилик ҳолларда тирсакли вал билан бир бутун
қилиб тайёрланади. Тирсакли валнинг кейинги учини 6 мой
қайтаргич ҳалқалари ёрдамида зичланади, унда тирсакли валнинг
айланишига тескари йўналган винтсимон ариқча, тубида эса
маховик ўрнатиш учун фланец 6 ясалган. Маховик 5 двига-
телнинг ишлаши жараёнида тирсакли валнинг бир текис айла-
нишини таъминлайди ва двигателни юргизиш пайтида двигателга
стартердан маълум миқдорда механик энергия узатади. Двигател-
ни стартер билан юргизиш учун маховикка тишли гардиш
ўтказилган. Бу гардиш чўян диск кўринишида бўлиб, унинг
вазнини ошириш учун четлари қалинроқ қилиб ишланган. Ма-
ховик тирсакли вал фланецига бир хил вазиятда ўрнатилади ва
болтлар билан маҳкамланади. Ўт олдириш ҳолатини ўрнатишда
ю. ч. н. ни топиш учун баъзи двигателларнинг маховигига
ўрнатиш белгилари қўйилган.

Тирсакли валнинг конструкцияси цилиндрлар сони, цилиндр-
лар ўқи орасидаги ўлчам, валнинг айланишлар сони ва бир қанча
омилларга боғлиқ. Цилиндрлари бир қатор жойлашган двигател-
ларда шатун бўйинларининг сони цилиндрлар сонига тенг бўлиб,
юқори босим остида ишлайдиган дизель ва V-симон карбюраторли
двигателларда битта шатун бўйнига иккита ўзак бўйини тўғри
келади. Бу ҳолда ўзак бўйинлари сони кривошиплар сонидан
битта ортиқ. Бундай валлар *тўла таянчли тирсакли валлар*
деб аталади. Бу ҳолда шатун бўйини иккала томондан ўзак
бўйинга эга бўлади. Бундай тўла таянчли валлар ЗИЛ-130 ва
КамАЗ-740 автомобиль двигателларига ўрнатилган. Улар ишлаш


жараёнида кам эгилиб, подшипникларнинг ишлаш шароитини яхшилайти, натижада хизмат муддати ортади. PDF Compressor Free Version

Двигатель ишлаш жараёнида иш йўлларининг галма-галлигини мақбул даражада содир қилиш шартига амал қилиб тўрт цилиндрли двигателларнинг шатун бўйинлари (валга ён томондан қаралганда) 180° бурчак остида, олти цилиндрли двигателнинг шатун бўйинлари 120° , саккиз цилиндрли двигателники эса 90° бурчак остида жойлашади.

V-симон двигателларда (ЗИЛ-130, ГАЗ-53) ҳар бир шатун бўйинига иккитадан шатун (бири ўнг томондаги цилиндрларга, иккинчиси эса чап томондаги цилиндрларга) бириктирилади. Ўзак ва шатун бўйинларининг қаттиқлигини ҳамда ёйилишга чидамлилигини ошириш учун уларни юқори частотали ток билан 1,5...4,0 миллиметр қалинликда тобланади. Ишқаланишни камайтириш учун эса жилвирлаш ва пардозлаш йўли билан механик ишлов берилади.

22-§. Двигателни рамага маҳкамлаш

Двигатель ўзига ўрнатилган барча асбоб-ускуналар билан рамага пухта ва шу билан бирга автомобиль тебранганда унинг бирлаштирувчи қисмларига зуриқиш келмаслиги учун эластик равишда бириктирилиши лозим. Автомобиль двигателлари рамага уч ёки тўрт жойидан маҳкамланади. ЗИЛ-130, МАЗ-5335 ва ГАЗ-24 "Волга" автомобиль двигателлари ишқаланиш муфтаси ва узатмалар қутиси билан йиғилган ҳолда рамага уч жойдан маҳкамланади. Бу ҳолда олдинги таянч вазифасини тақсимлаш шестернялари қопқоғи остига қотирилган кронштейн бажаради. Кронштейн болтлар воситасида резина ёстиқча орқали рама билан бириктирилади. Кейинги иккита таянч вазифасини илашиш муфтаси қартерининг панжалари бажаради. КамАЗ-5320 автомобилнинг двигатели тўртта жойидан



30-расм. КамАЗ двигателининг маҳкамлашнинг.

маҳкамланган. Двигатель олдинги иккита таянчи билан рама лонжеронларига махсус тўсин 5 га ўрнатилган (30-расм, а). Олдинги таянчининг резина ёстиғи 4 юқори ёстиқ 3 ва қуйи қистирмалар 6 воситасида устқуймалар орасига қисилади ва унга эса двигатель блокининг олдинги қисмига қотирилган кронштейн 2 таянади. Орқа осма двигательнинг ҳамма томонидан (30-расм, б) илашини муфтаси картерига қотирилган кронштейн 1 ва ўзаро бириктириладиган таянч втулкалар 6, тиркалувчи таянч 7 ва резина ёстиқча 9 ҳамда рама лонжеронларига қотирилган кронштейн 10 дан тузилган. Ҳамма маҳкамланувчи қисмлар болт 5 ва гайка 3 билан тортилади.

3-мавзу. КРИВОШИП-ШАТУНЛИ МЕХАНИЗМ

1-топшириқ (31-расм).

I. Расмдаги кривошип-шатунли механизмнинг деталлари қайси рақамлар билан белгиланган:

цилиндр (а), цилиндр каллаги (б), картер (в), поршень (г), поршень бармоғи (д), шатун (е), поршень ҳалқалари (ё), тирсакли валнинг шатун бўйни (ж), тирсакли валнинг ўзак бўйни (з), тирсакли вал (и), тирсакли валнинг жағлари (й), маховик (к).


II. Кривошип-шатунли механизмнинг вазифаси нимадан иборат:

а) тирсакли вал айланма ҳаракатининг бир текисда бўлишини таъминлайди ва буловчи моментни куч узатмаси механизмларига узатади; б) цилиндрда ҳосил бўлган газ босимини қабул қилади ва поршеннинг илгарилама-қайтма ҳаракатини тирсакли валнинг айланма ҳаракатига айлантириб беради; в) поршеннинг илгарилама-қайтма ҳаракатини тирсакли валнинг айланма ҳаракатига айлантиради.

III. 1. Кривошип-шатунли механизмнинг қайси деталлари ҳаракатланувчи деталлар ҳисобланади:

цилиндр каллаги (а), поршень (б), поршень бармоғи (в), шатун (г), поршень ҳалқалари (д), тирсакли вал (е).

2. Кривошип-шатунли механизмнинг қайси деталлари қўзғалмас деталлар ҳисобланади:



31-расм. Бир цилиндрли тўрт тактли карбюраторли двигательнинг бўйлама қирқими.

Цилиндр каллаги (а), цилиндр гильзалари (б), цилиндрлар (а), тирсакли валнинг фланеци (г), блок-картер подшипниклари (д).

2-топшириқ (31-расм).

I. Қуйидаги деталларнинг қайсилари айланма ҳаракат қилади: маховик (а), шатуннинг пастки каллаги (б), шатуннинг юқориги каллаги (в), поршень (г), тирсакли вал (д).

II. I. Кривошип-шатунли механизмнинг қайси деталлари кенгайган газ босимини бевосита қабул қилиб, кучни тирсакли валга узатади: поршень (а), шатун (б), поршень бармоғи (в), цилиндр (г), поршень ҳалқалари (д).

2. Қуйидаги жуфт деталларнинг қайсилари бевосита бириктирилган, яъни ўзаро боғлиқ ҳолда ишлайди:

тирсакли вал-цилиндр (а), цилиндр-шатун (б), шатун-поршень бармоғи-поршень (в), поршень бармоғи-шатун (г), поршень-цилиндр (д), поршень-поршень ҳалқалари (е).

III. I. Қуйидаги деталларни иш тактида шундай жойлаштинринки, бунда улар бир-бирига куч узатсин:

тирсакли вал (а), шатун (б), поршень бармоғи (в), поршень (г).

2. Қуйидаги деталларнинг қайсилари газ босимини қабул қилиб, кучни бошқа деталлар орқали тирсакли валга узатади ва тайёргарлик жараёнлари бажаради:

шатун (а), цилиндр (б), поршень бармоғи (в), поршень (г), поршень ҳалқалари (д).

3-топшириқ (32-расм).

I. ЗИЛ-130 двигатели кривошип-шатунли механизмнинг қўзғалувчан деталлари ва уларнинг қисмлари қайси рақамлар билан кўрсатилган:


поршень бармоқлари (а), поршень бармоғини қайд қилувчи пружинали ҳалқа (б), поршенлар (в), шатуннинг юқори каллаги (г), шатун ўзаги (д), шатуннинг пастки каллаги (е), шатун қонқоғи (ё), шатуннинг пастки каллагининг болтлари (ж), тирсакли валнинг ўзак бўйинлари (з), тирсакли валнинг шатун бўйинлари (и), тирсакли валнинг жағлари (й), тирсакли валнинг посангилари (к), тирсакли валнинг етакчи шестерняси (л), шкив (м), храповик (н), тирсакли валнинг кетинги қисми (о), маховик (п), тирсакли валнинг кир тутғичи (р), тирсакли валнинг қайдлаш шайбаси (с), тирсакли валнинг мой қайтаргичи (т).

II. Расмда кривошип-шатунли механизмнинг қайси деталлари: а) двигатель иш циклининг ҳамма жараёнларини бажаради; б) тирсакли валнинг ўқ бўйлаб йўналган кучини қабул қилади; в) тақсимлаш валига ҳаракат узатади; г) даста ёрдамида тирсакли валнинг айланма ҳаракат қилишини таъминлайди.

III. Расмда кривошип-шатунли механизмнинг қайси деталлари ёки уларнинг қисмлари:

а) тирсакли валнинг ўзак подшипникларида марказдан қочма куч таъсирида ҳосил бўладиган юкланишларни мувозанатлайди ва под-

32-рәсм. ЗИЛ-130 двигатели кривошип-шатунни механизмининг деталлари.



шипникларнинг емирилишини камайтиради; б) двигателнинг нотекис ишлашини камайтиради, поршенни чекка нуқталардан чиқаради, двигателни юргизиб юборишни ва автомобилнинг ҳаракатини осонлаштиради; в) поршенни шатуннинг юқориги қаллаги билан шарнирли қилиб бирлаштиради; г) совитиш тармоғи ва электр қурил-

маларининг асбобларига тас-
мали узатма орқали ҳаракат
узатилади.


4-топшириқ (33-расм).

I. Поршеннинг қисмлари қайси рақамлар билан белги-
ланган: бўртиқли туйнук (бо-
бишка) (а), қовурғалар (б),
поршень ҳалқалари турадиган
ариқчалар (в), ёндори (г), ту-
би (д), қаллак (е).

II. а) поршеннинг қайси
қисми цилиндр деворига те-
гиб туради ва унга ёнлама
куч билан таъсир этади? б)
поршеннинг қайси қисми
унинг мустаҳкамлигини оши-
ради? в) поршеннинг қайси
қисми газ босимини бевосита
қабул қилади?

33-расм. Поршеннинг қисмлари
кўрсатилган қирқими.

III. Поршень қизиши натижасида унинг цилиндр ичида қада-
лишидан сақлаш учун қандай конструктив тадбирлар кўрилади?
1. Ёндорда ҳар хил шаклдаги кесимлар қилинади (П ва Т-симон).
2. Ёндорнинг кўндаланг кесими бўйлаб овал шакл берилади.



34-расм. Поршень ҳалқалари.

3. Ёндорнинг бўйлама кесимида конус шакл берилади.

5-топшириқ (34-расм).

1. 1. Қайси рақамлар билан қандай поршень ҳалқалари ва уларнинг қисмлари кўрсатилган?

Мой сидиргич ҳалқа (1), компрессион ҳалқа (2), юпқа дискли ҳалқа (3), ўқ бўйлаб кенгайтиргичли ҳалқа (4), ёнлама кенгайтиргичли ҳалқа (5).

II. а) Қандай ҳалқалар газларнинг двигателъ картерига ўтиб кетмаслиги учун хизмат қилади? б) Қандай ҳалқа мойнинг ёниш камерасига ўтиб кетмаслиги учун хизмат қилади? в) Мой сидиргич ҳалқанинг қандай детали шу ҳалқани поршень ўйиқларида сиқиб туриш учун хизмат қилади? г) Мой сидиргич ҳалқанинг қандай детали цилиндр девори билан ҳалқа ораси зич бўлиши учун хизмат қилади?

III. Қуйидаги курунишларда кўрсатилган деталлар учун қандай материаллар ишлатилади?

а) 1, 2, б) 3, 4, 5.


1. Чўян. 2. Пулат. 3. Бронза. 6-топшириқ (35-расм).

I. Шатун қисмлари қайси рақамлар билан белгиланган: қопқоқ (а), болтлар (б), юқориги каллак (в), пастки каллак (г), шатун ўзаги (д), вкладиш (е), чиқиқлар (ё), ўйиқлар (ж), втулка (з).

II. Шатуннинг қайси қисми: а) поршенни шатун билан бириктирадиган поршень бармогини ўрнатиш учун хизмат қилади? б) мустаҳкамлигини оширадиган икки ёндорли (таврли) кесимга эга? в) тирсакли вални шатун бўйини билан бириктириш учун хизмат қилади?

III. 1. а) Шатун каллагида вкладишни айланишдан чеклаш учун нима мўлжалланган? б) Шатуннинг қайси қисми ажралувчан қилиб тайёрланган? в) Нима учун шатун қопқоғида ўрнатиш белгиси бор?

2. Тирсакли валнинг қайси қисми: а) шатун-подшипникларига борадиган мойни қўшимча тозалайди, б) маховик билан бириктириш учун хизмат қила-




35-расм. Шатун.

ди, в) марказдан қочма кучлар ҳосил қиладиган моментларни йўқотиш ёки ҳаракатланувчи қисмларнинг асосини кучларнинг мувозанатлаш учун хизмат қиладди.

PDF Compressor Free Version

3. Қуйидаги двигателларнинг тирсакли валида:

1. Нечта ўзак бўйинлари бор? 2. Қанча шатун бўйинлари бор?



36-расм. ЗМЗ двигателининг цилиндрлар блоки, цилиндрлар гильзаси, тақсимлаш шестерняларининг қопқоғи ва цилиндрлар блокнинг каллаги.

3. Кривошиплар орасидаги бурчак нимага тенг? 4. Тайанч подшипниклар қерда жойлашган? 5. Қандай материалдан тайёрланган?

а) ЗМЗ-53? б) ЗИЛ-130? в) ГАЗ-24? г) ЯМЗ-236?

7-топшириқ (36-расм).

1. Расмда кривошип-шатунли механизм қўзғалмас қисмининг деталлари қайси рақамлар билан белгиланган?


Цилиндрлар блоки (а), "ҳўл" гильзалар (б), цилиндр гильзаларини ўрнатувчи блок уялари (в), блок картери (г), тақсимлаш шестерняларининг қопқоғи (д), блок каллаги (е), блок каллагининг ёниш бўлини (ё), блок клапанларининг ўриндиқлари (ж), цилиндрлар каллагининг ёниш аралашмасини юборадиган туйнуқлари (з), совитувчи суюқлик учун гилоф (и), шпилькалар (й), цилиндрлар каллагининг зичлагичи (к).

II. Қуйидаги деталларнинг қайси бирига сиқиш бўлини жойлашган: а) цилиндр; б) цилиндрлар блоки; в) цилиндрлар каллаги.

III. Қуйидағы тавсифномалар қайси двигательнинг цилиндрлар блоқи учун ўринли:

1. ЗМЗ-53. 2. ЗИЛ-130. 3. ГАЗ-24 "Волга". 4. ЯМЗ-236.

а) цилиндрлари V-симон жойлашган. Чўяндан қуйилган. Цилиндрлар юқориси қисқа кийгизмали (вставкали) "ҳўл" гильзалар билан таъминланган; б) цилиндрлари V-симон жойлашган бўлиб, ўнг қатордаги цилиндрлар олдинга 35 мм силжитилган. Цилиндрларга қуйилган "ҳўл" гильзаларга қўшимча кийгизма ўрнатилмаган; в) цилиндрлар бир қатор вертикал жойлаштирилган бўлиб, алюминий қотишмасидан қуйилган. Юқорисиди қисқа кийгизмали "ҳўл" гильзалар ўрнатилган; г) цилиндрлар V-симон жойлашган ва чап қатордаги цилиндрлар 24 мм олдинга силжитилган. Блок "ҳўл" гильзали



37-расм. Двигатель цилиндр ва гильзаларининг турли чизмалари.

ва юқорисига қисқа кийгизма киритилган бўлиб, у алюминий қотишмасидан тайёрланган.

8-топшириқ (37-расм).

1. Расмда келтирилган двигатель цилиндрлари қуйидаги жавобларнинг қайси бирига тааллуқлигини аниқланг:

1. Цилиндр юқорисига қисқа кийгизма киритилган, гильзаси йўқ.

2. "Ҳўл" гильзали бўлиб, улар цилиндрлар блокининг ўйиқларида жойлашган ва пастки қисми цилиндрлар блокида ясалган ариқчада резина ҳалқалар билан зичланган. 3. "Ҳўл" гильзали ва пастки қисмда ясалган ариқчаларга резина ҳалқалар билан зичланган. 4. "Ҳўл" гильзали ва юқорисига калта кийгизма киритилган, пастки қисмида ясалган ариқчалар резина ҳалқалар билан зичланган.

II. Двигатель цилиндрларининг қисмлари қайси рақамлар билан белгиланган: резина ёки мисдан тайёрланган зичловчи ҳалқалар (а), цилиндрлар блоқи (б), цилиндр гильзалари юқорисига киритилган кийгизма (в), сув гилофи (г), цилиндр гильзалари (д).


III. Расмда қайси двигатель цилиндрлари тасвирланган.

1. ГАЗ-52? 2. ЗИЛ-130? 3. ЯМЗ-236? 4. КамАЗ-5320?

9-топшириқ (38-расм).

1. Двигатель мой таглигининг деталлари қайси рақамлар билан белгиланган: тўкиш тешигининг тиқини (а), мой таглиг (поддон) (б), зичлагич (в), мой фланеци (г), тўсгич-ажратгич (д), мис-асбест зичлагич (е).

II. Келтирилган жавоблардан двигатель мой таглигининг вазифаси нималардан иборатлигини аниқланг.



38-расм. ЯМЗ-236 дизель двигателининг мой таглиги (картери).

1. Двигателининг тирсакли ва тақсимлаш валлари ўрнатилади.

2. Цилиндрлар блокий тагидан беркитиб туради. 3. Кривошип-шатунли механизм ва газ тақсимлаш механизмларини инфосланишдан сақлайди. 4. Мой сақлагич сифатида фойдаланилади.

III. Келтирилган автомобиль нусхаларида двигатель нечта нуқтада маҳкамланади?

1. Учта. 2. Тўртта. 3. Бешта.

а) ГАЗ-53А; б) ГАЗ-24 "Волга"; в) ЗИЛ-130; г) КамАЗ-5320.

КРИВОШИП-ШАТУНЛИ МЕХАНИЗМ МАВЗУИ ЮЗАСИДАН ҚУЙИДАГИ ЖАВОБЛАР ТЎҒРИДИР:

1-топшириқ. I. а (5); б(7); в(4); г(6); д(12); е(13); ё (11); ж(14); з(17); и(13); й(15); к(16). II. 1(б). III. 1(б, в, г, д, е); 2 (а, б, в, д).

2-топшириқ. I. (а, б, д). II. 1 (а, д); 2 (в, г, д, е). III. 1 (г, в, б, а); 2 (г); (д).

3-топшириқ. I а(6); б(5); в(15, 16); г(7); д(8); е(10); ё(11); ж(9); з(12, 19, 24, 29); и (3,13); й(25); к(17,28); л(31); м(33); н(1); о(20); п(18); р(23); с(2); т(21). II. а (15); б(2); в(31); г(1). III. а(28,17); б(18); в(6); г(33).

4-топшириқ. I. а(3); б(1); в(2); г(6); д(4); е(5). II. а(6); б(1); в(4). III. 1(3).

5-топшириқ. I. 1(2); 2(1); 3(3); 4(4); 5(5). II. а(1); б(2) ёки б(3,4,5); в(4); г(5). III. а(1); б(2).

6-топшириқ. I. а(11); б(7); в(5); г(9); д(6); е(10); ё (1); ж(8); з(3). II. а(5); б(6); в(9). III. I. а(1); б(9,11); в (ўзаро алмашмайди).

III. I. а(5); б(5); в(5); г(4). 2. а(4); б(4); в(4); г(3). 3. а(90); б(90); в(180); г(120); 4. а(олдинги учида); б(олдинги учида); в(олдинги учида); г(кетинги қисмида); 5. а(чўян); б(пўлат); в(чўян); г(пўлат).

7-топшириқ. I. а(15); б(12); в(16); г(14); д(1); е(3); ё (7); ж(11); з(6,8); и(4, 10, 5, 9); й(13); к(2); II. I. (в). III. 1(2); 2(а); 3(в); 4(б).

8-топшириқ. I. 1(а); 2(в); 3(б); 4(г); II. а(7); б(1); в(3); г(2); д(б, 4, 5); III. 1(а); 2(г); 3(б); 4(в).

9-топшириқ. I. а(6); б(1); в(3); г(2); д(4); е(5). II. (2, 3, 4). III. 1(б,в); 2(а); 3(г).

5-боб. ГАЗ ТАҚСИМЛАШ МЕХАНИЗМИНИНГ ТУЗИЛИШИ, ИШЛАШИ ВА КОНСТРУКТИВ ХУСУСИЯТЛАРИ

23-§. Газ тақсимлаш механизмининг вазифаси ва ишлаш услуби

Газ тақсимлаш механизми цилиндрга сўриш тактида ёнувчи аралашма (карбюраторли ва газли двигателларда) ёки ҳаво (дизелларда) киритиш, сиқиш ва иш тактларида эса цилиндрни ташқи муҳитдан чеклаб қўйиш ҳамда чиқариш тактидаги ишлатилган газларни ташқи муҳитга чиқариб юбориш учун хизмат қилади. Автомобиль двигателларига асосан клапанли газ тақсимлаш механизми ўрнатилади.


Тўрт тактли автомобиль двигателларида клапанлари пастда (цилиндр блокининг ён томонида) ёки юқорида (цилиндр каллагиди) жойлашган газ тақсимлаш механизм турлари ишлатилади. Клапанлари пастда жойлашган газ тақсимлаш механизмининг асосий конструктив хусусияти — цилиндрлар блокида жойлашганлигидадир. Клапанлари юқорига жойлашган газ тақсимлаш механизмида эса клапанлар цилиндрлар каллагиди бўлади.

Ёнувчи аралашма ёки ҳавони цилиндрга узатиб берувчи клапанлар *киритувчи*, ишлатилган газларни цилиндрдан ташқарига чиқарувчилари эса *чиқарувчи* клапанлар дейилади. Ҳар бир цилиндрда асосан, битта киритиш ва битта чиқариш клапани бўлиб, тақсимлаш валининг муштчалари сони шу клапанлар сонига тенг бўлади. Масалан, тўрт цилиндрли двигателда 8 та, олти цилиндрли двигателда эса 12 та клапан бор.

Тўрт тактли двигателнинг иш цикли давомида унинг тирсакли вали икки марта айланганда ҳар бир клапан бир мартадан очилиши лозим. Демак, тирсакли вал икки марта айланганда двигателнинг тақсимлаш вали бир марта айланар экан. Шунинг учун улар орасидаги узатмалар сони $1/2$ га тенг.

Клапанлари пастда (цилиндрлар блокида) жойлашган газ тақсимлаш механизми асосан бензинда ишлайдиган карбюраторли ва газсимон ёнилғида ишлайдиган карбюратор-аралаштиргичли двигателларда ишлатилади. Бу ҳолда клапанлар цилиндрлар блокининг ён томонида жойлашиб, уларнинг киритиш ва чиқариш клапанлари блокнинг ён қисмида бўлади (ГАЗ-52, ЗИЛ-164). Бу турдаги механизм қуйидаги деталлардан иборат: тақсимлаш вали (шестерня билан), клапанлар, клапанларни йўналтирувчи втулкалар, клапан пружиналари ва таянч шайбача, турткич, ростлаш болти ва контргайка билан сухариклар ҳамда клапанлар каллагининг жойлашишига мўлжалланган ўриндиқлар. Тирсакли вал

Тақомиллашган двигателлар учун киритиш клапани иккита ва чиқариш клапани битта ёки киритиш ва чиқариш клапанлари иккитадан ҳам бўлиши мумкин.



39-расм. Клапанлар пастда — цилиндрлар блокида жойланган газ тақсимлаш механизми:

- 1 — клапан, 2 — йуналтирувчи втулка, 3 — пружина, 4 — тиргак-шайба, 5 — турткич, 6 — турткич втулкаси, 7 — тақсимлаш вали, 8 — ростлаш болти, 9 — сухарик, 10 — блок-картер.


пайтдагига нисбатан кичик, чунки клапан ўзати цилиндр блокига қараганда кўпроқ узаяди. Турткичларнинг ишловчи юзalarини сийилишдан сақлаш учун улар сачратилган мой билан мойланади. Клапанлари пастда жойлашган двигателларда цилиндрлар каллагининг баландлиги кичиклашади, тақсимлаш вали ва клапанларнинг юритмаси эса соддалашади, лекин уларда сиқиш даражасини 7,5 дан ошириб бўлмайди. Демак, двигателнинг техник-иқтисодий кўрсаткичлари клапанлари юқорида жойлашган газ тақсимлаш механизмига нисбатан кам. Шунинг учун охириги пайтда бу турдаги механизм кам ишлатилмоқда.

Клапанлари юқорида жойлашган газ тақсимлаш механизми дизель ва кўпчилик карбюраторли двигателларда (ГАЗ-24, ЗМЗ-53, ЗИЛ-130, КамАЗ-740 ва ҳоказо) ишлатилади. Бунда клапанлар цилиндрлар каллагига жойлашган бўлиб, ёниш бўлинимаси ихчам, сиқиш даражаси ва тўлдириш коэффициенти катта бўлади.

айланма ҳаракатни тақсимлаш шестернялари орқали тақсимлаш вали 7 га узатилади (39-расм). Тақсимлаш вали айланганда унинг муштчаси турткич 5 га тиралиб, уни тепага кўтаради. Турткичнинг ростлаш болти 8 клапан 1 ўзагининг тубига тегиб, уни юқорига кўтаради. натижада клапан каллагига ўзи ўтирган ўринидикдан тепага силжийди. Клапан кўтарилганда, пружина 3 сиқилади. Цилиндр янги заряд (ёнилғи аралашмаси ёки ҳаво) билан тўлдирилгандан ёки ишлатилган газлар чиқариб юборилгандан сўнг муштча турткич тубидан чиқади ва пружина ўз кучи билан клапанны аввалги ҳолатига қайтаради, натижада клапан каллагига ўринидикқа жипс жойлашади. Пастда жойлашган клапанларнинг тирқишини ростлаш учун турткичнинг юқориги томонидан ростлаш болти 8 га контргайка буралади. Булар ёрдамида клапан билан турткич ўртасида керакли тирқиш ўрнатилади. Бу тирқиш двигатель совуқ ҳолатда ишлаётган

Бу омиллар автомобиль двигателининг қувватини ва тежамкорлигини оширади. Ушбу газ тақсимлаш механизми қуйидаги деталлардан ташкил топган: тақсимлаш вали билан унинг шестерняси, коромислолар билан унинг ўқи, клапанлар, маҳкамловчи деталлар билан клапан пружиналари ва йўналтирувчи втулкалар.

Бу механизм қуйидагича ишлайди: тақсимлаш вали 18 айланганда унинг муштчаси (40-расм) турткич 17 га тиралиб, уни штанга 15 билан биргаликда юқорига кўтаради. Ҳаракат штанга орқали, коромисло 11 нинг кетинги учига бураб киритилган болт 13 га ўтади ва коромисло ўз ўқи атрофида бурилади. Бурилиш натижасида икки елкали коромислонинг бир учи клапан 6 ўзагининг туб қисмига тегади ва уни пастга итаради, клапан пружинаси 10 сиқилади, натижада клапан каллагини ўз ўринидиғи эгар 5 дан силжийди ва янги заряд (ёнилғи аралашмаси ёки ҳаво) келадиган ёки ишлатилган газлар чиқиб кетадиган тешик очилади. Клапан тўла очилган пайт турткичининг туби муштчанинг энг юқориги қисмида турган ҳолатига тўғри келади. Тақсимлаш вали бурилган сари турткич 17 муштчанинг дўнг қисмидан четга чиқади ва штанга билан биргаликда пастга силжийди. Клапан эса пружина 10 таъсирида тепага силжийди ва туби билан коромисло 11 нинг олдинги учига қаттиқ тиралади, натижада коромисло ўз ўқи 14 атрофида бурилади. Демак, кла-



40-расм. Клапанлари юқоридан жойлашган газ тақсимлаш механизми:

- 1 — қалпоқча, 2 — тирелка, 3 — втулка,
- 4 — суғариклар, 5 — эгар, 6 — клапан,
- 7 — йўналтирувчи втулка,
- 8 — қулфловчи ҳалқя, 9 — таянч шайба,
- 10 — пружина, 11 — коромисло,
- 12 — пайка, 13 — ростлаш болти,
- 14 — коромисло ўқи, 15 — штанга,
- 16 — тирак, 17 — турткич,
- 18 — тақсимлаш вали.

пан пружина таъсирида аввалги вазиятини эгаллайди, яъни унинг каллаг и ўз ўриндигида жипс ўтиради. **PDF Compressor Free Version** айланиши натижасида муштчасининг дўнг қисми юқориги ҳолатига келади ва ҳаракат муштча — турткич — штанга — коромисло деталлари орқали клапанга узатилади ҳамда клапан яна ўз ўриндигидан пастга силжийди. Сўнгга ҳаракат тескари йўналишда давом этади ва клапан ёпилади. Замоначий ВАЗ ва "Москвич" туркумидаги автомобиль двигателларида тақсимлаш вали цилиндрлар блокининг устки қисмига жойлашган бўлиб, унинг муштчалари коромислога (ВАЗ-2103, "Москвич"-2140) ёки турткичга (ВАЗ-2108, ВАЗ-2109) бевосита таъсир қилади.

24-§. Газ тақсимлаш механизмининг фазалари

Тўрт тактли двигателнинг ишлаш услуби баён қилинганда, ҳар бир такт тирсакли вал 180° га бурилганда содир бўлиб, клапанлар поршень чекка нуқталарга етганда очилиши ёки ёпилиши мумкинлиги шартли равишда олинган эди. Двигатель қувватини ошириш учун цилиндр ёнувчи аралашма ёки ҳаво билан кўпроқ тўлдирилиши ва ишлатилган газлардан яхшироқ тозаланиши зарур, лекин киритиш ва чиқариш жараёнлари жуда кичик вақт ичида ўтади. Бу вақт двигателнинг тезлигига боғлиқ бўлиб, $0,05 \dots 0,0087$ с га тенг. Бундан ташқари, клапанлар дарҳол очилмайди, натижада цилиндр киритиш тактида ёнилғи аралашмаси ёки ҳаво билан етарли даражада тўлмайди, чиқариш тактида эса ишлатилган газлардан тўла тозалана олмайди. Бу жараёнларнинг ўтишини яхшилаш учун клапанлар поршень юқори чекка нуқтага етмасдан олдинроқ очилиши ва пастки чекка нуқтадан ўтгандан кейинроқ ёпилиши керак. Натижада клапанларнинг очиқлик даври тирсакли валнинг 180° бурилишига нисбатан кўпроқ бўлади.

Одатда, клапанларнинг очилиш ва ёпилиш ҳолати тирсакли валнинг айланиш бурчаги бўйича қаралиб, поршеннинг чекка нуқталарига нисбатан градусларда ифодаланади. Шундай қилиб, киритиш ва чиқариш клапанларининг поршень чекка нуқталарига нисбатан очиқ туриш даврини тирсакли валнинг айланиш бурчаклари орқали ифодаланиши *газ тақсимлаш фазалари* деб аталади.

Кўпинча газ тақсимлаш фазалари донравий тасвирий чизиқ (диаграмма) шаклида ифодаланади ва у *газ тақсимлаш диаграммаси* (тасвирий чизиғи) деб аталади. Мисол тариқасида ЯМЗ-238Е двигателнинг газ тақсимлашнинг тасвирий чизиғи 41-расмда келтирилган. Диаграммада кўрсатилганидек, киритиш клапани тирсакли валнинг айланиши бўйича поршень ю. ч. н. га 20° етмасдан очилади ва поршень п. ч. н. дан 46° ўтгандан сўнг ёпилади. Шундай қилиб, ёнилғи аралашмаси ёки ҳаво цилиндрга тирсакли валнинг 246° айланиши давомида кирити-

лади. Чиқариш клапани тирсакли вал айланиши бўйича поршень п.ч.н. га 66° етмасдан очилади ва поршень ю. ч. н. дан 20° ўтгандан сўнг ёпилади. Демак, чиқариш клапанининг очиқлик даври ҳам 246° га тенг. Бу ҳол тақсимлаш валининг муштчаларини бир хил юзали қилиб тайёрлашга имкон беради.

Тасвирий чизигида кўрсатилганидек, тирсакли валнинг айланиш йўналиши бўйича 60° давомида иккала клапан очиқ туради. Бунга клапанларнинг барабарига очиқ туриш даври дейилади. Бу даврда киритилаётган ёнилғи аралашмаси ёки ҳаво ва чиқарилаётган ишлатилган газлар оқими катта шитоб кучига эга бўлади. Шунинг учун

улар аралашмишга улгурмайди ва янги заряд ишлатилган газлар билан ташқарига чиқиб кета олмайди. Демак, бу давр давомида цилиндр пудрланади, яъни у ишлатилган газлардан тозаланади. Клапанларнинг бундай ишлаши тўлдириш жараёнига ижобий таъсир кўрсатади.

Киритиш клапаннинг илгарироқ очилишига сабаб, поршень ю. ч. н. дан п. ч. н. га ҳаракатланиш пайтида киритиш тешиги тўла очилиб, у орқали цилиндрга кўп миқдорда ёнилғи аралашмаси ёки ҳаво юборилишидир. Киритиш клапанининг кечикиб беркитилиши эса цилиндрни ёнилғи аралашмаси ёки ҳаво билан яхши тўлдириш учун керак. Чунки киритиш тактининг охирида ҳам цилиндрда сийракланиш бўлади, натижада поршень п. ч. н. дан ўтиб, босим ташқи муҳит босимиغا тенглашгунча цилиндрга ёнилғи аралашмаси ёки ҳаво кириб туради.

Двигателлар тез юрувчанлигининг ошиши ва клапанлар кўндаланг кесимининг кичиклашуви фаза бурчакларини каттароқ танлашни талаб этади. Газ тақсимлаш фазаларини тўғри ўрнатиш учун двигателни йиғиш пайтида тақсимлаш шестерняларининг белгиланган жойларини аниқ туташтириш лозим. Газ тақсимлаш фазаларининг доимийлик даражаси клапан ўзаги билан коромисло тумшуги орасидаги тирқишга роя қилинганда сақланади. Тирқиш катталашуши натижасида клапан очилишини давомийлиги камаяди, бу тирқиш кичрайиши билан кўпаяди. 4-жадвалда баъзи автомобиль двигателларининг газ тақсимлаш фазалари келтирилган.



41-расм. ЯМЗ-238 Е автомобиль двигателни газ тақсимлаш фазаларининг доирасий тасвирий чизмаси.


Автомобиль двигателларининг газ тасуви (PDF Compressor Free Version)
(тирсакли валнинг айланиш бурчаги бўйича градусларда)

Двигатель	Кириш клапани		Кириш даври	Чиқариш клапани		Чиқариш даври	Икки клапанининг бир вақтида очилиш турлиги
	ю.ч.н. гача очилиши	п.ч.н. дан сўнг ёпилиши		п.ч.н. гача очилиши	ю.ч.н.дан сўнг ёпилиши		
УАЗ-451 ДМ	24	64	268	58	30	268	54
ГАЗ-52А	9	51	240	47	13	240	22
ГАЗ-53А	24	64	268	50	22	252	46
ЗИЛ-130	31	83	204	67	47	295	78
ГАЗ-24 Д	12	60	252	54	18	252	30
ЯМЗ-236	20	56	256	56	20	256	40
ВАЗ-2106	12	40	232	42	10	232	22

25-§. Газ тақсимлаш механизмининг деталлари

Клапанлар цилиндрнинг киритиш ёки чиқариш тешикларини очиб-ёпиб туради (42-расм). Клапан каллак 1 ва ўзак 2 дан иборат. Клапаннинг каллак қисми конуссимон фаска 4 ли бўлиб, у клапан ўриндиғига жипс ўтқазилади. Клапан ўзаги цилиндрик шаклда ясалиб, кетинги учидан клапан пружинасини маҳкамлайдиган деталлар учун мўлжалланган ҳалқасимон ариқча 3 йўнилган. Клапандан ўзакка ўтиш жойи каттароқ радиусли бўлиши керак. Бунда каллакнинг мустаҳкамлиги ва иссиқлик ўтказувчанлиги ошади, бундан ташқари, янги ёнилғи аралашмасининг клапан атрофидан цилиндрга силлиқ ўтиши яхшиланади. Кириш ва чиқариш клапанларидаги иш фаскасининг бурчаги 45°. Чунки бундай бурчакли фаска клапаннинг мустаҳкамлигини оширади ва жипс ишлашини таъминлайди. Цилиндрни ёнувчи аралашма билан яхшироқ тўлдириш мақсадида киритиш клапанининг каллаги чиқариш клапаннинг каллагига нисбатан каттароқ ишланади. Клапан каллагининг шакли текис-тарелкасимон (42-расм, а), лоласимон (42-расм, б) ва қавариқ (42-расм, в) бўлиши мумкин. Текис-тарелкасимон клапан фақат карбюраторли двигателларда, лоласимон ва қавариқ каллаккли клапанлар, асосан, дизелларда ишлатилади.


Клапанлар оғир иш шароитларида ишлайди (ишлатилган газларни цилиндрдан ташқарига чиқариш шундай шароитдир). Бу пайтда чиқариш клапанларининг каллаги карбюраторли двигателларда $800...850^{\circ}\text{C}$ гача, дизелларда эса $500...600^{\circ}\text{C}$ гача қизийди. Бундай катта ҳарорат чиқариш клапани каллаги иш фаскасининг куйишига, қийшайишига ва қурум ҳосил бўлишига олиб келади. Киритиш клапанлари эса чиқариш клапанларига нисбатан анча енгил шароитда ишлайди, шунинг учун



42-расм. Клапанлар:
а — тареласимон, б — қабарик.

киритиш клапанларининг каллаги чиқариш клапанларининг каллагига нисбатан икки марта кам қизинди. Киритиш клапани хромли пўлатдан, чиқариш клапанлари эса иссиқбардош пўлат синхромдан тайёрланади. Баъзан иссиқбардош пўлат синхром фақат чиқариш клапанлари каллагини тайёрлаш учун ишлатилади, ўзаклари эса хромли пўлатдан тайёрланиб, сўнгра бу қисмлар пайвандланади.

Оғир иш шароитида ишлайдиган чиқариш клапанларининг хизмат муддатини ошириш учун (ЗИЛ-130 ва ЗМЗ-53) уларнинг ишлайдиган қия сиртига ўтга ўта чидамли ЭП-332 белгили пўлат эритиб қуйилади ва шу клапан стерженнинг ичи ковак қилиб ишланиб, унга иссиқликни яхши тарқатиш имконини берадиган натрий тўлдирилади. Юқорида айтилган сабабларга кўра баъзи двигателларда (ЗИЛ-130, ЗИЛ-111 ва бошқалар) чиқариш клапанлари махсус механизм (43-расм) ёрдамида иш пайтида мажбуран айлантирилади, шунда клапанларнинг фаскасида қурум ҳосил бўлмайди, натижада уларнинг иш муддати ошади. Бу механизм цилиндрлар головкаси ўйиқчасининг клапан йўналтирувчи втулкасига ўрнатилган. Клапан пружинаси 4 тиргак шайба 3 га тиралади. Клапан ёпиқ пайтда айлантириш механизмининг диски пружинаси 5 тўғриланади. Бунда пружинанинг ички чети корпус 1 елкасида узоқлашади ва клапан пружинаси шарикларга таяниб, барча босимни уларга ўтказди. Кейинчалик шариклар корпус ариқчасининг ўйиқларига тушиб, диски пружина 5 ни ва у билан бирга клапан пружинаси 4 нинг тиргак шайбаси 3 ни ҳамда клапанни буради. Клапан ёпилганда барча деталлар ўз ҳолатига қайтади. Демак, айлантириш механизми ёрдамида клапан ҳар очилиб-ёпилганда, оз-оздан бурилиб, ўз ўқи атрофида айланади. Бунинг натижасида клапан-



43-расм. Клапанларни совитилиш ва уларни айлантирилиш механизми.

дан иссиқлик ташқи муҳитга цилиндрлар блоки орқали бир меъёрга тарқатилиб, сийилиши камаёди ва ишлаш муддати ортади.

Клапанинг йўналтирувчи втулкалари 7 (40-расмга қаранг) киргизма қилиб чўяндан ёки металлокерамик қотишмадан (ЗИЛ-130) тайёрланади.

Клапан пружиналари 10 (40-расмга қаранг) клапанлар берклигида уларни ўриндиққа жипс сиқиб, ёпиқ ҳолда ушлаб туради ва кейинчалик ташқи кучлар таъсирида клапанларни очиш учун хизмат қилади. Пружина яхши ишлаши учун етарли даражада эластик бўлиши керак. Клапанлар пастда жойлашганда битта, юқорида жойлашганда эса ҳар бир клапанга иккита ёки учтадан пружина ўрнатилади. Пружиналар легирланган пўлатдан тайёрланган диаметри $3 \div 5$ мм ли симдан ясалади.


Штангалар 15 (40-расмга қаранг) клапанлар юқорида жойлашганда ҳаракатни турткидан қоромисло орқали клапанга узатиб беради. Улар мустаҳкам ва енгил бўлиши лозим. Штангалар ўзаксимон пўлатдан тайёрланиб, юқори қисмига тобланган пўлатдан конуссимон тутқич киргизилган. Пастки қисми штанга билан бир бутун қилиб суйри(сферик) шаклда ясалади.

Коромисло 11 (40-расмга қаранг) штангадаги ҳаракатни клапан ўзагига узатиш учун хизмат қилади. У икки елкали бўлиб, углеродли пўлатдан штамповкаланади. Унинг бир учи ростлаш болти 13 орқали штангага уланади, бошқа елкаси эса клапаннынг ўзагига таянади. Иссиқлик тирқишини ростлаш тузилмаси штанганинг коромисло билан уланадиган ерида жойлашади. Коромислолар қўзғалмас ўққа ўрнатилиб, ундаги втулкада ёки игнали подшипникда бурилади. Ўқнинг ички бўшлиғидан коромислони мойлаш учун мой ўтади.

Турткич тақсимлаш валининг муштчаларидан ҳаракатни бевосита клапанларга (пастки) ёки штангаларга (клапанлари юқорида жойлашганда) узатади. Турткич суфрисимон (сферик), қўзғоринсимон, цилиндрик ва роликли бўлади. Клапанлар юқорида жойлашганда турткичлар 17 (40-расм) ичи ковак цилиндрик шаклда бўлиб, бу уяга штанганинг кетинги учига сферик каллак таянади. Улар сифатли пўлатдан тайёрланиб, ишловчи юзалари юқори частотали электр токи билан тобланади.

Иссиқлик тирқишини ростлаш мақсадида пастда жойлашган клапанлар учун турткичнинг юқори қисмига контргайкали ростлаш болти 8 (39-расм) киргизилади. Бу тирқишини вақти-вақти билан текшириш ва ростлаш ишлари двигатель совуқлигида олиб борилади. ЗИЛ-130 двигателида бу тирқиш коромисло ва клапан ўзаги оралиғида бўлиб, ростлаш винти ёрдамида 0,25—0,30 мм қилиб мақбул ҳолатга келтирилади.

Тақсимлаш вали клапанларни муштчалар ёрдамида маълум тартибда очиб-ёпади ва двигатель тармоқларига кирувчи асбобларни ҳаракатга келтиради. Тақсимлаш вали (44-расм), таянч бўйинлар 1, муштча 2, тақсимлаш шестерняси 3, ёнилғи насосини ҳаракатга келтирувчи эксцентрик 4, мой насоси ва узгич-тақсимлагични ҳаракатга келтирувчи винтсимон шестерня 5 дан тузилган. Тақсимлаш вали сифатида сифатли пўлатдан болғаланиб ёки махсус чўяндан қуйма қилиб ясалади. Таянч бўйинлар билан муштчаларнинг сийилишига бўлган қаршилигини ошириш учун уларнинг ташқи қатламига химиявий термик ишлов берилади ёки юқори частотали электр токи билан тобланади. Тақсимлаш вали юритмасининг конструкцияси унинг жойланишига боғлиқ бўлиб, бунда қия тишли шестернялар (44-расм, б), занжирли узатмалар ёки оралиқ торсион валли конус шестернялар (44-расм, в) қўлланилади. Бу шестернялар чўяндан (ЗИЛ-130) ёки текстолитдан (ЗМЗ-53) қия тишли қилиб тайёрланади. Клапанлар поршенининг цилиндрдаги вазиятига ва иш циклининг ўтишига мос равишда очилиши ва ёпилиши лозим. Бунинг учун шестернялар махсус қилинган белгиларга қараб ўрнатилади (44-расм, б). Тирсакли валнинг ўқ бўйича силжимаслиги учун блокнинг олд деворига пўлатдан ясалган таянч фланец маҳкамланади.



44-рasm. Тақсимлаш вали ва тортма чизмалари.

4-мавзу. ГАЗ ТАҚСИМЛАШ МЕХАНИЗМИ

1-топшириқ (45-рasm).

I. Расмда газ тақсимлаш механизмининг турлари қайси кўринишда берилган:

а) ...? б) ...?

II. Расмда газ тақсимлаш механизмининг деталлари қайси рақамлар билан кўрсатилган:


тақсимлаш валининг муштчаси (а), клапан ўриндиғи (б), турткич (в), клапан (г), тирсакли вал (д), тақсимлаш валининг шестерняси (е), ростловчи болт (ё), шайба (ж), пружина (з), коромисло (и), коромисло ўқи (й), коромисло кронштейни (к), коромисло штангаси (л), тирсакли валнинг тақсимлаш шестерняси (м).

III. Газ тақсимлаш механизмининг асосий вазифаси нимадан иборат?

1. Карбюраторли двигатель учун. 2. Дизель двигатели учун.

а) Иш аралашмасини ўз вақтида цилиндрларга киритиш ва ишлаб бўлган газларни чиқариш; б) ёнилғи аралашмасини цилиндрларга тақсимлаш; в) ёнилғи аралашмасини ўз вақтида цилиндрларга киритиш ва ишлаб бўлган газларни чиқариш; г) ҳавони ўз вақтида цилиндрларга киритиш ва ишлатилган газларни чиқариш.

2-топшириқ (46-рasm).




45-рasm. Газ тақсимлаш механизмининг тасвирий чизмаси.

I. Расмда газ тақсимлаш механизми деталлари ва уларнинг қисмлари қайси рақамлар билан кўрсатилган:

йўналтирувчи втулка (а), клапанлар (б), пружиналар (в), таянч-шайбалар (г), клапанни айлантирувчи механизм (д), клапан тарелкалари (е), тақсимлаш валининг таянч буйинлари (ё), тақсимлаш валининг муштчалари (ж), тақсимлаш валининг эксцентрики (з), мой насоси ва узгич-тақсимлагичнинг юритиш шестерняси (и), таянч фланец (й), тақсимловчи шестернянинг ўрнатиш белгиси (к), турткичлар (л), штанга (м), коромисло (н), коромисло ўқи (о), коромисло тиргаги (п), контргайкали созловчи винт (р), тақсимловчи валнинг втулкалари (с), тақсимловчи шестерня (т).

II. 1. Расмдаги кўринишдан газ тақсимлаш механизмининг қайси детал қандай вазифани бажаришини аниқланг:

а) цилиндр каллагидagi ёки блокдаги клапанни очиб ва ёпиб туради; б) муштча юзасига турткич ёки қоромислони ҳар доим сиқиб туради ҳамда клапанни ёпиқ ҳолатда зич тутиб туради; в) клапанни ўриндиғига мустақкам ўрнатишга имкон яратади, г)



46-рәс. 311Л-130 двигатели газ тақсымлаш механизмининг деталлари.

инерция кучларини қабул қилиб, клапан кўтариш ва пастга тушган вақтида турткич ёки коромислони доимо муштча сиқиб туради.

2. Расмда газ тақсимлаш механизмининг қайси деталлари:

а) Тақсимлаш валининг ўқ бўйлаб йўналган кучини қабул қилади? б) Узгич-тақсимлагич ва мой насосини ҳаракатга келтиради? в) Штангадан клапанга куч узатади? г) Тақсимловчи валдан коромислага куч узатади?

III. Қуйидаги двигателларнинг газ тақсимлаш механизми қандай вазибаларни бажаришни келтирилган жавоблардан аниқланг.

1. ЗМЗ-53. 2. ВАЗ-2106. 3. ЗИЛ-130. 4. ЯМЗ-236.

а) Цилиндрларга ёнилғи аралашмаси киритиш ва ишлаб бўлган газларни чиқариш учун киритувчи клапанларни очиб ва ёпиб туради, ҳамда узгич тақсимлагични, мой насосини ва ёнилғи насосини ҳаракатга келтиради; б) двигателнинг қабул қилинган ишлаш тартибига ва ишлаб бўлган газ тақсимлаш фазаларига мувофиқ иш циклини амалга ошириб, клапан механизмини бошқариб туради; в) тирсакли вал айланиш частотасининг марказдан қочма ҳамма режимли регуляторини ва олдинроқ ёнилғи пуркаш автоматик муфтасини ҳамда юқори босимли насос юритмасининг валини ҳаракатга келтиради, ҳавони цилиндрларга киритади ва ундан ишлаб бўлган газларни ташқарига чиқаради; г) тирсакли вал айланиш частотасини марказдан қочма-вакуум чекловчини, узгич-тақсимлагични ҳамда ёнилғи ва мой насосини ҳаракатга келтиради. Ёнилғи аралашмасини цилиндрга юбориш учун киритиш клапанини ва ишлатиб бўлинган газларни цилиндрдан чиқариб туриш учун чиқариш клапанларини очиб туради.

3-топшириқ (47-расм).

I. Расмдан қуйидаги двигателларга тегишли газ тақсимлаш вали юритмасининг конструкциясини аниқланг:

1. ЗМЗ-53. 2. ВАЗ-2101. 3. ЗИЛ-114.


II. Тақсимлаш вали юритмасининг деталлари қайси рақамлар билан кўрсатилган:

занжирнинг тебранишини сўндиргич (а), занжирнинг чўзилишини ростловчи механизм (б), ростловчи механизмнинг колодкалари (в), тақсимлаш юритмасининг занжири (г), тақсимлаш юлдузчаси (д), тирсакли валининг тақсимлаш шестерняси (е), тақсимлаш валининг тақсимлаш шестерняси (ё), шестерня гўпчаси (ж), тақсимлаш валининг олдинги таянч бўйни (з), тирак фланец (и).

III. 1. Тақсимлаш шестернясининг шовқинини камайитиш ва раван ишлашини ошириш учун қандай тишли қилиб ясалади? 2. Тақсимлаш валининг шестернялари қандай материалдан тайёрланган? 3. Тирсакли валининг тақсимлаш шестернялари қандай материалдан ясалади?

4-топшириқ (47-расм).

I. Кўрсатилган кўринишдаги газ тақсимлаш юритмасининг деталлари қандай аҳамиятга эга?



47-расм. Газ тақсимлаш вали юритмасининг турлари.

1. 3-кўриниш. 2. 10-кўриниш. 3. 11 ва 12-кўринишлар. а) тақсимлаш валининг ўқ бўйлаб силжишини текслайди; б) занжир 7 нинг белгиланган тарангликда тортилишини таъминлайди; в) занжир етакчи участкасининг ҳаддан ташқари тебранишини камайтиради.

II. Қайси клапанда ва нима учун унинг каллаги каттароқ диаметрда ясалади?

1. Цилиндрни яхши тозалаш учун, чиқариш клапанида. 2. Цилиндрни яхши тўлдириш учун, чиқариш клапанида. 3. Иссиқликни яхши тарқатиш учун, чиқариш клапанида.

III. Клапан билан турткич ёки клапан билан коремисло орасидаги тирқиш нима учун керак?

1. Ҳамма клапанларни бир хил ўрнатиш учун. 2. Газ тақсимлаш механизмнинг деталларини иссиқликдан ҳимоя қилиш учун. 3. Клапаннинг аста-секин очилиши ва ёпилиши учун.



48-расм. Газ тақсимлаш фазалари тасвирий чизиги (диаграммаси):

а — гурт тактли дивигетелнинг умумий фазалари тасвирий чизиги; б — ЗИЛ-130 дивигетелнинг фазалар тасвирий чизиги; в — КамАЗ дивигетелнинг фазалар тасвирий чизиги.

а) ёнилғи аралашмасини киритишни илгарилатиш фазаси; б) ишлаб бўлган газларни чиқаришни илгарилатиш фазаси; в) киритиш клапанини кечиктириб ёпиш фазаси; г) чиқариш клапанини кечиктириб ёпиш фазаси.

II. Келтирилган саволларга мос келувчи жавобларни аниқланг:

1. Тақсимлаш фазаси деб нимага айтилади? 2. Клапанлар бараварига очиқ деганда нима тушунилади? 3. Цилиндрларни ёнилғи аралашмаси билан тез ва яхши тулдириш учун нима кўзда тутилган? 4. Тақсимлаш фазаларининг диаграммаси деганда нима тушунилади?

а) Янги ёнилғи аралашмаси ва ишлаб бўлган газлар оқимининг бараварига бир-бирига тескари ҳаракатланиши; б) киритиш ва чиқариш клапанларининг поршенни чекка нуқталарига нисбатан очиқ туриш даврининг тирсакли вал айланиш бурчаклари орқали ифодаланиши; в) киритиш ва чиқариш клапанларининг бир хил пайтдаги очиқ ҳолатига кривошипнинг бурилиш бурчаги мос келиши; г) клапанларнинг очилиш ва ёпилишларининг тирсакли вал бурилиш градусларида доиравий чизик тарзида ифодаланиши.

III. 1. Тирсакли валнинг чекка нуқталарига нисбатан бурилиш бурчагини клапанларнинг градусларида ифодаланган очилиш ва ёпилиш пайтлари орқали кўрсатинг:

а) поршень ю. ч. н. га стмасдан олдин очилади; б) поршень п. ч. н. дан ўтгандан сўнг ёпилади; в) поршень п. ч. н. га келмасдан олдин очилади; г) поршень ю. ч. н. дан ўтгандан кейин ёпилади.

2. Чиқариш клапани поршень чекка нуқталарга стмасдан олдинроқ очилиши ва кечикиброқ ёпилиши нима учун зарур?

а) цилиндрларнинг тозаланишини яхшилаш учун; б) клапаннинг яхши совитилишини таъминлаш учун; в) аралашманинг тулиқ ёнишини таъминлаш учун.

PDF Compressor Free Version

6-топшириқ (49-расм).

I. Қуйида келтирилган газ тақсимлаш диаграммаларидан тирсакли валнинг айланиши бўйича:

1. Двигатель иш циклидаги киритиш такти фазалари; 2) двигатель иш циклидаги чиқариш такти фазалари неча градусга тенг эканлигини топинг.



49-расм. ГАЗ-24 "Волга", ЗМЗ-53, ЯМЗ-240 автомобиль двигателларининг газ тақсимлаш фазалари тасвирий чизиги

а) ЗМЗ-53А; б) ГАЗ-24 "Волга"; в) ЯМЗ-230.

II. Қуйидаги саволларга мос келувчи жавобларни топинг:

1. Двигательнинг ишлаш тартиби деб нимага айтилади? 2. Цилиндрнинг ишлаш тартиби нимага боғлиқ? 3. Тирсакли вал билан тақсимлаш ваги айланишлари сони частоталарининг нисбати нима учун зарур?

а) Тақсимлаш ваги ва тирсакли валнинг узатиш сонига ҳамда тирсакли валнинг айланиш сонига боғлиқ; б) клапанлар битта иш цикли давомида бир мартадан очилиши учун; в) двигательнинг ҳар хил цилиндрларида бир хил тактларнинг маълум тартибда такрорланиши; г) тирсакли вал шатун бўйинларининг ва тақсимлаш ваги муштчаларининг қандай жойланишига.

III. Двигатель цилиндрлари бўйича бир хил исмли тактлар тирсакли вал бурилишининг қайси бурчагида алмашади?

1. ЗМЗ-53А? 2. ГАЗ-24? 3. ЗИЛ-130? 4. ЯМЗ-240.

а) 45°; б) 90°; в) 120°; г) 180°.

7-топшириқ (49-расм).

I. Қуйида келтирилган газ тақсимлаш тасвирий чизиги орқали тирсакли валнинг айланиш бурчаги бўйича градусларда клапанларнинг очилиш ва ёпилиш пайтларини топинг:

1. Киритиш клапанининг ю. ч. н. га етмасдан барвақт очила бошланиш пайти.

2. Киритиш клапанининг п. ч. н. дан ўтгандан кейин кечикиб ёпилиш пайти.

3. Чиқариш клапанининг п. ч. н. га етмасдан барвақт очила бошланиш пайти. 4. Чиқариш клапанининг ю. ч. н. дан кейин кечикиб ёпилиш пайти.


II. 1. Поршень ю. ч. н. дан ўтгандан сўнг чиқариш клапанини очиқ қолган вақти. 2. Поршень п. ч. н. дан ўтгандан сўнг киритиш клапанининг очиқ қолган вақти. 3. Поршень пастки чекка нуқтага етмасдан чиқариш клапанининг очилиш вақти. 4. Поршень п. ч. н. га етмасдан олдин киритиш клапанининг очилиш вақти деб нимага айтилади?

а) иккала клапаннинг бараварига очиқ туриши; б) киритиш клапанининг барвақт очилиши; в) чиқариш клапанининг кечикиброқ ёпилиши; г) иккала клапаннинг кечикиброқ ёпилиши; д) чиқариш клапанининг барвақт очилиши; е) киритиш клапанининг кечикиброқ ёпилиши.

III. Қуйидаги саволларга мос келувчи жавобларни аниқланг: 1. Тақсимлаш ва тирсакли валлар шестерняларининг нотўғри ўрнатилиши, яъни шестерняларнинг ўрнатиш белгилари тўғри келмаслиги. 2. Газ тақсимлаш механизми юритмаси шестерняларининг ейилиши; 3. Коромисло учи ва клапан ўзагининг орасидаги тирқишнинг ортиши; 4. Коромисло ва клапан ўзақлари орасидаги тирқишнинг камайиши ГТМ нинг ишлашига қандай салбий таъсир кўрсатади?

а) клапанларнинг очилиши кечикади, ёпилиши эса илгарилайди; б) клапанларнинг очилиши ва ёпилиши кечикиб боради; в) клапанларнинг очилиши барвақтлашади, ёпилиши кечикади; г) фазаларнинг силжиши рўй беради.

Ў 8-топшириқ (50-расм).



50-расм. Газ тақсимлаш валини қайдловчи (фиксацияловчи) тузилмаларнинг конструктив турлари.

1. Расмда тасвирланган қайд қилувчи тузилмалар келтирилган двигателнинг қайси бирида ўрнатилганлигини топинг:

1. ЗМЗ-53. 2. ГАЗ-24. 3. ЗИЛ-130. 4. ЯМЗ-236

PDF Compressor Free Version


II. 1. Нима учун газ тақсимлаш валининг шестернясига белги қўйилади?

а) газ тақсимлаш фазаларини тўғри ўрнатишни таъминлаш учун;

б) ёндириш пайтини ўрнатиш учун; в) вални ўқ бўйича силжишини барқарорлаш ҳолатига ўрнатиш учун.

2. Поршеннинг қайси ҳолатида клапан ўзги ва коромисло учи орасидаги тирқиш ростланади?

а) бекфарқ; б) сиқиш тактининг охирида, поршень ю. ч. н. да бўлган ҳолатда; в) киритиш тактининг охирида, поршень п. ч. н. да турган пайтда.



51-расм. ЗИЛ-130 автомобиль двигателининг айланиш механизмига эга бўлган киритиш клапани конструкцияси.

III. Қуйида келтирилган камчилекларнинг қайси бирида двигателнинг қуввати камаяди ва блок каллагида тақиллаш рўй беради?

а) клапан учи билан коромисло орасидаги тирқиш камайганда; б) клапан ўзаги билан коромисло учи орасидаги тирқиш кўпайганда; в) клапанлар ўз уяларида жипс ётмаса.

9-топшириқ (51-рasm).

I. Чиқариш клапанини айлантйрувчи механизмнинг деталлари қайси рақамлар билан кўрсатилган?

Қайтарувчи пружина (а), шарча (б), дискли пружина (в), клапан пружинаси (г), таянч шайба (д), клапаннинг йўналтирувчи втулкаси (е), чиқариш клапани (с), айлантйрувчи механизмнинг корпуси (ж), қулфли ҳалқа (з), пружина тарелкалари (и), сухарь (й), натрийли тулдирма (к), клапан ўриндиги (л), оловбардош қатлам (м), тиқин (н), цилиндрлар каллагн (о).

II. I. Чиқариш клапанини айлантйрувчи механизмнинг вазифаси нимадан иборат?

а) иш фаскасида куйинди ҳосил бўлишига йўл қўймайди; б) чиқариш клапани каллагн бир мсёрда қизийди; в) чиқариш клапаннинг ишлаш муддатини узайтиради.

2. Клапаннинг қайси ҳолатида пружина 5 сиқилади?

а) очик ҳолатида; б) ёпиқ ҳолатида.

3. Клапаннинг қайси ҳолатида пружина 5 даги кучланиш камаяди? а) ёпиқ ҳолатида; б) очик ҳолатида.

III. Айлантйрувчи механизмнинг қайси детали дискли пружина б ва таянч шайба 4 ни ҳамда клапан пружинаси 5 ни айлантйради?

а) клапаннинг йўналтирувчи втулкаси; б) қайтариш пружинаси; в) шариклар.

10-топшириқ (52-рasm).

I. Рasmда тасвирланган газ тақсимлаш механизми қуйидаги двигателларнинг қайси бирига тааллуқлилигини топинг?

1. ЗМЗ-53. 2. ГАЗ-24. 3. ЗИЛ-130. 4. ЯМЗ-236.

II. Қуйидаги келтирилган двигателларнинг иш тартиби қандай бўлади?

1. ЗИЛ-130. 2. ГАЗ-24. 3. ВAB-2101. 4. ЗМЗ-53. 5. ЯМЗ-236.

а) 1—2—4—3; б) 1—3—4—2; в) 1—4—2—5—3—6; г) 1—5—3—6—2—4; д) 1—5—4—2—6—3—7—8.


III. I. ГАЗ-53 двигателида коромисло ва клапан орасидаги тирқишнинг қиймати қанча бўлиши керак?

а) 0,25...0,30мм; б) 0,40...0,55 мм; в) 0,10...0,30 мм.

2. Клапан пружиналарининг иш ҳолати қандай?

а) сиқилган ва эркин; б) ҳар доим чўзилган; в) ҳар доим сиқилган.

3. Поршеннинг чекка нуқталарга нисбатан қайси ҳолатида коромисло учи билан клапан ўзаги орасидаги тирқиш ростланади?



52-расм. Газ тақсимлаш механизмининг ҳар хил конструктив турлари.

а) сиқиш тактининг охирида поршень ю. ч. н га етганда; б) киритиш тактининг охирида поршень п. ч. н га босганда; в) бефарқ.

ГАЗ ТАҚСИМЛАШ МЕХАНИЗМИ МАВЗУИ ЮЗАСИДАН ҚУЙИДАГИ ЖАВОБЛАР ТЎҒРИДИР

I-топшириқ. I. а) клапанлари пастда жойлашган. б) клапанлари юқорида жойлашган. II. а (10), б(6), в(9), г(5), д(3), е(1), ё(4), ж(8), з(7), и(11), й(12), к(13), л(14), м(2). III. I(в), 2(г).

2-топшириқ. I. а(10), б(9), в(12), г(11), д(21), е(17), ё(4), ж(6,7), з(5), и(20), й(3), к(1), л(19), м(18), н(14), о(13), п(16), р(15), с(18), т(2). II. 1. а(9), б(в, г) (12). 2. а(13), б(20), в(14), г(18). III. 1(г), 2(а), 3(г), 4(в).

3-топшириқ. I. 1(а), 2(в), 3(б). II. а(10), б(12), в(11), г(7), д(8,9), е(1), ё(2), ж(6), з(4), и(3). III. 1 (қийшиқ тишли). 2 (текстолитдан). 3. (пўлатдан).

4-топшириқ. I. 1(а), 2(в), 3(б). II. (2). III. (3).

5-топшириқ. I. 1(а), 2(в), 3(б), 4(г). II. 1(б), 2(в), 3(а), 4(г). III. 1. а) α — бурчак остида киритиш клапани; б) δ — бурчак остида киритиш клапани; в) γ — бурчак остида чиқариш клапани; г) β — бурчак остида чиқариш клапани. 2(а).

6-топшириқ. I. 1. а(268), б(252), в(256). 2. а(252), б(252), в(256). II. 1 (в), 2(г), 3(б). III. 1(б), 2(г), 3(б), 4(в).

7-топшириқ. I. 1. а(24), б(12), в(21), г(20). 2. а(64), б(60), в(75), г(56). 3. а(56), б(54), в(57), г(56). 4. а(22), б(18), в(39), г(20). II. 1(в), 2(е), 3(д), 4(б). III. 1(б), 2(а), 3(в), 4(г).

8-топшириқ. I. 1(1), 3(б), 4(а). II. 1(а), 2(б). III. (б).

9-топшириқ. I. а(10), б(3), в(9), г(6), д(4), е(12), ё(1), ж(2), з(5), и(7), й(8), к(11), л(13), м(14), н(15), о(16). II. 1(а,б,в), 2(а), 3(а). III. (в).

10-топшириқ. I. 1(б), 2(г), 3(в), 4(а). II. 1(д), 2(а), 3(б), 4(д), 5(в). III. 1(а), 2(в), 3(б).

6-БОБ. СОВИТИШ ТАРМОҒИ

26-§. Совитиш тармоғининг вазифаси ва таснифи.

Совитиш тармоғи двигателнинг қизиган деталларидан иссиқликни мажбуран ташқи муҳитга тарқатиб, унинг керхклик иссиқлик маромида ишлашини таъминлайди. Двигателда иш циклининг ўртача ҳарорати 1070...1270 К (800...1000°C). Бундай ҳароратда кривошип-шатунли ва газ тақсимлаш механизмининг деталлари қизиб кетади, ишқаланувчи юзалар орасида мой куйиб, ишқаланиш ҳаддан ташқари ошиб кетади. Натижада поршень ҳаддан ташқари кенгайиб, цилиндр ичида тиқилиб қолади. подшипниклар эса эриб кетиши мумкин. Шу сабабли двигателнинг қизиган деталларидан иссиқликни узлуксиз равишда ташқи муҳитга тарқатиб туриш лозим. Лекин двигатель ҳаддан ташқари совитиб юборилса ҳам иссиқлик энергияси бекорга сарф бўлади, мой қуюқлашиб, ишқаланишга сарфланадиган қувват ошади. Ундан ташқари, ёнувчи аралашма қисман томчиға айланиб, цилиндрлар деворидаги мойни ювиб туширади, натижада цилиндр-поршень гуруҳига кирувчи деталларнинг ейилиши ортади.

Демак, двигателнинг жуда қизиб кетиши ёки ҳаддан ташқари совитиб қолиши унинг фойдали қувватини камайтириб, тежамкорлигини ёмонлаштиради. Совитиш тармоғи эса двигателнинг иш-


лаши учун қулай бўлган иссиқлик маромини белгиланган ҳолда сақлаб туради.

Автомобиль двигателларида, асосан, суюқлик ёки ҳаво билан совитиш тармоқлари қўлланилади. Суюқлик билан совитиш тармоғи ҳаво билан совитишга нисбатан қуйидаги афзалликларга эга: 1) қўлланиладиган суюқликнинг қайнаш ҳарорати $370...380^{\circ}\text{K}$ ($100...110^{\circ}\text{C}$) бўлганлиги сабабли двигателнинг деталлари қаттиқ қизиб кетмайди; 2) совутувчи суюқлик двигателдан чиқаётган шовқин товушини қисман ютади; 3) юргизиш даврида двигателнинг қизиши тезлашади; 4) бу турдаги двигателни совитиш қовурғалари бўлмаганлиги сабабли у силлиқ ва ихчам бўлади. Ҳаво билан совитиш тармоғининг афзалликлари қуйидагилар: 1) тармоқда сув насоси, радиатор, сув қувурча, термостат йўқлиги сабабли у оддий ва енгил ишланган; 2) двигателда сув ғилофи бўлмаганлиги сабабли у музлаб қолмайди; 3) сув йўқ жойларда ҳам двигателни ишлатиш мумкин.

27-§. Суюқлик билан совитиш тармоғи

Суюқликнинг ҳаракатланиш усули бўйича термосифон, аралаш ва мажбурий тармоқлар мавжуд.

Термосифон усулида суюқликнинг ҳаракати иссиқ ва совуқ суюқликлар зичлигининг фарқи туфайли табиий равишда ўтади. Аралаш усулда эса радиатордаги совитилган сув насос ёрдамида цилиндрларнинг юқори қисмига юборилади, пастки қисмига эса сув ўз табиий оқими билан оқиб тушади. Мажбурий усулда тармоқдаги суюқлик насос ёрдамида узлуксиз ҳаракат қилади.



53-расм. Суюқлик билан совитиш тармоғининг ишлатиш тасвири.

Замонавий автомобиль двигателларида аралаш (бир қаторли двигателларда) ёки мажбурий (V-симон двигателларда) усул билан ишлайдиган совитиш тармоқлари қўлланилади. 53-расмда аралаш усул билан ишлайдиган совитиш тармоғининг соддалашган чизмаси келтирилган. Бу турдаги совитиш тармоғи аниқ ва пухта ишлайди. Одатда, бундай турдаги тармоқ совитиш ғилофи, радиатор, насос, термостат, бирлаштирувчи шланг ва калта оралиқ найчаларидан иборат бўлиб, қуйидагича ишлайди.

Двигатель ишлаш жараёнида радиатор 20 да совитилган сув оралиқ найча 16 ва шланг 15 орқали насос 14 ёрдамида цилиндрлар блокининг сув трактувчи канали 10 тешикчаси 8 орқали цилиндрлар блокининг совитиш ғилофи 9 га киритилади. Блокдаги суюқликнинг табиий айланиши натижасида радиатор оралиқ найчаси 6 ва 4 ҳамда 3 орқали радиаторнинг юқори бакчаси 2 га ўтади. Кейинчалик, радиатор 20 да вентилятор 19 ёрдамида совитилган сув унинг пастки бакчаси 18 га оқиб тушади. Цилиндрларнинг катта ҳароратда кучли қизиган юқори қисмини яхши совитиш учун совуқ сув аввал блокнинг юқори қисмидаги канал 10 нинг тешиклари 8 орқали киради. Суюқлик совитиш тармоғига радиаторнинг юқориги бўғиздан қўйилади, сўнгра бўғиз қопқоқ 1 билан зич беркитилади. Тармоқни суюқликдан бўшатиш учун совитиш тармоғининг энг пастки қисмига ва радиаторнинг пастки бакчасига иккита жўмрак 12 ва 17 ўрнатилган. Тармоқдаги суюқлик ҳароратини билиш учун оралиқ термометр ва талафот дараклагичи бор. Двигателнинг белгиланган иссиқлик маромида ишлаши учун сув ғилофида ҳаракатланувчи суюқликнинг ҳарорати 80...95°C бўлиши керак. Бундай ҳарорат термостат 7 ёрдамида ўз-ўзидан ростланади.

28-§. Совитиш суюқлиги

Совитиш суюқлиги сифатида асосан сув ишлатилади, чунки у иссиқликни ўзига тез қабул қилади ва тарқатади, арзон ва етарли миқдорда бўлади. Лекин совитиш тармоғида қайнаган сувнинг қуйқаси (накип) чўкиб, сув ғилофи, деворларида туз қатлами пайдо бўлади. Натижада цилиндрлар блокининг иссиқлик ўтказиш қобилияти сустлашади, сув ғилофларининг деворлари эингланиши натижасида смирилади. Сув қишда музлаб, двигателнинг деворларини дарз кетказиши ёки ёриб юбориши мумкин. Шунинг учун совитувчи суюқлик сифатида юқорида айтиб ўтилган камчиликлардан холи бўлган антифриз кенг қўлланилмоқда. Антифризнинг икки хили ишлаб чиқарилади. Антифриз М-40: 47 фоиз сув, 53 фоиз этиленгликоль (музлаш ҳарорати 233K) (-40°C); антифриз М-65: 34 фоиз сув, 66 фоиз этиленгликоль (музлаш ҳарорати 207K) (-66°C). Антифриз киши организми учун заҳарли. Унинг иссиқлик сигими сувникига нисбатан анча кам. Шунинг учун совитувчи суюқлик сифатида

антифриз қўлланилганда тармоқнинг иссиқлик тарқатиш қобилияти сув билан совитилгандагига нисбатан паст. Антифриз ишлатилган деворининг ҳарорати 15 ... 20°C га ортиқроқ қизиқиб, шу сабабли антифризнинг иссиқ кунда қўлланилиши баъзан двигателни ҳаддан ташқари қиздириб юборади. Юқорида айтилган сабабларга кўра совитувчи суюқлик сифатида қиш даврида антифриз ва ёз кунларида тоза юмшоқ сув ишлатиш мақсадга мувофиқ. Тармоқда ишлатиш учун ёмғир ёки қор суви тавсия қилинади, чунки бу сув юмшоқлик хусусиятига эга. Бу мақсадда қудуқ, булоқ ёки денгиз сувини ишлатиш ярамайди. Дарё ва кўл сувларини юмшатиш учун уни 30...40 минут қайнатилади ва совитиш тармоғига қуйишдан аввал беш-олти қават докадан утказиб тозаланади.

29-§. Суюқлик билан совитиш тармоғининг тузилиши

Радиатор двигатель блокада қизиган совитиш суюқлигининг иссиқлигини ҳаво оқими таъсирида ташқи муҳитга тарқатиб, ҳароратини пасайтириш учун хизмат қилади (54-расм. а). У юқори 2 ва пастки 8 бакчалар, узак панжаралар 1 ва маҳкамловчи деталлардан иборат суюқлик юқориги бакчанинг бўғиздан қуйилади. Бўғиз қопқоқ 4 билан жипс беркитилган. Қопқоққа буғ ўтказиш найчаси 3, буғ-ҳаво клапанлари ўрнатишга бўлиб, радиаторнинг ички ҳажми ташқи муҳит билан шу клапанлар орқали туташади. Радиатор ўзақларининг турлари найчали, пластинкали ёки асалари иннисимон панжарали бўлиши мумкин.

Найчали радиатор (54-расм. б) ЗИЛ-130, ГАЗ-53, ЯМЗ-236, ГАЗ-24 "Волга" автомобиль двигателларига ўрнатилади. Улар бир нечта қатор найча 1 лардан иборат бўлиб, ясси овал ёки думалоқ кесимли бўлади. Бу найчалар ётиқ жойлаштирилган қатор юпқа пластинкалар 2 орасидан ўтиб, учлари юқориги ва пастки бакларга кавшарланади.

Пластинкали радиаторларда (54-расм. в) сув оқими кавшарлаб уланган қўш пластинкалар 4 орасида ҳосил бўлган бўшлиқ 3 да ҳаракат қилади. Пластинкаларнинг совитиш юзасини ошириш мақсадида уларни тўлқинсимон шаклда ясаляди.


Асалари иннисимон панжарали радиаторларда (54-расм. г) ҳаво горизонтал жойлашган найчалар ичидан ўтади, ташқи томонида эса суюқлик ҳаракатланади. Бундай турдаги радиаторларни тайёрлаш қийинлиги сабабли улар кам қўлланилади.

Радиатор ўзагининг деталлари латундан тайёрланиб, уларнинг учлари 4 (54-расм. в) бир-бирига кавшарланади. Ёпиқ совитиш тармоқли двигателларда радиаторни бузилишдан сақлаш ва тармоқнинг яхши ишлаши учун радиатор қопқоғида буғ-ҳаво клапани ўрнатилади (54-расм. д). Буғ клапан 1, суюқлик жуда ҳам қизиб, 382 ... 385 K (109... 112°C) ва унинг босими ошиб кетганда,

игулка ёрдамида гупчак 17 ўрнатилади, унга шкив 1 ва вентильаторнинг парраги 18 бириктирилган. Валнинг кейинги учи 14 га сув насосининг парраги 6 ўтказилган бўлиб, ўзаро силжишдан болт ёрдамида чеклаб турилади. Паррак алюминий корпус 5 га жойлаштирилиб, корпус 2 ва 5 қистирма 4 ёрдамида жипслаштирилган. Вал 14 га сув қайтаргич 10 ўрнатишдан бўлиб, у сувнинг подшипник бўшлиғига утишдан сақлайди. Насос корпуси 2 дан вал 14 нинг ичи чиқиб турадиган жойга ўрнатишдан сальник бу ердан сувнинг сизиб чиқишига йўл қўймайди, 9 бу сальник резина манжет 7, пружина 8 орқали корпус 2 нинг ишлайдиган ёнаки қисмига сиқилади. Сув насоси вентильатор билан бирга цилиндрлар блокининг олдинги деворига маҳкамланган бўлиб, понасимон тасма орқали тирсакли вал шкивидан ҳаракатга келтирилади.

Автомобиль двигателларига қувватига қараб йкки ёки кўп парракли вентильаторлар ўрнатилади.

Термостат — совуқ двигателни қиздиришни тезлатиб, совитиш гиплофидаги суяқликнинг мақбуллашган ҳароратини ўз-ўзидан




56-расм. Суяқлик тўлдиргичли термостатнинг ишлари тасвири:

а — термостат клапани очик, б — термостат клапани ёниқ, 1 — сув насоси корпуси, 2 — баллон, 3 — тирсак, 4 — қистирма, 5 — клапан, 6 — сув ўтказувчи бўғиз (патрубок), 7 — термостат корпуси, 8 — чангак (сқоби), 9 — насосга сув ўтказувчи тешикча.


ростлаб, уни белгиланган ҳароратини таъминлаб туриш учун хизмат қилади. Қўлланиладиган термостатлар икки хил бўлади: суюқлик (ЗМЗ) ёки қаттиқ (ЗИЛ-130) тўлдиргичли. Суюқлик термостатлари баллон юққа жездан йўл-йўл қилиб цилиндр шаклида ясалган бўлиб, баллон 2 ичига тез буғланадиган суюқ эфир ёки этил спиртнинг сувли эритмаси қуйилади. Баллон 2 термостатнинг корпуси 7 га жойлаган бўлиб, унинг юқори қисмига клапан 5 нинг тирраги 3 икки учи букки жез чангак 8 билан бирга кавшарланган (56-расм). Двигатель юргизилганда совитувчи ғилофдаги суюқликнинг ҳарорати 343°K (70°C) дан паст бўлганлиги сабабли термостат клапани 5 ёпиқ бўлиб, ғилофдаги суюқлик ўтказувчи тешикча 9 орқали сув насосига қайтади. Бунда суюқлик кичик доира буйича айланиши сабабли у тез қизийди, натижада двигательнинг қизиши анча тезлашади. Совитувчи ғилофдаги суюқлик ҳарорати $343...348\text{K}$ ($70...75^{\circ}\text{C}$) гача кўтарилиб, термостат баллонидagi аралашма буғларини кенгайтиради. Натижада баллон 2 узаяди ва унинг клапани 5 қисман кўтарилиб, суюқликнинг маълум миқдори радиаторга, маълум миқдори эса сув насосига ўта бoshлайди. Кейинчалик суюқликнинг ҳарорати 363K (90°C) га етиши билан клапан 5 тўлиқ очилади, суюқлик асосан радиаторга юборилади.

Бу турдаги термостатнинг босим сезгирлиги юқори, шу сабабли тармоқдаги совитиш суюқлиги босимининг ўзгариши унинг аниқлик билан ишлашига салбий таъсир кўрсатади. Қаттиқ тўлдиргичли термостат эса бу камчиликдан холи.

Қаттиқ тўлдиргичли термостат корпуси 7 нинг (57-расм) ичига мис баллон 1 жойлаштирилган бўлиб, баллонга церезин аралашти-




57-расм. Қаттиқ тўлдиргичли термостатнинг ишлаш тасвири.



рилган мис кукуни тўлдирилган. Баллон резинали диафрагма 13 билан ёпилган. Диафрагма устига резинали ёстиқчи 8 орқали ўрнатилган тиргак 2 йўналтирувчи втулка 1 ёрдамида клапан 4 га маҳкамланган. Коромисло 6 шарнир равишда термостат клапани 4 билан бирлашган.

Двигатель қиздирилмаган вақтда баллон ичидаги мис кукуни қаттиқ ҳолда бўлади ва термостат клапани қайтаргич пружина 3 нинг зўриқиши билан ёпиқ ҳолда туради. Суюқлик фақат сув насосига ўтади, совитувчи суюқлик ҳарорати 343 К (70°C) дан ошгач, баллондаги кукун эрий бошлайди ва унинг ҳажми кенгайиб, диафрагма 13 шток 2 ни итариб, клапан 4 ни очади, натижада суюқликнинг маълум қисми радиатор томон йўналади. Ҳарорат 348...353К (75...80°C) га етганда, клапан тула очилади ва радиатор орқали ўтадиган сувнинг миқдори янада кўпаяди. Суюқлик ҳарорати камайиб, мис баллонча 11 совитилса, клапан 4 қайтаргич пружина 3 таъсирида ёпилади. Натижада суюқлик яна сув насосига ўтиб, кичик доира бўйича двигателнинг сув филофига айлана бошлайди.

Бир қаторли ГАЗ двигателларининг совитиш тармоғи. Бу турдаги двигателларда совитиш тармоғи аралаш усулда ишлайди. Бунда радиаторда совитилган суюқлик насос билан сўрилиб, олдин цилиндрлар сув филофининг юқори қисмига юборилади, кейин суюқлик табиий айланади. Натижада цилиндр деворларининг ўта қизиган юқори қисми эндигина радиаторнинг пастки бачоғидан келган совуқ суюқлик билан, пастки қисми эса бу жойга етиб боргунча исигга улгурган иликроқ суюқлик билан совитилади. Натижада цилиндр деворларининг пастки қисми жуда совиб кетишдан сақланади. 58-расмда клапанлари пастда жойлашган ГАЗ-52 двигателининг совитиш тармоғи тасвирланган. Бу турдаги двигателларда сув тақсимлаш туйнуғи 1 варақали металлдан ясалган бўлиб, цилиндрлар филофи 3 нинг юқори қисмидан ўтади. Насос 14 ёрдамида сўрилатган суюқлик сув тақсимлаш туйнуғининг тешикчаси 2 орқали чиқариш клапанлари қувурининг энг қизиган жойига юборилади. Кейин совитувчи суюқлик цилиндрлар филофининг пастки қисми орқали унинг юқори қисмига кўтарилади ва цилиндрлар каллагини 4 нинг сув филофига ўтади. Ниҳоят, суюқлик блокда бириктирилган калта найча 6 ва шланг 9 орқали радиатор 17 нинг юқори бачоғи 12 га кўтарилади. Радиаторда совитилган суюқлик унинг пастки баччаси 19 га оқиб тушади. Пастки баччада йиғилган суюқлик калта найча 21 ва шланг 22 орқали насос 14 ёрдамида сўрилиб, цилиндрлар блокнинг сув тарқатгич туйнуғи 1 га юборилади. Агар двигателнинг ҳарорат ҳолати паст бўлса, термостат 7 нинг юқори клапани ёпиқ бўлади. Бунда цилиндрлар блоки ва каллагигаги суюқлик кичик доира бўйича, ўтказиш туйнуғи 8 орқали ҳаракатланади. Двигатель қизигач, бу туйнук термостатнинг пастки клапани ёрдамида беркилади. Натижада суюқлик катта доира бўйича ҳаракатланади. Двигателда тўрт парракли вентилятор 15 бўлиб, у тасмали юритма орқали ҳаракатни тирсакли валдан олади. Радиаторнинг олдинги қисмига, мойни совитиш учун мўлжалланган, ҳаво-мой радиатори 16 ўрнатилган. Вентилятор ёрдамида сўрилган ҳаво оқими тўсгич




59-расм. Клапанлари юқорида жойлашган ГАЗ-24 "Волга" двигателининг аралаш усулдаги совитиш тармоғи.

(жалюз) 18 орқали ростланади. Тўсғич ҳайдовчи кабинасига чиқарилган даста ёрдамида очиб-ёпиб турилади. Қишда двигателини тез юргизиш учун тармоққа қиздиргич 23 ўрнатилган.

Клапанлари юқори жойлашган двигателларнинг совитиш тармоғи 59-расмда ГАЗ-24 двигатели мисолида келтирилган. Бу турдаги двигателларнинг сув тақсимлаш туйнуғи 4 кўпинча цилиндрлар каллагига гилофи 7 нинг бўшлиғида жойлашиб, унинг махсус тешикчалари 6 орқали совитувчи суюқлик, чиқариш клапанларининг гилоф қувури ва ёниш бўлинмалари гилофига боради. Цилиндрлар блокининг гилофи 23 да суюқлик табиий оқим йўли билан эркин ҳаракатланади. Суюқлик кичик доира бўйича, доимо очиқ бўлган тешикча 9 орқали ҳаракатланади. Суюқлик ҳарорати 348 К (75°C) гича қизиб, термостатнинг клапани очилиши натижасида суюқликнинг асосий қисми радиатор 15 орқали ўта бошлайди. Тармоқда кузовни иситиш учун радиатор 3 ўрнатилган.

Бу двигателнинг вентилятори саккиз парракли қанотча 20 дан иборат бўлиб, капронли смоладан тайёрланади. Двигателнинг иссиқлик маромини ростлаш учун тармоқда қўл билан бошқариладиган тўсғич 16 ҳамда вентиляторни ўз-ўзидан тўхтатувчи электромагнит муфта 18 ўрнатилган.

ЗИЛ-130 двигателининг совитиш тармоғи. Бу турдаги двигателларнинг совитиш тармоғида сув мажбурий айланади. Тармоқда кабина ва киритиш қувурини иситиш, компрессорни совитиш ҳамда двигателини қиздириш учун мўлжалланган бир қатор мосламалар ўрнатилган.



60-рәсм. 3HД-130 двигателінің сымтық тармағы:
 1—түсетін жалса, 2—радиатор қорғағы, 3—радиатордың жоғары бағы, 4—компрессорның суы насосы, 5—суды насосы, 6—суды насосы, 7—суы насосы, 8—термостат, 9—көрінушінің иығының иығы, 10—суды насосы, 11—иситтің суы насосы, 12—иситтің суы насосы, 13—иситтің суы насосы, 14—иситтің суы насосы, 15—суы насосы, 16—суы насосы, 17—иситтің суы насосы, 18—иситтің суы насосы, 19—иситтің суы насосы, 20—иситтің суы насосы.

PDF Compressor Free Version

Совитиш тармоғининг умумий жойланиши ва суюқликнинг айланishi (60-расмда келтирилган). Тармоқнинг сифими иситгич сифими билан бирга 29 л ни ташкил этади. Совитувчи суюқлик сув насоси 7 ёрдамида калта найча 18 орқали двигателнинг чап ва ўнг томонида бир қатор жойлашган цилиндрлар филофи 14 нинг пастки қисмига юборилади. Суюқлик цилиндр гильзаларининг пастки деворини ювиб, унинг юқори қисмига кўтарилади ва сув тақсимлагич 15 орқали цилиндрлар каллаги ва ишлатилган газларин чиқариш қукурининг сув филофларига ўтиб, уларни совитади. Сўнг исиган сув канал 10 орқали ёнувчи аралашма киритиш қукурининг иситгич филофи 9 га юборилади. Киритиш қукурининг иситгич филофидан суюқлик термостат 8 орқали чиқарувчи калта найча 6 га кўтарилади ва шланг 5 дан ўтиб радиаторнинг юқори баки 3, узаги 21 ва шланг 19 орқали сув насоси 7 га қайтиб келади. Двигателни қиздириш пайтида термостат клапани ёпиқ бўлади, бунда совитиш тармоғидаги суюқлик радиаторга ўтмасдан компрессорнинг сув филофи 4 орқали 5 га ва ундан сув насоси 7 га ўтади. Шланг 12 ва жўмрак 11 ёрдамида кабинани иситувчи мослама 13 тармоққа уланади.

Двигателнинг сув филофидан радиаторга чиқаётган совитувчи суюқликнинг ҳарорати асосан 353...363...°K (80...90°C) атрофида бўлади. Лекин биз кўраётган двигателда радиатор қопқоғига ўрнатилган буғ клапани тармоқдаги босимни ташқи муҳит босимидан 45 ... 55 кПа (0,45... 0,55 кгк/см²) гача ортишига йўл қўяди. Натижада совитувчи суюқликнинг қайнаш ҳарорати 392K (119°C) гача кўтарилади ва сувнинг буғланиб нобуд бўлишини камайтиради. Ҳаво клапани сув совиб, босим ташқи муҳит босимидан 10 кПа (0,1 кгк/см²) гача пасайганда очилади ва ташқаридан ҳаво киради.


Тармоқда совитувчи суюқликнинг мажбурий айланиши сабабли радиаторга двигателдан келаётган ва радиатордан двигателга чиқаётган суюқлик ҳарорати орасидаги фарқ 279 ... 285K (6...12°C). Бу эса двигателнинг бир хил мақбул ҳарорат маромида ишлаши учун қўлай.

30-§. Ҳаво билан совитиш тармоғи

Ҳаво билан совитиладиган автомобиль двигателларида асосан ҳаво оқимини мажбурий йўналтириш усули қўлланилади. Двигателнинг цилиндри ва каллакларидан иссиқлик тарқатишни тезлаштиш мақсадида уларнинг ташқи деворларига қопургалар ясалган. Бу ҳол двигателнинг умумий жойланишига ва унинг баъзи қисмларининг конструкциясига таъсир этади.

Ҳаво билан совитилувчи автомобиль двигателларининг яхши совитилиши ҳаво оқимининг тезлигига, бу оқимнинг цилиндр ва каллак атрофидан айланиб ўтишига боғлиқ.

Жуда кичик литражли "Запорожец" автомобилнинг ҳаво билан совитиладиган двигателининг содда чизмаси 61-расмда келтирилган. Бу двигатель тўрт цилиндрли V-симон бўлиб, автомобилнинг орқа қисмида жойлашган. Ўққа ўрнатилган паррак 1 ёрдамида ҳаво оқими цилиндрлар қатори ораллигига ҳайдалади. Двигателнинг устки томони билан олдинги ва кетинги қисми



61-расм. Ҳаво билан совитиш тармоғининг тасвирий чизмаси.

қанот билан уралган бўлиб, қанот ҳаво оқимини цилиндр қовургалари 2 бўйлаб йўналтириш ва иссиқ ҳавони ташқи муҳитга чиқариш учун хизмат қилади. Двигатель энг катта қувват билан ишлаганда вентилятор унинг 8 фоизига яқин қувватини сарфлайди. Ана шу ва бошқа баъзи камчиликларга кура автомобиль двигателларида ҳаво билан совитиш тармоғи кам ишлатилади.

5-мавзу. ДВИГАТЕЛНИНГ СОВИТИШ ТАРМОҒИ

I-топшириқ.

I. Қуйидаги жараёнларда ўртача ҳарорат қанча бўлиши мумкин?

1. Иш аралашмасининг ёнишининг охирида. 2. Двигательнинг иш цикли давомида. 3. Ишлайётган двигательнинг цилиндрлар деворида.

а) 110...120°C, б) 80...90°C, в) 800...900°C, г) 2000...2500°C.

II. 1. Замонавий автомобиль двигателларида совитиш тармоғининг асосан қандай турлари ишлатилади?

а) ҳаво билан; б) суюқлик билан.

2. Двигательнинг совитиш тармоғи қандай вазифани бажаради?

а) Двигательнинг қизиган деталларидан ажралган иссиқликни ташқи муҳитга тарқатиб, цилиндрлар блокинн ниҳоятда совитиб беради; б) двигательнинг қизиган деталларидан ажралган иссиқликни ташқи муҳитга бир меъёрда тарқатиб туради; в) двигательнинг мақбул ҳароратли маромда ишлашини таъминлайди; г) двигательнинг қизиган деталларидан ажралган иссиқликни тарқатиш жараёнини ростлаб, унинг мақбул ҳароратли маромда ишлашини таъминлаб туради.

III. Қуйида келтирилган совитиш тармоқларининг афзалликлари қайси жавобда келтирилган:

1. Суюқлик билан совитиш тармоғи. 2. Ҳаво билан совитиш тармоғи.

а) суюқ двигательни иситишни тезлаштиради; б) двигатель деталларининг ўртача ҳарорати пастроқ бўлади, натижада цилин-

дрларни тўлатиш жараёни яхши ўтади; в) двигателнинг ишлашида шовқин камроқ чиқади; г) иссиқни цилиндр ва ённи бўлинмадан тарқатиш меъёри яхшиланади; д) цилиндрларнинг жуда ҳам совиб кетишига йўл қўймайди; е) паст ҳароратда двигателни ишга туширишни осонлаштиради.

2-топшириқ (62-расм).

1. Расмдаги совитиш тармоғининг деталлари ва қисмлари қайси рақамлар билан белгиланган:

совитиш ғилофи (а), радиаторнинг чиқариш жўмраги (б), термостат (в), радиатор (г), кичик доира бўйича ўтказиш найчаси (д), цилиндрлар блоки (е), радиаторнинг юқори калта найчаси (ё), ташқи муҳит билан туташтириш найчаси (ж), сув насоси (з), радиаторнинг клапанли қопқоғи (и), блокка сув тарқатувчи туйнук тешикчалари (й), сув тақсимловчи найча (к), уловчи шланглар (л), радиаторнинг пастки калта найчаси (м), совитиш суюқлигини оқизиб юбориш жўмраги (н), радиаторнинг юқори бакчаси (о), радиаторнинг пастки бакчаси (п), совитилган суюқликни цилиндрлар блоккага чиқариш найчаси (р), қизиган суюқликни радиаторга юбориш найчаси (с).

II. 1. Расмдан келтирилган саволларнинг кўринмаларига тааллуқли қисмларнинг жойлашувини аниқланг:

а) совитиш ғилофидан суюқлик қайси бакчага ўтади? б) суюқлик радиаторнинг ўзагига қайси бакча орқали келади? в) Сув насосининг корпусига суюқлик қайси патрубок орқали юборилади? г) сув насосини қандай деталь ҳаракатга келтиради?

2. Келтирилган жавоблар қандай асбоб ёки қурилмага тааллуқли эканлигини расмдаги кўринишлардан топинг:

а) тармоқда суюқликнинг мажбурий айланиши; б) радиатор орқали ҳавонинг мажбурий айланиши; в) ҳаво оқимининг радиатордан ўтишини ростлаш; г) тармоқда сувнинг ҳароратини ўз-ўзидан ростлаш ва двигатель юргизилгандан сўнг унинг тезроқ қизишини таъминлаш; д) цилиндрнинг қизиган қисмларига совитиш суюқлигини юбориб туриш.


III. Қуйидаги двигателларнинг совитиш тармоқларида суюқлик айланишида қандай тур оқим қабул қилинган:

1. ЗМЗ-53? 2. ЗИЛ-130? 3. ГАЗ-24? ВАЗ-2101? ЯМЗ-236? 6. ГАЗ-51.

а) сувнинг исиганда ва со-
виганда зичлиги ўзгариши ту-
файли табиий суюқлик айлани-
ши (термосифонли айланиш);
б) марказдан қочма насос иш-
латилиши туфайли мажбурий
айланиш; в) мажбурий ва та-
биий, ёки аралаш усулда.

3-топшириқ

I. 1. Двигателда совитиш суюқлигининг ҳарорати 70°C гача бўлганда суюқликнинг айланиши қандай боради?



62-расм. Суюқлик билан совитиш тармоғининг ишлаш тасвири

а) кичик айлана бўйлаб; б) катта айлана бўйлаб; в) катта ва кичик айлана бўйлаб.

2. Двигателда совитиш суюқлигининг булганда суюқликнинг айланиши қандай боради?

а) кичик айлана бўйлаб; б) катта айлана бўйлаб; в) кичик ва катта айлана бўйлаб.

II. 1. Ёпиқ жипсланган совитиш тармоғининг афзаллиги нимадан иборат?

а) тармоқда сувнинг исиб қайнаб кетишини ва утиринди қатлам (накип) ҳосил бўлишини чеклайди; б) двигателнинг жуда ҳам совиб кетишини ёки қизиб кетишини чеклаб туради; в) сувнинг қайнаб ортиқча бугланишига йўл қўймайди.

2. Совитувчи суюқликнинг хоссаларига қандай зарурий шартлар қўйилади?

а) тоза ва юмшоқ бўлиб, кичик иссиқлик сизгими ҳамда кўзори ҳароратда музлаши лозим; б) тоза ва юмшоқ, музлаш ҳарорати кичик ва иссиқлик сизгими деярли катта бўлиши лозим; в) музлаш ҳарорати катта ва иссиқлик сизгими жуда ҳам кичик бўлиши керак.

III. Совитиш суюқлиги антифриз ва сувнинг 1) камчилиги, 2) афзаллиги қайси жавобда келтирилган:

а) иссиқлик сизгими жуда катта; б) иссиқлик сизгими кам; в) сув ғилофда оқ ғубор молдалар ҳосил қилади; г) сувнинг қишда музлашининг хавфлилиги; д) $(-35) \dots (-40^\circ)$ да музлайди; е) сув билан совитишга қараганда цилиндрлар деворларининг ҳарорати $15 \dots 20^\circ \text{C}$ га ошиқроқ бўлади.


4-топшириқ (63-расм).

I. Расмнинг қайси бирида:

1. Буг клапани очиқ? 2. Ҳаво клапани ёпиқ? 3. Ҳаво клапани очиқ? 4) Буг клапани ёпиқ?

II. Расмдаги радиатор қопқоғининг қисмлари қандай рақамлар билан белгиланган:


буг клапани (а), қопқоқ корпуси (б), буг клапанининг пружинаси (в), ҳаво клапани (г), ҳаво пружинаси (д), тешикча (е), тиргак (ё), беркитувчи пружина (ж), радиаторнинг бугзи (з). буг клапани



63-расм. Радиатор қопқоғининг конструкцияси.

нинг зичлагичи (и), ҳаво клапанининг уриндиғи (ii), буғ ўтказувчи труба (к), ҳаво клапанининг зичлагичи (л).

III. Қайси жавобларда: 1) ҳаво клапани, 2) буғ клапанининг вазифаси келтирилган.



64-расм. Қаттиқ тўлдиргичли термостатнинг ишлаш схемаси.

а) суюқликнинг буғланишини ва ортиқча сарфини камайтиради;
б) совитиш тармоғида сийракланиш зўрайиб кетишига йўл қўймайди; в) суюқликни буғланиб камайишидан сақлайди; г) буғни суюқлик ҳолатига қайтаради ва совитувчи суюқликни совитади.

IV. Ишлаётган двигателда нима таъсирида ҳаво клапани очилди?

а) буғ босими таъсирида; б) радиаторнинг юқори бакчасида рўй берган сийракланиш таъсирида; в) буғ клапанининг пружинаси таъсирида; г) ҳаво клапани пружинаси таъсирида.

5-топшириқ (64-расм).

I. 1. 64-расмнинг қайси бир кўринишида:


А. Термостат клапани очик? Б. Термостат клапани ёпиқ?

2. 64-расмда қаттиқ тўлдиргичли термостатнинг клапанлари қайси рақамлар билан белгиланган?

клапан (а), қайтариш пружинаси (б), йуналтирувчи втулка (в), сув ўтказувчи калта найча (г), коромисло (д), термостат корпуси (е), бириктирувчи ҳалқа (ё), сув киритувчи бўғиз найча (ж), резинали ёстиқча (э), тирғак (и), резинали диафрагма (ii), баллон (к), тўлдиргич (л).

II. I. Совитиш тармоғида термостат қандай вазифани бажаришини қуйидаги жавоблардан топинг:

а) двигателни қизиб кетишидан сақлайди; б) совитувчи суюқликнинг қизишини тезлаштиради ва автоматик равишда белгиланган ҳароратда тутиб туради; в) двигатель юргизилгандан кейин цилиндрлар филосфидаги суюқликнинг қизишини тезлаштиради; г) радиа-



65-расм. ГАЗ-53 автомобилнинг радиатори ва тўсғичи.

торга боровчи суюқликнинг ўтиш миқдорини ўзгартириб ҳароратини ўз-ўзидан мақбуллаштириб туради.

2. Двигатель термостатсиз ишлаганда қандай қониқарсиз ҳол юз беради?

а) ёз вақтларида цилиндр гилофидаги совитувчи суюқлик қизиб кетади; б) қиш вақтларида двигателдаги совитувчи суюқлик ўта совиб кетади; в) қиш вақтларида двигателнинг иссиқлик режаси бузилади.

III. Термостатнинг қайси турлари қуйидаги двигателларда ишлатилади:

1. ЗМЗ-53? 2. ЗИЛ-130? 3. ГАЗ-24? 4. ВАЗ-2101? 5. ЯМЗ-236?

а) юпқа латундан қилинган мис баллонча ичига мис кукун билан церезин тўлдирилган; б) латундан қилинган тарам-тарам баллончалардан иборат бўлиб уларнинг ичига тезда бугланадиган суюқ эфир ёки этил спиртнинг сувли эритмаси қуйилган.

6-топшириқ (65-расм).

1. ГАЗ-53 автомобилнинг радиатор деталлари ва тўсгичи (жалюзаси) қандай рақамлар билан белгиланган?

Юқори бакча (а), совитувчи суюқлик қуйгич бўйин (б), қопқоқ (в), пастки бакча (г), суюқликни чиқариш жўмраги (д), радиатор ўзаги (е), юқори калта найча (ё), пастки калта найча (ж), тўсгич (з), тўсгичнинг очигич дастаги (и).

II. 1. Қайси деталь орқали:

а) радиатор суюқлик билан тўлдирилади? б) блокдан радиаторга совитувчи суюқлик ўтади? в) радиатордан блокка совитилган суюқлик боради? г) радиатордан суюқлик чиқариб юборилади?

2. Совитиш тармоғида радиатор қандай ишни бажаради?


а) двигателга ўтаётган ҳаво оқимини кучайтириб, миқдорини кўпайтириб беради; б) сувнинг иссиқлигини ҳаво оқими орқали ташқи муҳитга узатади; в) тармоқда суюқлик айланишини таъминлаб туради.

III. А. 66-расмдан радиатор панжарасининг конструкцияларини аниқланг. 1. Пластинкали. 2. Найчали пластинкасимон. 3. Найчали тасмасимон.


Б. 66-расмда келтирилган радиаторнинг совитиш панжараларининг конструкциялари қуйидаги двигателларнинг қайси бирида ўрнатилган:

1. ГАЗ-24? 2. МЗМА-414? 3. ВАЗ-2101? 4. ЗМЗ-53А? 5. ЗИЛ-130? 6. КамАЗ-5320?

IV. 1. Сув насоси тармоқда қандай вазифани бажаради?



66-расм. Радиатор панжарасининг конструктив турлари.



67-рас. Соватил тармокида тасмади юритмаларнинг улашми турлари.

а) радиатордан ўтаётган сувни миқдор жиҳатдан ростлаб туради; б) тармоқда совитувчи суюқликнинг мажбурий айланишини таъминлаб туради; в) тармоқда совитувчи суюқликнинг айланишини термосифон усулда ташкил этади.

2. Вентилятор қандай иш бажаради?

а) радиатордан ўтаётган ҳаво оқимининг тезлигини кучайтириб, миқдор жиҳатдан кўпайтириб беради; б) радиатордан ҳаво ўтишини ростлаб туради; в) цилиндрлар блокинн ҳаво оқими билан совитишга бевосита хизмат қилади.

7-топшириқ (67-расм).

1. Қайси расмда: 1) суюқлик билан, 2) ҳаво билан совитиш тармоқларининг юритмаси келтирилган?

II. Қуйидаги двигателларнинг совитиш тармоғи юритмалари қайси кўринишда тасвирланган.

1. ГАЗ-24? 2. ЗИЛ-130? 3. МсМЗ-966?

III. 1. Расмдан тирсакли валнинг шкиви (а), генераторнинг шкиви (б), гидрокучайтиргич насосининг шкиви (в), вентилятор шкиви (г) қандай рақамлар билан белгиланганлигини аниқланг.

2. ГАЗ-24 двигателида совитиш тармоғи тасмаси таранглигининг камайиши қандай нуқсонларга олиб келади:

а) генератор ва насоснинг ишлаши ёмонлашади; б) генераторнинг қуввати нолгача пасайиб кетади; в) вентиляторнинг электромагнит муфтаси ишламайди.

3. ЗИЛ-130 двигателининг сув насоси ва вентиляторни қандай шароитда ишламасдан қолади?

а) Юқориги тасмаси узилганда; б) ўртадаги тасмаси узилганда; в) катта тасма узилганда.

IV. Совитиш тармоғининг қуйидаги конструктив хоссалари қайси двигателга тааллуқлилигини аниқланг.

1. Термостат сув насосининг олдига қўйилган. 2. Цилиндр голофидаги суюқликнинг ҳарорати 10°C га пасайганда двигатель тезда қизишини таъминлаш учун икки клапанли термостат ишлатилган. 3. Радиаторнинг тўсгичи ўрнига махсус иситгич мўлжалланган.

а) ГАЗ-24? б) ВАЗ-2107? в) ЗМЗ-53? г) ЗИЛ-130.

*СОВИТИШ ТАРМОҒИ МАВЗУИ ЮЗАСИДАН ҚЎЙИДАГИ
ЖАВОБЛАР ТЎҒРИДИР:*

1-топшириқ. I. 1(г), 2(в), 3(а). II. 1(б), 2(г). III. 1(б, в, е), 2(а, г, д).

2-топшириқ. I. 1. а(9), б(17), в(7), г(20), д(5), е(11), ё(3), ж(21), з(13), и(1), й(8), к(10), л(4,15), м(16), н(12), о(2), п(18), р(14), с(6). II. 1. а(2), б(18), в(16), г (тасмали узатма). 2. а(13), в(19), в(жалюза), г(7), д(9). III. 1(б), 2(б), 3(в), 4(в), 5(б), 6(в).

3-топшириқ. I. 1а(кичик айлана бўйлаб): 5, 13, 10, 8, 9, 5, 26 (катта айлана бўйлаб): 7, 6, 4, 3, 2, 20, 18, 16, 15, 14, 13. II. 1(в), 2(б). III. Сув 1(в, г), 2(а). Антифриз 1(б, е), 2(д).

4-топшириқ. I. 1(а), 2(а), 3(б), 4(б). II. а(7), б(3), в(2), г(10), д(11), е(1), ё(4), ж(5), з(6), и(10), й(12), к(13), л(9). III. 1(б), 2(а). IV. (а).

5-топшириқ I. 1. А(б), Б(а). 2. а(4), б(3), в(1), г(5), д(6), е(7), ё(9), ж(10), з(8), и(2), й(13), к(11), л(12). II. 1(в,г), 2(б,в). III. 1(б), 2(а), 3(б), 4(б), 5(б).

6-топшириқ. I. а(б), б(8), в(7), г(3), д(2), е(10), ё(9), ж(1), з(5), и(4). II. 1а(8), б(9), в(1), г(2), 2(б). III. А 1(в), 2(а), 3(б), Б 1(б), 2(в), 3(а), 4(б), 5(б), 6(б). IV. 1(б), 2(а).

7-топшириқ. I. 1(б), (в), 2(а). II. 1(б), 2(в), 3(а). III. 1. а(2), б(3), в(4), г(5), 2(а), 3(б). IV. 1(б), 2(б), 3(б).

7-боб. МОЙЛАШ ТАРМОҒИ

31-§. Мойлаш тармоғининг вазифаси

Двигатель деталларининг катта юкланишларда ишқаланиб ишлаши уларнинг сйилишига ва қизишига олиб келади. Шунинг учун двигательнинг ишқаланувчи деталь юзаларига узлуксиз равишда мой юбориб туриш зарур. Бу вазифани двигательларда мойлаш тармоғи бажаради.


Мойлаш тармоғи двигатель ишлаётганда унинг ишқаланувчи юзаларига керакли миқдорда мой стказиб беради, натижада ишқаланувчи сиртлари қисман совийди, ишқаланиши ва сйилиши камаяди ҳамда деталларнинг сйилишига сабабчи мойга ёпишган сйилган заррачалар мой билан бирга картер тубига тушади ва бу мой кейин қайта тозаланади.

Двигательнинг деталларини мойлаш учун, асосан, нефтдан олинадиган мойлар ишлатилади. Ишлатиладиган мойнинг тури двигательнинг тури ва унинг ишлаш шароитига боғлиқ. Мой двигатель деталларига сачратилиб, босим остида ёки аралаш усулда юборилиши мумкин. Шунга кўра сачратиб, босим остида мажбурий, аралаш усулда мойлаш тармоқлари қўлланилади.

Сачратиб мойлаш тармоғи двигательнинг ишқаланувчи деталларига етарли миқдорда мойни стказиб бера олмайди. *Босим остида мажбурий мойлаш* тури эса тармоқни мураккаблаштириб юборади. Шунинг учун замонавий автомобиль двигательларида асосан аралашган мойлаш тармоғи қўлланилади. Бу турдаги мойлаш тармоғида зўриқиб ишлайдиган деталь юзаларига мой босим остида мажбурий, қолганларига эса мой сачратиб ва оқизиш усули билан юборилади. *Аралашган мойлаш тармоғи* қуйидаги механизм, асбоб ва тузилмаларни ўз ичига олади: мой сақлагич, мой қабул қилгич, зўриқиб ишлайдиган ишқаланувчи деталь оралиғига мой юборувчи насос, мойни тозаловчи филтърлар, мой совитувчи радиатор, мой йўллари ва найчалари, мойнинг сатҳи, босими ва ҳароратини кўрсатувчи асбоб-ускуналар.

68-расмда шу турдаги мойлаш тармоғининг соддалаштирилган чизмаси келтирилган. Мой қуйиш найчаси 16 орқали мой картер туби 21 га тушади. Картер тубидаги мой сатҳи сатҳ ўлчагич

дастаги 19 билан ўлчанади. Картер тубига, ишлатилган мойни чиқариб ташлаш учун тиқин 22 киргизилган. Одатда картер тубининг энг пастки қисмида мой насоси 6 нинг мой қабул қилгичи 23 жойлашади. Мой насос ёрдамида дағал филтър 3 дан ўтиб, асосий мой канали 8 га боради. Двигатель совуқлигида ёки унинг тирсакли вали жуда катта айланишларда ишлаганда, тармоқдаги мой босими жуда кўтарилиб, мойлаш тармоғи найчаларини ёриб юбориши мумкин. Бунинг олдини олиш ва тармоққа мой белгиланган босим остида бориб туриши учун насоснинг пастки қисмига қайтариш (редукцион) клапан 4 ўрнатилган, у тармоққа ошиқча ўтаётган мойнинг бир қисмини



68-рasm. Мойлаш тармоғининг соддаланган чизмаси:

- 1, 5 — мой филтърларининг ўтказиш клапанлари, 2 — майни филтър.
 3 — дағал филтър, 4 — мой насосининг қайтариш (редукцион) клапани,
 6 — асосий мой насоси, 7 — манометр, 8 — асосий мой клапани, 9 —
 коромисло ўқига мой ўтказиш найчаси, 10 — коромислодаги мой клапани, 11 —
 коромисло ўқи, 12 — поршень, 13 — поршендаги мой қайтартич тешикчалар.
 14 — поршень бармоғи, 15 — шатун, 16 — мой қуйиш найчаси, 17 — тўр,
 18 — тирсакли вал бўйинларини туташтирувчи мой тўйишти, 19 — мой сатҳини
 ўлчиш, 20 — тирсакли валнинг узак бўйини, 21 — картер туби, 22 — пробка,
 23 — мой қабул қилгич, 24 — мой датчиги, 25 — термометр, 26 — махсус мой
 насоси, 27 — қайтариш клапани, 28 — жумрак, 29 — мой радиатори.

PDF Compressor Free Version

картер тубига қайтариб, мой босимини бир метёрда ушлаб туради. Дагал филтър 3 нинг ифлосланиши натижасида унинг мой утишига бўлган қаршилиги ошиб кетади. Скин мойни бутунлай асосий мой каналларига ўтказмай қўяди. Бу пайтда мой *ўтказиш клапани* 5 орқали асосий мой йўлига ўтади. Баъзи ҳолларда майнинг филтрга *сақлагич клапани* ўрнатилиши мумкин. Мой асосий мой йўли орқали блокдаги мой тешикларидан чиқиб, тирсакли валнинг ўзак бўйинлари 20 ва тақсимлаш валининг подшпникларига ўтади. Блокдаги тик жойлашган туйнук ёки мой найчаси 9 орқали мой коромисло ўқи 11 га юборилади. Коромислодаги мой йўли 10 орқали, мой клапан ўзагининг туби ва штангага оқиб тушади. Шатун подшпникига мой ўзак бўйнидан туташтирувчи мой йўли 18 орқали босим остида ўтади. Баъзи двигателларда поршень бармоғи 14 га мой шатун ўзагидаги мой йўли 15 орқали босим остида юборилади.

Тирсакли вал айланганда марказдан қочма куч таъсирида картер тубидаги мой сачраб, картер деворларига урилиб, майда заррачаларга бўлинади ва мой тумани ҳосил бўлади. Мой тумани цилиндр деворларига утириб, поршень, поршень ҳалқалари ва бармоғи, тақсимлаш валининг ҳаракат узатувчи айрим қисмларини ва бошқа деталларини мойлайди. Тақсимлаш шестернялари ва газ тақсимлаш механизмининг баъзи йўналтирувчи деталлари оқизиш йўли билан мойланади. Мойлаш тармоғидаги мойнинг босими ва ҳароратини манометр 7 ва дистанцион термометр 25 кўрсатади. Тармоқдаги қизиган мой радиатор 29 да совитилади, унга мой асосий 6 ёки махсус 26 насос орқали юборилиши мумкин. Радиаторга мойнинг боришини тухтатиш учун жўмрак 28 ва сақлагич клапан 27 ўрнатилган. Тармоқдаги мойнинг босими 100 кПа ($1,0 \text{ кгк/см}^2$) дан пасайганда сақлагич клапан беркилиб, радиаторга мой ўтиши тўхтайдди.

32-§. Мойлаш тармоғининг тузилиши ва ишлаш услуби

Мой насоси. Мой мойлаш тармоғига шестерняли насос билан юборилади. Шестерняли насослар бир ёки икки хонали бўлиб, енгил, оддий ва ихчам тузилган ҳамда пухта ишлайди. 69-расмда бир хонали насоснинг схемаси келтирилган. Насос корпуси 5 да етакчи ва етакланувчи шестернялар 1 ва 2 жойлашган, етакчи шестерня валча 9 орқали ҳаракатга келтирилади, етакланувчи шестерня эса ўқ 8 да эркин айланади. Насос шестерняларининг айланиши натижасида мой картер тубидан қабул қилгич 7 орқали насоснинг киритиш туйнуғи 6 га сўрилади ва мой шестерня тишларига илашиб, чиқариш туйнуғи 3 га ўтади. Карбюраторли двигателлар тармоғидаги мойнинг босими 0,3...0,5 МПа ($3,0...5,0 \text{ кгк/см}^2$), дизелларда эса 0,5...0,7 МПа ($5,0...7,0 \text{ кгк/см}^2$) бўлади. Насосга қайтариш клапан 4 ўрнатилган бўлиб, бу клапан тармоқдаги мой босими белгиланган миқдордан ошиб кетса, мойни

картер тубига ёки мой насосининг чиқариш туйнугидан (ЗИЛ-130) киритиш туйнугига ўтказиб юборади.


Мой қабул қилгич мой таркибидаги йирик ифлосланган заррачаларни ушлаб қолувчи бирламчи филтр вазифасини утайди ва қўзғалмас ҳолда картер тубининг энг пастки қисмига ўрнатилади. Шу сабабли автомобиль қия турганда ҳам мой қабул қилгич картер тубидаги мойга тегиб туради ва тармоққа ҳаво сўрилишига йўл қўймайди.

70-расмда ЗМЗ-53 двигателининг мой қабул қилгичи тасвирланган. Унинг пулатдан штамплаб ясалган корпуси 1 мой сўрувчи найча 2 нинг пастки қисмига жойлашган бўлиб, унга ифлосликлардан тозаловчи симтўр 3 тортилган. Тозаловчи симтўр қобиғида осилиб, картер тубининг пастки деворига тегиб қолмаслиги учун, уни ён қирраларига қўйилган пластинкасимон пружина 5 лар маҳкам ушлаб туради.


Мой филтрлари мойни двигатель деталларининг ейилиши натижасида ҳосил бўлган металл заррачаларидан ва бошқа ифлослантирувчи нарсалардан тозалайди. Мой филтрлари тўла оқими (тармоқда ҳаракатланаётган мойнинг куп қисми филтрдан ўтказилади) ва тўла бўлмаган оқимли (10...15 фоиз мой филтрдан ўтказилади) бўлади.

Дағал тозалаш филтрлари. Одатда тўла оқимли филтрлар дағал филтр бўлиб, тармоққа кетма-кет уланади ва мой насоси билан асосий мой йўли оралиғида жойлашади.

71-расмда пластинка-тирқишли тозаловчи айрим-айрим қисмли дағал филтр тасвирланган. Бу турдаги филтр мойнинг ўтишига катта қаршилик кўрсатмайди, тузилиши содда ва мой тозалаб ўтказиш қобилияти юқори. Филтрнинг тозаловчи қисмлари чўян кор-




69-расм. Шестерняли мой насосининг тасвирий чизмаси.



70-расм. ЗМЗ двигателининг мой қабул қилгич асбоби.

1 — корпус, 2 — мой сўрувчи найча, 3 — тўрсимон филтр, 4 — филтр қобирғаси, 5 — пружина.

пус 6 да жойлашган бўлиб, унга тушириш тикини 1 ли тиндиргич 2 бирлаштирилган. Корпусда ўтказиш клапани 3 ва 4 билан. Тозаловчи қисмлар пўлатдан пластинка 10 шаклида тешикли қилиб ясалган бўлиб, қалинлиги 0,35 мм. Ҳар иккала пластинкалар орасига юлдузсимон пластинка 11 шаклида ясалган ва қалинлиги 0,08 мм бўлган ажратгич қўйилади. Пластинка 10 ва 11 марказий ўзак 4 га гайка ёрдамида маҳкамланади. Квадрат шаклли ўзак 3 нинг ён томонидаги қўш пластинкалар тирқишига қалинлиги 0,06 мм бўлган тозаловчи пластинка 12 киритилади. Тозаловчи таркибий қисмлар ўзакнинг юқори қисмига гайка билан қисилган резинали сальник 14 ўрнатилган. Мой насосдан туйнук 5 орқали филътрнинг пастки ички бўшлиғига кириди ва босим остида тозаловчи таркибий қисмларнинг тирқишлари ичидан ўтиб тозаланади, натижада мойнинг ифлосланган майда заррачалари пластинкалар оралиғида илашиб қолади, йириклари эса тиндиргич 2 нинг тубига чўкади. Тозаланган мой пластинкалар тешиги 13 дан ўтказиш туйнуғи 7 орқали асосий мой йўлига ўтади. Пластинкаларни тозалаш учун дастак 9 буралади. Тозаловчи оралиқ пластинка 11 лар тозаловчи пластинкаларнинг сиртида ёпишиб қолган ифлос заррачаларни қириб тозалайди. Киритиш ва чиқариш туйнуқлари оралиғида жойлашган ўтказиш



71-расм. Дағал мой филътри.

клапани 8 фильтр ифлосланиб, мой босими зўриққанда очилади ва насосдан келаётган тозаланмаган мой дағал фильтрни четлаб, бевосита марказий мой йўлига ўтади.

Майин тозалаш фильтрлари. Замонавий двигателлариғи тирқишли ёки марказдан қочма майин тозалаш фильтрлари ўрнатилиши мумкин. Майин тозалаш фильтрлари мойни (дағал тозалаш фильтридан ўтгандан сўнг) 0,001 мм гача бўлган механик заррачалардан тўла тозалайди, шунингдек, слимлашган мой (смола) ва мой куйиндиларини тутиб қолади (72-рasm).

Энг кўп тарқалган АСФО туридаги фильтрнинг тозаловчи қисми 3 қалинлиги 3 ... 3,5 мм ли шаклдор картон қистирмалар 6 тўпламидан ва улар орасига қўйилган 0,5 мм қалинликдаги картон дисklar 7 дан иборат. Мой бу тузилмалардан ўтиб, ўзак 8 нинг юқори қисмидан узаласига ўйилган тешик орқали унинг ичига тушади ва пастки шланг 1 орқали чиқиб кетади. Майин тозалаш фильтри асосий мой йўлига мувозанат уланади ва унда тозаланган мой двигателнинг картер тубига тушади. Ифлосланган мойни чиқариб юбориш учун тиқин 2 бор.


Центрифуга. Марказдан қочма майин фильтрлар (центрифугалар) кенг қўлланилмоқда. Бу турдаги центрифугалар реактив юритмага эга бўлиб, қарама-қарши йўналишда босим остида отилиб чиқаётган мой оқими таъсирида уларнинг ротори айланади (73-рasm).

Центрифуга корпуси 2 нинг ўқиға айланувчи ротор 3 ўтказилган. Мой босим остида киритиш туйнуғи 6 орқали ўтиб, гупчагдаги тешиклардан ротор бўшлиғига киритилади. Сўнг мой роторининг пастки қисмидаги бир-бириға қарама-қарши йўналган жиклёрлар 1 дан босим остида оқиб чиқади, натижада мой оқимининг реактив кучлари роторнинг 5000...10000⁻¹ минг айланишлар сони билан айланишини таъминлайди. Шунда оғир механик заррачалар ички ён деворларига ташланиб ушлашиб қолади. Ротор жиклёрларидан отилиб чиқаётган тоза мой чиқариш туйнуғи 7 орқали картер тубига оқиб тушади. Ротор вали бўшлиғидан туйнук 4 га оқиб тушаётган мой асосий мой йўлиға узатилади. Двигателни ишға тушириш пайтида мой қуюқ бўлади, шунда ўтказиш клапани 5 орқали мойнинг бир қисми асосий мой йўлиға ўтказиб юборилади. Одатда центрифуга майин фильтр вазифасини ўтайди, бунда у мойлаш тармоғиға кетма-кет ёки асосий мой йўлиға мувозий (параллель) уланади. Агар центрифуга тўла оқимли бўлса, яъни мойнинг ҳаммасини ўзидан ўтказса, бу ҳолда тозаланган мойнинг фақат бир қисмиғина картер тубига тўкилади. Чунончи тозаланган мойнинг кўп қисми 85—90 фоизи босим остида асосий мой йўлиға юборилади. Ҳар хил конструкцияға эга бўлган центрифугалар 74-рasmда келтирилган. Масалан, ЗИЛ-130, ЗИЛ-1351 ва ЗИЛ-131 двигателлариға (74-рasm, а) мойлаш тармоғиға кетма-кет уланган тўла оқимли центрифуга ўрнатилади. Кўпинча автомобиль двигателлариға тўла



1 — шардин иланни, 2 — бугитиш тегизи, 3 — фалстатин қисми, 4 — кўриш шайни, 5 — корпус, 6 фалстатин қисмларининг қўлтирмаси, 7 — фалстатин қисмларининг аёси, 8 — сармазан ўяк.

булмаган оқимли, яъни қисман ўтказувчи центрифугалар ўрнатилади (74-расм, б). Бу турдаги, яъни тула булмаган оқимли асосий мой йўли мувозий (параллель) уланган центрифугалар ГАЗ-53А, МАЗ-5335А, ЗИЛ-4331, КрАЗ-257 ва КамАЗ-5320 автомобиль двигателларида ўрнатишган. ГАЗ-53-12 автомобиль двигателида эса центрифуга ўрнига тула оқимли кетма-кет уланган алмашинувчи қисмли мой фильтри қўлланилган.




73-расм. Центрифуганинг соддашланган чизмаси.

Мой радиаторлари двигателнинг ишлаши натижасида қизиган мойни совитади. Автомобиль двигателларида асосан ҳаво-мой туридаги радиаторлар ишлатилади (75-расм). Одатда бу турдаги радиаторлар двигатель совитиш тармоғининг ҳаво оқими йўлига ўрнатилиб, мой тармоғига мувозий уланади. Радиаторга келаётган мой умумий насосдан ёки икки хонали насоснинг пастки хонасидан келиши мумкин. Конструкцияси бўйича мой радиаторларининг найчали ва найча пластинкали турлари мавжуд. Бундай радиаторлар пухта ва аниқ ишлайди, қартер тубидаги мойнинг ҳароратини белгиланган ҳолатда ($75...95^{\circ}\text{C}$) ушлаб туради.

Мой радиатори тармоққа кетма-кет уланса, у ўтказиш клапани билан таъминланади. Радиатор мой тармоғига мувозий уланса, сиқлагич клапани ўрнатилади. Бу клапан тармоқдаги мой босими $0,10 \text{ МПа}$ ($1,0 \text{ кгк/см}^2$) дан ошгач очилади ва тармоқдаги мойни совитади.

33-§. Аралашган (комбинациялашган) мойлаш тармоғининг конструктив хусусиятлари


Карбюраторли двигателларда аралашган мойлаш тармоғи қўлланилади. Бу двигателларда тирсакли валнинг ўзак ва шатун бўйинлари, тақсимлаш валининг подшипниклари, коромисло ўқи ва узгич-тақсимлагичнинг ҳамда мой насосининг ҳаракатлантирувчи вали босим остида, қолган ишқаланувчи деталлар сачратиш ёки оқизиш усули билан мойланади. Масалан, тақсимлаш шестернялари цилиндрлар каллагидан туйнуклар орқали оқиб тушаётган мой билан мойланади. Мой сидирувчи поршень ҳалқаси цилиндр дсворидан ошиқча мойни сидириб, поршень ариқчала-



74 рашм. а.


ридаги чорқирра тешиклар орқали поршеннинг ичига ўтказилади ва поршень бармоғини мойлайди, штангалар таянчидан оқиб тушаётган мой клапанлар ва уларнинг буриш механизмини мойлайди. ЗИЛ-130 ва ГАЗ-53 автомобиль двигателларида блокнинг ташқарисида ўрнатилган, икки хонали икки жуфт шестернядан иборат мой насоси ишлатилади. ЗИЛ-130 автомобиль двигателида мой насосининг юқори хонаси тўла оқимли, марказдан қочма филтрга ва ундан мой тақсимлаш бўлимасига ўтиб, кейинчалик бу бўлимадан блокнинг чап ва ўнг асосий мой йўлига тарқалади. Пастки хонаси эса мой радиаторига мой юборади ва унда совитилган мой картер тубига оқиб тушади. ГАЗ-53 автомобилида эса мой насосининг пастки хонаси тўла бўлмаган оқимли марказдан қочма филтрга юборади ва унда тозаланган мой картер тубига оқиб тушади. Юқориги хонаси эса цилиндрлар блокнинг асосий мой йўлига юборади ва ундан ўтган мойнинг бир қисми мой радиаторига боради. Бинобарин, радиаторга мой $0,1 \text{ МПа}$ ($1,0 \text{ кгк/см}^2$) босим остида очиладиган сақлагич клапани орқали ўтади.

ГАЗ-24 двигателининг мойлаш тармоғи. Бу двигателининг мойлаш тармоғи ҳам арилашган усулда бўлиб (76-расм) мой қабул қилгич 2 орқали мой насоси 3 га сўрилади. Сўнгра мой найчаси 19 дан ўтиб, тўла оқимли майин филтрг 16 га киради ва картон қоғоздан ясалган тозаловчи қисмлар 13 дан тиниқ тозаланиб ўтиб, унинг марказий мой найчасига тушади. Бу найчадан мой блокдаги мой йўлига юборилиб, ундан блокдаги туйнуқлар орқали тирсакли вал 5 нинг иккинчи ўзак подшипнигининг устки қисмидаги блок тўсиғида ясалган бўшлиққа тушади. Ундан мой марказий мой йўли 7 га ўтиб, тирсакли валнинг ўзак ва тақсимлаш валининг таянч бўйинларига юборилади. Ўзак бўйинларидаги мой валдаги каналлар бўйлаб шатун подшипникларига ўтади.



74-расм, а ва б. Центрифугалар конструкцияси:

а) тўлиқ ўтказувчи центрифуга (ЗИЛ-130), б) қисман ўтказувчи центрифуга (ГАЗ-53 А), 1 — ротор ўқи, 2 — жиклер, 3 — мой оқиб тушувчи идишча, 4 — ротор, 5 — қопқоқ, 6 — қобиқ (кожух), 7 — тўрсимон филтрг, 8, 9 ва 10 — гайкалар, 11 — зичлагич ҳалқа, 12 — кийизма, 13 — шайба, 14 — тирак шайба, 15 — марказий шайба, 16 — тирак подшипник, 17 — ўтказиш клапани.




75-рasm. Мой радиатори:

1 ва 5 — киритиш ва чиқариш пайчалари, 2 ва 4 — мой йиғувчи бакчалар,
3 — қовурғали мой совитувчи пайчалар.

Газ тақсимлаш механизмининг коромисло подшипникларини мойлаш учун мой марказий мой йўлидан юборилади ва коромисло ўқи 10 нинг мой йўли орқали ўтган мой коромисло ҳамда штангаларнинг ишқаланувчи юзаларини мойлайди. Улардан оқиб тушаётган мой тутғич ва тақсимлаш валининг муштчаларини мойлайди. Мойлаш тармоғидаги мойни совитиш учун двигателнинг олдинги қисмида мой радиатори 9 ўрнатилган. Мой бу радиаторга насос 3 билан мой найчаси 8 орқали юборилади ва унда совиган мой картер тубига найча 6 бўйлаб оқиб тушади. Зарур бўлганда мой радиатори тармоққа жўмрак 21 билан уланади. Агар тармоқда мой босими 0,1 МПа (1,0 кгк/см²) дан паст бўлса, мой радиатори йўлига қўйилган сақлагич клапани 20 мойни радиаторга ўтказмайди. Тармоққа ўрнатилган мой насоси 3 бир хонали бўлиб, унинг корпусига қайтариш клапани 4 ўрнатилган.

Тула оқимли фильтрнинг картондан ясалган тозаловчи таркибий қисмлари 13 автомобиль 6000 км юргандан сўнг алмаштирилади. Агар таркибий қисмлар ифлосланса, мой тармоқ йўлига фильтрни четлаб ўтувчи ўтқазиш клапан 12 орқали келиши мумкин.

Дизель двигателларининг мойлаш тармоғи. Собиқ Иттифоқда ишлаб чиқарилаётган дизель двигателларининг ҳаммасида аралашган мойлаш тармоғи қўлланилиб, унда зуриқиб ишлайдиган деталлар босим остида, қолганлари эса сачратиб ёки оқизиш йўли билан мойланади. Масалан, ЯМЗ-236 ва ЯМЗ-238 двигателларида тирсакли валнинг ўзак ва шатун подшипниклари, тақсимлаш валининг подшипниклари, поршень бармоғи, коромисло втулкаси, турткич втулкалари, турткич штангаларининг учликлари, мой насосининг подшипниклари ва унинг юритмаси босим остида, цилиндр гильзалари ва у билан ишқаланувчи деталлар сачратиш,



76-расм. ГАЗ-24 "Волга" двигателя мойлаш тармогининг тасвирий чизмаси:


- 1 — мойинди тушириш тиқини, 2 — мой қабул қилгич, 3 — мой насоси, 4 — қайтариш клапани, 5 — тирсакли валнинг иккинчи таянч ўзак бўйни, 6 — 8 — мой радиаторига мой юборувчи найчалар, 7 — марказий мой тармоғи, 9 — мой радиатори, 10 — коромисло ўқи, 11 — мой қуйиш бўйнининг қопқоғи, 12 — ўтқазиш клапани, 13 — картонли тозаловчи қисм, 14 — мой босимини кўрсатувчи датчик, 15 — марказий найча, 16 — фильтр корпуси, 17 — тиқин, 19 — найча, 20 — сақлагич клапан, 21 — радиаторнинг улаш жўмрағи.

тақсимлаш валининг муштчалари, шестерняли улагичлар ва уларнинг подшипниклари оқизиш усули билан мойланади.

ЯМЗ-236 двигатели мойлаш тармоғининг содда шестерняли тармоғи чизмаси ва қўндаланг кесим кўриниши 77-расмда кўрсатилган. Икки хонали мой насосининг кичик хонаси 2 мойни мой радиаторига ҳайдайди. Унда совиган мой картер туби 37 га канал 30 орқали оқиб тушади. Мой насосининг катта хонаси 4 канал 35 орқали мойни тўла оқимли дағал филтър 24 га ҳайдайди. Филтърнинг корпусига ўтказиш клапани 25 ўрнатилган. Филтърда тозаланган мойнинг озгина қисми тармоққа мувозий уланган тўла бўлмаган оқимли марказдан қочма филтър центрифуга 23 га боради. Дағал филтърдан ўтган мойнинг кўп қисми эса канал 19 орқали асосий мой йўлининг чап томонида жойлашган блок деворидаги туйнук 33 га ўтади. Блок деворининг тўсиқчаларида пармаланган туйнуқлар 10 ва 36 орқали мой тирсакли валнинг ва тақсимлаш валининг подшипникларига узатилади. Тирсакли валнинг узак бўйинларидан шатун бўйинларига пармаланган туйнуқлар орқали мой шатун подшипникларига ўтиб, ундан шатун ўзатида пармаланган туйнук орқали унинг юқориги қаллагига юборилади ва поршень бармоғи мойланади. Шатун бўйинларининг конуссимон коваги мойдаги чанг заррачаларини вал айланган вақтда марказдан қочма куч таъсирида мойдан ажратиб, ўз деворларида тутиб қолади (киртутгич вазифасини ўтайди). Ундан ташқари, бу ковак тирсакли вал айланишидан тўхтаганда қолдиқ мойни ўзига жамғариб, бу мой, двигатель ишга тушиб, тирсакли вал биринчи бор айланиши биланоқ шатун бўйнига оқиб тушади. Натижада шатун бўйинларининг ейилиши камайиб, ишлаш мудлати ошади. Тақсимлаш валининг олдинги бўйнидан чиққан мойнинг бир қисми тақсимлаш шестерняларини, қолган қисми эса коромисло ўқи 16 нинг ковагидан ўтиб, унинг подшипникларини ва шатун 12 нинг сферик учларини мойлайди. Цилиндрлар қаллагига йигилган ошиқча мой картер тубига блок деворларидаги бўшлиқ 21 орқали оқиб тушади. Картер тубидаги мой икки хонали мой насоси ёрдамида мой қабул қилгич орқали сўриб олинади. Тармоқда мақбул мой босимини сақлаш учун насоснинг ҳар бир хонасида қайтариш клапани билан таъминланган. Бундан ташқари, тармоқда қўшимча мой қайтариш клапани 31 ҳам мўлжалланган мойни тиниқ тозалаш учун тармоқнинг асосий мой туйнугига мувозий қилиб марказдан қочма филтър 23 (центрифуга) ўрнатилган, у тозаланган мойни тармоқдан четлатиб картер тубига қайтариб туширади.

34-§. Двигатель картерини шамоллатиш тармоғи

Двигатель ишлаганда цилиндрларнинг поршень устида ҳосил бўлган газлар поршень ҳалқалари орасидаги тирқишдан картерга



77-расм. ЯМЗ-236 двигатели мойлаш тармогининг тасвирий чизмаси:

1 — оқиғиш найчаси, 2 — мой насосининг кичик хонали бўлинмаси, 3 — мой қабул қилгич, 4 — мой насосининг катта хонали бўлинмаси, 5 ва 38 — қайтариш клапанлар, 7 — тирсакли валнинг шатун бўйин, 8 — шатун корпусида ясалган мой туйнуғи, 9 — тирсакли валнинг ўзак бўйини, 10 ва 35 — тирсакли валнинг ўзак ва тақсимлаш валининг таянч бўйинларидаги мой юбориш туйнуқлари, 11 — тақсимлаш вали, 12 — турткич штангаси, 13 — шатуннинг юқори қаллагиздаги тиқини, 14 — юршень бармоғи, 15 ва 17 — турткичларга мой юбориш туйнуқлари, 16 — корюмисло ўқи, 18 ва 35 — мойни дағал филтрга юборувчи туйнуқлар, 19 — мойни центрифугага юборувчи туйнуқ, 20 ва 21 — мойни картер тубига туширувчи бўшлиқ, 22 — мой қуйиш бўйини, 23 — центрифуга, 24 — дағал филтёр, 25 — ўтказиш клапани, 26 — мой босимини аниқловчи датчик, 27 — мой радиатори, 28 — мой радиаторини уловчи жумрак, 29, 30, 34 — мой радиаторини уловчи найчалар, 31 — қайтарувчи клапан 32 — мой сатҳини ўлчаш дастаги, 33 — асосий термоқ туйнуғи, 37 — картер туби.


ўтади. Бу газ ёнувчи, аралашма, тула ва қисман ёнган маҳсулотлардан иборат бўлиб, картер газларнинг таркибида ёнилғи ва сув буғи, карбонат ангидрид, олтингугурт, азот ва қисман карбон водород бирикмалари бор. Ёнилғи буғи томчига айланиб мойни суюлтиради, сув буғи ва бошқа бирикмалар мойни оксидлайди, натижада мойнинг сифати ёмонлашади. Картер газларининг мойга ёмон таъсирини камайтириш учун уларни картер бўшлиғидан узлуксиз равишда чиқариб туриш лозим.

Газларни картердан узлуксиз чиқариб туриш натижасида картер бўшлиғини шамоллатиш жараёнини таъминловчи бир талай тузилмаларни шамоллатиш системаси деб аталади.

Картер бўшлиғи етарли даражада шамоллатилмаса, картерда газ босими ошиб кетади, натижада тирсакли валнинг сальникли жипслаштиргичи ва картернинг қистирмаларидан мой оқиб кетади. Бундан ташқари, бу газ кабина ёки кузовга кирса, ҳайдовчи ва йўловчиларни қаттиқ заҳарлайди.

78-расмда двигателларнинг картер бўшлиғини шамоллатиш схемалари келтирилган. Агар картер газларини ташқи муҳитга чиқариб юборилса очиқ, двигателнинг киритиш тактига қайтарилса ёпиқ шамоллатиш тармоғи дейилади.

78-расм, а да двигателнинг очиқ шамоллатиш тармоғи тасвирланган (ЗМЗ-53, Урал-375, МАЗ-5335). Ҳаво мой қуйиш



78-расм. Двигателлар картер бўшлиғини шамоллатиш тасвирий чизмалари:
 а) очиқ шамоллатиш: 1 — қия кесикли найча, 2 — бўлинма, 3 — тур фильтр;
 б) ёпиқ-тортиб олиш йули билан шамоллатиш: 1 — клапан механизми қопқоғи,
 2 — найча, 3 — фильтрловчи қисм; в) ёпиқ-мажбурий шамоллатиш: 1 — мой
 қайтаргич, 2 — клапан, 3 — найча, 4 — киритиш қувири,
 5 — карбюратор, 6 — тур фильтр.

бўғзининг найчаси тўр фильтри 3 орқали картерга ўтиб, ундаги газларни қия кесикли найча 1 га ҳайдайди. Автомобиль юрган вақтда найчанинг қия кесиги олдида сийракланиш ҳосил бўлиб, картер газлари ташқи муҳитга сўриб чиқарилади. Картер газларига илашган мой томчилари ташқи муҳитга чиқиб кетмаслиги учун найча 1 бўлинма 2 нинг ичига чуқурроқ киргизилган. 78-расм, б да картерни ёпиқ шамоллатиш тармоғи тасвирланган. (МЗМА-412, ЗАЗ-968). Картер газлари клапан механизмининг қонқоғи 1 орасидан ўтиб, найча 2 га сўрилади ва ҳаво тозалагичнинг киритиш бўшлиғида ҳаво билан аралашиб, унинг тозалавчи қисмлари 3 дан ўтади ва карбюраторга юборилади.

78-расм, в да мажбурий ёпиқ шамоллатиш тармоғи кўрсатилган (ЗИЛ-130, ВАЗ-2106 двигателлари). Бу тармоқда картер газлари мой қайтаргич 1 ва найча 3 орқали киритиш қувурининг марказий қисмига юборилади. Карбюраторда сийракланиш жараёни ортиб кетмаслиги учун картер газларининг шамоллатиш жадаллиги клапан 2 ёрдамида ўз-ўзидан ростланади.

Дроссель-заслонканинг очиқ ҳолатида двигатель ишлатилганда киритиш қувурида катта сийракланиш вужудга келади, натижада клапан 2 кўтарилади ва туйнукнинг ўтиш тешиги кичиклашади. Дроссель-заслонка тўла очилганда, киритиш қувурида сийракланиш камаяди ва клапан ўз огирлиги билан пастга тушиб туйнукнинг ўтиш тешиги тўла очилади. Бу ҳолда картерда тўла шамоллатиш жараёни содир бўлади.

35-§. Ишлатиладиган мойлар

Двигатель деталларини мойлаш учун ишлатиладиган мойлар маззутни қайта ҳайдаш йўли билан олинади ва улар эриган аралашмалардан тозаланган мойлар деб аталади.

Ишлатиладиган мойнинг мойлаш хусусияти ишқаланувчи деталларнинг юзаларида юпқа мой пардаси ёки ишқаланиш пайтида бўртиб чиқмайдиган оксидлар пардасининг ҳосил бўлишидан иборат. Бу мой пардаси ишқаланувчи деталларнинг бир-бирига бевосита тегиб туришига, сийилиш заррачаларининг ишқаланувчи юзаларга пайвандланиб қолишига ва деталларнинг тез сийилишига йўл қўймайди. Бу пардалар 100°C гача иссиқликда ҳам қовушоқлигини ва мойлаш хусусиятини сақлаб қолиши лозим. Бундан ташқари, мой, ишқаланувчи деталлар қизиган юзаларнинг иссиқлигини ўзига олиб, уларни совитиш хусусиятига ҳам эга бўлиши керак. Мойнинг қовушоқлиги, оксидланишга чидамлилигини ошириш, зангламаслик ва ювиб кетиш ҳодисаларини яхшилаш, шунингдек, юқори ҳароратда суюлмайдиган бўлиши учун унга 3...14 фоиз ҳар хил таркибли мураккаб қўшилма қўшилади. Одатда қуйидаги кўп таркибли (АЗНИ-1, ПСС-200А, ВНИИНМ-360 ва бошқалар) мойлар ишлатилади. Карбюраторли двигателлар учун ишлатиладиган мойнинг белгиси АС-8 ёки АС-10 (ГОСТ-10514-61). Белгидаги А ҳарфи мойнинг автомобиль мойи экан-

лигини, С ҳарфи селектив усулда тозаланганлигини, 8 рақами эса мойнинг 373 К (100°C) даги қовушоқлигини белгилайди. Рақам қанча катта бўлса, мойнинг қовушоқлиги шунча юқори бўлади. Совуқ иқлимда ишлайдиган двигателларда қовушоқлиги 8 ва undan past, иссиқ иқлимда ишлайдиган двигателларда эса қовушоқлиги 10 ва undan юқори белгили мойлар ишлатилади.

Енгил автомобиль двигателлари учун сифати юқори даражали мойлар ишлатилади: М12Г №8, М8Г №9 ва М10Г №10 (ТУ-38-1-63). Булардан М10Г №10 барча иқлим шароитларига, М12Г №8 иссиқ шароитга ва М8Г №9 совуқ шароитга мўлжалланган.

Дизель двигателлари учун махсус юқори сифатли мойлар ишлатилади. Масалан, ЯМЗ-236 ва ЯМЗ-238 дизеллари учун қишда ДС-8, ёзда эса ДС-11 (ГОСТ-8581-61) мойлари ишлатилади. Автомобилнинг бошқа механизм ва ишқаланувчи деталлари учун бошқа турли мойлар ишлатилади.

6-мавзу. МОЙЛАШ ТАРМОҒИ

I-топшириқ (79-расм).

I. Расмда мойлаш тармоғининг деталлари қайси рақамлар билан белгиланган:

мой қабул қилгич (а), мой насоси (б), мой насосининг қайтариш клапани (в), жўмрак (г), радиаторнинг сақлагич клапани (д), радиатор (е), дағал фильтр (ё), дағал филтрнинг ўтказиш клапани (ж), мой ҳароратини кўрсатувчи электр термометр (з), мой босимини кўрсатувчи электр манометр (и), мой йўли (й), тирсакли валнинг ўзак бўйинлари (к), газ тақсимлаш валининг подшипниклари (л), коромисло ўқи (м), мой сатҳини кўрсатувчи дастак (н), мой қуйиш бўғзи (о), картер туби (п).

II. 1. Келтирилган жавобларнинг қайси бирида мойлаш тармоғининг вазифаси тўлиқ таърифланган?

а) Двигатель деталларининг ишқаланувчи юзаларига узлуксиз мой юборади; б) ишқаланиш ва ейилишни камайтиради; в) ишқаланувчи юзаларни қисман совитади, ишқаланишда ҳосил бўлган металл заррачаларидан тозалайди; г) ишқаланувчи юзаларни батамом совитади ва ишқаланишини орттириб, ейилишни камайтиради.

2. Замонавий двигателларда қандай мойлаш усуллари қўлланилади?


а) фақат босим остида; б) сачратиш ва босим остида; в) оқизиш ва босим остида; г) аралашган яъни сачратиш, оқизиш ва босим остида.

III. 1. Мойлаш тармоғининг қайси қисми:

а) Мой сақлаш идиши бўлиб ҳисобланади? б) Мойнинг тармоқда мажбурий айланиб юришини таъминлайди? в) Двигатель оғир шароитда ишлаганда мойнинг мунтазам совинини таъминлайди?

2. 79-расмдаги қайси қурилма ёки механизм:

а) Тармоқда мой босимини назорат қилиб туради? б) Картер тубидаги мой ҳароратини назорат қилиб туради? в) Тармоқдаги



79-расм. Мойлаш тармоғининг соддалаштирилган чизмаси.

мой босимини меъёридан оширмай чеклаб туради? г) Дағал фильтр ҳар хил ейилиш маҳсулотлари ва чанглар билан тиқилганда мойни асосий мой йўлига ўтказиб туради? д) Насосни ишдан чиқарувчи ҳар хил йирик маҳсулот ва чанглардан тозалайдиган бирламчи фильтр вазифасини ўтайди?

2-топшириқ (80-расм).

I. Расмда мой насосининг деталлари қандай рақамлар билан белгиланган?

Корпус (а), корпус қопқоғи (б), вал (в), етакланувчи шестерня (г), етакловчи шестерня (д), қайтариш клапан шарчаси (е), қайтариш клапан пружинаси (ё), қайтариш клапан тиқини (ж), насоснинг чиқариш туйнуғи (з), насоснинг юргизиш шестерняси (и), насоснинг киритиш туйнуғи (й).

II. 1. Қайси ҳолларда тармоқда мой босими меъёридан ошиб кетади?


а) Тирсакли валнинг катта айланишлар сониди? б) Совуқ двигателдаги мой жуда қуюқлашиб кетганда? в) Қизиган двигателда мой жуда суюқлашиб кетганда?

2. Тармоқдаги мой босимини ростлаш мақсадида қайтариш клапанида нима мўлжалланган?

Пружина (а), тиқин (б), шарик (в).


III. Қуйидаги двигателларда мой насосининг турини ва двигателда жойланиш ўрнини келтирилган жавоблардан аниқланг.

1. ЗМЗ-53? 2. ГАЗ-24? 3. ВАЗ-2106? 4. ЗИЛ-130? 5. ЯМЗ-236?



80-расм. Мой насоси ва унинг қайтариш клапани.

а) Бир хонали, ҳаракатни газ тақсимлаш валидаги шестернядан олади, картер-блок текислигининг олд томонида, пастки қисмида жойлашган; б) икки хонали, ҳаракатни газ тақсимлаш валидаги шестернядан олади. Насос цилиндрлар блокнинг чап томонида, орқа қисмида жойлашган. Ҳаракатни тирсакли валнинг шестернясидан олади; в) бир хонали, картер-блокнинг олд томонида, пастки қисмида жойлашган; г) икки хонали ҳаракатни тирсакли валдан оралиқ вал орқали олади. Картер-блокнинг олд қисмида, пастда жойлашган; д) икки хонали, ҳаракатни газ тақсимлаш валининг кетинги қисмида жойлашган винтли шес-



81-расм. Мой тозалаш фильтрининг турлари.

тернядан олади. Насос поддон ичида жойлашган.

3-топшириқ (81-расм, а, б, в).

I. Расмнинг қайси кўринишларида қуйидаги двигателларнинг фильтрлари тасвирланган:

1. ГАЗ-24? 2. ЗИЛ-130? 3. ЯМЗ-236?

II. Расмда мой фильтрларининг қайси турлари тасвирланган?

1. Алмашинувчи фильтрловчи қисмли майин фильтр. 2. Центрифугали фильтр. 3. Олдиндан тозаловчи фильтр деб юритиладиган тўрсеимон фильтр.

III. Қайси двигателларда мой насосдан ўтгандан кейин тўла фильтрланади?


1. Алмашинувчи тозаловчи қисмли фильтра. 2. Центрифугада. 3. Олдиндан тозаловчи пластинкали тирқишли фильтра, сўнг центрифугада.

а) ГАЗ-24? б) ВАЗ-"Жигули", в) "Москвич-2140"? г) ЗМЗ-53? д) ЗИЛ-130? е) ЯМЗ-236?

4-топшириқ (82-расм).

I. Расмда алмашинувчи тозаловчи қисмли майин фильтр деталлари қайси рақамлар билан белгиланган?

Мой босимини кўрсатувчи датчик (а), фильтр корпуси (б), мой қуйиш тешигининг тиқини (в), мой қуйиш найчаси (г), ўтказиш



82-расм. 3МЗ-24 двигателининг алмашинадиган тозаловчи қисми бўлган дағал мой фильтри.

клапани тиқини (д), пружина (е), қуйиш найчасининг учлиги (ё), зичлагич ҳалқа (ж), мой ўтказиш клапани (з), ҳалқа (и), тозаловчи қисм (й), фильтр корпусининг туپлагич қисми (к), талафотни хабарлаш дараклагичи (л).

II. 1. Қайси жавобда двигателнинг ишлаш жараёнида мойнинг сифати бузилишини тавсифловчи хоссалари келтирилган?

а) ёпишқоқлиги камаяди; б) ёпишқоқлиги ортади; в) мойнинг мойлаш хоссаси камаяди; г) мойнинг мойлаш хоссаси ортади.

2. Двигателнинг ишлаш жараёнида мой қандай маҳсулот ва чанглар таъсирида ифлосланади?

а) Тўла ёнган ёнувчи аралашмасынинг енгил маҳсулотлари; б) чанг зарралари; в) қурум зарралари; г) деталларнинг

ишқаланишида ҳосил бўлган металл зарралари.

III. Келтирилган жавоблардан қуйидаги фильтрларни ифодалайдиган таърифни аниқланг:

1. Майин тозалаш фильтри. 2. Дағал тозалаш фильтри.

а) Тармоқда кетма-кет уланган; б) мойни йирик механик аралашмалардан ва эрмаган моддалардан тозалайди; в) тармоқда мувозий уланган; г) мойни майда механик заррачалардан тозалайди; д) пластинкали-тирқишли ёки түрсимон турдаги; е) қоғоз лентали ёки картон-пакетли турдаги.

5-топшириқ (83-расм).

1. Пластинкали тирқишли дағал мой тозалаш фильтрининг деталлари қайси рақамлар билан белгиланган.


корпус (а), тиндиргич қопқоғи (б), тозаловчи қисм (в), тозаловчи пластинкалар (г), оралиқ пластинка юлдузча (д), ўзак (е), салыик (ё), қотирувчи гайка (ж), қўзғалмас тозаловчи пластинкалар (з), қўзғалмас тозаловчи пластинкаларни ушлаб турувчи шпилька (и), даста (й), даста ўзаги (к), даста втулкаси (л), узак пружинаси (м), бўшатиш тиқини (н), ўтказиш клапани (о).

II. 1. Қуйидаги двигателларнинг қайси бирида алмашинувчи тозаловчи қисмли фильтр ишлатилади?

а) ГАЗ-24 "Волга"; б) 3МЗ-53; в) ЗИЛ-130.

2. ЗИЛ-130 ва ЯМЗ-236 двигателларида қўлланиладиган майин тозалаш фильтрларининг (центрифугаларининг) фарқи нимада?

а) ЯМЗ-236 двигателида тўла оқимли фильтр ўрнатилган, филтёрдан ўтган мой асосий мой йўлига боради; б) ЗИЛ-130



83-рasm. Пластинкалы-тирқишли дағал мой тозалаш фильтри.

двигателида тўла оқимли фильтр ўрнатилган; в) ЗИЛ-130 двигателялида центрифуга мой тармоғига кетма-кет, ЯМЗ-236 да эса центрифуга тармоққа мувозий уланган.

III. Қайси жавобда двигателларга тегишли. фильтрларнинг ифодаловчи хусусиятлари келтирилган?


1. ГАЗ-24; 2. ГАЗ-53; 3. ЗИЛ-130; 4. ЯМЗ-236; 5. КамАЗ-5320.

а) Биринчиси тўла оқимли майин тозалаш фильтри (кетма-кет уланган), иккинчиси эса тўла бўлмаган оқимли реактив центрифуга (мувозий уланган); б) тўла оқимли майин тозалаш фильтри (кетма-кет уланган); в) тўла бўлмаган оқимли реактив центрифуга (мувозий уланган); г) биринчиси тўла оқимли дағал фильтр (кетма-кет уланган), иккинчиси эса тўла бўлмаган оқимли реактив мой фильтри (центрифуга, мувозий уланган); д) тўла оқимли реактив мой фильтри (центрифуга, кетма-кет уланган).

6-топшириқ (84-рasm).

I. Тўла бўлмаган оқимли марказдан қочма фильтрнинг деталлари қайси рақамлар билан белгиланган?

Корпус (а), қопқоқ (б), ўзак (в), ўзак гайкаси (ғ), ротор осиси (д), ротор қобиғи (е), қобиқ гайкаси (ё), роторнинг таянч шарикли подшипниги (ж), гайкали жипслаштирувчи шайба (з), жиклёрлар (и), жиклёрларга борадиган туйнуклар (й).



84-расм. ЗМЗ-53 двигателининг тўла бўлмаган оқимли марказдан қочма фильтри (центрифуга).

II. 1. Марказдан қочма фильтрнинг қайси деталда мойнинг **PDF Compressor App** тугилиб қолади?

- а) Роторнинг ички деворида;
- б) тўрсимон фильтрнинг ички юзасида;
- в) ротор қобигининг ички деворида.

2. Центрифуга роторининг айланиш сони нимага боғлиқ?

- а) мой босимининг ортиши билан роторнинг айланишлар сони ортади;
- б) боғлиқ эмас;
- в) мой босими камайиши билан роторнинг айланишлар сони ортади.

3. Центрифугадаги ва асосий мой йўлидаги мой босими тирсакли валнинг айланиш сонига боғлиқми?

- а) Роторнинг айланиш сони ошганда мой йўлида босим пасаяди;

б) боғлиқ эмас; в) роторнинг айланиш сони ошиши билан мой йўлидаги босим ошади.

III. Қуйидаги асбоб ва қурилма қандай кучлар таъсирида ишлайди?

- 1. Марказдан қочма куч таъсирида.
- 2. Реактив куч таъсирида.
- 3. Ошиқча мой босими таъсирида.

а) Редукцион клапан; б) мой насоси; в) ЗИЛ-130 двигателида ўрнатилган тўла оқимли фильтр; г) ЗМЗ-53 двигателининг тўла бўлмаган оқимли фильтри; д) ўтказиш клапани.

IV. 1. Марказдан қочма мой тозалаш фильтри ЗМЗ-53 двигателининг мойлаш тармоғига қандай уланган?

- а) Кетма-кет; б) мувозий; в) аралашган.

2. ЗИЛ-130 двигателида мой марказдан қочма фильтрдан мой жиклёрдан чиқиб қаёққа йўналади?

а) Двигатель картерига; б) мой радиаторига; в) асосий мой йўлига.


3. Марказдан қочма фильтрнинг тахминий айланиш тезлиги қандай?

- а) 60—70 айл/мин; б) 600—700 айл/мин; в) 6000—7000 айл/мин.


V. Қайси жавобда қуйидаги двигателларнинг мойлаш тармоқларига алоқадор бўлган хусусиятлари берилган?

- 1. ГАЗ-51. 2. ЗМЗ-53. 3. ЗИЛ-130. 4. ЯМЗ-236. 5. КамАЗ-2320.

а) Двигателнинг мойлаш тармоғида марказдан қочма мой тозалаш фильтри ишлатилмайди; б) тўла оқимли марказдан қочма фильтр ишлатилади; в) марказдан қочма фильтр асосий мой



85-расм. АСФО ва ДАСФО филътровчи қисми майин тозалаш филътри.



86-рasm. а ва б. Двигатель ости бўшлиғини (картерини) шамоллатиш тармоғининг турлари.


йўлига мувозий уланган; г) тармоқда марказдан қочма филтрдан ташқари қўшимча филтрловчи элсментлар қўлланилган.

7-топшириқ (85-рasm).

1. Майин тозалаш филтрининг деталлари қайси рақамлар билан белгиланган?

Корпус (а), марказий найча (б), қопқоқ (в), марказий найча болти (г), ДАСФО филтрловчи қисми (д), найчадаги сиқувчи пружина (е), АСФО филтрловчи қисми (ё), картон пластинкалар (ж), радиал ариқчали қистирма (з), жипслаштирувчи картонли сальник (и), марказий найчанинг ишлов берилган тешиги (й), марказий мой оқиш трубкаси (к), ўтказиш тешиги (л), ёнаки мой оқиизиш найчаси (м).

II. 1. Насосдан берилган мойнинг қанчаси майин тозалаш филттрига ўтади?



- а) 50—60 фоиз; б) 30—45 фоиз; в) 10—20 фоиз.
 2. Фильтрга юборилган мойнинг қанча қисми тозаланади?
 а) 7—8 фоиз; б) 10—15 фоиз; в) 16—20 фоиз.
 3. Тармоқда: а) фильтрнинг қаршилигини камайтириш учун, б) фильтр корпусидан мой қуйқасини чиқариш учун, в) мойни двигатель картерига қуйиш учун нима мўлжалланган?
 III. Қуйидаги двигательларда келтирилган майин мой тозалаш фильтрларидан қайси бири қўлланилади?

1. АСФО. 2. ДАСФО. 3. Ажралувчан турдаги мой фильтри.
 4. Ажралмайдиган асосий ва қўшимча фильтрловчи таркибли мой фильтри.
 а) ВАЗ-2106 "Жигули"; б) "Москвич"-412; в) "Москвич"-408;
 г) ГАЗ-24; д) ЗМЗ-451; е) ГАЗ-52.
 8-топшириқ (86-расм).

- I. 1. ЗМЗ-53 ва ЗИЛ-130 двигательларининг шамоллатиш тармоғи 86-расмнинг қайси кўринишида тасвирланган?
 2. 86-расмда картерни шамоллатишда қатнашадиган деталлар қайси рақамлар билан кўрсатилган?

Фильтр (а), центрифуга корпуси (б), мой қуйиш трубкаси (в), киритиш найчалари (г), картер туби (д), сўрувчи найча (е), шамоллатиш картерининг ҳаво фильтри (ж), ҳаво келтирувчи туйнук (з), компрессор (и), ҳаво тозолагич (п), карбюратор (й), картернинг шамоллатиш найчаси (к), мой ушлагич (л), картерни шамоллатиш клапани (м), шамоллатиш клапанининг корпуси (н), газ тақсимлаш механизмнинг киритиш клапани (о), шамоллатиш клапанининг штуцери (п).

II. Қуйидаги автомобиль двигателларида картерни шамоллатиш қандай усулда бажарилган?

1. Картердаги газларни ташқарига чиқариб юбориш усули билан очиқ тармоқ. 2. Картер газларини чиқариш қувурига юбориш усули билан ёпиқ тармоқ. 3. Картер газларини ҳаво тозолагич ёрдамида сўриш усули билан мажбурий ёпиқ тармоқ.

а) ВАЗ-2101 "Жигули"? б) "Москвич-408"? в) "Москвич-412"? г) ГАЗ-24? д) КамАЗ-5320? е) ЯМЗ-236? ж) ЗИЛ-130?

III. Қайси жавобда келтирилган шамоллатиш тармоғига тегишли таърифлар берилган?

1. Очиқ турдаги. 2. Ёпиқ турдаги. 3. Мажбурий ёпиқ турдаги:

а) картер газларининг двигатель киритиш тармоғига мунтазам сурилиб турилишини таъминлайди; б) картер газларини бевосита ҳавога чиқаради; в) картер газлари таъминлаш тармоғининг мезонловчи тузилмалари орқали бевосита ўтади.

*МОЙЛАШ ТАРМОҒИ МАВЗУИ ЮЗАСИДАН ТЎҒРИ ЖАВОБЛАР
ҚУЙИДАГИЛАРДИР:*

1-топшириқ. I. а(6), б(7), в(8), г(5), д(4), е(3), ё(10), ж(9), з(2), и(11), й(12), к(13), л(14), м(15), н(16), о(17), п(18). II. 1(а,б,в), 2(г). III. 1. а(18), б(7), в(3), 2. а(11), б(2), в(8), г(9), д(6).

2-топшириқ. I. а(2), б(3), в(9), г(8), д(7), е(4), ё(5), ж(6), з(11), и(1), й(10). II. 1(а, б), 2(а, в). III. 1(б), 2(а), 3(в), 4(д), 5(г).

3-топшириқ. I. 1(в), 2(б), 3(а). II. 1(в), 2(б), 3(а). III. 1(а, б, в), 2(г, д), 3(е).

4-топшириқ. I. а(4), б(3), в(1), г(2), д(6), е(7), ё(8), ж(9), з(11), и(10), й(12), к(14), л(13). II. 1(а, в), 2(б,в,г). III. 1(в, г, е), 2 (а, б, д).

5-топшириқ. I. а(9), б(8), в(4), г(6), д(5), е(12), ё (10), ж(11), з(3), и(2), й(15), к(12), л(14), м(13), н(7), о(1). II. 1(а), 2(в). III. 1(б), 2(в), 3(д), 4(г), 5(а).

6-топшириқ. I. а(3), б(7), в(6), г(11), д(4), е(8), ё(10), ж(1), з(9), и(2), й(12), к(13). II. 1(в), 2(а), 3(в). III. 1(в, г), 2(в, г), 3(а,д). IV. 1(б), 2(в), 3(в). V. 1(а), 2(в), 3(б), 4(г), 5(г).

7-топшириқ. I. а(7), б(15), в(з), г(1), д(5), е(2), ё(13,14), ж(12), з(11), и(4), й(16), к(10), л(8), м(6). II. 1(в), 2(а), 3. а(8), б(9), в(10). III. 1(д,е), 2(в), 3(б,г); 4(а,г).


8-топшириқ. I. 1(а) ГАЗ-53, б) ЗИЛ-130, 2. а(3), б(1), в(2), г(4), д(6), е(5), ё(7), ж(9), з(8), и(10), й(11), к(13), л(12), м(14), н(15), о(17), п(16). II. 1(г,д,е), 2(ж), 3(а, б, в). III. 1(б), 2(в), 3(а).

8-боб. КАРБЮРАТОРЛИ ДВИГАТЕЛЛАРНИНГ ТАЪМИНЛАШ ТАРМОҒИ

36-§. Таъминлаш тармоғининг вазифаси, тузилиши ва жойланиш тизими

Таъминлаш тармоғи ёнилғи билан ҳавони тозалаш ва улардан керакли таркибда ёнилғи аралашмаси тайёрлаб, цилиндрларга киритиш ҳамда ишлатилган газларни ташқарига чиқариб юбориш учун хизмат қилади. Таъминлаш тармоғига кирувчи асбоб-ускуналарни тўрт гуруҳга бўлиш мумкин: 1) ёнилғини сақлаш, тозалаш ва уни ёнилғи аралашмаси ҳосил қилувчи асбобга юбориш қисмлари — ёнилғи баки, ёнилғи сатҳини кўрсатувчи датчик, ёнилғи фильтри, ёнилғи насоси ва ёнилғи ўтказувчи найчалар; 2) ҳавони тозалаш ва уни узатиш қурилмаси — ҳаво фильтри ва ҳаво ўтказгич; 3) ёнилғи ва ҳаводан аралашма ҳосил қилувчи асбоб — карбюратор; 4) ёнилғи аралашмасини цилиндрларга киритувчи ва ишлатилган газларни чиқариб, уларнинг товушини пасайтирувчи қисмлар — киритиш ва чиқариш қувурлари ҳамда сўндиргич (глушатель).

87-расмда карбюраторли двигателнинг таъминлаш тармоғи асбобларининг жойлашиш тизимининг чизмаси кўрсатилган. Ёнилғи



87-расм. Карбюраторли двигателнинг таъминлаш тармоғи асбобларининг жойланиш тизимининг чизмаси.

PDF Compressor Free Version

бензобак 12 дан найча 9 орқали филтър 7 га ўтиб, ундан бензонасос 6 ёрдамида босим остида найча 5 га ва ундан карбюраторга юборилади. Ҳаво ташқи муҳитдан Ҳаво филтри 7 орқали карбюратор 2 га сўрилади. Карбюраторда түзтилган ва қисман буғланган бензин Ҳаво билан қўшилиб, ёнилғи аралашмасини ҳосил қилади. Сўнг ёнилғи аралашмаси киритиш қувури 3 орқали цилиндрларга сўрилади, ишлатилган газлар эса чиқариш қувури 4 ва оралиқ қувур 8 орқали сундиргич 10 га кириб, қувур 11 дан ташқи муҳитга чиқарилади. Бензобак 12 даги ёнилғи сатҳи қалқович 15 ёрдамида кабинага ўриатилган манометр 16 билан аниқланади. Бензобакнинг ёнилғи қуйиш бўғизи 13 қопқоқ 14 билан жипс қилиб беркитилган. Келтирилган схемада ёнилғи аралашмаси (бензин ва Ҳаво) цилиндр ташқарисидан тайёрланади. Ёнилғи аралашмасини бундай тайёрлаш карбюрацияланиш, уни тайёрловчи асбоб карбюратор дейилади.

37-§. Ёнилғи аралашмаси таркиби ва унинг двигатель иш маромига таъсири

Карбюраторли двигателлар учун ёнилғи сифатида асосан бензин ишлатилади. Бензиннинг сифати иссиқлик бериш қобилияти, солиштирма оғирлиги, буғланувчанлиги ва зудлик билан портлашга (детонацияга) мойиллиги билан аниқланади. Бензиннинг солиштирма оғирлиги $700...760 \text{ кг/м}^3$ ($0,700...0,760 \text{ г/см}^3$) га 253 К (-20 С) да тенг бўлади.

1 кг ёнилғи тўла ёниб бўлганда ҳосил бўладиган иссиқлик миқдори *иссиқлик бериш қобилияти* деб аталади. 1 кг бензин тўла ёниб бўлганда $44000...46000 \text{ кЖ}$ (10500 ккал) иссиқлик энергияси ҳосил бўлади.

Буғланувчанлик бензиннинг суюқ ҳолатдан буғ ҳолатга ўтиш ҳароратини аниқлайди. Бу ҳарорат қанча паст бўлса, бензиннинг сифати шунча юқори бўлади. Натижада двигательни юргизиш осонлашади ва у раво ишлайди ҳамда тежамлилиги ортади.

Бензиннинг зудлик билан портлашга мойиллиги двигательнинг сиқиш даражасига таъсир кўрсатувчи омиллардан бири бўлиб, ёнилғи аралашмасининг $25...35 \text{ м/с}$ тезликда зарбли тўлқинсиз, яъни детонациясиз ёнишига айтилади. Ёнилғи аралашмасининг бир қисми $1500...2000 \text{ м/с}$ тезликда зарбли тўлқин ҳосил қилиб шиддат билан ёниш зудликли *портлаб (детонацияли) ёниш дейилади*. Бензиннинг зудликли портлашга қарши чидамлилигини октан сони билан аниқланади. Бензиннинг октав сони қанча юқори бўлса, у зудликли портлашга шунча чидамли бўлади. Автомобиль бензинларининг октан сони одатда $66...98$ бўлади. Бензиннинг зудликли портлашга чидамлилиги унга антидетонатор, яъни портлашдаги зудликни сусайтирувчи модда қўшиб оширилади. Этил суюқлиги антидетонаторлардан биридир. Этил суюқлиги ҳар бир литр бензинга $1,0 \text{ см}^3$ гача қўшилади. Бундай бензин

этилланган бензин дейилади. Этил суюқлиги ўта заҳарли бўлгани сабабли, этилланган бензин ҳам заҳарли ҳисобланади. Этилланган бензинни оддий бензиндан ажратиш осон бўлиши учун унга қизғиш-сарик ёки кўк-яшил бўёқ қўшиб ранги ўзгартирилади. Этилланган бензинни эҳтиёткорлик билан ишлатиш лозим.

Карбюраторли двигателлар учун ГОСТ бўйича қуйидаги белгилли бензинлар ишлаб чиқарилади: А-72, А-76, АИ-93, АИ-98. Бензин белгиларидаги А ҳарфи автомобиль бензини эканлигини, рақамлар эса октан сонини кўрсатади. Масалан, ГАЗ-52 ва УАЗ-451 двигатели учун А-72, ЗМЗ-53 ва ЗИЛ-130 ҳамда ГАЗ-2401 двигателлари учун А-76, Москвич-2140, ВАЗ-2106, ГАЗ-24Д двигатели учун эса АИ-93 маркали бензин ишлатилади. Юқори сифатли АИ-98 бензини сиқиб даражаси 8,8 дан юқори бўлган кучайтирилган двигателлар учун ишлатилади (ЗИЛ-117).

Бензин двигатель цилиндрларида иш жараёни вақтида тўла ёниши учун уни ҳаво билан яхши ва бир текис аралаштириш лозим. Бу жараён тирсакли валнинг 2500...4000 мин⁻¹ айланишида ўтади ва ҳар бир такт тахминан 0,01 с давом этади.

Ҳаво таркибида 23 фоиз кислород бор. Одатда 1 кг ёнилғининг тўла ёниши учун зарур бўлган ҳавонинг назарий миқдори 15 кг. Двигателнинг иш маромига қараб, ёнилғининг тўла ёниши учун зарур бўлган ҳавонинг ҳақиқий миқдори назарий миқдордан кўп ёки кам бўлиши мумкин.

1кг ёнилғи ёниши учун цилиндрга киритилган ҳаво ҳақиқий миқдори (l) нинг назарий миқдори ($l_{н.м.}$)га нисбатан ҳавонинг ортиқлик коэффициентини деб аталади.

$$\alpha = \frac{l}{l_{н.м.}}$$

бу ерда: l — 1 кг ёнилғи ёниши учун зарур бўлган ҳавонинг ҳақиқий миқдори $l_{н.м.}$ — 1 кг ёнилғининг тўла ёниши учун зарур бўлган ҳавонинг назарий миқдори.

Ҳавонинг ортиқлик коэффициентини карбюраторли двигателларнинг иш маромига қараб 0,85...1,15 бўлади. Агар $\alpha = 1$ бўлса маъбул, $\alpha < 1$ бўлса қуюқ, $\alpha > 1$ бўлса суюқ аралашма дейилади.

Двигатель энг катта қувватда ишлаши учун ҳавонинг ортиқлик коэффициентини $\alpha = 0,85...0,90$ бўлиши керак. Аралашма ҳосил қилиш учун ёнилғи ва ҳавонинг миқдори 1:13 бўлса, қуюқ аралашма дейилади. Двигатель бу таркибдаги аралашмада ишласа, ёнилғи сарфи кўпаяди, лекин қувват ортади. Аралашмада ёнилғи ва ҳавонинг миқдори 1:13 дан кам бўлса ($\alpha < 0,85$) аралашманинг ёниш тезлиги сустлашади ва двигателнинг қуввати пасаяди. Бундай аралашма қуюқ ёнилғи аралашмаси дейилади. 1 кг бензинга 16 кг ҳаво тўғри келса, $\alpha \approx 1,1$ суюқлашган аралашма ҳосил бўлади, бундай аралашмада бензин тўла ёниб двигателнинг қуввати ошади ва ёнилғи бирмунча тежалади. Аралашмада ёнилғи ва ҳавонинг миқдори 1:18 бўлса, ёниш жуда

сустлашади, двигателнинг қуввати ва тежамкорлиги ҳам пасаяди. Бундай аралашма суюқ ёнилғи аралашмаси ҳисобланади. Агар аралашмада 1 кг бензинга 6 кг ҳаво ($\alpha = 0,4$) ёки 1 кг бензинга 20 кг ҳаво ($\alpha \approx 1,35$) тўғри келса, бунда ёнилғи аралашмаси мутлақо алангаланмайди.

Одатда двигатель иш шароитига қараб беш хил маромда ишлаши мумкин. Совуқ двигательни юргизиш, юкланишсиз тирсакли вал секин айланиб ишлаши учун двигательни салт юргизиш, ўрта юкланиш, энг юқоря юкланиш ва тезланиш маромлари.


Двигатель ишлаганда ҳар қайси маромга маълум таркибли ёнувчи аралашма тайёрлаб цилиндрларга юбориш лозим. Совуқ двигательни юргизиш учун қуюқ аралашма зарур, чунки бу ҳолатда тирсакли валнинг айланишлар сони кичик бўлганлиги сабабли, ҳаво оқимининг тезлиги ҳам кичик бўлади, натижада ёнилғи зарраларининг кўп миқдори томчига айланса ҳам аралашманинг алангаланиши учун ундаги ёнилғи буғлари старли бўлади. Двигатель юкланишсиз, тирсакли вал секин айланиб салт ишлаганда, цилиндрларга юборилаётган аралашманинг миқдори жуда ҳам кам, сифати эса паст бўлади. Шунинг учун бу маромга қуюқлашган ёнувчи аралашма керак. Двигатель ўртача юкланиш билан ишлаганда ундан тўла қувват талаб этилмайди, шунинг учун бу ҳолда суюқлашган аралашма ишлатилади, бу эса ёнилғини тежайди ва унинг тўла ёнишини таъминлайди. Энг катта юкланишлар учун қуюқлашган аралашма керак, чунки бу маромда двигательдан тўла қувват талаб этилади. Тезланиш маромида двигатель тирсакли валнинг айланишлар сони кескин ортиши керак, бунинг учун аралашма қисқа муддатда қуюқлаштирилади, акс ҳолда двигатель ўчиб қолиши мумкин. Бу вазифаларнинг барчасини карбюратор бажаради.

38-§. Оддий карбюратор ва унинг ишлаш услуби

Замонавий карбюраторларнинг ишлаши пуркаш услубига асосланган ҳаво оқими пастдан юқорига, оқими юқоридан пастга ва оқими ётиқ йўналган карбюраторлар бўлади. Ҳозирги кунда ҳаво оқимн юқоридан пастга йўналган карбюраторлар энг кўп тарқалган. Уларда аралашма ҳосил қилиш анча сифатли ва қулай бўлиб, цилиндрлар ёнувчи аралашмага яхши тўлади.

88-расмда оқими юқоридан пастга йўналган карбюраторнинг соддалашган тасвирий чизмаси келтирилган, унинг ишлаш услуби қуйидагича: киритиш тактида поршень 7 ю. ч. н. дан п. ч. н. га ҳаракатланаётганда, унинг юқорисида цилиндр бўшлиғи 6 да сийракланиш ҳосил бўлади, натижада карбюратор қузури 1 дан ўтаётган ҳаво оқими таъсирида тўзитгич 15 нинг қил тешигидан ёнилғи отилиб чиқади ва у ҳаво билан аралашиб, киритиш қузури 8 ва клапан 5 орқали цилиндрга киради. Қалқовичли бўлинма 11 да бензин сатҳининг бир меъридан сақланишини

назорат қилиш учун ичи ковак қалқович 12 ўрнатилган. Қалқовичли бўлинмага керакли миқдорда ёнилғи тўлдирилганда, қалқович нинасимон клапан 13 бўлинмага бензин кирадиган тешикни очади. Қалқовичли бўлинма юқорисидаги тешик 14 бу бўлинмани ташқи муҳит билан бирлаштириб, босимни ўзгартирмайди. Диффузор 2 да ҳавонинг тезлиги кескин ортиб, босими камаяди. Тўзитгич 15 дан оқиб чиқаётган бензиннинг миқдори диффузордаги сийракланишга ва жиклёр 10 тешигининг кесимига боғлиқ ва у аралашма таркибига таъсир этади. Дроссель-заслонка карбюраторнинг аралашма ўтадиган қирқимини ўзгартириб, цилиндрга юбориладиган аралашма миқдорини ўзгартиради. У ўқ 4 да буриладиган заслонка 3 дан иборат. Карбюратор қувурининг диффузор 2 дан дроссель-заслонка 3 гача бўлган қисми *аралаштиргич бўлинмаси* деб аталади ва унда ёнувчи аралашма ҳосил қилинади.




88-рasm. Содда карбюратор тасвири.

Юқорида кўриб ўтилган содда карбюратор двигателнинг ҳар хил иш маромида ишлашини қаноатлантирмайди. Чунки бундай ҳолларда ёнувчи аралашма кескин камбағаллашади. Оқибатда беқарор иш маромига ўтиб, ўчиб қолиши мумкин. Двигателнинг турли иш маромларида қаноатлантирадиган ёнувчи аралашма тайёрлаш учун замонавий карбюраторлар конструкциясига бир қанча қўшимча тармоқ ва мосламалар ўрнатилган. Булар юргизиб юбориш тузилмаси, салт ишлаш тармоғи, асосий мезонловчи (дозаловчи) тузилма, бойнтгич ҳамда тезлатгич мосламалар ва бошқалардир.

39-§. Карбюраторнинг юргизиб юбориш тузилмаси ва салт ишлаш тармоғи

Юргизиб юбориш тузилмаси. Двигателни юргизиб юбориш вақтида тирсакли валнинг айланишлар сони жуда кичик бўлади, натижада тўзитгичнинг жиклёрлари 14 дан ёнилғи оқиб чиқиши учун аралашма тайёрлаш бўлинмасида сийракланиш етарли бўлмайди (89-рasm). Айнан бу ҳолда аралашма қуюқ бўлиши керак. Сийракланишни ошириб, тўзитгичдан чиқаётган ёнилғи миқдорини кўпайтириш учун карбюраторнинг ҳаво қувурига ҳаво заслонкаси 3 ўрнатилади. Двигателни юргизиш вақтида заслонка ёпилади, натижада қувурнинг аралаштиргич бўлинмасида сийрак-



89-рasm. Юритиш тузилмаси ва салт ишлаш тармогининг тасвири.

ланиш кучайиб, тармоқларнинг жиклёрларидан кўп миқдорда ёнилғи оқиб чиқадиган ва ёнувчи аралашма қуюқлашади. Ёнувчи аралашма ҳосил қилиш учун керакли миқдорда ҳаво заслонка четидаги тирқишдан киради. Лекин бу ҳаво миқдори двигатель ишга тушиши биланоқ камлик қилади, натижада аралашма жуда ҳам қуюқлашиб, двигатель ўчиб қолиши мумкин. Шунинг учун ҳаво заслонкаси 3 га допавий пластинка шаклида ўз-ўзидан очиладиган клапан 2 ўрнатилган. Бу клапан пружина 1 ёрдамида ёпиқ ҳолда сақланиди ва двигатель ишга тушиб, тирсакли валнинг айланишлар частотаси ортиши

билан кучайган сийракланиш таъсирида ўз-ўзидан очилади. Двигатель қизиганда клапандан ўтаётган ҳаво миқдори етарли бўлмайди ва ҳаво заслонкаси тўла очилади.

Салт ишлаш тармоғи. Салт ишлаш тармоғи двигатель юкланишсиз ва тирсакли вал кичик айланиш сонидан ишлаганда ёнувчи аралашма тайёрлаб беришга мўлжалланган. Двигатель салт ишлаши учун, дроссель-заслонка 12 нинг орқасида, карбюратор бўшлиғида ҳосил бўладиган сийракланишдан фойдаланилади. Бу сийракланиш дроссель-заслонка ёпиқ турганда, аралаштиргич бўлинмаси деворидаги тешик 11 орқали эмульсион туйнук 6 бўйлаб салт ишлаш тармогининг ёнилғи жиклёр 5 ва ёнилғи туйнуғи 4 орқали асосий жиклёр 8 га ўтади. Натижада ёнилғи асосий жиклёр орқали ёнилғи туйнуғи бўйлаб салт ишлаш жиклёрига ўтади, у орқали эса эмульсион туйнукка киради. Бу ерда дастлаб ҳаво жиклёр 7 орқали кирган ҳаво кейин дроссель юқорисидagi тешик 13 дан киритилган қўшимча ҳаво билан аралашади. Чиқиш тешиги 11 да чекловчи пружина 10 ли конуссимон ростлаш винти 9 ўрнатилган. Бу винтнинг ҳолатини ўзгартириб эмульсия ўтадиган чиқиш тешигининг ўтказиш кесими ўзгартирилади, натижада ёнувчи аралашманинг таркиби ўзгаради. Аралашманинг миқдорини ўзгартириш учун винт 15 мўлжалланган бўлиб, бу винт дроссель-заслонканинг энг кичик очилиш бурчагини ростлайди. Дроссель заслонканинг юқорисидagi қўшимча тешик 13 салт ишлаш тармоғидagi сийракланишни камайтиради ва дроссель очила бошлагач, бу тешикдан эмульсия оқиб чиқиб, двигательнинг тургун ишлашига ёрдам беради. Кейинчалик дроссель-заслонка очила бориши билан салт ишлаш


тармоғи ўз ишини тўхтата боради ва ёнилғи асосий мезонлаш тармоғидан берила бошланади.

40-§. Ёнилғи аралашмасини барқарорлаштириш (компенсация қилиш) тузилмаси

Маълумки, ҳар қандай карбюраторда аралаштириш бўлинмасидаги сийракланиш даражаси дроссель-заслонканинг ҳолатига боғлиқ. Бўлинмадаги сийракланиш ортиши натижасида ёнувчи аралашма қуюқлашади ва ёнилғи сарфи кўпаяди. Шунинг учун аралаштириш бўлинмасида сийракланиш ортиб кетганда аралашманинг жуда ҳам қуюқлашиб кетишига йўл қўймайдиган тузилма керак.

Двигатель кичик юкланишдан ўрта юкланишга ўтганда, аралашма таркибини бир хил сақлаб туриш *аралашманинг барқарорланиши (компенсацияланиши)* дейилади. Бу вазифани бажарувчи карбюратор мосламаси *барқарорлаш (компенсация) тузилмаси* деб аталади. Замонавий карбюраторларда қуйидаги барқарорлаш системалари ишлатилади: 1) ёнилғининг ўтишини ҳаво таъсирида сусайтириш; 2) диффузордаги сийракланишни ростлаш; 3) аралаш усул билан барқарорлаш.

Кўпчилик автомобиль двигателларининг карбюраторларида ёнилғи ўтишини ҳаво таъсирида сусайтириш тармоғи ишлатилади. Бу усул ёнилғи жиклёрлари олдида сийракланишини камайтиришга асосланган. Карбюраторда ёнилғи ўтиш метёрини ҳаво таъсирида сусайтириш тармоғи 90-расмда кўрсатилган. Бундай тармоқли карбюраторга асосий мезонлаш тармоғидан ташқари ёнилғини барқарорлаш қудуғи 5 ва ҳаво жиклёри 6 киритилган бўлиб, асосий мезонлаш тармоғининг туйнукларига ёнилғи билан бирга ҳаво (ҳаво жиклёри орқали) киради, натижада ёнилғи эмульсияси ҳосил бўлади. Кейинчалик эмульсия тўзитгич туйнуги 8 орқали диффузор 1 га берилади ва ҳаво билан аралашади. Ёнилғи яхши эмульсияланиши учун барқарорлаш қудуғи 5 га найча 7 ўрнатилган. Ёнилғи тўзитгич 8 га босим остида келаётганда эмульсияланиш содир бўлса, ёнилғининг умумий сарфи ортади ва аралашма қуюқлашади. Ёнувчи аралашманинг қуюқланиш даражаси диффузор 1 орқали ўтаётган ҳавонинг миқдорига боғлиқ. Диффузор-



90-расм. Ёнилғи оқувини сусайтириш тармоғининг тасвирий чизмаси:

- 1 — диффузор, 2 — дроссель-заслонка,
- 3 — асосий жиклёр, 4 — қалқовичли бўлинма, 5 — барқарорлаштириш қудуғи,
- 6 — ҳаво жиклёри,
- 7 — барқарорлаштириш қудуқчаси,
- 8 — тўзитгич найчаси.



дан ўтувчи ҳаво миқдори камайганда барқарорлаш қудуқдаги ёнилғи босими таъсирида тузитгич найчасида ёнилғи кўтарилади. Дроссель-заслонка 2 тўла очилиши натижасида диффузордан ҳаво кўпроқ ўтади, сийракланиш ортади, лекин ёнилғи босими (Δh) уни барқарорлаштириш қудуқдан оқиб чиқишига кам таъсир кўрсатади. Бунинг натижасида ёнувчи аралашма секин-аста суёқлашади.

Диффузордаги сийракланиш ростланадиган барқарорлаштириш тармоқда диффузордаги сийракланишни ўзгартириб, зарур таркибли ёнувчи аралашма олинади. Бунинг учун диффузор орқали ўтаётган ҳаво миқдорини ўзгартирадиган карбюратор ишлатилади. Бундай тармоқли карбюраторлар, фойдаланиш муддати оз ва уларни ишлатиш қийин бўлганлиги сабабли кам қўлланилади.

Аралаш усул билан барқарорлаштирувчи тармоқли карбюраторларда ёнувчи аралашма жиклёрининг ўтказиш кесими ҳаракатланувчи мезонлаш ниналари ёрдамида ростланади. Мезонловчи нина сийраклагич ёки сийраклагич механик юритма орқали ҳаракатга келтирилади. Сийраклаш-механик ҳаракатланувчи нина ЗИЛ-111 снгил автомобилнинг двигателига ўрнатилган МКЗ-13 карбюраторида ишлатилган. Бундай тармоқда карбюраторларнинг мезонлаш нинаси тез сйилади, натижада уларнинг аниқ ишлаши сустрлашади ва уларни ишлатиш қийинлашади. Шу сабабли бундай тармоқли карбюраторлар кам тарқалган.

41-8. Бойитгич ва тезлатиш насоси

Бойитгич двигатель катта юкланишларда ишлаганда ёнувчи аралашмани ўз-ўзидан қуюқлаштириб боради (91-расм). Бойитгич механик ёки ҳаво юритмали бўлиши мумкин. Механик юритма билан ҳаракатга келтириладиган карбюраторнинг схемаси 91-расм, а да тасвирланган: бойитгич жиклёри асосий жиклёр 5 га кетма-кет уланган бўлиб, дроссель-заслонка 3 бир оз ёпилган пайтда қалқовичли бўлинма 9 да жойлашган бойитгич клапани 7 ёпиқ бўлади. Дроссель-заслонка 80...85 фоиз очиқ турганда, ҳаракатланувчи тиргак 10 ва тортқи 11 ёрдамида клапан 7 очилади ва бойитгичнинг жиклёри 8 орқали тузитгичга қўшимча ёнилғи юборилади. Бу қўшимча ёнилгининг миқдори асосий мезонлаш тармоғидан сарфланадиган ёнилгининг 15 ... 20 фоизини ташкил этади. Бойитгич клапаннинг ишга тушиш пайти тортқи 11 нинг узунлигига боғлиқ бўлиб, замонавий карбюраторларда бу тортқининг узунлиги ростланади. Ҳаво юритмали бойитгичнинг соддалашган чизмаси 91-расм, б да келтирилган. Бойитгич цилиндрда жойлашган поршень 14 клапан 7 га тиргак орқали таъсир кўрсатади. Тиргакка уни пастга ҳаракатлантирувчи пружина 15 киргизилган бўлиб, тиргакнинг юқори учига поршень 14 маҳкамланган. Поршеннинг пастки қисми карбюраторнинг ҳаво киритиш қувури билан, юқори қисми эса дроссель-заслонка 3



91-расм. Механик ва ҳаво юритмали карбюраторнинг бойиттичини (экономайзори) тасвирий чизмаси:


а) механик юритмали; б) ҳаво юритмали. 1 — киритиш қувурчаси, 2 — диффузор, 3—дрессель-заслонка, 4 — рычаг, 5 — асосий жиклёр, 6 — бойиттич клапани, 7 — бойиттич клапани, 8 — экономайзер жиклери, 9 — қалқонли бўлима, 10 — ўзак, 11 — юртқа, 12 — туташтирувчи туйиқ, 13 — юртқа пил идри, 14 — юртқа поршени, 15 — поршень ўзати пружинаси.

нинг орқа томонигача пармаланган туйнук 12 билан туташади. Дроссель-заслонка ёпилиб, унинг пастки бўлигида сийраклашиш катталашганда, поршень 14 цилиндр 13 нинг юқори қисмига кўтарилади ва пружина 15 сиқилади. Двигатель юкланиши катталашиб, дроссель-заслонка деярли тўла очилганда, унинг орқа бўшлигидаги сийраклашиш кескин камаяди. Бунда поршенга таъсир этувчи сийраклашиш кучи пружинанинг унга тескари йўналган кучидан кичик бўлади. Натижада поршень пастга тушади ва стерженнинг пастки учи клапан 7 нинг тубидан пастга босади. Клапан очилади ҳамда бойитгичнинг жиклери 8 ва тўзитгич туйнуғи орқали диффузор 2 га қўшимча ёнилғи кири-тилиб, аралашма қуюқлашади.

Сўнгги йилларда бойитгичдан ташқари баъзи карбюратор нусхаларида қўшимча бойитгич (эконоустат) деб аталувчи махсус қуюқлаштирувчи тузилма ишлатилмоқда. Қўшимча бойитгич (эконоустат) двигатель тўла юкланишда ишлаб, ҳаво сарфи жуда катталашган пайтда ёнувчи аралашмани суюқлашишдан сақлаб, уни метёрида қуюқлаштириш учун хизмат қилади. Қўшимча бойитгич ишлаш жараёнида ёнилғини бевосита қалқовичли бўлин-мадан махсус жиклёр, туйнук ва тўзитгич орқали диффузорнинг юқори қисмида жойлашган ҳаво киритиш қувурига йўналтиради.

Тезлатиш насоси. Автомобилни ишлатиш шароитларида (қияликка кўтарилиш ёки жадаллик билан ўзиб кетиш ҳолларида) двигатель тирсакли валнинг айланишлар сонини ёки юкланишини тезлик билан оширишга тўғри келади. Бу ҳолларда ёнувчи аралашма кескин суюқлашади, натижада двигатель ўчиб қолиши мумкин. Тезлатиш насоси дроссель-заслонка тез очил-ганда, ёнувчи аралашманинг ортиқча суюқлашмаслиги учун қўшимча миқдорда ёнилғи юбориш вазифасини ўтайди. Тезла-тиш насосида механик, ҳаво ёки диафрагма туридаги юритмалар қўлланилиши мумкин. Бундай юритмалар бойитгич юритмасига мослаштирилиб ёки айрим ҳолатда ўрнатилиши мумкин. Меха-ник юритмали тезлатиш насосининг соддалашган чизмаси 92-расмда кўрсатилган.

Дроссель-заслонка 4 ёпиқлигида поршень 8 қудуқ 9 нинг юқори қисмида туради ва поршень остидаги бўшлиқ ёнилғи билан тўла бўлади. Дроссель-заслонка тез очилганда рычаг 5, туташ-тиргич 6, тортқи 7 ва пластина 14 ёрдамида тиргак 12 га ҳаракат узатади. Натижада ўзак билан бир бутун қилиб ясалган поршень 8 қудуқ 9 даги ёнилғини тўзитгич туйнуғи томон ҳайдайди. Ёнилғининг сиқуви таъсирида ҳайдаш клапани 15 очилади ва жиклёр 16 орқали ўтган ёнилғи ҳаво туйнуғи 17 да пуркалади ҳамда карбюратор қувури 1 да олдиндан қуюқ аралашма тайёр-ланади. Сўнгра тиргак 12 га ўрнатилган пружина 13 поршени юқорига кўтиради ва унинг остида сийраклашиш ҳосил бўлади. Натижада ёнилғи киритиш клапани 10 орқали тезлатиш насо-сининг ишлаш услуби ҳаво юритмали экономайзернинг ишлашига ўхшаш (91-расм, б га қаранг).




92-рasm. Механик юритмали тезлатиш насоси тасвирий чизмаси:

1 — киритиш қувурчаси, 2 — диффузор, 3 — дроссель-заслонка ўқи, 4 — дроссель-заслонка, 5 — дроссель-заслонканинг бошқариш ричаги, 6 — туташтиргич, 7 — тортқи, 8 — тезлатиш насоси поршени, 9 — тезлатиш насоси қудуги, 10 — киритиш клапани, 11 — қалқовичли бўлинма, 12 — тиргак, 13 — пружина, 14 — бирлаштирувчи пластинка, 15 — чиқариш клапани, 16 — тезлатиш насоси жиклери, 17 — ҳаво туйнуғи.

ВАЗ, ЗИЛ ва ЗИЛ-114 двигателларида диафрагма юритмали тезлатиш насоси ишлатилади (93-рasm). Бу турдаги тезлатиш насосининг юритма қисмида бўлинма 5 мавжуд бўлиб, у қопқоқ билан жипс беркитилган. Бўлинма ичида диафрагма 7 ва унга маҳкамланган пружина 4 жойлашган. Диафрагма ричаг 8, тортқи 9 орқали дроссель-заслонканинг ричаги 10 билан бирлашган. Бўлинма 5 қалқовичли бўлинма билан тезлатиш насосининг шарикли клапани 3, туйнук ва тўзитгич 1 орқали туташган. Дроссель-заслонка тез очилганда, диафрагма 7, бўлинма 5 да ҳаракатланиб, ундаги ёнилғини сиқиб, жиклёр ва тўзитгич 1 орқали қувурга боради. Бу пайтда киритиш клапани 3 ёпилади ва чиқариш клапани 2 очилади.

Сўнгра диафрагма 7 пружина таъсирида орқага силжийди ва камерада сийракланиш ҳосил бўлади, натижада киритиш клапани 3 очилиб, қалқовичли бўлинмага ёнилғи ўтади.




93-рasm. Диафрагма юритмали тезлатиш насоси.

42-§. Двигатель тирсакли валининг айланишлар сонини чеклагич

Юк автомобилларида двигателнинг энг катта қуввати махсус чеклагич ёрдамида чегараланади. Айланишлар сонини чеклаш мақсадида карбюраторга ҳаво ёки бошқа турдаги юритмага эга бўлган чеклагич мосламаси ўрнатилади. 94-расмда марказдан қочма сийраклаш юритмали чеклагич тасвирланган.

Чеклагич датчиги корпус 1, айланувчи клапан 2 ва пружина 3 дан иборат. Клапан 2 тирсакли вал ёки тақсимлаш вали билан туташган юритма ёрдамида айланади. Сийракланиш бўлинмасининг юқориги бўшлиқ қисми найча 5 орқали ташқи муҳит билан бирлашган. Туйвуклар 6 ва 10 орқали карбюраторнинг аралаштиргич бўлинмаси дроссель-заслонканинг орқа бўшлиғи билан туташган. Пружина 7 дроссель-заслонканинг очилишини таъминлайди, унинг очиқ туриш ҳолати бошқариш ричаги 8 билан чекланади. Сийракланиш бўлинмасининг пастки қисми тешик 14 орқали ташқи муҳит билан туташган. Диафрагма 10 пружина 15 ёрдамида пастга тортилиб туради.

Тирсакли валнинг айланишлар сони керакли чегарага етганда, марказий найча 5 нинг ҳаво босими остида, клапан 2 пастга тушади ва тешик 4 ни беркитиб, сийракланиш бўлинмасининг



94-расм. Сыйраклаш (вакуумли) марказдан қочма турндаги айланишлар сони чеклагич тасвирий чизмаси

юқори қисмини ташқи муҳитдан ажратади. Натижада диафрагма 16 юқорисидаги бўшлиқда сыйракланиш ҳосил бўлади ва диафрагмани тепага силжитади, унга туташган ричаг 13 шарнир 12, дроссель ричаги 11 орқали дроссель-заслонка 9 ни қисман ёпади. айланишлар сони эса камаяди. Кейинчалик двигатель белгиланган ёки ростланидиган айланишлар сонига эришганда чекланиш яна шу усулда таъминланади.

43-§. Карбюраторларнинг конструктив хусусияти, тузилиши ва ишлаш услуби

Автомобиль двигателларига ўрнатиладиган карбюраторларнинг конструктив хусусияти қуйидагиларга боғлиқ: 1) ҳаво оқимининг йўналишига қараб: оқими юқоридан пастга йўналган, оқими пастдан юқорига йўналган, оқими ётиқ йўналган; 2) аралашма бўлинмасининг сонига қараб: бир бўлинмали, икки бўлинмали, кўп бўлинмали; 3) аралаштиргич бўлинмадаги диффузор сонига қараб: бир диффузорли, икки диффузорли ва кўп диффузорли карбюраторлар.


Юқорида баён этилган белгилари бўйича замонавий автомобиль двигателларида ҳаво оқими юқоридан пастга йўналган икки бўлинмали ва икки диффузорли карбюраторлар кенг қўлланилмоқда. Бундай карбюраторларнинг баландлик ўлчами кичик бўлганлиги сабабли қаршилиги кам киритиш қувурларини ишлатиш мумкин. Бу эса ёнилғи аралашмасининг двигатель цилиндрларига бир хил тақсимланиши ва тўлишини яхшилади. Замонавий карбюраторларнинг автомобиль двигателларига ўрнатилиши 3-жадвалда келтирилган.

Баъзи карбюраторларнинг автомобиль двигателларига ўрнатиллиги

PDF Compressor Free Version

Двигатель	Карбюраторлар									
	бир бўлинмали			икки бўлинмали				ўчғ бўлинмали		
	К-127	К-156	К-126П	К-88АМ	К-98А	К-126Б	К-126П	К-114	К-254	К-155
Ўрна- тадидиган авто- мобиль двигателлари	МЕМЗ- 968	ЗМЗ- 4022	ГАЗ- 24	ЗИЛ- 130	Урал- 375, Урал- 377	ЗМЗ- 66, ЗМЗ- 53А	МЗМА- 408	ЗМЗ- 13	ЗИЛ- 114	ЗИЛ- 113

Бир бўлинмали карбюраторлар. К-22Г карбюратори ГАЗ-51 автомобиль двигателига ва К-126Г карбюратори ГАЗ-24 автомоби-
ль двигателига ўрнатилган. Ҳозирги кунда К-127А ва К-133
карбюраторлар жуда кичик туркумли "Запорожец" автомобили-
нинг МЕМЗ-96Н ва МЕМЗ-968М двигателларига ўрнатилмоқда.
Ҳозирги вақтда Ленинград карбюратор заводида ишлаб чиқари-
лаётган тақомиллашган К-133 карбюратор нусхаси билан тани-
шиб чиқамиз. Бу карбюратор (95-расм) бир бўлинмали, ҳаво
оқими юқоридан пастга йўналган ва икки диффузорли бўлиб,
қалқович бўлинмаси мувозанатланган. Ёнилғи аралашмасини
барқарорлаштириш, ёнилгини ўтишини ҳаво таъсирида сусайти-




95-расм. ГАЗ-968 "Запорожец" автомобиль двигателлининг
карбюратори (К-133):

1 — юқори қисми, 2 — ҳаво заслонкасининг ричаги, 3 — корпус қисми,
4 — туташтирувчи ричаг, 5 — дроссель-заслонка ричаги, 6 — тирак шинт, 7 —
пастки қувурч, 8 — штуцер.

риш усулида олиб борилади. Карбюратор учта ажраладиган қисмдан иборат: қалқович бўлинмасининг қопқоғи ва ҳаво қувири билан жиҳозланган юқориги қисми 1, корпус қисми 3 ва остки қувор қисми 7. Юқориги қисми билан корпус қисми, рух қотишмасидан, остки қувор эса чуяндан қуйиб тайёрланган. Карбюраторнинг учта қисми бир-бири билан қистирмалар орқали пинт билан маҳкамланган.

96-расмда К-133 карбюраторининг соддалашган чизмаси тасвирланган. Ҳаво қувирига ўз-ўзидан ишлайдиган клапан 3 га эга бўлган заслонкаси 4 ўрнатилиб, у тортқи ва ричаглар орқали остки қувордаги дроссель 18 га уланган. Карбюраторнинг корпуси қалқовичли бўлинма ва аралаштириш бўлинмасидан иборат. Аралаштириш бўлинмасида диффузорлар блоки 19 ва ёнилғи жиклёрларининг тўзитгичи 5 жойлашган. Карбюраторнинг ёнилғи юборишини ҳаво таъсирида сустваштирадиган асосий мезонлаш



96-расм. К-133 карбюраторнинг тасвирий чизмаси:

- 1 — ҳаво туйнуғи, 2 — тезлатгич насосининг тўзитгичи, 3 — ҳаво заслонкаси-нинг ҳаво клапани, 4 — ҳаво заслонкаси, 5 — тўзитгич, 6 — эмульсия туйнуғи, 7 — ҳаво жиклёри, 8 — салт ишлаш тармоғининг ҳаво жиклёри, 9 — тур-фильтрли канал, 10 — нинасимон клапан, 11 — қалқович, 12 — тиқин, 13 — асосий жиклёр, 14 — салт ишлаш тармоғининг ёнилғи жиклёри, 15 — асосий заслонкачи қудуғи, 16 — салт ишлаш тармоғининг ростлаш винти, 17 — салт иш-лаш тармоғининг чиқариш тешиклари, 18 — дроссель-заслонка, 19 — диффузор, 20 — ҳайдаш клапани, 21 — тезлатиш насосининг киритиш клапани, 22 — тезла-тиш насосининг поршени, 23 — бойитгич клапани, 24 — бойитгич қудуғи, 25 — туртгич, 26 — тиргак, 27 — тортқи, 28 — туташтирувчи бикртаг.

тармоғи, умумий механик юритмали бойитгичи ва тезлатиш насоси бор. Бойитгич клапан 23, поршенли тиргак 26 дан иборат, улар карбюраторнинг корпусидаги махсус ~~PDF Compressor Free Version~~ каналлардан тезлатиш насоси қудуқчада жойлашган шарикли клапан 21, тиргакли ва пружинали поршень 22, туташтирувчи туйнукда жойлашган ўтказиш клапани 20 ва тўзитгич 2 дан иборат. Карбюратор турли маромларда қуйидагича ишлайди.

Двигателни юргизиш учун ҳаво заслонкаси 4 механик юритма ёрдамида беркитилади. Дроссель-заслонка 18 туташувчи рычаглар ва тортқи ёрдамида бир оз очилади. Аралаштириш бўлинимасида ҳосил бўлган катта сийракланиш диффузор 19 нинг ҳалқасимон тирқишларидан ёнилгининг ҳамда салт ишлаш тармоғи тешиклари 17 дан таркиблашган аралашманинг оқиб чиқишини таъминлайди. Натижада ёнувчи аралашма жуда қуюқлашиб кетмаслиги учун, аралаштириш бўлинимасида кучайтирилган сийракланиш таъсирида ҳаво заслонкасининг ўз-ўзидан ишга тушадиган клапани 3 очилади. Двигатель юргизилгандан сўнг ҳаво заслонкаси тўла очилади. Двигатель тирсакли вали секин айланиб салт ишлаганда, дроссель-заслонка 18 чеклагич винтнинг чегаралаш ҳолатигача беркитилган бўлади. Диффузордаги ҳаво тезлиги ва сийракланиш жуда кичик бўлиб, диффузорнинг ҳалқасимон тешикларида ёнилги чиқа олмайди. Аммо дроссель-заслонканинг орқа бўшлиғида катта сийракланиш пайдо бўлади ва салт ишлаш тармоғи ишга тушади. Ёнилги қалқовичли бўлинимадан салт ишлаш жиклери 14 орқали таркиблашган аралашма туйнугига ўтиб, ҳаво жиклерида келаётган ҳаво билан аралашади. Ҳосил бўлган таркиб эмульсия туйнуги бўйлаб ҳаракатланиб, юқориги тешик 17 дан ўтган ҳаво билан аралашади ва пастки тешикдан двигателнинг киритиш қувурига чиқади. Бу ерда шу таркиб дроссель тирқишларидан ўтган ҳаво билан аралашиб, ёнувчи аралашма ҳосил қилади ва у цилиндрларга юборилади. Тармоқ салт ишлаганда аралашма миқдори винт 16 билан, салт айланишлар сови эса дросселнинг беркилишини ўзгартирадиган тирак винт 6 билан (95-расмга қаранг) ростланади.

Двигатель ўртача юкланишлар ишлаганда дроссель-заслонка 18 каттароқ очилган сайин кичик диффузордаги сийракланиш ортиб боради, натижада қалқовичли бўлинимадаги ёнилги асосий жиклёр 13 дан ўтиб, тўзитгич 5 га юборилади. Ёнилги таркиблаш туйнуқларида ҳаракатланганда унга салт ишлаш тармоғининг ҳаво жиклери 7 ва таркиблашган аралашма туйнуги 6 дан ўтган ҳаво аралашиб, аралашма анча суюқлашади. Диффузорда сийракланиш қанчалик катта бўлса, ҳаво жиклери 8 орқали ҳаво шунча кўп кириб, ёнилгининг тўзитгич 5 дан оқиб чиқиши шунга кўра сустлашади. Шу йўл билан ёнилги аралашмаси барқарорлашади.

Двигатель тўла юкланишда ишлаганда дроссель-заслонка 18 нинг очилиши катталашади ва у билан тортқи ҳамда рычаг ёрдамида туташган бойитгич тиргаги 26 пастга тушади. Дроссел-


нинг тўла (80 фоиз атрофида) очилишига озгина қолганда бойитгич тортқиси клапан 23 ни очади ва қудуқ 24 дан асосий мезонловчи тармоққа унинг жиклёридан ташқари яна ортиқча ёнилғи юборилади ва қуюқлаштирилган аралашма ҳосил қилинади. Шу туфайли двигатель энг катта қувватда ишлайди.

Дроссель-заслонка бирданига очилганда у билан ричаг, тортқич ва туташтиргич 28 ёрдамида бирлашган тезлатиш насоси поршени 22 тезда пастга тушади ва ёнилғининг босим таъсирида киритиш клапани 21 ёпилиб, ҳайдаш клапани 20 эса очилади. Натижада ёнилғи, тезлатиш насоси тўзитгичи 2 орқали ўтиб, аралаштириш бўлинимасига пуркалади. Шу тариқа аралашманинг суюқлашувиغا йўл қўйилмайди. Дроссель-заслонка аввалги очиқ ҳолатига қайтиши туфайли поршень 22 кўтарилади, натижада клапан 21 очилади ва қудуқ яна ёнилғи билан тўлади.

Икки бўлиммали карбюраторлар. Икки бўлиммали карбюраторларнинг ишлаш услуби бир бўлиммали карбюраторларникидан деярли фарқ қилмайди. Бу турдаги карбюраторлар ишлатилганда аралашманинг цилиндрларга тақсимланиши ва тўлиши яхшиланади, двигательнинг қуввати 8...10 фоиз кўпаяди. Шунинг учун кўп ҳолларда замонавий автомобиль двигательларида икки бўлиммали карбюраторлар ишлатилмоқда.

К-88АЕ карбюратори ЗИЛ-130 автомобиль двигателига ўрнатилади (97-расм). Бу турдаги карбюраторларда ҳам аралашма оқими юқоридан пастга йўналган, уларда қалқовичли бўлимма билан мувозанатлашган кичик 14 ва катта 49 диффузорли иккита аралаштиргич бўлиммаси бор. Карбюраторнинг корпуси уч қисмдан иборат бўлиб, юқори ва ўрта қисмлари рух қотишмасидан, пастки қисми эса чўяндан қуйиб тайёрланган. Карбюраторнинг юқори қисми ҳаво қувури 17 ва қалқович бўлиммасининг қопқоғи билан жиҳозланган. Ўрта қисмида иккитадан диффузорга эга бўлган аралаштиргич бўлиммаси бўлиб, уларга мезонловчи тузилма тармоқларининг қисмлари ўрнатишган. Пастки қисми 42 аралаштиргич қувурларидан иборат бўлиб, уларнинг ичида дросселлар заслонкаси 43, ташқарисида эса айланишлар тезлигини чеклагич қисми ва салт ишлаш тармоғининг винтлари 46 ўрнатишган.

Карбюраторнинг ҳар бир аралаштиргич бўлиммасида двигательнинг фақат тўртта цилиндри учун аралашма тайёрланади. Асосий мезонловчи тармоқ ёнилғининг ҳаво таъсирида сустланишини таъминлайди. Қалқовичли бўлимма, ҳаво заслонкаси, киритиш қувури, бойитгич ва тезлатиш насоси карбюраторнинг иккала аралаштиргич бўлиммаси учун умумийдир. Ҳар бир бўлимма алоҳида мезонловчи ва салт ишлаш тармоғига эга. Тезлатгич насосда ҳар бир бўлимма учун биттадан тўзитгич бор. Остки қувурларга иккита дроссель 43 ўрнатилиб, улар айланишлар тезлигини чеклагич датчиги билан боғлаган умумий ўқ 44 га бириктирилган. Дроссель-заслонканинг ўқдари умумий тортқи ёрдамида ҳаво заслонкасининг ўқи билан туташган.



97-рисунок, К-88А карбюраторнинг тасвирий назмаси:

1 — қалқончи, 2 — пружина, 3 — устқуйма, 4 — қалқончи ўқининг қалғи, 5 — сўр сымли филътр, 6 — тикчи, 7 — аниқловчи, 8 — берилтувчи иницла, 9 — иницла уяси, 10 — асосий жикёлёр, 11 — салт илалли тармоғининг ҳаво ил бинили жикёлари бую- ки, 12 — асосий мезонлаш тармоғининг ҳаво жикёлари, 13 — тўла қушлат жикёлари, 14 — қаттиқ диффузор, 15 — ичи бую ту- зилма, 16 — теслаттич насоснинг тўзиги тешиги, 17 — барқарорлаш илаллиси, 18 — ҳаво заслонкаси, 19 — алфимати, 20 — клапан, 21 — илалли қопқоти, 22 — улагич, 23 — барқарорлаш тўзиги, 24 — тирлак, 25 — гапка, 26 — йиллатирувчи итудак, 27 — бикрат, 28 — теслаттич насос тирлагич, 29 — қулаф шайба, 30 — пружина, 31 — теслаттич насос ил бинили тирлагич, 32 — манжета, 33 — сикучи пружина, 34 — теслаттич насос илаллиси, 35 — туртки, 36 — йиллатирувчи ша- рикли клапан, 37 — қулаф-ҳалқа, 38 — тескари клапан, 39 — тутатирувчи илалли, 40 — рикат, 41 — аниқли, 42 — карбюратор қорғусининг илалли қисми, 43 — дроссель-заслонка, 44 — заслонка ўқи, 45 — салт илалли тармоғининг ростлангайдиган тешиги, 46 — илалли дроссель-заслонка тармоғининг ростлангайдиган тешиги, 47 — пружина, 48 — салт илалли тармоғининг ростлангайдиган тешиги, 49 — қаттиқ диффузор, 50 — ҳўтаси клапани.

Совуқ двигателни юргизишда ҳаво заслонкаси 18 берк бўлиб, заслонкани дросселлар валчаси билан туташтирувчи ричаглар ва тўртқилар ёрдамида бир вақтда иккала дроссель 43 бир оз очилади. Аралаштириш бўлинмаларидаги ва дросселлар орқасидаги катта сийракланиш натижасида диффузорлар 14 нинг ҳалқасимон тўзитгич тирқишлари 22 дан ёнилғи ҳамда салт ишлаш тармоғи тешиклари 48 ва 45 дан таркиб оқиб чиқади. Натижада двигателни юргизиш учун зарур бўлган қуюқ аралашма ҳосил бўлади. Кейинчалик заслонканинг ўз-ўзидан ишга тушувчи клапани 19 очилиб, у аралашманинг ортиқча қуюқлашувига тўсқинлик қилади. Двигатель юргизилгандан кейин ҳаво заслонкаси 18 очиб қўйилади.

Двигатель тирсакли вали секин айланиб, салт ишлаганда дроссель-заслонка 43 бир оз очик бўлиши керак. Шу сабабли диффузорлар 14 даги ҳаво тезлиги ва сийракланиш унча катта бўлмайди ва уларнинг ҳалқасимон тўзитгичлари 22 дан ёнилғи оқиб чиқмайди. Лекин дросселлар орқасида катта сийракланиш ҳосил бўлади, у пастки ростланувчи тешик 48 орқали аралашма таркибланиш туйнугига, ундан эса салт ишлаш жиклери 11 га узатилади. Бу сийракланиш таъсирида ёнилғи қалқовичли бўлинмадан асосий жиклёр 10 ва тўла қувват жиклери орқали салт ишлаш жиклёрлари 11 га, сўнгра жиклёрнинг юқориги тешигидан келадиган ҳаво билан аралашади. Ҳосил бўлган таркиб махсус эмульсия туйнук бўйича ҳаракатланиб, юқориги ростланмайдиган салт ишлаш тешиги 45 ҳамда ростланадиган тешик 49 дан ўтган ҳаво билан аралашиб, аралаштириш бўлинмасига чиқади ва унда асосий ҳаво билан аралашади. Дросселнинг офилишига қараб тешик 45 да катта сийракланиш ҳосил бўлади ва иккала тешик 45 ва 48 дан таркибланиш аралашма чиқади. Шу тўғрисида салт ишлаш маромидан асосий мезонловчи тармоғи билан ишлашга раво бўлади.

Тармоқ салт ишлаганда аралашма миқдорини ростлаш учун пружина 47 ли ростлагич винти 46 мўлжалланган.

Двигатель ўртача юкланишларда ишлаганда асосий мезонловчи тармоқ ёрдамида суюқлаштирилган ёнувчи аралашма тайёрланади. Ёнилғи қалқовичли бўлинмадан асосий жиклёр 10 ҳамда тўла қувват жиклери 13 орқали ўтиб, йўлда ҳаво жиклери 12 дан кирган ҳаво билан аралашади. Ҳосил бўлган таркиб тўзитгич 22 нинг ҳалқасимон тирқишидан чиқади. Асосий мезонловчи тармоқнинг ҳаво жиклери 12 орқали ўтган ҳаво асосий жиклёр 10 на тўла қувват жиклери 13 орқали келаётган ёнилғини тормозлайди ва ёнувчи аралашма суюқлашади.

Двигатель тўла юкланишда ишлаганда тўла қувват жиклёрлари 13 га иккита бойитгич клапанлари 36 ёрдамида қўшимча ёнилғи юбориш йўли билан аралашма қуюқлаштирилади. Дроссель тўла очилганда тиргак 24 туртгич 35 орқали бойитгичнинг шарикли клапани 36 ни очади, бу эса тўла қувват жиклери 13

га ўтувчи ёнилғи оқимини оширади. Натижада аралашма керак-лича қуюқлашади.

Дроссель-заслонка кескин очилганда, у билан ричаг 40 воситасида бирлашган тортқи ва туташтиргич 27 пастга ҳаракатланиб, пружина 30 орқали тезлатгич насоси қудуғидаги ёнилғининг сиқуви ошиб, унинг таъсирида тескари клапан 38 беркилади, ҳайдаш клапани 50 эса очилади. Ёнилғи босим остида махсус туйнуклар орқали ўтиб, тезлатгич насосининг тузитгич тешиги 16 дан аралаштириш бўлинмасига пуркалади. Пуркалган ёнилғи оқими кичик диффузорлар 14 деворларига урилиб, майда заррачаларга ажралади ва аралашма қуюқлашади. Шу йўл билан двигатель тирсакли валини катта тезликка кескин ўтказиш мумкин.

Бу турдаги карбюраторларда двигатель тирсакли валининг айланишлар сонини чеклаш мақсадида марказдан қочма сийрак-лаш турдаги чеклагич ўрнатилади. Карбюраторни бошқариш учун ҳайдовчи ҳаво ва дроссель-заслонкаларининг очилиш даражасини ростлаб туриш лозим. Ҳаво заслонкаси одатда қўл билан сим тортқи юритмали дастак ёрдамида бошқарилади. Дроссель-заслонка икки хил бошқармага эга, қўл бошқармаси ёки оёқ педали — акселератор.

Кўп бўлинмали карбюраторлар. Булар турига ЗМЗ-13, ЗИЛ-114 ва ЗИЛ-117 автомобиль двигателларига ўрнатиладиган К-114, К-254 ҳамда К-255 карбюраторлари киради. Бу турдаги карбюраторлар тузилиши ва ишлаш услуби бўйича бир-бирига ўхшаш. Шунинг учун мисол тариқасида К-254 карбюраторининг умумлашган тизими билан танишиб чиқамиз.


К-254 карбюратори тўрт камерали ҳаво оқими юқоридан пастга йўналган, икки диффузорли, қисман мувозанатлашган. Ёнилғини барқарорлаштириш ҳаво усулида олиб борилади ва салт ишлаш тармоғи ёрдамида тайёрланадиган аралашма ўз-ўзидан соزلанади. Карбюратор битта корпусда умумлашган икки хонадан ташкил топган бўлиб, ҳар бир хона двигателнинг тўртта цилиндрини аралашма билан таъминлайди. Хонанинг ҳар бирида қалқовичли бўлинма ва айрим ҳолда мезонловчи тузилма билан жиҳозланган иккита аралаштиргич бўлинмаси бор. Бошқа турдаги карбюраторларга тегишли бўлган тармоқ ва мосламалардан ташқари, ҳаво заслонкасини ўз-ўзидан бошқариш учун мўлжалланган махсус иссиқлик сийратгич ва диафрагма туридаги бошқарув тузилмаси билан жиҳозланган.

44-§. Таъминлаш тармоғи асбобларининг конструктив хусусиятлари ва ишлаш услуби

Ёнилғи баки ёнилғини сақлаш учун мўлжалланган бўлиб, унда автомобилнинг 400...500 км йўл босишига етадиган ёнилғи сақланади. Автомобиллардаги бакнинг сиғими қуйидагича бўлади:

ГАЗ-24, "Волга"—55 л, ГАЗ-53А—90 л, ЗИЛ-130—170 л, Урал-375 ининг иккита бакида 340 л.

Ёнгил автомобилларда ёнгил баки кўпинча кузовнинг орқа қисмида жойлашади, юк автомобилларида эса ён томонидан рамага ўрнатилади. Бакнинг идиши 11 пўлат тунукадан штамп-ланган усули билан овал ёки тўғри бурчак шаклида ясалади (98-расм). Бакнинг мустаҳкамлигини ошириш ва ёнгилгининг



98-расм. ЗИЛ-130 автомобилининг ёнгил баки:


1 — датчик, 2 — ёнгил сатҳини кўрсаткич, 3 — қопқоқ, 4 — гармоқ билан уланган жўмраги, 5 — тўр фильтр, 6 — буғлатиш тиқини, 7 — ёнгил қуйиш бўғизи, 8 — суриладиган найча, 9 — тўр фильтр, 10 — тўсиқлар, 11 — ёнгил бакининг корпуси, 12 — найча.

кучли чайқалишини камайтириш мақсадида унинг ички бўшлиғига мувозий равишда тўсиқлар 10 қўйилган. Бакка ёнгил унинг юқори қисмида жойлашган қуйиш қувури 7 орқали юборилади. Кўпинча суриладиган найча 8 нинг қуйи қисмига тўр фильтр ўрнатилган, қуйиш қувури 7 нинг бўғизи эса буғ ҳаво клапани қопқоғи 3 билан жипс қилиб беркитилади. Бу клапанларнинг ишлаш услуби радиаторнинг буғ ҳаво клапанига ўхшаш бўлиб, бензин буғларининг бакдан ташқи муҳитга кўтарилишига йўл қўймайди ҳамда бакдаги ёнгил босимини белгиланган ҳолатда ушлаб туради. Бакдаги босим ташқи муҳит босимидан 1,0...3,0 кПа (0,01...0,03 кгк/см²) кам бўлганда киритиш клапани очилиб, бакка ҳаво ўтказилади. Бакдаги босим ташқи муҳит босимидан 10...20 кПа (0,10...0,20 кгк/см²) ортгач, чиқариш клапани очилади ва ташқи муҳитга ёнгил буғлари чиқариб юборилади.

Ёнгил бакида датчикли 1 кўрсаткич 2 билан назорат қилинади. Ёнгил бакдан насосга ва насосдан карбюраторга пўлат

найча 12 орқали оқиб келади. Найчаларнинг учлари йўғонроқ қилиниб, штуцерга никелли гайкалар ёрдамида маҳкамланади.

Ёшилги насоси. Карбюраторли двигателларда диафрагма туридаги ёшилги насоси ишлатилади (99-расм). Насос ҳаракатини тақсимлаш валининг экцентригидан олиб, ёшилгини бакдан карбюраторнинг қалқовичли бўлинмасига кичик босим остида 120...130 кПа ($1,3 \text{ кгк/см}^2$) узатиб туради. Насос учта ажралувчи қисмдан: корпус, қаллақ ва қопқоқдан иборат, улар бир-бири билан қистирма орқали винт билан жипс маҳкамланади. Насос



99-расм. Диафрагма туридаги ёшилги насоси чизмаси.

кўпинча двигатель блок-картерининг ён деворига болт билан маҳкамланиб, коромисло 2 нинг ташқи учи тақсимлаш валининг эксцентри 1 га тиралади. Тақсимлаш вали айланганда, унинг эксцентриги таъсирида коромисло ўз ўқи 4 атрофида бурилади. Шу пайт коромислонинг ички елкаси пастга ҳаракатланиб, тиргак 5 ва унга туташган диафрагма 7 ни пастга тортади. Натижада диафрагма остидаги пружина сиқилади ва диафрагма тепасидаги бушлиқда сийракланиш ҳосил бўлиб, тўр филътр 10 ва киритиш клапани 12 орқали киритиш бўлинмаси 11 дан ёнилғи киради. Бу вақтда ҳайдаш клапани 8 ёпиқ бўлади. Лекин эксцентрик 1 нинг дўнг қисми коромисло 2 нинг ташқи учидан узоқлашган сари, диафрагма 7 пружина 6 таъсирида юқорига кўтарилади. Шу сабабли диафрагма тепасидаги ҳайдаш бўлинмаси 9 да босим ҳосил бўлади. Натижада ҳайдаш клапани очилади ва ёнилғи ҳайдаш бўлинмаси 9 га ўтиб найча орқали карбюраторнинг қалқовичли камерасига боради. Қалқовичли бўлинмага ёнилғи тўлиши билан унга ўтаётган ёнилғининг сиқувчи карбюраторнинг нинасимон клапанини мажбуран очишга кучи етмайди ва қалқовичли бўлинмага ёнилғи ўтиши вақтинча тўхтади. Бу ҳолда насоснинг пружинаси 6 ёнилғининг сиқув кучини енга олмайди, натижада диафрагма 7 кўтарилмайди ва икки елкали коромисло 2 қайтарувчи пружина 3 ва эксцентрик 1 таъсирида сал тебраниб туради. Двигатель ишламаганда карбюраторнинг қалқовичли бўлинмаси ёнилғи насосининг қўл билан ҳаракатланувчи ричаги 13 воситасида ёнилғи билан тўлдирилади. Бир қаторли двигательларда ёнилғи насоси блок-картернинг тақсимлаш вали томонидаги ён деворига ўрнатилади. Тақсимлаш вали юқорида жойлашган бир қаторли двигательларда эса ёнилғи насоси блокнинг каллак қисмига жойлашиб, эксцентрикдан ҳаракатланувчи оралиқ штанга воситасида (МЗМА-412) ёки ҳаракатни тақсимлаш валидан олувчи қўшимча валдаги эксцентрик ёрдамида ҳаракатга келтирилади. Тақсимлаш вали блок картернинг ўрта қисмда жойлашган V-симон двигательларда (ЗМЗ-53) ёнилғи насоси тақсимлаш вали шестерняси қопқоғининг ўнг томонида ўрнатилган. Насос ҳаракатни тақсимлаш валининг олд қисмида жойлашган эксцентрик билан туташган оралиқ тиргакдан олади. МЕМЗ-966 ва МЕМЗ-968 двигательларда ёнилғи насоси цилиндрлар блокининг ўнг томонида ўрнатилган тақсимлаш валининг орқа қисмида жиҳозланган шестернялар қопқоғига жойлашган. Насос тақсимлаш валининг кетинги учига ишланган эксцентрикдан ҳаракатланувчи тиргак воситасида ишлайди.

ЗИЛ-114 двигателида электр юритмали, марказдан қочма турдаги ёнилғи насоси қўлланилган бўлиб, у ёнилғи бакида жойлашган.


Ёнилғи филътрлари ва тиндиргичлар. Ёнилғини карбюраторга киритишдан олдин механик аралашмалар ва сувдан тозалаш зарур. Чунки ёнилғи яхши тозаланмаслиги оқибатида карбюра-

торнинг қил тешиклари ва туйнукчалари ифлосланиб, унинг аниқ ишлаши ёмонлашади. Шунинг учун таъминлаш тармоғидан ўтаётган ёнилғи бир неча бор тозаланади.

Симтурли филтёрлар ёнилғи бакининг қуйи қувирига, ёнилғи насоси корпусининг қопқоғига ва карбюраторнинг қалқовичли бўлинимаси штуцерига ўрнатилади. Филтёр-тиндиргич ёнилғи насосига ёки ўзи алоҳида ўрнатилиши мумкин.

Юк автомобилларида карбюраторга юборилаётган ёнилғи ёнилғи баки ва насос оралиғида жойлашган филтёр-тиндиргич ҳамда насос билан карбюратор ўртасида ўрнатилган майин филтёрдан кетма-кет ўтади.

Филтёр-тиндиргич (100-расм) чўян корпус 8 ва 14 дан иборат. Корпус қисмига устунлар 7 га кийдирилган тозаловчи қисмлар 6 ўзак 10 ёрдамида ўрнатилиб, қопқоқнинг устида стерженнинг



100-расм. Ёнилғи филтёри — филтёр тиндиргич:


1 ва 4 — найчалар, 2 ва 5 — қистирма, 3 — болт, 6 — тозаловчи қисм, 7 — устун, 8 — корпус, 9 — тиқин, 10 — ўзак, 11 — пластинка, 12 — пластинка тешикчалари, 13 — бўртиқ, 14 — қопқоқ

учидаги резъбасига буралувчи болт билан маҳкамланган. Фильтр қисмлари бўртиқ 13 ли (бўртиқ баландлиги 0,05 мм) ва тешик 12 ли қилиб штамповкаланган жез пластинкалар 11 дан йиғилади. Пластинкалар бўртиқли бўлгани учун улар бир-бирининг устига қўйилганда орасида 0,05 мм тирқиш қолади.

Ёнилғи насоси ишлаши туфайли бакдаги ёнилғи фильтри тиндиргичдаги найча 1 орқали унинг ички қисмига ўтади, бунда ёнилғининг ҳаракатланиши сусаяди, натижада ёнилғи таркибидаги механик аралашмалар ва сув корпус тубига чуқади, чуқмаган механик заррачалар тозаловчи қисми 6 нинг тирқишларидан ўтиб, пластинка 11 сиртларига илашиб қолади ва ёнилғи яна тозаланади, фильтр-тиндиргичда ҳосил бўлган чуқма резбали тиқин 9 билан беркитилган тешикдан чиқариб турилади.

Майини фильтр (101-расм) рух қотишмасидан қуйиб тайёрланган корпус 1, тиндиргич стакан 5, пружина 4 ва маҳкамлаш чангаги 6 дан иборат, стакан ичида тозаловчи таркибий қисм 3 жойлашган. Тозаловчи қисмлар капрондан ясалган патронга қаватма-қават қилиб ўралган тўр симдан ёки сополдан ясалади. Ёнилғи бу тозаловчи таркибий қисмлардан ўтганда унинг жуда майда механик заррачаларини ушлаб қолади, натижада ёнилғи яхши тозаланади. Баъзи майини фильтрларга ёнилғидаги металл заррачаларини ушлаб қолиш учун магнит қўйилади. Майини фильтрининг стакан қисмини вақт-вақти билан корпусдан ажратиб, тозаловчи таркибий қисмлардан бўшатилган ҳолда сув ва қуйқалардан тозаланилади. Таъминлаш тармоғининг кўпчилик асбоб-ускуналари мис, жез ёки пўлатдан тайёрланган ёнилғи найчалари ёрдамида бир-бири билан бирлашади. Агар бу найчалар пўлатдан тайёрланса, уларнинг сиртига емирилишга чидамли қатлам қопланади (қалай, қўرғошин ёки мис).


Ҳаво фильтри. Ҳаво таркибидаги чанг цилиндрларга кириши натижасида двигатель деталлари тез ёйилади. Шунинг учун таъминлаш тармоғига ҳаво фильтри ўрнатилади. У двигатель цилиндрларига кирадиган ҳавони чангдан тозалаш учун хизмат қилади.



101-расм. Ёнилғини тозаловчи майини фильтр:

- 1 — корпус, 2 — қистирма,
- 3 — фильтрловчи таркибий қисм,
- 4 — пружина, 5 — стакан-тиндиргич,
- 6 — чангак (скоба).

Автомобиль двигателларида инерцион-мойли ҳаво филтри кенг тарқалган. Бундай филтрларда ҳаво инерция кучи билан мой ваннасига ўтади ва унда ҳаво чанглари тўтилиб қисман тозаланган ҳаво яна тозаловчи таркибий қисмлардан ўтади. ЗИЛ-130 автомобили двигателларида ишлатиладиган инерцион мойли ҳаво филтри ҳавони икки марта тозалайди (102-расм), унинг корпуси 8 ва қопқоғи 3 ичида тозаловчи қисм 2 жойлашган. Мой ваннасининг қопқоғига ҳаво кирадиган калта қувурча 4 ўрнатилган. Ҳаво филтрини карбюраторга ўрнатиш учун марказий қувур 9 ни карбюратор фланецига ўтказиб, винт 5 лар ёрдамида маҳкамланади. Ҳаво филтрининг ён томонига ўрнатилган калта қувур 6 орқали тозаланган ҳаво компрессорга ўтади ва ундан автомобилнинг тормоз системасига юборилади. Двигатель ишлаганда сийракланиш таъсирида ҳаво, филтрнинг ҳаво киритувчи қувури 4 орқали, корпус 8 нинг пастки қисмига йўналади, бунда ҳаво таркибидаги йирик чанг заррачалари кучли




102-расм. Ҳаво филтри.

инерция кучи таъсирида ҳаракатланиб, фильтрнинг тубига тушади ва мой ваннасида тутилади. Ҳаво мой сиртига яқинлашгач, ундаги майда чанг заррачалари фильтр тубидаги мойга илашиб қолади. Сўнгра ҳаво ўз йўналишини ўзгартириб, тозаловчи таркибий қисм 2 томонга ҳаракатланади. Ҳаво таркибидаги қолган чанг заррачалари тозаловчи таркибий қисм 2 нинг мой билан намланган капрон толаларига илашади ва унда йиғилиб қолган мой секин-аста оқиб, мой қайтаргич 7 га тушади ҳамда уни кесикларидан оқиб, мой ваннаси 1 даги мой билан қўшилади. Тозаланган ҳаво марказий қувур 9 орқали карбюраторга киради.

Бундай ҳаво фильтри ҳавони 98 фоизгача майда заррачалардан тозалайди.

Биз кўраётган автомобиль двигателининг ҳаво фильтрига ҳаво двигатель капоти ичидаги махсус ҳаво туйнуғи орқали сўрилиб, катта тезлик билан киради. Ҳаво фильтри бу туйнук билан оралиқ резина ва қувурча орқали туташтирилган. Ҳаво фильтрига



103-расм. Урал-377 двигателининг ҳаво тозалагичи тасвирий чизмаси.

кираётган ҳаво шовқинини камайитириш мақсадида фильтр қоп-қоғига наматдан тайёрланган қистирма қўйилади.

Урал-377 автомобилида ҳаво фильтри олдида инерцион эжектор туридаги чанг тутгич ўрнатилган (103-расм). Двигатель ишлаганда ҳаво инерцион чанг тутгич корпуси 1 га киради ва конуссимон ҳалқалар 2 га урилиб, йўналишини ўзгарттиради. Натижада инерция бўйича ҳаракатланаётган ҳаводаги чанг заррачалари сўриш найчаси 3 га кириб қолади ва ундан эжекторга бориб, ишлатилган газлар билан аралашади ва ташқи муҳитга чиқарилади. Шу тартибда олдиндан тозаланган ҳаво қувур орқали инерцион мойли ҳаво фильтри 5 га юборилади.

Киритиш қувурлари ва ёнувчи аралашмани иситиш. Киритиш қувурлари карбюраторни аралаштиргич бўлинмасининг киритиш клапани туйнуклари билан туташтириб, ёнувчи аралашмани карбюратордан двигатель цилиндрларига юбориш учун хизмат қилади. Кўпчилик ҳолларда киритиш қувурлари алюминий қотишмасидан, баъзан чўяндан қуйиб тайёрланади.

Бир қаторли клапанлари пастда жойлашган двигателларда киритиш ва чиқариш қувурлари блокнинг бир томонида жойлашади, клапанлари юқорида жойлашган двигателларда эса киритиш ва чиқариш қувурлари кўпинча блокнинг каллак қисмига, бир томонда устма-уст қилиб (BA3, ЗМЗ-24А) ёки икки томонга ўрнатилади (МЗМА-412).


V-симон двигателларда киритиш қувурлари блокнинг юқори айрилиш қисмида, қўш хоналар оралиғига ўрнатилган.

Бир бўлинмали ёки кетма-кет уланган икки бўлинмали карбюратор ўрнатилган двигателларда киритиш қувурлари барча цилиндрлар учун умумийдир. Мувозий уланган икки ёки тўрт бўлинмали икки хонали карбюратор ўрнатилган двигателларда эса киритиш қувурлари иккита киритиш туйнуғи билан таъминланган.

104-расмда ЗИЛ-130 двигателининг киритиш қувури кўрсатилган. Киритиш қувурининг корпуси 1 да ёнилғи аралашмасини цилиндрга юбориш учун иккита туйнук бўлиб, уларнинг ҳар бири карбюраторнинг қуйи қисми билан бирлашган. Карбюраторни ўрнатиш учун киритиш қувурининг юқори қисмида фланец 2, шамоллатиш тармоғининг қувурчаси учун фланец 4 ва совитиш тармоғининг чиқариш қувурчаси учун фланец 3 мўлжалланган. Бундан ташқари, киритиш қувурига шамоллатиш қартерининг қувурчасини улаш учун штуцер 5 ўрнатилган. Қувурларни блокка жипс бириктириш учун металл асбест қистирмалар қўйилади.

Ёнилғи аралашмасини қиздириш ёнилғини батамом буғлаш учун зарур, акс ҳолда у томчи ҳолига келади ва ёнилғи

Эжектор — сийракланиш натижасида шитоб билан ҳаракатлантирувчи муҳитни кинетик энергиясини бошқа муҳитга ўтказиш учун хизмат қиладиган тузилма.




104-расм. ЗИЛ-130 двигателининг киритиш қуури.

аралашмаси цилиндрларда яхши ёнмайди ва натижада двигатель тўла қувват билан ишламайди, ёнилғи аралашмасини қиздириш мақсадида киритиш қувурларининг карбюраторга яқин жойлашган қисмининг чиқариш қуури билан туташтириладиган махсус ғилофи бор. Двигатель цилиндрларига ишлатилган газлар шу ғилофга ўтиб, киритиш қуури деворларини ва ёнувчи аралашмасини херагича қиздиради. Юқорида айтилганидек, ЗИЛ-130 автомобили двигателида киритиш қувурининг махсус сув ғилофи бор. Совитиш тармоғида термостат бўлгани сабабли совуқ двигателни юргизиш ва киритиш қувурини қиздириш тезлашади.

Газ чиқариш тармоғи. Автомобиль двигателининг газ чиқариш тармоғи чиқариш қуури ва сўндиргич (глушатель)дан иборат. Чиқариш қуури, асосан, чўяндан қуйиб тайёрланади ва металл асбест қистирма (прокладка) орқали блокка ёки двигателнинг каллагига гайкалар билан маҳкамланади. Чиқариш қувурининг бир томони чиқариш клапанларининг каналлари, иккинчи томони эса қабул қуури орқали сўндиргич билан бирлашган.

V-симон двигателларда иккита чиқариш қуури бўлиб, улар қабул қилгич қувурлари орқали битта сўндиргич (ЗИЛ-130) ёки иккита сўндиргич (ЗИЛ-114) билан бирлашган, ёнувчи аралашма ва ишлатилган газлар кичик қаршиликлар билан ҳаракатланиши мақсадида киритиш ва чиқариш қувурларининг каналлари мумкин қадар калта, эгилган жойлари силлиқ ва аниқ бўлиши лозим. 105-расмда ЗМЗ-24 двигателининг киритиш ва чиқариш қувурларининг умумий кўриниши тасвирланган. Киритиш қуури 1 нинг фланеци 2 да карбюратор ўрнатилган бўлиб, чиқариш қуури 5 нинг фланеци 9 га қабул қилгич қувурининг сўндиргичи туташган. Чиқариш қувурлари бир-бири билан ўрта қисмида бирлаштирилган бўлиб, ундан ўтаётган ишлатилган газлар киритиш қууридан ўтаётган ёнилғи аралашмасини қиздиришга ёрдам беради. Аралашмани йил мавсумлари шароитига қараб ростлаш учун заслонка мўлжалланган.

Сўндиргич. Двигатель цилиндрларидан ишлатилган газлар катта тезликда шиддат билан ҳаракатланиб, аланга ва учқун аралаш шовқин ҳамда шитоб билан ташқарига чиқади. Бу камчиликни камайтириш учун чиқариш қуурига қабул қилгич




105-расм. ЗМЗ-24 двигателининг киритиш ва чиқариш қувурлари:

I — II заслонканинг очилиш ҳолатлари:

1 — киритиш труба, 2 ва 9 — фланецлар, 3 — қувурни блокка ўрнатиш тешиги, 4 — қистирма, 5 — чиқариш қувури, 6 — ёнгилги арадашмасининг иссиқ ҳолатини ростлагичи, 7 — гайкали қайд қилувчи шпилька.

қувурчаси ва сўндиргич ўрнатилган. Юк автомобилларининг сўндиргичи (106-расм) пўлат корпус 3 ва тешикли ички қувурчалар 2 дан иборат. Қувурча билан корпус орасидаги бўшлиқ кетма-кет қўйилган бир нечта тўсиқ 4 билан ажратилган. Қувурчалар 2 нинг бир учи газ узатувчи қувурча 1, иккинчи учи эса сўндиргичнинг чиқариш қувури 5 билан уланган. Ишлатилган газлар сўндиргич қувурчаси 2 га кириб, унинг тешикларидан чиқади ва корпус 3 нинг кичик бўшлиғида кенгаяди ҳамда кетма-кет қўйилган тўсиқлар 4 га урилиб, ҳаракат йўналиши ўзгаради, тезлиги бирмунча камаяди ва шовқин пасаяди. Енгил автомобилларга асосий сўндиргичдан олдин ишлатилган газларни кенгайтирувчи бирламчи сўндиргич қўйилади ("Жигули", ЗИЛ-114). Бундай қўшимча сўндиргич ёрдамида кенгайтирилган газлар совийди ва уларнинг жамгарилган энергияси бирмунча камаяди.



106-расм. ЗИЛ-130 автомобилнинг сўндиргичи.

1-топшириқ (107-расм).

I. Расмда қайси рақамлар билан карбюраторли двигателларнинг таъминлаш тармоғи асбоблари белгиланган:

чиқарилувчи газларнинг шовқинини сўндиргич (а), чиқариш қувурчаси (б), чиқариш қувури (в), киритиш қувури (г), ҳаво фильтри (д), карбюратор (е), майин тозалаш фильтри (ё), тиндиргич фильтр (ж), диафрагма туридаги насос (з), бензин баки (и), бензин бакининг қопқоғи (й), бензин сатҳини кўрсаткич манометри (к), дараклагич (датчик) (л), двигатель (м).

II. Қуйидаги двигателларда қандай белгили бензин ишлатилади?

1. ЗМЗ-53. 2. ЗИЛ-130. 3. ГАЗ-24 "Волга". 4. ВАЗ-2101 "Жигули".

а) А-66 бензини; б) А-72 бензини; в) А-76 бензини; г) А-93 бензини.

III. Қуйидаги жавобларнинг қайси бири келтирилган ёнувчи аралашма таркибини тавсифлайди?

1. Қуюқ. 2. Қуюқлаштирилган. 3. Муътадил. 4. Суюқ. 5. Суюқлаштирилган.

а) 1 кг бензин ва 13 кг дан кам ҳаводан иборат аралашма. Аралашма секин ёнади. Двигателнинг қуввати пасаяди; б) 1 кг бензинга 16,5 дан 20 кг гача ҳаво тўғри келади. Аралашма секин ёнади. Двигатель қуввати пасаяди, ёнилги сарфи ортади; в) 1 кг бензин ва 13,5 дан 15 кг гача ҳаводан иборат аралашма. Двигатель қуввати энг юқори бўлади. Аралашма жуда тез ва тўла ёнади; г) 1 кг ёнилгига 15 дан 16,5 кг гача ҳаво аралашган аралашма. Аралашма ёниши секинлашган бўлади. Қувват пасаяди. Жуда кам ёнилги сарф бўлади; д) 1 кг ёнилгидан ва 15 кг ҳаводан иборат аралашма. Аралашма тўла ёнади. Қувват 4—6 фоизга камаяди. Ёнилги сарфи ортади.


2-топшириқ (107-расм).

I. Келтирилган жавобларни қаноатлантирадиган таъминлаш тармоғининг асбоблари ва унинг деталлари 107-расмда қайси рақамлар билан белгиланлигини топинг.

1. Автомобиль матълум масофани босиб ўтишини таъминлайди ва бензин сақлаш учун идиш бўлади. 2. Ёнилгини карбюраторга мажбурий юбориб туради. 3. Ёнилгини тиндиришни ва тозалашни таъминлайди. 4. Цилиндрларга юбориш учун ёнувчи аралашма тайёрлайди. 5. Аралашмани цилиндрларга тақсимлаб беради. 6. Ишлаб бўлган газларнинг шовқинсиз чиқариб юборилишини таъминлайди. 7. Ёнилги сатҳини кўрсатувчи датчик бўлиб хизмат қилади. 8. Таъминлаш тармоғига келаётган ҳавони тозалайди.

II. Қандай таркибли ёнувчи аралашма.

1. Жуда тез ёнади? 2. Двигатель ишининг энг юқори тежамли бўлишини таъминлайди? 3. Двигатель қувватининг бирланига пасайишига, бурқсаб туташига, сўндиргичдан кучли шовқин



107-рasm. Карбюратор двигателининг таъминлаш тармоғи.

чиқишига сабабчи бўлади? 4. Двигатель қувватининг энг юқори бўлишини таъминлайди? 5. Ёнувчи аралашманинг тула ёнишини таъминлайди?

а) Мўътадил; б) суюқлаштирилган; в) суюқ; г) қуюқлаштирилган; д) қуюқ.

III. Қандай маромда қандай таркибли аралашма бўлиши керак:

1. Совуқ двигателни юргизиб юборишда? 2. Двигатель салт ишлаганда? 3. Двигатель ўртача юкланишларда ишлаганда? 4. Двигатель энг юқори юкланишларда ишлаганда? 5. Тирсакли валнинг энг катта айланишлар сонида?

а) Мўътадил ($\alpha = 1$); б) суюқлаштирилган ($\alpha = 1,05 \dots 1,15$); в) суюқ ($\alpha = 1,15 \dots 1,20$); г) қуюқлаштирилган ($\alpha = 0,7 \dots 0,8$); д) қуюқ ($\alpha = 0,2 \dots 0,6$).


3-топшириқ (108-рasm).

I. 108-рasmнинг қайси кўринишида қандай тузилмалар кўрсатилган:

1. Тезлатгич насос. 2. Юргизиб юбориш мосламаси. 3. Салт ишлаш тармоғи. 4. Асосий мезонловчи қурилма. 5. Бойитгич.

II. Қандай қўшимча тузилма ва қурилмалар карбюраторни қуйидаги ишлар билан таъминлаб туради?

1. Двигателнинг салт ишлаш тармоғидан ташқари бошқа ҳамма маромларда ёнувчи аралашма тайёрлаб, ўрта юкланишларда ишлаганда қуюқлаштирилган аралашма тайёрлайди. 2. Дроссель ёпиқ турганда ишлаётган двигателнинг тургунлигини оширади. 3. Дроссель-заслонкасини бирданига очганда двигатель қуввати тезда кўтарилади. 4. Энг юқори юкланишларда, энг катта тезликка эришиш учун аралашма қуюқлаштириб борилади.



108-расм. Карбюратор тузилмаларининг ишдаш ҳолатидаги тасвирий чизмаси.

- а) Ҳаво заслонкаси; б) юкланишларда салт ишлаш тармоғи;
- в) бўйитгич; г) асосий мезонловчи тармоқ; д) тезлатгич насоси.

III. 1. Қуйида келтирилган двигателнинг иш маромларнда қайси бири тежамлироқ?

а) Двигатель кам юкланишларда ва кам айланишлар соннда ишлаганда; б) двигатель ўртача юкланишларда ва ўртача айланишлар соннда ишлаганда; в) двигатель тўла юкланишларда ва катта айланишлар частотасида ишлаганда.

2. Двигатель қандай иш маромларида ишлаганда ташқи муҳитни камроқ заҳарлайди?

а) Юргизиб юбориш маромида; б) салт ишлаш маромида; в) ўртача юкланишларда ва ўртача айланишлар соннда ишлаганда; г) тўла юкланишда ишлаганда; д) катта айланишлар соннда ишлаганда.

3. Двигатель қайси маромда ишлаганда унинг двигателлари кучлироқ ейилади.


а) Юргизиб юбориш маромида; б) салт ишлаш маромида; в) ўртача юкланишларда ва ўрта айланишлар соннда ишлаганда; г) тўла юкланиш маромида ишлаганда; д) катта айланишлар частотаси маромида ишлаганда.

4-топшириқ (109-расм).

I. Расмда карбюраторнинг асосий мезонлаштиргич тармоғи деталлари қайси рақамлар билан белгиланган?

Барқарорлаштирувчи қудуқча (а); қалқовичли бўлинма (б); ҳаво жиклёри (в); эмульсион найча (г); ёнилғи жиклёри (д).


II. Оддий карбюратордан (109-расмда келтирилган) асосий мезонлаш тармоғининг фарқи нимада?



109-рasm. Карбюраторнинг асосий ўлчамли миқдорлаш (дозалаш) тармоғининг тасвирий чизмаси.

5-топшириқ (110-рasm).

1. Расмда карбюратор салт ишлаш тармоғи ва юргизиб юбориш қурилмаси деталлари қайси рақамлар билан белгиланган?



110-рasm. Карбюраторнинг юргизиш тузилмаси ва салт ишлаш тармоғининг тасвирий чизмаси.

а) Ёнилғи қалқовичли бўлинма 4 ва ёнилғи жиклери орқали найча 2 га ўтади; б) ёнилғи қалқовичли бўлинма ва ёнилғи жиклери орқали қудуқча 3 га ўтади, қудуқча эса найча 2 билан аралаштиргич бўлинмаси ва ҳаво жиклери 1 орқали ташқи муҳит билан туташган бўлади; в) ҳаво жиклери ёпиқ, ёнилғининг жиклери орқали ўтиши диффузордаги сийракланишга боғлиқ.

III. Мақбул иш маромига яқин бўлган карбюраторнинг тавсифномаси қандай олинади?

а) Ҳаво жиклери орқали қудуқчага кираётган ҳаво миқдорини мезонлаш йўли билан; б) диффузорига ҳаво эмульсияси бериш йўли билан; в) ҳаво жиклери йўлини беркитиш йўли билан.

Салт ишлаш тармоғининг ёнилғи туйнуғи (а), салт юриш тармоғининг ёнилғи жиклери (б), салт ишлаш тармоғининг эмульсион туйнуғи (в), салт ишлаш тармоғининг ҳаво жиклери (г), салт ишлаш тармоғининг ёнувчи аралашма сифатини ростловчи винти (д), салт ишлаш тармоғининг ёнилғи аралашмаси миқдорини чеклагич винти (е), асосий жиклери (ё), ёнилғи аралашмаси сифатини ростлаш винтининг пружинаси (ж), салт ишлаш тармоғининг дроссель ўқидан юқориқда жойлашган ҳаво киритиш тешикчаси (з), дроссель ўқидан пастроқда жойлашган тешикча (и), ҳаво заслонкаси автоматик клапанининг

пружинаси (й), ҳаво заслонкасининг автоматик клапани (к), ҳаво заслонкаси (л), асосий тозалаш тармоғининг ёнилғи жиклёри (м), дроссель-заслонкаси (н).

II. 1. Двигателнинг қайси иш маромида салт ишлаш тармоғи ростланиши керак?

а) Ишлаётган совуқ двигателда, ҳаво заслонкаси ёпиқ пайтда; б) ишлаётган двигателда, дроссель-заслонкаси тўла очилган пайтда; в) қизиган двигателда, ҳаво заслонкаси тўла очилган пайтда.

2. Келтирилган жавобларнинг қайси бирида карбюратор салт ишлаш тармоғининг вазифаси тўла таърифланган.

а) Двигателнинг қулай иш ҳароратида ишлашнинг таъминлаб туриш; б) юкланишсиз, кичик айланишлар сонига ишлаётган двигателнинг турғунлигини таъминлаш; в) асосий мезонлаш тармоғини ишлатиб туриш.

3. Асосий мезонлаш тузилмаси билан салт ишлаш тармоғи бир вақтда ишлай оладими?

а) Қисқа муддат ишлай олади; б) ишлай олмайди; в) доимо бирга ишлайди.

III. 1. Совуқ двигателни юргизиб юборишда ёнилғи аралашмаси қай таркибда бўлиши керак?

а) Қуюқ; б) қуюқлашган; в) мўътадил; г) суюқлашган; д) суюқ.


2. Совуқ двигателни юргизиб юборишда нима ҳисобиға қуюқлашган аралашма ҳосил қилинади?

а) Дроссель-заслонкасини тўла очиш билан; б) ҳаво заслонкасини тўла ёпиш билан; в) ҳаво заслонкасини очиш билан.

3. Двигателни юргизиб юборишда қайси деталь ёнувчи аралашманинг жуда ҳам қуюқлашиб кетишини чеклайди?

а) ҳаво заслонкаси; б) ҳаво заслонкасининг автоматик клапани; в) ҳаво заслонкаси автоматик клапанининг пружинаси.

6-топшириқ (III-расм).



III-расм. Карбюраторнинг бойитгич(экономайзер) ва тезлатгич насоси турлари.

I. Расмнинг қайси кўринишида қандай турдаги бойитгич ва тезлатгич насослар кўрсатилган?

а)...? б)...? в)...?

II. Қуйидаги тузилмаларнинг вазифаларини таърифловчи жавобларни топинг.

1. Бойитгич. 2. Тезлатгич насос. **PDF Compressor Free Version**

а) Двигателнинг турли иш маромларида ёнилғи аралашмасининг суюқланишини таъминлайди; б) двигателнинг катта айланишлар сонига ёнувчи аралашмасини суюқланишдан сақлаб туради; в) двигатель тўла юкланишда ишлаганда ёнилғи аралашмасини ўз-ўзидан қуюқлаштириб беради; г) дроссель-заслонкасини тўла очганда ёнилғи аралашмасини ўз-ўзидан қуюқлаштириб беради.

III. Механик, ҳаво ва диафрагмали юритмали тезлатгич насос қандай жойлашган?

1. Бойитгичдан алоҳида ажратиб. 2. Бойитгич билан бириктирилиб. 3. Бойитгичдан ажратиб ёки унга бириктирилиб.

7-топшириқ.

1. III-расмда карбюратор бойитгич ва тезлатгич насосларнинг деталлари қайси рақамлар билан белгиланган?

Бойитгич жиклёри (а), бойитгич клапани (б), асосий жиклёр тузитгичи (в), бойитгич тирғаги (г), бойитгич тортқилари (д), дроссель-заслонкаси (е), экономайзер пневматик юритмали бойитгичнинг поршени (ё), тиргак пружинаси (ж), дроссель-заслонкасининг пастроғида жойлашган киритиш канали (з), ҳаво қувурчаси ёки ташқи муҳит билан туташувчи пастки каналчаси (и), тезлатгич насос бўлинмаси (й), тезлатгич насос бўлинмасининг қопқоғи (к), тезлатгич насосининг эгилувчан диафрагмаси (л), диафрагма пружинаси (м).

II. 1. Замонавий карбюраторларда дроссель-заслонкаси бирданига очилганда аралашма таркиби қайси усул билан барқарорлаштирилади?

а) Ёнилғини ҳаво ёрдамида тормозлаш билан; б) ёнилғини гидравлик тормозлаш, в) диффузордаги сийракланишни ростлаш йўли билан; г) бир қанча усулларни бирга қўллаб, яъни аралашган усул билан.

2. Қуйидаги барқарорлаш усулларидан қайси бири замонавий карбюраторларда кенг қўлланилади?

а) Ёнилғини ҳаво билан тормозлаш; б) ёнилғини гидравлик тормозлаш; в) диффузордаги сийракланишни ростлаш; г) аралашган усул.

III. 1. Қуйида келтирилган хоссаларнинг қайси бири ёнилғини бензин бакидан карбюраторнинг қалқовичли бўлинмасига беришни таъминлайди?

а) Карбюратор ва ёқилғи баки сатҳларининг фарқи туфайли; б) дроссель-заслонкасининг бошқарувчи педалини босиш орқали; в) ёнилғи насосининг ишлаши туфайли.

2. Тирсакли вал айланишлар сонининг оширилиши натижасида оддий карбюраторларда аралашма қандай ўзгаради?


а) Аралашма бирданига суюқлашган; б) аралашма бирданига суюқлашади; в) аралашма бирданига қуюқлашади; г) аралашма таркиби ўзгармайди.

8-топшириқ (112-расм).

I. Карбюраторли двигателларнинг таъминлаш тармоғида қуйидаги турдаги ёнилғи насосларининг қайси бири ишлатилади?

а) Шестерняли; б) поршенли; в) диафрагмали; г) марказдан қочма.

II. 112-расмда ёнилғи насосининг деталлари қайси рақамлар билан белгиланган?



112-расм. ЗМЗ-53 двигателининг ёнилғи насоси.

Рычаг (а), рычаг ўқи (б), қўл билан ҳайдаш рычаги (в), корпус (г), диафрагма (д), ёнилғи киритувчи клапан (е), фильтр (ё), қопқоқ (ж), каллак (з), ёнилғини ҳайдаш клапани (и), шток (й), қўл билан ҳайдаш рычагининг валчаси (к), рычаг пружинаси (л), диафрагма пружинаси (м).


III. Қуйидаги двигателларнинг ёнилғи насосида қандай юритма қўлланилади?

1. ГАЗ-24? 2. ЗМЗ-53? 3. ЗИЛ-130? 4. ЯМЗ-236.

а) ҳаракат тақсимлаш вали муштчасидан тик тиргак орқали насосга олиб берилади; б) ҳаракат тақсимлаш вали муштчасидан бевосита насос рычагига берилади; в) юқори босимли насоснинг муштчали вали эксцентригидан поршенли насосининг роликли туртгичига узатилади; г) ҳаракат тақсимлаш вали олди учига шпонка билан бириктирилган посангили эксцентрикдан олинади.

9-топшириқ (113-расм).

I. 113-расмнинг қайси кўринишида қандай турдаги тиндиргич фильтрлари тасвирланган?



113-расм. Ёнилги филтри тиндиргичининг конструктив турлари.

а)...? б)...?; в)...?

II. 114-расмда ёнилги тиндиргич филтрларининг деталлари қайси рақамлар билан белгиланган?

Ўян корпус (а), болт (б), марказий ўзак (в), қистирма (г), металлдан ясалган стакан (д), тозаловчи қисм (е), ўзакнинг пастки қисмида ўрнатилган пружина (ё), латундан ясалган стакан (ж), тозаловчи таркибий қисмлар (з), ёнилги чиқарувчи туйнук (и).

III. 1. Замонавий автомобилларда қуйидаги ёнилги тозалаш усулларида қайси бири кўпроқ қўлланилади?

а) Икки марта тозалаш; б) бир марта тозалаш.

2. Бирламчи филтр қерда ўрнатилган?

а) Насос ва карбюратор оралигида; б) бензобак ва ёнилги насоси оралигида.

КАРБЮРАТОРЛИ ДВИГАТЕЛНИНГ ТАЪМИНЛАШ ТАРМОҒИ МАВЗУИ ЮЗАСИДАН ҚУЙИДАГИ ЖАВОБЛАР ТЎҒРИ:

1-топшириқ. I. а (5), б(7), в(11), г(12), д(13), е (14), ё(10), ж(6), з(9), и(4), й(3), к(1), л(2), м(8). II. 1(в), 2(в), 3(г), 4(г). III. 1(а), 2(в), 3(д), 4(б), 5(г).

2-топшириқ. I. 1(4), 2(9), 3(6,10), 4(14), 5(12), 7(2), 8(13). II. 1(б), 2(б), 3(в), 4(д), 5(а). III. 1(д), 2(г), 3(б), 4(г), 5(г).

3-топшириқ. I. 1(г), 2(д), 3(б), 4(а), 5(в). II. 1(г), 2(б), 3(д), 4(в). III. 1(б), 2(в), 3(а).

4-топшириқ. I. а(3), б(4), в(1), г(2), д(5). II. (б). III. (а,б).

5-топшириқ. I. а(4), б(5), в(6), г(7), д(9), е(15), ё(8), ж(10), з(13), и(11), й(1), к(2), л(3), м(14), н(12). II. 1(в), 2(б), 3(а). III. 1(а), 2(б), 3(б).

6-топшириқ. I. а (механик юритмали экономайзер), б(ҳаво юритмали экономайзер), в (диафрагмали юритмали тезлатиш насоси). II. 1(в), 2(б). III. (3).

7-топшириқ. I. а(8), б(7), в(12), г(3), д(5), е(10), ё (16), ж(18), з(17), и(15), й(20), к(21), л(22), м(19). II. 1(а, б, г), 2(а). III. 1(в), 2(а).

8-топшириқ. I. (в). II. а(13), б(14), в(1), г(2), д(3), е(4), ё(5), ж(6), з(7), и(8), й(10), к(11), л(12), м(9). III. 1(б), 2(г), 3(а), 4(в).

9-топшириқ. I. а (бирламчи тозалаш фильтри); б (тўр қисмли майин тозалаш фильтри); в (керамик қисмли майин тозалаш фильтри). II. а (2), б(11), в(6), г(3), д(7), е(8), ё(5), ж(14), з(12, 13, 17), и (1). III. 1а (юк автомобиллари), б (снгил автомобиллари), 2(б).

9-боб. ГАЗ БАЛЛОНЛИ АВТОМОБИЛЬ ДВИГАТЕЛЛАРИНИНГ ТАЪМИНЛАШ ТАРМОҒИ

45-§. Умумий маълумотлар ва газсимон ёнилғидан фойдаланиш йўл-йўриқлари

Автомобиль двигателларида суюлтирилган ёки сиқилган газсимон ёнилғи ишлатилади. Карбюраторли двигателни газ билан ишлашга ўтказиш учун мураккаб қайта ускуналаш талаб қилинмайди. Таъминлаш тармоғи оддийлашади, осонгина мукамал аралашма ҳосил қилинади, двигателлар жуда кичик ортиқча ҳаво коэффиценти билан ишлаши туфайли бу ёнилғи аралашмаси бензинга нисбатан тўлароқ ёнади.

Ундан ташқари, газнинг ҳаво билан аралашмаси ўз таркибига кўра бир хил бўлганидан двигателнинг яхши ишлашини ва қабул қилувчанлигининг мойиллик даражаси юқорироқ бўлишини таъминлайди. Газсимон ёнилғининг детонацияга турғунлиги бензинникига нисбатан юқори, деталларнинг коррозия ва механик сийилиш тезлиги анча камаяди, газсимон ёнилғи мойни суюлтирмайди, двигателнинг тежамкорлиги ортади. Шу афзалликлари туфайли газсимон ёнилғи автомобиль двигателлари учун истиқболли ёнилғи деб ҳисобланади ва бундай ёқилғини ишлатиш суюқ ёнилғига бўлган эҳтиёжни анча камайтиради. Ҳозирги вақтда собиқ Совет Иттифоқи заводларида газ баллон ускунали автомобиллар ишлаб чиқариш йўлга қўйилган. Шунини таъкидлаб ўтиш лозимки, бунда двигателнинг таъминлаш тармоғига газсимон ёнилғи билан бир қаторда, эҳтиёт қисмлар шартини кўзлаб бензинда ишлатишга мўлжалланган қўшимча таъминлаш ускунаси ўрнатилиши мақсадга мувофиқ бўлади.

* Йўлатининг ташқи муҳит билан кимёвий ёки электр кимёвий таъсири оқибатида емиришини жараёни коррозия деб аталади.

Сўнги йилларда автомобиль заводларида суюлтирилган нефтьли газ (СНГ)да ишлатишга мўлжалланган ГАЗ-52-07, ГАЗ-52-09 ва ГАЗ-53-19 маркали автомобиллар ишлаб чиқарилмоқда. Шунингдек, ГАЗ-52-27, ГАЗ-53-27 ва ЗИЛ-431610 маркали автомобилларни ишлаб чиқариш даврида сиқилган табиий газ (СТГ) да ишлашга мослаштирилган таъминлаш тармоғи ускуналари ўрнатилади. Лекин сиқилган газ баллонли автомобиллар, суюлтирилган газ баллонли автомобилларга нисбатан қуйидаги камчиликларга эга: сиқилган газнинг иссиқлик чиқариш қобилияти кичикроқ бўлганлиги сабабли двигателнинг қуввати бироз камаяди, баллонларнинг ҳажми ва вазни катталиги, автомобилнинг фойдали юк кўтариш қобилиятини бироз камайтиради; техник хизмат кўрсатиш ва тузатиш ишларини ўтказишда ёнгин ҳамда портлаш хавфидан сақланиш учун, махсус қилинган хоналарга талаб ортади.

Юқорида баён этилгандек газ баллонли автомобилларда ишлатиладиган газсимон ёнилғи табиий ёки сунъий ёнувчи газлар бўлиб, улар суюлтирилган нефть газини (СНГ), сиқилган табиий газ (СТГ) бўлиши мумкин. СНГ да ишловчи автомобиль двигателлари кенг тарқалган. Нефть билан бирга чиқувчи газлар, одатда, пропан-бутан аралашмаларидан, яъни уч-тўрттадан углевод атомларига эга бўлган углеводороддан ташкил топган. Суюлтирилган нефть газини шу углеводороддан тайёрланади.

Мақбул ҳароратда босими 1,6 МПа (16 кгк/см²) га етгунча газсимон ҳолдан суюқ ҳолатга ўтувчи газларга суюлтирилган нефть газлари деб аталади. Демак, бундай газлар ёпиқ идиш ва баллонларда суюқ ҳолатда бўлади. СНГ лар, одатда уч хил турда чиқарилади: техник пропан, техник бутан ва уларнинг аралашмалари. Биринчисини қишда, иккинчисини ёзда, учинчисини эса йил давомида ишлатиш мумкин. Бу газларнинг иссиқлик бериши ва детонация турғунлиги бир-бирига яқин. СНГ нинг ҳиди ҳам, ранги ҳам бўлмаганлиги учун уларга оз миқдорда ўткир қидил газсимон модда қўшилади. Бу моддалар сизиб чиқиб, кабина ёки кузов учиде тўпланган газни сезишга имкон беради.


СНГ да ишловчи автомобилнинг сиқилган табиий газ (СТГ)да ишловчи автомобилга нисбатан қуйидаги афзалликларга эга: баллонлар сони кам ва уларнинг умумий вазни кичик бўлганлиги сабабли автомобилнинг юк кўтариш қобилияти юқори; газ баллонларида босими бирмунча кичик бўлганлиги сабабли бундай автомобилларни ишлатиш анча хавфсиз; суюлтирилган газдан тайёрланган газ-ҳаво аралашмаси ёнганида чиқарадиган иссиқлик даражаси юқори бўлганлиги туфайли двигателнинг қуввати ортади; маълум бир ҳажмга эга бўлган идишда бу газларнинг кўпроқ миқдорда жамғарилиши мумкинлигини автомобилнинг юриш радиусини узунлаштиради; бу газни узоқ масофага ёпиқ идишларда бемалол элтиш ва автомобиль баллонларини ёнилғи станцияларида тўлдириш қулай, лекин СНГларнинг солиштирма

огирлиги ҳавоникига қараганда каттароқ бўлганлиги сабабли баллондан ёки газ ускуналарида сизиб чиққан ёнилги автомобилнинг ёпиқ пастки тармоқларида тўпланиб портлашга ёки ёгин чиқишига сабаб бўлиши мумкин. Шунинг учун жами туташувчи газ ускуналарининг бирикмаларини ва газ баллонларни аниқ тутиш лозим ҳамда уларни муқим равишда назорат қилиб туриш керак. Суюлтирилган газни сақлаш муддати ишлаб чиқарилган вақтдан бошлаб уч ойдан ошмаслиги керак. Бу муддат тугагач, газнинг ҳолати стандарт кўрсаткичлар бўйича текширилади.

СТГ лар сиқилган газ баллонли деб аталувчи юк автомобилларида ёнилги сифатида ишлатилади. СТГ деб, суюқлик ҳолатига ўтиш ҳарорати паст бўлган газларга айтилади. Улар мақбул ҳароратда босими сиқилиб, 20 МПа (200 кг/см²) га етгунча ҳам газсимон ҳолатни сақлаб туради. Газ баллонли автомобилларда ишлатиладиган табиий газ асосан метандан таркиб топган бўлиб ёниш натижасида иссиқлик чиқариш қобилияти (8500 ккал/м³). Лекин сиқилган газда ишловчи автомобиль двигателлари унча кенг тарқалмаган, чунки, бир томондан, цилиндрларнинг тўлиши камайиши натижасида уларнинг қуввати 10—20 фоизга пасаяди, иккинчи томондан, автомобилнинг юк кўтариш имконияти бошқа ёнилги системали автомобилларга нисбатан камаяди. Чунинчи, юқори босим остида сиқилган газларни сақлаш учун оғир (65—70 кг ли) баллонлар керак бўлади. Автомобилга сизими 10 м³ дан бўлган бундай баллонлардан олтитаси кетма-кет уланиб ўрнатилган. Баллонлар махсус газ тўлдириш станцияларида тозаланган ва қуритилган табиий газ билан тўлдирилади. Газ билан ишловчи двигателларнинг иш цикли карбюраторли двигателларнинг ишлаш услубига ўхшаш бўлса-да, асбоб ва ускуналарининг тузилиши билан фарқ қилади.

46-§. Газ баллонли ускуналашган таъминлаш тармоғи

Суюлтирилган газда турли ЗИЛ-432810, ГАЗ-53-07 юк автомобиллари ва ЛАЗ-695П, ЛиАЗ-677Г автобуслар бир-бирига ўхшаш газ баллонли таъминлаш тармоғи бўйича ишлайди. Бундай газ баллонли ускуналашган чизма 114-расмда тасвирланган. Автомобиль кузови остига 250 л сизимли газ баллонли 5 ўрнатилган. Газ олиш учун баллонга иккита найча уланган, ҳар бир найчада сарфлаш вентиллари 16 ва 17 бор. Улардан бири суюқлик сатҳидан юқорироқ ўрнатилган бўлиб, ундан двигателни юргизиб юбориш ва қиздириш вақтида газ буглари берилади, иккинчиси эса суюқликнинг пастки сатҳида ўрнатилган. Баллондан чиқади-ган газ буглатгичга тушиб, у ерда батамом бугланади, сўнгра фильтр 9 ва бугларнинг босимини пасайтирувчи редуктор 10 дан ўтиб, мезонлагич 10 га, кейин аралаштиргичга тушади. Ҳосил бўлган ёнувчи газ-ҳаво аралашмаси киритиш найчаси




114-расм. Суомтирилган нефли газ (СНГ) да ишловчи автомобиль двигателининг газ баллонли таъминот ускунаси унча-дашган чизмаси:

1 — энг юқори сатҳи текшириш вентили, 2 — сўқашувчи клапани, 3 — суоқувчи сатҳини кўрсаткич, 4 — тўлдирив клапани, 5 — тармоқ вентили, 7, 8 — манометрлар, 9 — газ фильтри, 10 — икки босқичли газ редуктори, 11 — мезонлагич (дозатор), 12 — ҳаво фильтри, 13 — карбюратор-аралаштиригич, 14 — насос, 15 — ёнгилги баки, 16 — ишга тушириш, сарфлаш вентили, 17 — муқим ишлатиш учун сарфлаш вентили, 18 — бензобакнинг ёнгилги юбориш жўмраги.

булинмасига киради. Газ редуктори 10 дозатор билан битта қутида жиҳозланган бўлиб, уларга газни киритиш ва чиқариш найчалари уланган.

Ҳайдовчи кабинасидаги пештахтада баллондаги газ босимини ва редуктордаги босимни доимо кўрсатиб турувчи манометр 7 ва 8 лар мавжуд. Бу тармоққа мувозий равишда бензин билан ишлайдиган эҳтиёт таъминлаш системаси ҳам ўрнатилган. У бензобак 15, бензонасос 14 ва карбюратор-аралаштиргич 13 дан иборат бўлиб, худди карбюраторли автомобилнинг таъминлаш тармоғига ўхшаб ишлайди. Бунда фақат карбюратор кичик ўлчамли, ихчам ва соддароқ қилиб ишланган. Эҳтиёт тармоқдан карбюраторга бензин ўтишини тўхтатиш учун бензобакда кран 18 мўлжалланган двигатель қисқа вақтга тўхтатилганда, ўт олдириш тармоғи ўчирилади, кўпроқ вақтга, яъни 1—2 соатга тўхтатилганда эса тармоқ вентили ҳам беркитилади. Баллон 5 тубида сарфлаш вентиллари 1 ва 3 дан ташқари сақлаш клапани 2, тўлдириш клапани 4 бор. Бундай иккита ёнилғида ишлашга мўлжалланган универсал таъминлаш тармоғида газ билан автомобилни юриши 400 км атрофида бўлиб, бензинда йўл босиш 17 км ни ташкил этади. Газ баллонли ускуналарнинг конструктив ечими автомобилнинг ишлатиш соҳаси ва вазифасига кўра ҳар хил ишлаш услубига эга.

Сўнгги йилларда енгил автомобилларда ҳам газсимон ёнилғидан фойдаланиш ривожланмоқда. Масалан, ГАЗ-24 "Волга" автомобилига Горький автозаводида 24-Д газ двигатели ўрнатилиб чиқарилмоқда. Унинг газ идишига 45 кг суюлтирилган газ тўлдирилади ва 450 км йўл босиш учун етади. Бу автомобилнинг бошқача конструктив ечимга эга бўлган суюлтирилган газ баллонли ускунасининг умумий тузилишини ва ишлаш услубини ГАЗ-24-17 "Волга" мисолида таҳлил қилиб чиқамиз. 115-расмда шундай ускунада ҳам ёнилғи сақлаш учун баллон 5 мўлжалланган бўлиб, у автомобилнинг юкхонасида жойлаштирилган. Ускуна икки босқичли газ редуктор-буғлатгич 1, газ аралаштиргич 6 ва электромагнит клапанли фильтр 12 дан иборат. Газ баллонидан суюқ ва буғланган ҳолатдаги газларни узатиш учун мўлжалланган сарфлаш вентили 7 ва 8 бор. Шунингдек, баллондаги суюлтирилган газнинг сатҳини муқим текшириш датчиги 4 ҳамда назорат ва сақлагич клапанли тўлдириш тузилмаси 9 мўлжалланган. Бу турдаги ускуна суюлтирилган газда ёки бензинда иш-




115-расм. Газ баллонли ГАЗ-24-17 "Волга" автомобилнинг таъминот ускунаси чизмаси.

латилиши мумкин. Суюқтирилган газ жамғарилган босим остида баллон 5 дан сарфлаш вентили 7 ёки 8 дан найча 11 орқали газни тозалаш фильтри 12 га ўтади. **PDF Compressor Free Version** найча 13 орқали икки босқичли редуктор-буғлатгич 1 га киради ва унда тўла буғланиш ҳолатига ўтиб, унинг босими 0,08—0,12 МПа (0,8—1,2 кгк/см²) гача пасаяди. Сўнгра редуктордан газ шлангга орқали газни миқдорий жиҳатдан ростлаш винти 22 дан ўтиб, двигателнинг ҳаво фильтрида жойлашган аралаштиргич тузилмаси 6 га боради ва унда ҳаво билан қисман аралашиб, карбюратор-аралаштиргичга киради ва цилиндрга юборилувчи аралашма тўлиқ барқарорлашади. Редукторда газни тўлиқ буғлатиш учун двигатель совитиш тармогидаги суюқликнинг иссиқлик энергиясидан фойдаланилади. Бунинг учун иссиқлик алмаштиргичга цилиндрлар каллагидан шлангга 3 орқали қизиган сув ўтиб, иситгичнинг найчасига оқиб тушади. Двигатель карбюратор воситасида ишлаганда керакли бензинни таъминлаш тармоғи асбобларига юбориш жараёни, ўтказиш найчаси 10 орқали бажарилади. Карбюраторда асосий мезонловчи (дозаловчи) тузилма ва салт ишлаш қурилмаси мавжуд. Сиқилган газ ускуналари ишлатиладиган автомобиль двигателларининг ёнилги билан таъминлаш турига кўра универсал (газ-бензинли) ва ихтисослаштирилган (фақат газли) бўлиши мумкин. Биринчисидан газ баллонли автомобилларга иккита мустақил ишлайдиган таъминлаш тармоғи — бензинли ва газ билан ишлайдиган ускуна ўрнатилган. Икки хил шохобчали, мустақил ишлайдиган таъминлаш тармоғини қўллаш автомобилнинг жамғарилган йўл юриш масофасини узайтиради. Лекин бундай конструктив ечимга эга бўлган автомобилларда битта ёнилгида ишлайдиган автомобилларга нисбатан мақбуллашган кўрсаткичларни олиб бўлмайди.

Замонавий газ баллонли ускуналарда баллонлар сони тўрттадан (ГАЗ туркумига кирувчи юк автомобиллари) то ўнtagача (КамАЗ) бўлиши мумкин. Ҳар бир ўрнатилган газ баллонининг фойдали сифими 50 л. энг катта босими 20 МПа (200 кгк/см²). Бунда битта баллонда ҳосил бўлган газнинг жамғарилган энергияси 10л бензиннинг иссиқлик чиқариш миқдорига тўғри келади. Бу баллонларнинг жамғарилган энергияси автомобилнинг 200—250 км гача йўл босишини таъминлайди.

ЗИЛ ва ГАЗ автомобилларида қўлланиладиган газ баллонли ускуналарнинг умумий тузилиши бир-бирига ўхшаш.

116-расмда ЗИЛ-431610 белгил юк автомобилининг юқори босимли универсал газ баллонли ускунаси тасвирланган. Бунда 8 та баллон икки гуруҳга бўлинган ҳолда 4 тадан қилиниб, автомобиль саҳнига ўрнатилган бўлиб, улар бир-бирлари билан найчалар ёрдамида кетма-кет уланган. Ҳар бир гуруҳ баллонларда беркитилувчи вентиллар 7 ва 9 мўлжалланган бўлиб, улар тақсимлаш крестовинаси 10 билан найчалар ёрдамида туташган. Крестовина 10 да тўлдиргич 8 ва сарфлаш вентиллари 11 бор.



116-расм. Юқори босимли газ баллонда ишловчи ЗИЛ-43610 автомобиль двигателининг газ баллонли таъминот ускунасининг умумлашган чизмаси:

1 — карбюратор-аралаштиргич, 2 — паст босимли редуктор, 3 — ишга тушириш клапани, 4 — юқори босим редуктори, 5 — газ фильтрли электромагнит клапани, 6 — юқори босим манометри, 7 — олд гуруҳ баллонларининг вентили, 8 — тўлдириш вентили, 9 — кетинти гуруҳ баллонларининг вентили, 10 — крестовина (чертешик), 11 — асосий сарфлаш вентили, 12 — бензиннинг дағал тозалаш фильтри, 13 — газ баллони, 14 — карбюратор, 15 — электромагнит клапани майин тозалаш фильтри, 16 — бензонасос, 17 — бензин баки, 18 — двигатель

Сиқилган газ крестовина 10 дан сарфлаш вентили 11 орқали юқори босим редуктори 4 га боради. Вентиль 11 да металл сополли фильтр жойлашган. Иккинчи алмаштириладиган металл сополли фильтр юқори босим редуктори 4 да ўрнатилган. Юқори босимли редукторни музлаб қолиш хавфидан сақлаш учун, у автомобиль капотининг таг бўшлигига жойлаштирилган. Қиш шароитида редуктор 4 двигателнинг совитиш системасида айланадиган сув билан қўшимча қиздирилади. Редукторнинг юқори босим бўшлигида газнинг босими 0,9—1,2 МПа (9,0—12,0 кгк/см²) гача пасаяди. Электромагнитли клапан 5 ишга тушиши биланоқ газ пастки босимли икки босқичли редуктор 2 нинг кириш тешигига кирази ва газнинг босими янада пасайиб ташқи муҳит босимиغا яқинлашади. Редуктор 2 мезонловчи бойитгич тузилмаси билан таъминланган бўлиб, бу тузилма ёрдамида белгиланган миқдордаги газ найчадан ўтиб, икки бўлинмали карбюратор-аралаштиргич 1 га кирилади. Бу карбюраторда иккита мустақил ишлайдиган салт ишлаш тармоғи бор. Уларнинг биттаси газ учун ва иккинчиси эса бензин билан ишлашга мўлжалланган.

Карбюратор-аралаштиргич 1 нинг газ киритиш жойида тарелкасимон тескари клапан ўрнатилган. Тирсакли вални 1000—2000 мин⁻¹ айланишлар сонида бу клапан берк бўлиб, газсимон ёнилги двигателга кирази. Хусусан дроссель-заслонкаси очилиш ҳолати катталашishi натижасида клапан очилади ва газ ҳалқасимон


тешик орқали карбюратор-аралаштиргичга кириб, ҳаво фильтридан келаётган ҳаво билан диффузор сатҳида аралашади.

Карбюратор-аралаштиргичнинг салт ишлаш тармоғига газ аралаштиргич-ўтказгичнинг киритиш туйнугидан иланг орқали узатилади. Қиш шароитида совуқ двигателнинг ишга туширилишини яхшилаш мақсадида, унга электромагнит клапанли жиклёр, ўтказиш найчаси, карбюраторнинг ҳаво заслонкаси ва ишга тушириш дастаги ўрнатилади. Дастак ишга туширилиб, совуқ двигатель юргазилганда, редукторнинг иккинчи босқичидаги клапан берк бўлишига қарамасдан, унинг биринчи босқичидан газ салт ишлаш тармоғига киради. Чунончи, двигателни ишга тушириш маромида ишлатилганда ёки у кучсизланган аккумуляторлар батареяси билан юргизилганда, двигателнинг киритиш қувурида сийракланиш старли бўлмайди. Газ тармоғининг ишлашини паст ва юқори босимли манометрлар ёрдамида назорат қилиб турилади. Юқори босим редукторини носозлиги натижасида, ундан сизиб чиққан газ автомобиль кабинасининг капоти остида йиғилиб ўз-ўзидан алангаланмаслиги учун, редукторда газ жамлаш ва тарқатиш туйнуги ҳамда клапан мўлжалланган. Бу туйнукда йиғилган газ редуктор клапанини очиб капот тагидаги шамоллатиш тешиги орқали чиқиб кетади. Газ баллонли автомобилнинг бензинда ишлашини таъминлаш учун, тармоқда бензобак 17, дағал фильтр 12, электромагнитли майин тозалаш фильтри 15, бензонасос 16, карбюратор 14 ва бензин ўтказувчи найчалар мўлжалланган.

47-§. Газ баллонли автомобилларнинг асбоб-ускуналари

Газ баллонлар суюлтирилган ёки сиқилган газни асраш ва сақлаш учун хизмат қилади.

Ҳозирги вақтда автомобилда суюлтирилган газлар учун ишлаб чиқарилаётган газ баллонларнинг мақбул ишлаш босими Ришл-1,6 Мпа (16 кгк/см^2) ва сақлаш ҳарорати — $40..40^\circ\text{C}$ га мўлжалланган. Газ баллоннинг (117-расм) ўрта қисми цилиндрик ва икки туби суйри шаклли кўринишда бўлиб, варақали угле-родлашган пўлатдан пайвандлаш йўли билан бўйлама чокли қилиб тайёрланган. Унинг олд тубида йиғма ускуна жойлашган бўлиб, у вентиль 3, сарфлаш вентиллари 8 ва 2 (биринчиси суюлтирилган газнинг газ ҳолатдаги ва иккинчиси эса суюқ ҳолатдаги фазаси учун), сақлагич клапани 4, энг юқори сатҳ вентили 7 ва суюлтирилган газнинг ҳақиқий сатҳини кўрсатувчи дараклагич (датчик) 6 дан таркиб топган. ЛиАЗ-677Г ва ЛАЗ-695П автобусларида йиғма ускуналар газ баллонининг ён томонида жойлашган. Одатда, баллонда ишлаб чиқарилган заводнинг номи ва вақти, шунингдек, унинг сизими ҳамда мақбул иш босими, синалгандан кейинги босими бўйича маълумот берувчи тамга қўйилади. Барча баллонлар юқори босимли газ ўтказиш




117-расм. СНГ да ишлайдиган юк автомобилларнинг йиғма ускунали газ баллони:

1 — баллоннинг туби, 2 — суяқ ҳолат чегарасидаги муаллақ газнинг сарфлаш вентили, 3 — тўлдириш вентили, 4 — сақлашч клапани, 5 — крестовина (чор қиррали тешик тузилмаси), 6 — СНГни сатҳини кўрсатувчи датчик, 7 — назорат вентили, 8 — муаллақ газсимон ҳолат вентили, 9 — таъсирлаш жадвали, 10 — тиқин, 11 — баллоннинг ички девор тўшмиши.

найчалари орқали туташтирилади. Баллондан то редукторгача миски пўлатдан тайёрланган найча ишлатилади. Редуктордан арадаштиргич тузилмасигача газ ўтказиш вазифасини бензин ва мой таъсирига бардош берувчи хусусиятига эга бўлган резинадан тайёрланган шланг бажаради.

Сиқилган табиий газ (СТГ)лар учун ишлатиладиган баллонларнинг ҳажми 50 л, иш босими $P_{иш} = 20 \text{ МПа}$ (200 кгк/см^2) бўлиб, сиқилган ҳолатда газни узоқ муддатда сақлашга мўлжалланган. Сиқилган газни асраш ва ишлатиш учун хизмат қиладиган бундай баллонлар газ баллонли қурилманинг энг маъсул қисмидир. Улар асосан, чексиз қилиб ишланган углеродли ёки легирланган пўлатдан тайёрланган қувурлардан ишлаб чиқарилади. Бу баллонлар тайёрлаш жараёнида термик ишловдан ўтказилади, натижада баллонлар талафот (авария) оқибатида ёрилганда майда темир парчалари ҳосил бўлишидан сақланилади. СТГ баллони 2, унинг ускуналашган қисмлари 1 ва 3 билан йиғилган ҳолдаги умумий кўриниши 118-расмда тасвирланган. Баллоннинг асоси цилиндрик шаклда ва туби суйри қилиб ясалган. Баллоннинг бўғзидан ўтган марказий тешикка газ ўтказувчи штуцер 1 ва тўлдириш вентили 3 дан ташкил топган йиғма ускуна қисмлари бириктирилган. Автомобилларда ўрнатилган газ баллонлари габарит ўлчами ва қисмларини бириктириш услуби бўйича бир хил нусха таъбирида тайёрланилади. Ишлатишга мўлжалланган баллонларнинг ташқи сиртида пачоқланган ёки дарз кетган жойлари бўлмаслиги лозим. Баллонлар аниқ ва пухта ишлаши учун, уларга иложи борида яхши қараб, айниқса газ ускунасига тааллуқли қисмларини чангдан ва ифлосликлардан



118-расм. СТГ учун қўлланиладиган йиғма ускунали газ баллони:


- 1 — газ ўтказувчи уч тармоқли штуцер,
2 — баллон, 3 — тўлдириш вентили.

вақти-вақти билан тоза-
лаб, вақт ўтиши билан
қуриш керак.

Газ баллонли автомо-
билларда асосий жиҳоз-
ларга кирмайдиган, лекин
уларнинг пухта ишлаши
учун зарур бўлган ёрдам-
чи қурилмаларига тўлди-
риш-сарфлаш ва сақлагич-
назорат тузилмалари ки-
ради. Тўлдириш-сарфлаш
тузилмаси баллонни газ би-
лан тўлдириш ва сарфлаш
учун хизмат қилади. Сақла-


гич-назорат тузилмаси эса газ баллонларнинг хавф-хатарсиз на-
мақбул маромда ишлашини таъминлайди. Уларнинг конструктив
счими ва қисмларининг кам ёки кўплиги газ баллонли автомо-
билларнинг тури ҳамда вазифасига бевосита боғлиқ бўлади.

Тўлдириш-сарфлаш тузилмаси тўлдириш ва сарфлаш вентили
ёки клапанлардан таркиб топган. СНГ баллонли юк автомобил-
ларида умумлашган нусхали мембрана туридаги тўлдириш вен-
тили (119-расм) ўрнатилган бўлиб, у тўлдириш тузилмаси ва
тескари клапандан иборат. Вентилнинг зич ва жипс ишлаши
полиамиддан тайёрланган зичлагич 1 ли клапан ёрдамида амалга
оширилади. Маховик 6 нинг соат миля бўйича айланишда тиргак
5 сурилиб клапанни чапга итаради, натижада унинг зичлагичи
1 эгар 10 га тиралади. Автомобилнинг ёнилғи билан таъминлаш
(заправка) вақтида вентилни қўшимча жипслаштириш вазифасини
мембрана 2 бажаради. Вентиль корпуси 11 ва унинг қисмлари
4 ва 8 штампланш усулида тайёрланади. Вентилнинг корпуси
билан баллоннинг жипс туташин ҳолати, конуссимон резьба ва
қистирмаларнинг мукамал бириктирилиши туфайли эришилади.
Тескари клапанли таъминот тузилмаси штуцер ёнида жойлашган
бўлиб, унинг туби тиқин 7 билан беркитилган. Бу тиқин
баллоннинг ичига нам, чанг ва ифлосликлар киришидан сақлайди,
шунингдек, у вентилнинг ички бўшлиғида йиғилиб қолган газ-
ларни тарқатиш тешиги орқали ташқимухитга чиқариб юборади.
Тескари клапанли таъминот тузилмасининг шланги тармоққа
уланмаган пайтда ёки тўсатдан узилганда баллондан газларнинг
чиқиб кетишига йўл қўймайди. Тескари клапаннинг ўз-ўзидан
ёпилиши баллондаги газ босими таъсирида рўй беради. Юк
автомобилларида ўрнатиладиган сарфлаш вентили (120-расм) газ-
ни суюқ ва газсимон ҳолатида айрим-айрим танлаб олишга
мўлжалланган бўлиб, пастки сарфлаш вентили суюқ ҳолатдаги
ва юқори вентили эса газсимон ҳолатдаги газни чиқаради.



119-расм. СНГ баллонли юк автомобилининг мембрана туридаги тўлдириш вентили.


Сарфлаш вентилининг корпуси 1 ичига ўрнатилган эгар 2 ялпоқ қалпоқча кўринишида ясалган зичлагич 10 билан жипс беркирилган. Маховик 6 нинг ўнгга ёки чапга айланишида тиргак 3 илгариланма ёки қайтма ҳаракат қилади ва вентилнинг ишлатиш қисмларига таъсир ўтказиши. Вентиль қопқоғи 4 ва корпуси 1 ораллиғида мембрана 12 ва винт 5 ўрнатилган. Тиргак 3 нинг ишлаши жипслагич 7 ёрдамида таъминлаб турилади. Газсимон ва суёқ ҳолатдаги газни чиқариш штуцерларида тезкор клапан ўрнатилган бўлиб, бу клапан бузилган пайтида тармоқни тезкорлик билан беркитади. Двигатель белгиланган маромда ишлаганда газнинг сарфланиши жараёни натижасида тезкор клапан 8 нинг илтижери пружина таъсирида қайдланган ҳалқача тиралган бўлади. Газ ўтказиш найчалари ёрилиб, газнинг сарфи ортиши




120-расм. СНГ баллонли юк автомобилнинг сарфлаш вентиллари
 а — тиргакли ҳалқасимон зичлагич, б — мембранали.

билан пружина сиқилиб, клапан ўз-ўзидан газ шоҳобчаси 9 ни йўлини беркитади. Шунингдек, сарфлаш вентили тезкорлик билан очилишида ҳам газ шоҳобчаси 9 нинг йўли беркитилади. Шунинг учун двигателни ишга тушириш, вентиль очилгандан сўнг 60—80°C ўтгач бажарилиши керак. Шу вақт ичида босим тезкор клапан 8 нинг олд ва кейинги тармоғида босим кучи барабарлашади. Газсимон ҳолатдаги ёнилғини чиқариш вентили фақат двигателни юргизиш ва уни паст ҳароратда ишлатиш пайтида ишлатилиши лозим. СНГ учун ишлатиладиган тўлдириш ва сарфлаш вентиллариининг конструкцияси ва ишлаш услуби шунга ўхшаш бўлиб, уларнинг жипсловчи деталлари ўзаро алмашун хусусиятига эга.

ВМН-1 маркали тўлдириш вентили (121-расм, а) корпус 3 ва зичлаштиргич 2 ли клапан 4 дан ташкил топган бўлиб, у шпindelъ 6 ли муфта 5 ва пружинали 7 ли маховик билан бирлашган. Корпус 3 ва гайка 12 оралиғидаги жипслик ҳолати қистирма 10 ёрдамида ҳосил бўлади. Шпindelъни мукамал жипслаштириш мақсадида қистирма 10 нинг пастки томонида ҳалқа 11 ва устки томонида эса асраш ҳалқаси 8 ўрнатилган бўлиб, ҳалқа 9 ли гайка билан қотирилади. Бу бирикмаларининг бундай тартибда жойлашуви клапаннинг бутун иш жараёнида жипс ишлашини таъминлайди. Сарфлаш вентилининг ён томонида чап резьбали штуцер 16 ўрнатилган бўлиб, у газ тақсимлаш колонкасининг газ таъминот шлангини улаш учун хизмат қилади. Ундан ташқари, сарфлаш вентили ўнг резьбали ёнаки штуцер 17 билан жиҳозланган. Бу вентиль юқори босимли ўтказиш найчаси орқали қистирма 19 ли штуцер 18 билан бирлашган. Шпindelъ 6 ни бураб бушатишганда вентилнинг клапани 4 баллондаги газ босими таъсирида очиқ ҳолатда бўлади. Шунинг кўра, газ баллондан клапан 4 ва туйнук 15 орқали юқори



босимли ўтказиш найчасига киради. Шпindelъ 6 ни бураб беркитилганда эса вентилнинг клапани 4, газнинг туйнук 15 орқали ўтишини тўсиб қўяди. Вентиль ёпиқ ёки очик турганда, унинг зич ишлаш ҳолати жипслаштиргич ҳалқалар 8, 9 ва 11 ёрдамида амалга оширилади. ВВ-73 белгилли тўлдириш вентили (121-расм, б) конуссимон резьбали корпус 13, шпindelъ 8, маховик 9, муфта 7, жипслаштиргич 12 ли клапан 10 йўналтириш втулки 3 ва пружина 11 дан иборат. Клапан 10 нинг тўлиқ очиклик пайтида бешта латун ёки пўлатдан тайёрланган мембрана 4 ёрдамида жипслаштирилган вазияти ҳосил қилинади. Ёнаки қўйилган чиқариш штуцери тиқин 1 билан беркитилган бўлиб, қистирма 2 билан зичлаштирилган. Корпус 13 ва гайка 6 оралигида қистирма 5 қўйилган. Сарфловчи вентилнинг тўлдириш вентилига нисбатан фарқи, унда юқори босимли ўтказиш найчасини улаш учун мўлжалланган ора-



121-расм. СТГ учун ВМР — 1 нусхали тўлдириш (сарфлаш) вентили.

лиқ найчаси (переходник) борлигидир. ВВ-73 ва ВК-74 вентилларини ишлатишда, уларнинг шпиндели 8 ўртача буралган вазиятда қолса бу ҳолда ножибсизлик ҳолати мумкин. Шунинг учун вентилни ишлатишда уни доимо тўла очиш ва ишлатилгандан сўнг охиригача бураб, ёпиб қўйиш керак.

48-§. Газ редукторлари ва буглатгичлар

Автомобилларнинг газ редукторлари баллондан киритилган газ босимини керакли кўрсаткичгача пасайтириш учун хизмат қилади. Редукторларда газ босимини қанчага пасайтириш газ баллонли ускуналарнинг турига боғлиқ.

Редукторлар асосан икки турли, яъни паст ва юқори босимли бўлади. Паст босимли редукторлар чиқиш босими ташқи муҳит босимига яқин мембранали ричаг турдаги икки ёки уч босқичли бўлиб, ўз-ўзидан газ босимини ўзгартириб берувчи босим ростлагичидир. Улар қўйидаги вазифаларни бажариш учун мўлжалланган: 1. Баллондаги газ босими қанча бўлишига қарамасдан, уни ташқи муҳит босимигача пасайтириб беради. 2. Двигателнинг ишлаш маромига қараб, клапаннинг ўтказиш тешигининг очилиш ҳолатини ўзгартириб, керакли газнинг сарфланишини таъминлаб туради. 3. Двигатель ишлашдан тўхтатилиши биланоқ, таъминлаш тармоғига газ ўтишини тўхтатади. Икки ва уч босқичли редукторларнинг чиқишида ошиқча 20...100 кПа (0,20—1,0 кгк/см²) газ босими ҳосил бўлиши, двигательни бир маромдан бошқа маромга ўтказганда, шунингдек, уни ишга тушириш чоғида ишлашини яхшилайди.


Юқори босимли редукторлар бир босқичли бўлиши мумкин. Масалан, ЗИЛ ва ГАЗ туркумига кирувчи автомобилларнинг СТГ билан ишловчи ускуналар тўпламига паст босимли икки босқичли редуктор билан бир қаторда чиқиш босими 0,8—1,2 МПа (8,0...12,0 кгк/см²) бўлган бир босқичли редуктор ҳам мўлжалланган. Газ редукторларига, одатда, аралаштириш ёки иситгич киритилган бўлиб, улар учун иссиқлик манбаи сифатида, кўпинча двигатель совитиш тармоғининг суюқлигидан фойдаланилади. Баъзан иситгич ёки буглатгич, редуктордан айрим ҳолда ўрнатилган бўлиши ҳам мумкин. Двигатель тўхтатилгандан сўнг газнинг ўтишини ўз-ўзидан тўхтатиб қўйиш учун редукторда бўшатиш тузилмаси мўлжалланган. Таъминлаш тармоғида бўшатиш тузилмаси бўлмаса, унда хавфли ҳолатдан тўла сақланиш учун, редуктор олдида электромагнитли тўсиш клапани мўлжалланган бўлади. Бу клапан двигательнинг ўт олдириш тармоғи ўчирилиши биланоқ, газни таъминлаш тармоғига ўтишдан тўсиб қўяди. Белгиланган газ оқимини редукторни иккинчи ва учинчи босқичларида тўлароқ узатиб туриш учун, юқори босқич тузилмасида каттароқ юзага эга бўлган мембрана қўйилиб, ричагли узатма ёрдамида двигательнинг ишлаш маромини тезкорлик билан ростланишига эриши-

лади. Баъзи бир редукторларда газни чиқариш жойида мезонловчи (ёйитгич (экономайзер) тузилмаси қўйилади.

49-§. Паст босим редукторларининг конструктив хусусиятлари ва ишлаш услуби

Икки босқичли редуктор газни тозалаш, босимини керакли кўрсаткичгача пасайтириш ва газ оқимини белгиланган миқдорда узатиб боровчи қисмлар йиғиндисидан таркиб топган.

СНГ ва СТГ лар учун автомобилларнинг таъминлаш тармоғида қўлланиладиган икки босқичли универсал турдаги газредуктори 122-расмда тасвирланган. Бу редуктор мембранали бўлиб, кучни мембранадан клапанга ричаг воситасида узатиб беради. Редукторнинг чиқиш тeshигидан чиқаётган газни кучайтириш ва редук-



122-расм. Паст босимли икки босқичли газ редуктори.


торнинг газ тармоғига келаётган газ оқимини (двигатель ишлагандан турган ҳолатда) тўсиш учун, редуктор тармоғида мембрана-пружина турдаги бўшатиш тузилмаси ишлатилади. Бу тузилма тармоғи доимо двигательнинг ёнилғи киритиш қувурига ulangан бўлади. Сийракланиш 0,8—0,9 кПа (0,008...0,009

ккг/см²) атрофида бўлганда, бўшатиш тузилмаси бўшатиш тармогидан узилади ва иккинчи босқичдаги мембрана юксизланади. Двигатель ишламаган пайтида редуктор газ оқимининг аралаштиргич тузилмасига ўтишини ўз-ўзидан тўсувчи клапан вазифасини ўтайди. Газсимон ёнилгини редукторга киритишдан олдин механик аралашмалардан тозалаш лозим. Шунга кўра, редукторнинг газ кириш тешигига тўр фильтр ўрнатилади. Редукторнинг биринчи босқичи А ва иккинчи босқичи Б бўшлиқдан иборат бўлиб, ҳар бир босқич ўз клапанига эга. Редукторнинг иккала босқич тармоқларида жойлашган бўшатиш ва мезонловчи бойитгич тузилмалари битта умумий қутида ўрнатиладиган. Бўшатиш тузилмасининг В бўшлиғи корпус 13, қопқоқ 14 ва мембрана 15 ва 16 лардан таркиб топган бўлиб, мембрана 15 ва 16 ларнинг оралиғида пружина 17 ўрнатиладиган. Д бўшлиқнинг қуйи қисмига жойлашган втулка 18 ичига пружина 1 киритилган. Двигатель ишламай турган вазиятда пружина 1 эркин керилиб туриши натижасида ҳосил бўлган куч пружина 1 нинг кучи билан қўшилиб тиргак 13 ва ричаг орқали иккинчи босқич клапани 8 га узатилади ва клапан чапга силжиб эгар 7 нинг тешигини беркитади. Двигатель ишламасдан вентиль очик турган пайтда баллондаги газ, газфилтри 2 орқали ўтиб, редукторнинг биринчи босқич бўшлиғи А ни газ билан тўлдиради. Бунинг натижасида бу ердаги газ босими таъсирида мембрана 3 га куч узатилиб, пружина 6 нинг кучини мувозанатлаштиради ва клапан 4 газ босими таъсирида эгар 3 га тиралади. Шунга кўра, эгарнинг газ кириш тешиги жипс беркитилади. Г ва Д бўшлиқлар ташқи муҳит билан муқим туташган. Юқорида қайд этилганидек, иккинчи босқич клапани 8 берк бўлиб, у пружина 17 ва 1 лар таъсирида эгар 7 га тиралиб туради. Двигатель ишга тушган пайтида бўшатиш мембранаси 15, В бўшлиқда эгилиб, конуссимон пружина 17 ни сиқади ва клапан 8 ни эгарга тиралиб турган вазиятидан бўшатади. Пружина 1 нинг кучи клапан 8 ни берк ҳолатда ушлаб туришга етарли бўлмайди. Газ босими А бўшлиқда 0,18—0,20 МПа (1,8—2,0 ккг/см²) бўлганда клапан 8 ўз-ўзидан очилади.

Газни кам сарфланиш чоғида (двигателнинг салт ишлатиш маромида) иккинчи босқичнинг Б бўшлиғида ошиқча газ босими ҳосил бўлади. Газнинг сарфи ортиши билан Б бўшлиқдаги босим секин-аста камаёди. А бўшлиқдан кираётган газ оқимининг босими таъсирида клапан 8 эгардан узоқлашиб, газ ўтиш тешигининг кесимини катталаштиради. Б бўшлиқдан газ мезонловчи бойитгич тузилма тармоғига узатилади ва чиқариш найчаси 12 орқали аралаштиргичга юборилади. Мезонловчи бойитгич тузилмасининг корпуси 9 да пружина 10 ли мембрана 11, пружинали клапан, шунингдек, редукторнинг қуввати ва тежамкорлигини ростлаб берувчи тешикчали мезонлаш пластинаси жойлашган. Двигатель кам юкланиш маромида ва дроссель-заслонкаси бироп

очиқ турган пайтида, редуктордан аралаштиргичга борадиган газ тежамкор бойитгичнинг мезонлаш тешиги орқали ўтади. Дроссель-заслонканинг йўли очилган пайтида қувват бойитгичнинг ростлагич тешиги ва мезонловчи бойитгич тузилмаси орқали қўшимча газ юборилади (газ оқими йўналиши кўрсатув чизиқ билан тасвирланган).

Двигатель турли иш маромида ишлаганда редуктор ҳар бир маром учун хос хусусият билан ишлайди. Шу хусусда, икки босқичли редукторнинг айрим маромда ишлаганда, ишлаш жараёни қай тартибда ўтиши билан бирма-бир танишиб чиқамиз. 123-расм, а да редуктор ҳаракатланувчи қисмларининг иш ҳолати, асосий шахобча вентилининг ёпиқ пайти учун ва 123-расм, б да эса вентилнинг очиқлик даврида газ оқими ўтиши ва



123-расм. Паст босимли икки босқичли газ редукторнинг чизмаси.

ҳаракатланувчи деталарни иш ҳолати кўрсатилган. Вентиль ёпиқ пайтида редуктордаги газ босими ташқи муҳит босимига тенг. Мезонловчи босқич клапани 3 пружина 2 таъсирида очиқ ва иккинчи босқич клапани 6 эса пружина 4 ва 5 ларнинг кучи остида ёпиқ. Дозаловчи бойитгич тузилмаси очиқ, чунки пружина 8 нинг таъсир кучи пружина 1 нинг кучидан кўпроқ.

Двигатель ишламаган пайтда ва газ шахобчаси очиқ бўлганда баллондаги газ бўғлатгич ва газ фильтри орқали газ киради ва биринчи босқич бўшлиғи А ни тўлдиради. Газ босими А бўшлиқда 0,18—0,20 МПа (1,8—2,0 кгк/см²)га етгач (123-рasm, б) мембрана 9 ва клапан 3 даги босим кучлари (А тармоқ тарафдан пружина 2 нинг кучини ҳамда газ шахобчаси томонидан клапан 3 га таъсир этувчи кучни мувозанатлайди. Бунинг натижасида клапан 3 эгарга тиралади ва киритиш тешигини жипс қилиб беркитади. Шу чоғ А бўшлиққа газ келиши бутунлайин тўхтади. Бу ҳолда газредуктори ўз-ўзидан беркитилувчи вентиль вазифасини ўтади. Иккинчи босқич клапани 6, худди олдинги ҳолатдагидек берк, чунки клапан 6 га таъсир қилаётган А бўшлиқдаги газ босими кучи пружина 4 ва 5 ли клапан 6 нинг эгарга бўлган таъсир кучини енга олмайди. Пружина 5 нинг сиқиш кучи марказий тиргак 10, ричаг 11 ва туртгич 12 орқали ўтиб клапан 3 ни беркитилишини таъминлайди. Бойитгичнинг мезонлаш тузилма клапани 7 очиқ ҳолатда қолади. Двигателни юргизиб юбориш вақтида бойитгичнинг мезонловчи тузилма клапани 7 берк бўлади, чунки киритиш найчасида 0,8—0,9 кПа (0,008...0,009 кгк/см²) атрофида сийракланиш ҳосил бўлиб, бу сийракланиш найча 13 орқали бўшатиш тузилмасининг В бўшлиғига ўтади. Босим кучининг фарқи натижасида пружина 5 сиқилади ва клапан 6 ни юксизлантиради. Бунда пружина 4 нинг кучи клапан 6 ни берк ҳолатда ушлаб туришга етарлича бўлмайди. Газ босимининг таъсирида А бўшлиқдаги клапан 6 очилади ва бунинг натижасида А бўшлиқда барқарорлашган газ босими ҳосил бўлиб, унинг кўрсаткичи 0,18—0,2 МПа (1,8—2,0 кгк/см²) атрофида бўлади. Клапан 6 очиқ турганда (123-рasm, в) газ Б бўшлиқни тўлдиради ва мембрана 17 га таъсир этиб, клапан 6 ни янада беркитишга интилади. Газ босими 50—100 Па (0,0005...0,001 кгк/см²) гача пасайганда мувозанат ҳолат рўй беради. Двигатель салт ишлаш маромида ишлаган пайтда редуктор ва аралаштиргичнинг иш ҳолати 123-рasm, д да тасвирланган. Редукторнинг биринчи ва иккинчи босқич бўшлиқларида жойлашган клапан 3 ва 6 лар очиқ. Шунга кўра, киритиш найчасида катта сийракланиш ҳосил бўлиши босим кучининг фарқини оширади ва бойитгичнинг клапани 7 ни берк ҳолатда ушлаб туради. Чунки, бу вазиятни ҳосил қилувчи сийракланиш кучи мембрана 14 ни юқори чекка нуқтада ушлаб туради. Бунинг натижасида мембрана билан ўзак орқали туташган клапан 7 эгарга жипс сиқилган ҳолатни эгаллайди. Аралаштиргичнинг асосий мезонловчи тузилмасидаги тескари клапан берк, чунки диффузордаги сийракланиш клапан очилиши учун етарли эмас. Бунинг натижасида газ двигатель цилиндрларига фақат аралаштиргичнинг салт ишлаш тармоғи

орқали¹ узатилади. Двигатель салт ишлаш маромида ишлаганда газредукторнинг Б бўшлиғига салт ишлаш тармоғидаги тежамкор ростлагичнинг мезонлаш шайбаси 15 тешиги орқали чиқариш найчаси 16 га ўтади. Редуктор конструкциясида унчалик катта бўлмаган бўшатиш тузилмасининг қўлланилиши 100—200 Па (0,001...0,002 кгк/см²) ошиқча босим ҳосил қилади.

Двигатель салт ишлаш маромида ишлаганда, газ-ҳаво аралашмаси дроссель-заслонка орқасидаги бўшлиққа ёнилғи чиқариш тешиги орқали киргандан сўнг ҳосил бўлади. Газ-ҳаво ёнилғи аралашмасининг таркиби сифат винти ёрдамида ростланилади. Двигатель юкланиши ва тирсакли валнинг айланишлар сони ортганда редуктордаги газ сарфи кўпаяди. (Газредуктори ва аралаштиргичнинг асосий қисмларининг ишлаш ҳолати 123-расм, 2 да тасвирланган.)

Аралаштиргичнинг дроссель-заслонкаси секин-аста очилиши натижасида диффузорда сийракланиш ортади. Шунга кўра, ундаги сийракланиш тескари клапан остидаги бўшлиққа чиқиш тешиги орқали ўтади. Бунинг натижасида клапаннинг юқори ва пастки томонларида босим фарқи ҳосил бўлади ва маълум бир қийматга етгач, тескари клапан очилиб, газ асосий тармоқдан ўтгач, аралаштиргич диффузоорида ўрнатилган газ форсункасига киради. Бунда Б бўшлиқдаги 50—100 кПа (0,50—1,0 кгк/см²) атрофида бўлган газ босими пасаяди. Б бўшлиғидаги сийракланиш кучайиши натижасида мембрана эгилиб, ўзак 10 ва рычаг таъсирида иккинчи босқич клапани 6 очилади. Шунга кўра, биринчи босқич клапани 3 нинг очилиши катталашади ва ундан газ ўтиши кўпаяди. Газ сарфи ортиши натижасида Б бўшлиқда босим камаё боради ва А бўшлиғида жойлашган клапан 6 газ босими таъсирида эгардан узоқлашади ва ўтказиш кесими катталашади. Кейинчалик эса газ Б бўшлиқдан бойитгичнинг мезонловчи тузилмасига киради. Газ аралаштиргичнинг дроссель-заслонкаси тўла очилганда, сийракланиш двигателнинг киритиш қувурида камаёди, демак Б бўшлиқдаги бойитгичнинг мезонлаш тузилмасида ҳам шу ҳолат рўй беради. Газ босими фарқи сабабли мембрана 14 га таъсир этаётган куч клапан 7 ни ушлаб туришга старли бўлмайди ва у очилади. Шу чоғ газредуктордан қувват ростлагич ва тик туйнукнинг очиқ клапанини 7 орқали мезонловчи шайба 18 нинг тешигига киради. Мезонловчи бойитгич тузилмаси тармоғидан газ чиқариш қувурига келиб, кейин аралаштиргичга боради. Қувват ростлагичнинг мезонловчи шайбаси 18 орқали ошиқча газ юборилганда, аралашма таркиби карбюратор-аралашгичда қуюқлашади. Бунинг натижасида двигателдан энг юқори қувват олинади. Двигатель энг катта қувватда ишлаганда редукторнинг асосий қисмларининг шу ҳолати 123-расм, 8 да тасвирланган.

50-§. Газ аралаштиргич тузилмалари

Газни аралаштиргич тузилмаси газ билан ҳавони аралаштириш ёниги аралашмасини тайёрлаш ва уни двигателнинг ишлаш маромига мослаб цилиндрларга юбориш учун хизмат қилади. Газ аралаштиргич тузилмаси двигателнинг ёнувчи аралашма киритиш қувурига ўрнатилган бўлиб, одатда маълум турдаги газредуктори билан бирга ишлайди. Оддий аралаштиргич тузилмаси асосий ҳаво туйнуги, диффузор ва газ фильтридан иборат. Лекин, бундай содда тузилган газ аралаштиргич двигателнинг ҳар хил иш маромида ишлашини қаноатлантирмайди. Двигателнинг турли иш маромларини ишончли ишлашини қаноатлантирувчи газ-ҳаво аралашмасини тайёрлаш учун замонавий газ аралаштиргичлар қуйидаги шартларни қониқтириши лозим:


— ҳар бир маромда аниқ ишлатиш учун мақбул ёнувчи аралашма тайёрлаши;

— ҳамма иш маромлари учун ёнилғи аралашмаси белгиланган таркибда бўлиши;

— энг катта юкланишларда энг юқори қувват олиниши;

— ишга тушириш мукаммал бўлиши учун ва тирсакли валнинг айланишлар сони тезкорлик билан оширилганда унинг мослашув мойиллиги яхши ўтиши ҳамда салт ишлаш маромида ишлаганда турғунлик даражаси старлича бўлиши.

Шунинг учун ҳам оддий газ аралаштиргичнинг конструкциясига қўшимча қилиб салт ишлаш тузилмаси ва бойитгич киритилган. Бойитгичлар механик ёки ҳаво юритмали бўлиб, улар редуктор ёки газ аралаштиргичнинг ичида жойлашади. Газ баллонли ўртача юк кўтарувчи автомобилларда ва кўп сифимли автобусларда СГ-250 нусхали газ аралаштиргич қўлланилади (124-расм). Бундай аралаштиргич икки бўлинмали тик ва ёнилғи



124-расм. СГ-250 газ аралаштиргичи

1 — корпус, 2 — ҳаво заслонкасининг ўқи, 3 — мембранали механизм, 4 — газ форсункалари, 5 — салт ишлаш тармоғига йўналган туйнук, 6 ва 7 — винтлар, 8 — дроссель заслонкаси, 9 — ҳаво заслонкаси, 10 — диффузор, 11 — уз-ўзидан очиладиган клапан, 12 — тескари клапан, 13 — қувурча.

аралашмаси юқоридан пастга йўналган бўлиб, иккита дроссель-заслонкалари 8 мувозий очилади.

Аралаштиргич иккита диффузор 10, тескари клапан 12, иккита газ форсункаси 4, ҳаво заслонкаси 9 дан ташкил топган. Ҳаво заслонкасида сийракланиш натижасида ўз-ўзидан очиладиган клапан 11 ўрнатилган бўлиб, у тирсакли валнинг айланишлар сони ортиши биланоқ сийракланиш ортиши туфайли очилиб, ёнувчи аралашманинг жуда ҳам бойиб кетишидан сақлайди. Газни салт ишлаш тармоғига белгиланган миқдорда юбориш ва маълум сифатда тайёрлаш жараёни винтлар 6 ва 7 билан ростланади.

Тирсакли валнинг энг катта айланишлар сонидан чиқиб кетмаслигини чеклаш мақсадида аралаштиргич марказдан қочма юритма асосида ишлайдиган чекловчи мембранали механизм билан таъминланган. Тескари клапан 12 газни босим остида аралаштиргичга киритиб, газларнинг аралаштиргичдан тескари йўналишда чиқишини олдини олиш учун ҳамда маромларга ўтиш пайтида двигателнинг мослашувини яхшилаб беради. Ундан ташқари, у газни аралаштиргичнинг асосий мезонловчи тармоғига ўтишини тўсади ҳамда салт ишлаш тармоғига газ доимо туйнук 5 орқали берилади. Аралаштиргич паст босимли редуктор билан муқим ишлаши учун, улар газ ўтказиш шахобчалари билан бевосита туташган. Аралаштиргичга кирган газни миқдорий жиҳатдан ростлаб бойитиш вазифаси бойитгич ёрдамида бажарилиб, цилиндрларга кираётган ёнилғи аралашмасининг сифати бевосита газ аралаштиргичда ҳосил қилинади.

Газредуктори билан аралаштиргичнинг бирга ишлаши белгиланган мезонда ёнилғи юбориш жараёнини мақбул даражада бошқариб беради. Газсимон ёнилғи билан бирга бензинда ҳам ишлайдиган газ баллонли автомобилларда карбюратор-аралаштиргич тузилмаси қўлланилган. Бунда иккита мустақил ишлайдиган қурилма: газ аралаштиргич ва карбюратор бир бутун қилиб битта умумий қисмда жойлаштирилган. Ҳозирги вақтда бундай универсал таъминлаш тармоғида қуйидаги турдаги асбоблар ишлатилади:

- махсус тайёрланган карбюратор;
- аралаштиргич;
- газ билан ишлашга мослаштирилган бензин карбюраторлари.


Шунга кўра СНГ ёнилғиси билан ишлайдиган двигателли ГАЗ-52-07, 08, 09 автомобилларига карбюратор-аралаштиргич қўйилган бўлиб, у СНГ билан бир қаторда бензинда ҳам ишлайди. Масалан, К-126ГД карбюратор аралаштиргич К-126 карбюраторнинг асл нусхаси асосида ишланган бўлиб, газ аралаштиргич тузилмаси карбюратор-аралаштиргичга қўшимча қилиб киритилган. Тирсакли вал кичик айланишлар сонидан салт ишлаш маромида ишлаганда карбюратор-аралаштиргични ростлаш жараёни газсимон ёнилғи ва бензин учун ўхшаш. Лекин газсимон ёнилғида ишлаганда салт ишлаш тармоғида ишлаганда ростлаш

жараёни бажарилганда ростлаш винтини тиралиб турган вазия-
тидан орқага чиқариш учун ярим ёки бир айланишга чапга бураш
керак. ГАЗ-53-19 автомобилларида К-126Б карбюратор-аралаш-
тиргич ўрнатилган бўлиб, у К-126Б карбюратори асосида тай-
ёрланган.

Газ аралаштиргич тузилмаси форсунка туридаги мустақил
ишлайдиган салт ишлаш тармоғи билан таъминловчи карбюра-
тор-аралаштиргич газсимон ёнилғида ва бензинда ҳам ишлашга
мўлжалланган бўлиб, иш маромларида газ юбориш аралаштир-
гичда ўрнатилган форсунка орқали бажарилади. Салт ишлаш
тармоғига газ найча ва туйнукдан ўтиб киради. Двигатель
газсимон ёнилғида ва шу билан бир қаторда бензин билан
ишлаганда ҳам салт ишлаш тармоғида ростлаш услуги бир-бирига
ўхшаш бўлади.

ЗИЛ туркумига кирувчи автомобиллар сиқилган табиий газ
(СТГ)да ишлаганда К-91 карбюратор-аралаштиргич ўрнатилган
бўлиб, уч қисмдан таркиб топган; қалқович бўлинмаси, аралаш-
тиргич бўлинмаси ва ҳаво фильтрини ўрнатиш учун ўтказгич.
Аралаштиргич бўлинмасининг корпусида дроссель-заслонкасининг
юритма ричаги ва ростлаш винти жойлашган. Сиқилган газ қисқа
қувур (патрубк) орқали, бензин эса бириктириш найчасидан
карбюратор-аралаштиргичга юборилади. Ёнувчи аралашманинг
оқими юқоридан пастга йўналган ва дроссель-заслонкаси мувозий
очиладиган икки бўлинмали карбюратор-аралаштиргич, мувоза-
натловчи қалқович бўлинмага эга. Ёнувчи аралашмасини керакли
таркибда тайёрлаш жараёни ёнилғини ҳаво билан тормозлаш
усули билан бажарилади. Ёнилғи аралашмаси таркибини двига-
телнинг юқори юкланишларида ва тирсакли вал айланишлар сони
тезкорлик билан катталаштирилганда қуюқлаштириш учун қуюқ-
лаштириш тармоқларига бойитгич ва тезлатгич насоси мўл-
жалланган. Ҳар бир аралаштиргич бўлини асосий мустақил салт
ишлаш тармоғига эга. Совуқ двигателни ишга туширишни ен-
гиллатиш мақсадида ҳар бир бўлинмага ҳаво клапани бор ҳаво
заслонкаси ўрнатилган бўлиб, ҳаво заслонкаси билан дроссель-
заслонкаси узвий равишда туташган юритмага эга. Шунингдек,
совуқ двигателларни ишга туширишда карбюратор-аралаштиргич-
нинг юритиш тармоғи унумли ва мукамал ишлаши учун ҳаво
туйнугидаги жипслик ҳолати жуда ҳам юқори бўлиши керак. Бу
жипслик ҳолати ва ёнилғини тўлаириш коэффициенти қанча
катта бўлса, двигателни ишга тушириш жараёни шунча осон ва
ишонарли бўлади. Хусусан, ҳаво ва дроссель-заслонкалари ўз
цилиндрик сиртини жипс қолатда беркитиб туришга мўлжал-
ланган бўлиши керак. Бунда рухсат этилган тирқиш ҳаво
заслонкаси учун 0,15 мм, ҳамда дроссель-заслонкаси учун эса
0,04 мм бўлиши лозим. Биринчи бор аланга ҳосил бўлган,
керакли миқдордаги ҳаво, ҳаво клапанини очилиши ёки уни
маълум бурчакка буриш натижасида ҳосил бўлиши натижасида

ҳосил бўлади(ҳаво клапани ҳаво дарчасига эксцентрик равишда ўрнатилганда). Олти цилиндрли двигатель ўрнатилган ГАЗ-52-27 ва ГАЗ-52-28 автомобиллари СТГ да ишлаганда уларга ўрнатилган К-126 Д карбюратор-аралаштиргич, К-126И белгили карбюратор асосида тайёрланади. К-126Д карбюратор-аралаштиргич иккита бўлинмасада тирсакли валнинг айланишлар сонини мустақил чеклаш хусусиятига эга бўлган чеклагичлар билан таъминланмаган. Аралаштиргич бевосита карбюраторда жойлашган бўлиб, форсункали қўшимча тузилма киритилган. Газ дозатори (газ мезонлатгич) икки босқичли паст босимли редуктордан аралаштиргичга берилаётган газни керакли миқдорда мезонлаштириб бериш учун хизмат қилади. Газ мезонлатгичи газни чекловчи мембрана турдаги механизм билан яхлит қилиб тайёрланган бўлиб, дроссель тузилмаси кўринишида ишланган. Мезонлатгични бошқариш жараёни ҳайдовчининг кабинасида ўрнатилган педаль ёрдамида бажарилади. Газсимон ёнилгини ҳаво билан




125-расм. Газ аралаштиргичи.

бирга цилиндрларга юборишни ростлаш жараёни дроссель заслонкаси 4 ёрдамида амалга оширилади (125-расм). Педаль босилганда дроссель-заслонкаси юритмасининг ричаги 2 стакчи валча 3 орқали дроссель-заслонка 4 ни очади ва аралаштиргичнинг диффузорида ҳосил бўлган сийракланиш туфайли газ паст босимли редуктордан аралаштиргичга киради.

Аралаштиргичнинг корпуси цилиндрик шаклда бўлиб, унга диффузор тузилмаси ўрнатилган. Диффузор ичида газни киритиш учун доиравий тешикли ҳалқасимон йиғич (коллектор) ясалган. Дроссель-заслонкаси мезонлатгичнинг стакчи валчаси 5 га ўрнатилган бўлиб, у газ юборгичнинг мембрана механизми 1 нинг тиргаги билан туташган. Шунга кўра, мембрана механизми


ёрдамида дроссель-заслонка вазиятини мукаммал бошқариш мумкин.

Назорат-сақлагич жиҳозлари асосий жиҳозларга қирмайди, лекин уларнинг белгиланган маромда аниқ ва пухта ишлаши двигателнинг ишончли ишлаши учун жуда ҳам зарур. Бундай ёрдамчи жиҳозли тузилмалар асосан сақлагич ва тезкорлик



126-расм. СНГда ишловчи юк автомобиль баллонларининг сақлагич клапани: а — ЗИЛ туркумига кирувчи, б — ГАЗ туркумига кирувчи.


клапанлари, газ билан тўлдириш вентиллари ва газ филтрларидан иборат. СНГ баллонларининг сақлагич клапани (126-расм) баллондаги газни 1,6 МПа (16,0 кгк/см²) дан ошишига йўл қўймайди. У клапан корпус 5, қопқоқ 1, зичлагич 6 ли беркитилувчи қалпоқча 4, тиргак 3 ва пружина 2 дан иборат. Беркитувчи қалпоқча 4 босим 1,6 МПа (16,0 кгк/см²) га етганда дарров очилади. Бунда газ пружина 2 нинг кучини енгиб, қалпоқ 4 ни эгар билан зичлашиб турган ҳолатини бузади ва ошқоча



127-расм. СНГ баллонларининг назорат вентили.

газ ташқи муҳитга чиқариб юборилади. Назорат вентили (127-расм) СНГ баллондаги газни 90 фоизга тўлганлигини аниқлаш учун хизмат қилади. Бунда корпус 3 даги ёнаки қўйилган штуцер 4 дан чиқа бошлаган газ баллондаги ситим тўлдирилганлиги тўғрисида дарак бўлади. Маховик 7 айлантирилганда тиргак 1 билан туташган клапан эгари тўсилади. Тиргакнинг учиди кап-рондан тайёрланган зичлагич бор. Тиргак 1 ҳалқа 5 ва гайка 6 билан зичлаштирилган.


Баллонли тўлдиришдан олдин назорат вентилининг штуцери 4 га кўргичи бор шланг қалпоқчасининг бир учини бураб кийгизиш лозим. Шлангнинг бошқа учи эса тўлдириш станция-сининг шланги билан бириктирилади. Баллонли тўлдириш жараёнида назорат вентили очилади ва шланг қалпоқчасидаги кўргич орқали газнинг пайдо бўлиш пайтини аниқлаш мумкин. Агарда шундай ҳолат рўй берса, дарров баллонни тўлдиришни тўхтатиш кераклигини билдиради. Тезкорлик клапани ўтказиш найчаси



128-расм. Тезкор клапан.

- 1 — корпус, 2 — қайдлаш гайка,
3 — қўллаш қисми, 4 — пружина,
5 — сарфлаш вентили.

талафотга учраб ёки емирилиши натижасида ёрилганда газнинг ташқи муҳитга ўз-ўзидан чиқиб кетишидан сақлаш учун хизмат қилади. Ундан ташқари, тезкор клапан қўлланилиши автомобил-нинг ёнғинга бўлган хавфсизли-гини яхшилади (СТГ баялонла-рида қўлланиладиган тезкор кла-пан конструкцияси 128-расмда тасвирланган). Двигателни ёнил-ғи билан таъминловчи қисмлар, масалан, газ ўтказиш найчалари




129-расм. Электромагнитли клапан-фильтр.

ва уларнинг газ ускуналари билан бириктирилган жойлардан газнинг сирқиб чиқиш ҳодисаси рўй берса, яъни газни соатли сарфи белгиланган миқдордан ошиб кетса, унда бу клапан ўз-ўзидан тезкорлик билан бекилади.

PDF Compressor Free Version


Тўғри оқимли газ фильтри газ редукторининг олдида жойлашган бўлиб, у газни қатрон моддалардан, чангдан, занг кукунидан, шунингдек, механик заррачалардан тўла тозалайди. Фильтр латундан тайёрланган корпусга эга бўлиб, унинг ичи тозаловчи қисмлар — тўрсим ва наматдан тайёрланган ҳалқасимон қатламдан ташкил топган. Фильтр корпусида иккита резьбали тешик қилинган бўлиб, уларга газни киритиш ва чиқариш штуцерлари буралиб киритилган. Қопқоқ корпусга ўзак ва гайка ёрдамида зич қилиб бириккан. Ҳозирги вақтда сақлагич клапанининг вазифасини электромагнит юритмали тўсиш клапанлари бажаради. Бу тузилма фильтр билан яхлит қилиб бирлаштирилган. Қопқоқ корпусга ўзак ва гайка ёрдамида зич қилиб бириккан. Ҳозирги вақтда сақлагич клапанининг вазифасини электромагнит юритмали тўсиш клапанлари бажаради. Бу тузилма фильтр билан яхлит қилиб бирлаштирилган.

Электромагнит клапанли фильтр (129-расм) корпус 1 да ўрнатилган ғалтак 2, соленоид 4, резинали зичлагич 5, пружина 3, тиндиргич 7, тозалогич 6, тортиш болти 8, зичловчи резинали ҳалқалар 10 ва тақсимлаш тешиги 9 дан иборат. Электромагнитли клапанлар таркибида жойлашган фильтрнинг конструктив счими ва тузилиши двигателнинг тури ва ишлатиладиган газга боғлиқ. Бундай фильтрларнинг тозаловчи қисми асосан сополдан тайёрланган. Енгил автомобилларга ўрнатилаётган клапан-фильтр учун



129-расм. Тўр магнитли электромагнитли клапан-фильтр.

зичлагич 5 билан тўсилган каналнинг ўтиш диаметри 2 мм дан ошмаслиги лозим. Электромагнитни истеъмол қиладиган токи кучи 0,65 А дан ошмайди. Сўнгги йилларда тўр магнитли электр магнит клапан-фильтр қўлланилмоқда (130-расм). Клапан киритиш 1, туташтириш 4 ва чиқариш 6 туйнуклари, зичлагич 2 ҳамда ўт олдириш тармоғи билан туташган ғалтак 3 дан таркиб топган. Тозаловчи қисми жуда ҳам майдалашган тўрсимон магнит 5 кўринишида ишланган. Электромагнитли клапан-фильтр СНГ нинг ўтиш шохобчаси-




131-расм. ЗИЛ туркуми автомобиллари учун газ филтрли
электромагнит клапани.

газ баллонли ва газ буглатгичи ораллигида бўғиб қўяди. Бу турдаги электромагнит клапанли филтр ЗИЛ ва ГАЗ туркумига кирувчи автомобилларга ўрнатилган бўлиб, улар турли конструкцияга эга. Газ филтрли электромагнит клапани асосан ЗИЛ туркумига кирувчи автомобилларга ўрнатилган. Бу автомобиллар СМГ ёки СТГ да ишлаганда уларга ўрнатиладиган газ филтрли электромагнит клапаннинг конструкцияси 131-расмда тасвирлан-

ган. Газ фильтри корпус 1 нинг ичида тўрсимон 13 ва намат қатламли ҳалқадан иборат тозаловчи қисм PDF Compressor Version да иккита резъбали тешик қилинган бўлиб, уларга газни киритиш 8 ва чиқариш 17 штуцерлари бураб киритилган.

Газ фильтрининг қалпоғи 12 корпусга ўрнатилганда тортиш болти 10 ни таранг қилиб тортиш йўли билан улар орасида жойлашган резинали ҳалқа 15 ва мис ҳалқани зичлаштирилади. Электромагнит 4 билан корпус бирикмасини зичлатиш қистирма ёрдамида амалга оширилади. Намат ҳалқа 14 ва қалпоқ 12 орасида зичлатиш қистирмаси 11 ўрнатилган. Газ штуцер 8 нинг туйнугидан кириб, ҳалқасимон тармоқча 9, намат ҳалқа 14, металл тўр 13, туйнук 7, беркитувчи тўгин 6, туйнуклар 2 ва 16 орқали ўтади ва штуцер 17 дан чиқади. Электромагнитли клапан 4 га ўт олдиригич уланганда ток қисқич 5 орқали келади. Бунда клапан берк ҳолатда бўлиб, паст босимли редукторга газни ўтказмайди. Газда ишлаганда эса ўт олдириш уланса, клапан 4 очилади ва газ тозаловчи таркибий қисмлар орқали ўтиб, паст босимли редукторга киради. Электромагнитли клапан-фильтр кабинанинг олд деворига, кронштейнга бириктирилган. ГАЗ туркумига кирувчи автомобилларга ўрнатилган соленоид турдаги электромагнитли клапан-фильтр 132-расмда тасвирланган бўлиб, у ўзак 1, беркитувчи тўгинли якорь 3 ва чулгам 8 дан ташкил топган бўлиб, улар ҳалқасимон тўр қатламли филоф (обойма) 8 билан ҳимоя қилинади. Газ фильтри бўшлиқ 6 ли корпус тозаловчи қисм 5 ли тиндиргичдан иборат. Электромагнит клапанили газ фильтрининг биргаликда иш-



132-расм. ГАЗ туркуми автомобилларининг электромагнитли клапан-фильтри.

лаш жараёни билан танишиб чиқамиз. Кириш тешигига келган газ ичи бўш болт 4, тозаловчи қисм 5 ва туташтириш туйнуги орқали бўшлиқ 6 га киради.


Якорнинг беркитиш тўгини электромагнит пружинаси 2 таъсирида эгарга тиралади ва клапан-

ни чиқариш тешигини тўсади. Ўт олдириш уланилганда (газда ишлаганда) якорь 3 электромагнит чулғамига тортилади ва беркитувчи тўгин эса газни паст босимли редукторга юбориш учун каналнинг тешигини очади. Ўт олдиригич ўчирилганда клапаннынг зичлаштириш ҳолати эгарга томон беркитувчи тўгин босилиши натижасида амалга оширилади.

Бунда беркитувчи тўгинга босилиш кучи электромагнит пружинаси ҳамда бўшлиқ 6 даги босим таъсирида ҳосил бўлади. Двигатель тўхтатилганда газ шохобчаларни ўз-ўзидан тўсидиши ҳамда газни механик аралашмалардан тозалаш


учун мембрана туридаги клапанли узгич-фильтр (133-расм) қўлланилади. Газ суяқ ҳолатда қопқоқ 10 даги кириш тешигига кириб, тўр 8 ли тозаловчи қисм 9 дан ўтади ва корпус 1 ва қопқоқ 10 оралигидаги бўшлигини тўлдиради.

А бўшлигининг чиқариш тешиги пластинкасимон клапан 6 ёрдамида беркитилади. Двигатель ишламасдан турган пайтда (киритиш қузурида сийракланиш йўқ) клапан 6 пластинкали пружина 7 таъсирида эгарга тиралади. Двигатель ишлаётган пайтда киритиш қузурида сийракланиш ҳосил бўлиб, у туташтириш туйнуги орқали фильтр-узгичнинг мембранаси ва корпус оралигидаги Б бўшлиғига ўтади. Двигателни юргизиш вақтида ҳам киритиш қузурида пайдо бўлган сийракланиш Б бўшлиққа ўтади. Мембрана 3 эгилаб, металл диск орқали сиқув ричаги 4 га таъсир ўтказиши натижада ричагнинг пастки учи тиргак 5 ни босади ва клапан 6 очилади. Бунинг оқибатида газредукторга кира бошлайди. Клапан 6 нинг очилиши учун керак бўлган сийракланиш 200—300 Па ($0,002—0,003 \text{ кгк/см}^2$) атрофида бўлади. Бундай конструкцияга эга бўлган узгич-фильтр қуввати 314, 0. к. (240 кВт) гача бўлган двигателлар учун мўлжалланган. Газ балюли автомобилларнинг икки хил ёнилғили таъминлаш тармоғи электромагнит клапанли бензин фильтридан иборат. Бу



133-расм. Сийракланиш узгич-фильтр.

1 — корпус, 2 — қопқоқ, 3 — мембрана, 4 — сиқиш ричаги, 5 — тиргак, 6 — клапан, 7 — пружина, 8 — металлдан ясалган тўр, 9 — тозаловчи қисм, 10 — қопқоқ.



134-расм. ГАЗ туркуми автомобилларининг бензин филътрли электромагнит клапани:

- 1 — ўзак, 2 ва 12 — пружина,
3 — химоя ҳалқа, 7 — қистирма,
8 — стакан-тиндиргич, 9 — тозаловчи
сетка, 10 — тозалаш қисми корпуси,
11 — чангакли қотиргич.


турдаги филътр асосан ЗИЛ ва ГАЗ туркумига кирувчи автомобилларга ўрнатилган. 134-расмда ГАЗ туркумига кирувчи автомобилларга ўрнатилган электромагнит клапан-филътрли бензин тозалагичи тасвирланган.

Ўт олдириш узилган чоғда клапан ўз-ўзидан ёпилади. Ўт олдириш ўланиб, двигатель ишга тушганда насос ёрдамида юборилаётган бензин стакан-тиндиргичнинг бўшлиғи 8 га боради, қолдиқ ифлос ва механик аралашма стаканнинг тагига чўкади, қолган қисми эси филътрдан ўтаётиб, унинг тозаловчи таркибий қисмларида ушланиб қолади.

8-мавзу. ГАЗ БАЛЛОНЛИ АВТОМОБИЛЛАРНИНГ ТАЪМИНЛАШ ТАРМОҒИ

1-топшириқ (135-расм).

1. Суюлтирилган нефтли газ (СНГ)да ишловчи ЗИЛ-138 автомобилнинг газ баллонли ускунаси қурилмаси асбоб ва деталлари қайси рақамлар билан белгиланган: баллон (а), карбюратор (б), ҳаво филътри (в), филътр (г), газ буглатгич (д), совитиш тармоғидан буглатгичга сув келтириш найчаси (е), буглатгичдан компрессорга сув ўтказиш шланги (ё), газ редуктори (ж), редуктор филътри (з), газ аралаштиргич (и), газ аралаштиргичнинг қўшимча қисми (й), газни аралаштиргичга юбориш найчаси (к), редукторни боғийтигич-мезонлаш тузилмаси (л), юқори босим шланглари (м), салт ишлаш тармоғининг



135-расч. 311/1-138 автомобилнининг умумлашган газ баллонли ускунаси.

ўтказиш найчаси (н), газ босими датчиги (о), газ редукторини манометр (п), асосий шохобча вентили (р), ёнилги баки (с), буг ҳолати фазадаги сарфлаш вентили (т), баллоннинг тўлганлигини аниқловчи назорат вентили (у), баллондаги суюқ газнинг сатҳини аниқловчи датчик (ф), сақлагич клапан (х), тўлдириш вентили (ц), суюқ ҳолат чегарасидаги сарфлаш вентили (ч), бойитгич ва юкланишдан бўшатиш тузилмасининг сийракланиш бўшлиғи билан двигателнинг киритиш қувурини туташтирувчи қайишқоқ найча (ш).

II. 1. Қуйида номлари келтирилган ёнувчи газларнинг қайси бири газ баллонли автомобилларнинг двигателлари учун ёнилги сифатида ишлатилади.

а) Суюлтирилган нефтли газ (СНГ); б) сиқилган табиий газ (СТГ); в) суюлтирилган табиий газ.

2. Қуйидаги жавобларнинг қайси бири газ билан ишлайдиган автомобиль двигателлари учун хос?

а) Таъминлаш тармоғи оддий; б) таъминлаш тармоғи мураккаб; в) осон мукамал аралашма ҳосил бўлади; г) аралашма ҳосил бўлиши қийинлашади; д) двигатель жуда кичик ортиқча ҳаво коэффиценти билан ишлаши туфайли газли ёнилги аралашмаси бензинли аралашмага нисбатан тўлароқ ёнади; е) двигатель жуда катта ҳаво коэффиценти билан ишлаши туфайли бензинга нисбатан тўлароқ ёнади.

3. Келтирилган жавобларнинг қайси бири газсимон ёнилғи билан ишлайдиган двигателларнинг бензин двигателларига нисбатан афзалликларини кўрсатади.

PDF Compressor Free Version

а) Газнинг ҳаво билан аралашмаси ўз таркибига кўра бир хил бўлганлиги сабабли двигателнинг қабул қилувчанлиги юқори-роқ бўлади.

б) Газсимон ёнилғининг детонацияга бўлган турғунлиги бензинникига нисбатан юқори ва деталларнинг коррозион ва механик ёйилиши кам.

в) Газсимон ёнилғи мойни суюлтирмайди, двигателнинг те-жамкорлиги ортади.

г) Газсимон ёнилғи мойни қуюқлаштиради, двигателнинг тежамкорлиги ортади.

Ш. Қуйидаги жавобларнинг қайси бири келтирилган газсимон ёнилғини тавсифлайди?

1. Суюлтирилган нефтли газ (СНГ). 2. Сиқилган табиий газ (СТГ).

а) Газнинг иссиқлик чиқариш қобилияти нисбатан кичик.


б) Газни иссиқлик чиқариш қобилияти нисбатан катта.

в) Автомобилнинг фойдали юк кўтариш қобилияти нисбатан бироз кўп.

г) Автомобилнинг юк кўтариш қобилияти нисбатан бироз кам. 2-топшириқ (136-расм).

І. Расмда эҳтиёт таъминлаш тармоғининг асбоб ва ускуналари қайси рақамлар билан белгиланган:

Ёнилғи баки (а), клан (б), ёнилғи ўтказиш найчаси (в), насос (г), фильтр-тиндиргич (д), бир бўлинмали карбюратор (е), оралиқ тушам (ё).



136-расм. Эҳтиёт таъминлаш тармоғи.

II. 1. Газ баллонли автомобилнинг двигатели эҳтиёт қисм таъминот тармоғида қўлланиладиган бензин ёнилғисида ишлаганда ҳақиқий ҳосил қилинган қувват газсимон ёнилғида олиш мумкин бўлган мақбул қувватни қанча фоизини ташкил қилади.

а) 30—40 фоиз; б) 50—60 фоиз; в) 70—80 фоиз.

2. Газ баллонли автомобиль двигателининг мақбул қуввати таърифи қайси жавобда келтирилган:

а) Двигатель газсимон ёнилғи билан ишлаганда, тирсакли валнинг мақбул айланишлар сониди ва ёнилғини тўлиқ берилиши натижасида ҳосил бўлган қувват.

б) Двигатель газ билан ишлаганда; тирсакли валнинг энг катта айланишлар сониди ва ёнилғининг тўлиқ берилиши натижасида ҳосил бўлган қувват.

в) Двигатель газсимон ёнилғи билан ишлаганда, тирсакли вални мақбул айланишлар сониди ва ёнилғининг ўртача меъёрида берилиши натижасида ҳосил бўлган қувват.

3) ГАЗ баллонли автомобилнинг двигатели эҳтиёт таъминлаш тармоғидаги бензин ёнилғисида ишлаганда бензин бакидаги ёнилғи автомобилнинг қанча йўл босишига етади?

а) 50 км? б) 34 км? в) 17 км?

III. Қайси жавобда қуйидаги газ баллонли автомобиль туркумига алоқадор бўлган хусусиятлар берилган?

1. Газ туркумига кирувчи юк автомобиллари. 2. ЗИЛ туркумига кирувчи юк автомобиллари.

а) ГАЗ билан таъминлаш тармоғида газ тозалагичи йўқ.

б) Юқори босимли шлангларнинг сони камайтирилган.

в) Двигателнинг ёнилғи билан таъминлаш тармоғига карбюратор-аралаштиргич ўрнатилган.


г) Автомобиль газда ҳам, бензинда ҳам бирдай ишлаши мумкин. Бензин бакининг сифими 90 л. ни ташкил қилади.

д) Двигателни таъминлаш тармоғида ўрнатилган эҳтиёт таъминот тармоғига мўлжалланган бензин автомобилнинг фақат 17 км босишига етади.

3-топшириқ (137-расм).

1. ГАЗ туркумига кирувчи юк автомобилларининг газ баллонли ускунасига қарашли агрегат, асбоб ва қисмлари қайси рақамлар билан белгиланган:

двигатель (а), бензин насоси (б), бензинни майин тозалаш фильтри (в), карбюратор-аралаштиргич (г), киритиш қузури (д), бензин тиндиргичи (е), карбюратор-аралаштиргичга газ юбориш шланги (ё), баллонда иситгичга ўтказилган найча (ж), сарфлаш вентили (з), тўлдириш вентили (и), бензин баки (й), юқори босим редуктори (к), паст босим редуктори (л), филтрдан паст босим редукторига келтирилган найча (м), юқори босим редукторидан газ филтруга келтирилган найча (н), электромагнитли газ фильтри (о), датчик (п), двигателнинг чиқариш қузуридан сўндиргичга келтирилган оралиқ қувурча (р), иситгич найчаси



137-расм. Юқори босимли газда ишловчи ГАЗ туркумига кирувчи автомобилнинг умумлашган газ баллонли ускунаси.

(с), газ иситгич (т), кетинги баллонлар йиғилмаси (у), олдинги баллонлар йиғилмаси (ф), олдинги ва кетинги йиғилма баллонларнинг туташтириш найчаси (х), баллонларни туташтириш найчаси (ц), юқори босим манометри (ч).

II. 1. Расмдаги кўринишдан газ баллонли ускунанинг қайси қисми қандай вазифани бажаришни аниқланг.

а) Юқори босимли газнинг босимини пасайтириб беради; б) газ таъминот тармогини назорат қилиб туради; в) газни асраш ва сақлаш учун хизмат қилади.

2. Сукултирилган газлар учун ишлаб чиқарилаётган газ баллонларининг белгиланган иш босими ва ҳароратини келтирилган жавоблардан аниқланг:

а) $P_{\text{ишл.}} = 1,6 \text{ МПа}$ (16 кгк/см^2); $t = -40...+40^\circ\text{C}$

б) $P_{\text{ишл.}} = 1,0 \text{ МПа}$ (10 кгк/см^2); $t = -20...+20^\circ\text{C}$

в) $P_{\text{ишл.}} = 0,5 \text{ МПа}$ ($5,0 \text{ кгк/см}^2$); $t = -10...+10^\circ\text{C}$

3. Сиқилган газлар учун ишлаб чиқарилаётган газ; баллонларнинг белгиланган иш босими ва ҳажмини келтирилган жавоблардан топинг:

а) $P_{\text{ишл.}} = 1,6 \text{ МПа}$ (16 кгк/см^2); $V_{\text{л}} = 20 \text{ л.}$

б) $P_{\text{ишл.}} = 20 \text{ МПа}$ (200 кгк/см^2); $V_{\text{л}} = 50 \text{ л.}$


в) $P_{\text{ишл.}} = 30 \text{ МПа}$ (300 кгк/см^2); $V_{\text{л}} = 100 \text{ л.}$

III. Газ баллонли автомобилларда асосий жиҳозларга кирмайдиган, лекин уларнинг мукамал ишлаши учун зарур бўлган ёрдамчи қурилмаларга қандай тузилмалар киради.

1. Тўлдириш-сарфлаш. 2. Назорат-сақлагич.

4-топшириқ (138-расм).

I. Расмда ЗИЛ-138 А автомобилининг шассисида жойлашган газ ускуналарига тааллуқли жиҳоз, асбоб ва қисмлари қайси рақамлар билан белгиланган? Баллонлар йиғилмаси (а), тўлдириш



138-расм. ЗИЛ-138 автомобиль шассисига газ ускуналарнинг жойлашув тартиби.

вентили (б), иситгич (в), юқори босим редуктори (г), сарфлаш вентили (д), электромагнит вентилли фильтр (е), паст босимли редуктор (ё), карбюратор-аралаштиргич (ж), двигателнинг ёнувчи аралашма киритиш қувури (з), ҳаво фильтри (и), назорат лампа (й).

II. 1. ЗИЛ ва ГАЗ туркумига кирувчи газ баллонли автомобилларнинг қайси бирига паст ҳароратда двигателни тезкорлик билан ишга тушириш учун мўлжалланган махсус қурилма ўрнатилган.

а) ЗИЛ; б) ГАЗ.

2. Редуктордаги газ босими 20 МПа (200 кгк/см²) дан қайси қийматигача пасаяди:

а) 20 МПа (200кгк/см²) дан 10 МПа (100 кгк/см²)гача; б) 20 МПа (200 кгк/см²) дан 5 МПа (50 кгк/см²) гача; в) 20 МПа (200 кгк/см²) дан 0,9—1,1 МПа (9,0—11 кгк/см²)гача.

3. Карбюратор-аралаштиргичга кираётган ҳаво қайси фильтр-дан ўтади.

а) Газ фильтридан; б) ҳаво фильтридан.

III. 1. Газ босими 0,95 МПа (9,5 кгк/см²) дан пасайганда ҳайдовчи кабинасида қайси бир назорат асбоби ишга тушади.

2. Назорат лампа ёнгандан сўнг газ баллонларидаги ёнилғи автомобиль қанча масофага юриш учун етади.

3. Баллонларнинг тўлиқ тўлдиргичини билдирувчи манометр қайси баллонда ўрнатилган.


5-топшириқ (139-расм).

I. Расмда тўлдириш тузилмасининг деталлари қайси рақамлар билан белгиланган? Маховик тиргаги (а), тўсиш клапани (б), эгар (в), диафрагма (г), тескари клапан (д), пружина (е), тикин (ё).

II. 1. Назорат тешигидан суюқ газ келиши, баллон қанча фоизга тўлдирилганлигидан далолат беради.

а) 95 фоиз; б) 90 фоиз; в) 85 фоиз.

2. Сақлагич клапани газ босимини қайси қийматигача ушлаб туради.



139-рasm. Тўлдириш тузилмаси.

а) 1,0 МПа (10 кгк/см²), б) 1,2 МПа (12 кгк/см²), в) 1,6 МПа (16 кгк/см²)

3. Тўлдириш вентили қайси услубда ишга тушишини келтирилган жавоблардан аниқланг:

а) Маховикни бураш натижасида тиргак 5 клапан 3 ни ўз ўрнидан силжитади ва у эгар 2 га тиралди, натижада газнинг кириш тешиги бекилади. Вентилнинг ташқи муҳит билан ажралиш ҳолати диафрагма 4 ёрдамида бажарилади.

б) Маховикни бураш натижасида тиргак 5 клапан 3 ни ўз ўрнидан силжитади ва у эгар 2 га тиралади, натижада газнинг киритиш тешиги очилади. Вентилнинг ташқи муҳит билан тутатиш вазияти диафрагма 4 ёрдамида бажарилади.

II. Газларни сақлаш учун қандай материалли баллонлар ишлатилади.

1. Сиқилган газлар учун. 2. Суюлтирилган газлар учун.

а) Чексиз қилиб ишланган углеродли ёки легирланган тайёрланган трубалардан ишлаб чиқарилади.

б) Чокли қилиб ишланган углеродли ёки легирланган трубалардан тайёрланади.

в) Варақали углеродлашган пўлатдан пайвандлаш йўли билан бўйлама чекли қилиб ишланган.

г) Варақали пўлатдан пайвандлаш йўли билан бўйлама чокли қилиб тайёрланади.

6-топшириқ (140-рasm).


1. Расмда сақлагич клапаннинг деталлари қандай рақамлар билан белгиланган? клапан (а), пружина (б), корпус (в), ростлаш шайба (г), тиргак (д), плomba (е), ошиқча газни чиқариш тешиги (ё).

II. 1. Келтирилган жавобларнинг қайси бирида сақлагич клапаннинг вазифаси тўлиқ таърифланган?

а) Баллондаги газ босимининг белгиланган қийматдан ошиб кетишига йўл қўймайди.

б) Баллондаги газ босимининг белгиланган қийматдан ошиб кетишини таъминлаб беради.

в) Баллондаги газ босимининг белгиланган қийматдан пасайиб кетишини таъминлайди.



140-расм. Сақлагич клапани.

2. Сақлагич клапани тузилмасининг клапани баллондаги газ босими қанча қийматга етган очилади?

а) 1,6 МПа (16 кгк/см²); б) 1,68 МПа (168 кгк/см²); в) 1,7 МПа (17 кгк/см²).

3. Қайси жавобда сақлагич клапанининг ишлаш услуби тўғри таърифланган?

а) Баллондаги газ босими таъсирида клапан 5 пружина 4 нинг кучини енгиб, ўз эгаридан ажралади ва корпус 6 даги чиқариш тешиги 7 орқали буғ ҳолати фазасида бўлган газ ташқи муҳитга чиқади.

б) Баллондаги газ босимини енгиб, клапан 5 пружина 4 таъсирида очилади ва корпус 6 даги чиқариш тешиги 7 орқали буғ ҳолати чегарасида газни ташқи муҳитга тарқатади.


в) Баллондаги газ босими белгиланган қийматдан пасайганда клапан 5 пружина 4 таъсирида очилади ва корпус 6 даги чиқариш тешиги орқали буғ ҳолати чегарасида газни ташқи муҳитга ҳайдайди.

III. 1. Келтирилган жавоблардан қайси бирида тезкорлик клапанининг вазифаси тўлиқ таърифланган?

а) Газ шохобчалари ёки асосий газ тармоғи талафотланиши сабабли узилиб кетса ёки шикастланса (жипслиги йўқолса) асосий газ тармоғини газ баллонидан ажратиб қўяди.

б) Газ шохобчалари ёки асосий газ тармоғи талафотланиши туфайли узилиб кетса ҳам асосий газ тармоғини газ баллони билан туташтириб туради.

в) Газ шохобчалари ёки асосий газ тармоғи узилиб кетса, уларни газ баллони билан туташтиришни ростлаб туради.



141-расм. Тезкор клапан.

2. Қайси жавобда 141-расмдаги тезкорлик клапанининг ишлаш услубига тўғри тавсиф берилган?

а) Двигатель мақбул маромда ишлаб, газ сарфи белгиланган меъёрда узатилганда, клапан 2 пружина 3 таъсирида очиб вазиятни эгаллаб, қайдлаш ҳалқаси 1 га тиралиб туради. Газнинг сарфи кўпайиши билан эса газ оқими жадаллашиб, пружина 3 нинг кучини енгади ва клапан 2 асосий газ тармоғини тўсиб қўяди.

б) Двигатель мақбул маромда ишлаб, газ сарфи белгиланган меъёрда узатилганда, клапан 2 пружина 3 таъсирида ёпиқ вазиятни эгаллаб, қайдлаш ҳалқаси 1 дан ажралади. Газнинг сарфи ортиши билан газ оқими кучайиб, пружина 3 ни енга олмайди ва клапан 2 асосий газ тармоғини очиб қўяди.

3. Келтирилган жавобларнинг қайси бирида асосий шохобчага вентилининг вазифаси тўлиқ таърифланган?

а) Газнинг баллондан доимо асосий шохобчага ўтиб туришини, таъминлаб двигатель ишламаган пайтида эса газнинг оқиб ўтишини чеклаб қўяди. Шунингдек, газнинг ташқи муҳитга сирқиб чиқишига йўл қўймайди.

б) Двигатель ишламаган пайтида газнинг асосий шохобчага оқиб ўтишини чеклаб қўйиш вазифасини бажаради.

в) Газнинг баллондан асосий шохобчага ўтиб туришини таъминлаб, двигатель ишлашдан тўхтатилганда эса газни асосий шохобчага оқиб ўтишини тўсиб қўяди. Шунингдек, газнинг ташқи муҳитга сирқиб чиқишидан асрайди.

4. Двигатель ишлаганда шохобча вентилининг очиқлик ҳолати қайси даражада бўлиши керак?

а) Тўлиқ очилиши шарт эмас, б) Газ оқимининг ўтишини жадаллаштириш мақсадида тўлиқ очилиши лозим, в) Тўлиқ очиб, кейин озгина беркитилиши керак.

7-топшириқ (142-расм).

1. Расмда газ буглатгич тузилмасининг деталлари қайси рақамлар билан кўрсатилган?

Кронштейн (а), сувни оқизиш жўмраги (б), газни киритиш ва чиқариш штуцерлари (в), корпус (г), сув бўшлиғи туйнуғи (д).

II. 1. Келтирилган жавоблардан газ буглатгичнинг тўлиқ таърифини аниқланг.

а) Суюлтирилган газни буглатиб беради.

б) Суюлтирилган газни газ ҳолатига ўтказиб, редукторга узатади.


в) Суюлтирилган газни мажбурий буглатиш натижасида газ-симон ҳолатга айлантириб редукторга юборади.

2. Суюлтирилган газни буглатиш мақсадида қандай иссиқлик манбаидан фойдаланилади.

а) Совитиш тармоғининг суяқлик энергиясидан.

б) Ишлатилган газларнинг энергиясидан.

в) Электриситгичлардан.



142-расм. Газ буглатгич.

3. Расмда тасвирланган газ иситгич қўйидаги автомобилларнинг қайси бирида ўрнатилади.

а) ЗИЛ-138, б) ГАЗ-53-07, в) ЗИЛ-138 ва ГАЗ-53-07.

III. Қайси жавобда газиситгичнинг ишлаш услуби тўғри ва тўлиқ баён қилинган.

а) Алюминий қотишмасидан қўйиш йўли билан икки бўлак қилиб тайёрланган. Ажралувчан қилиб ишланилганлиги сабабли тузилма каналларини газ қурумларидан тозалаб туриш учун имконият яратилади. Бу газиситгичда иссиқлик манбаи бўлиб совитиш тармоғидаги суюқлик хизмат қилади. Асосий вентилдан кираётган суюқ газиситгич орқали ўтиши натижасида газсимон ҳолатга айланади.

б) Алюминий қотишмасидан қўйиш йўли билан яхлит қилиб тайёрланган. Бу газсимон иситгичда иссиқлик манбаи сифатида ишлатилган газлардан фойдаланилади. Асосий вентилдан кираётган суюқ газ иситгичдан ўтаётиб газсимон ҳолатга айланади.

2. Газиситгич двигателнинг мақбул маромда ишлашини қайси даражада таъминлаб беради.

а) Двигателни ҳамма мароми учун тўла таъминлайди.

б) Йилнинг ҳамма фаслида совитиш тармоғининг суюқлик ҳарорати 80°C ва ундан юқори бўлганда.

в) Двигателнинг ҳамма мароми учун тўла таъминлай олмайди.

3. Газ ҳолатига айлантирилган газсимон ёнилғи буглатгичдан ўтгач, қайси асбобга боради?

а) Газни тозалаш фильтрига; б) газ редукторига; в) газни тозалаш фильтри орқали газ редукторига.

4. Келтирилган жавобларнинг қайси бирида газ иситгичнинг вазифаси тўлиқ таърифланган?

а) Газ иситгич ёрдамида таркибида катта намлик ва углекислоталари бўлган сиқилган газлар олдиндан иситиб берилади. Бунинг натижасида газ ўтказгич найчаларида ҳосил бўлган нам бартараф қилинади, натижада улар музлаш хавфидан асралади;

б) газ иситгич ёрдамида таркибида унча кўп бўлмаган намлик ва углекислоталари бўлган сиқилган газлар олдиндан иситиб берилади. Бунинг натижасида газ ўтказгич найчаларида ҳосил бўлган намни музлаб қолишидан сақлайди;

в) газ иситгич ёрдамида таркибида юқори намлик ва углекислоталар бўлган газларни олдиндан совитиб берилади. Бунинг натижасида найчалар музлашдан сақланади.


5. ЗИЛ-138 А ва ГАЗ-53-27 автомобилларида ўрнатилган иситгичларда сиқилган газни олдиндан иситиш учун двигателнинг қайси бир иссиқлик энергиясидан фойдаланилади.

а) Совитиш суюқлигини ҳароратидан.

б) Ишлатилган газларнинг ҳароратидан.

8-тўпшириқ (143-расм).

1. Расмда электромагнитли газ фильтрининг қисм ва деталлари қандай рақамлар билан белгиланган.



143-расм. ЗИЛ-138 автомобилнинг электромагнит венти́ли газ фильтри.

Корпус (а), стакан (б), наматли тозалагич (в), тортиш болти (г), электромагнитли клапан (д).

II. 1. Сиқилган газда ишловчи автомобилларда фильтрлар қандай тартибда ўрнатилган?

а) биринчи фильтр юқори босим редукторининг газ киритиш тешиги олдида; б) иккинчи фильтр паст босимли шохобчада икки босқичли редуктор олдида; в) биринчи ва иккинчи фильтрлар редукторининг газ киритиш олдида кетма-кет ўрнатилган.

2. Суюлтирилган газни механик аралашмалардан газнинг қайси бир ҳолат фазасида тозалаш маъқул.

а) Буг ҳолат фазасида; б) суюқ ҳолат фазасида; в) иккала ҳолат фазасида ҳам тозалаш мумкин.

3. Суюлтирилган газни смоллали слимшак модда ва олтингургурт бирикмаларидан қайси ҳолат фазасида тозалаш керак?

а) Буг ҳолат фазаси; б) суюқ ҳолат фазаси; в) иккала ҳолат фазаси.

III. Келтирилган филтър тавсифи қайси автомобиллар учун тааллуқлилигини келтирилган жавоблардан топинг.

1. ЗИЛ-138. 2. ГАЗ-24-07.

а) Филтър электромагнитли клапан билан битта корпусда яхлит қилиб ўрнатилган бўлиб, у суюқлик ҳолат фазасининг ўтказиш найчасига ўрнатилган. Филтърнинг тозаловчи қисмлари — тўр ва намот шайбалар газни навбатма-навбат алмашлаб тозалаб ўтказди.

б) Сиқилган газда ишловчи автомобилда битта филтър юқори босимли редукторнинг газ киритиш жойида, иккинчиси эса паст босим шохобчасида икки босқичли редуктор олдида ўрнатилган.

9-топшириқ (144-расм).

I. Расмда икки босқичи газ редукторининг қисм ва деталлари қайси рақамлар билан белгиланган?

Пружина (а), биринчи босқич диафрагмаси (б), икки елкали биринчи босқич ричаги (в), биринчи босқич клапани (г), иккинчи босқич клапани (д), конуссимон пружина (е), иккинчи босқич диафрагмаси (ё), икки елкали иккинчи босқич ричаги (ж), сақлагич клапан (з), музлатгич тузилмаси (и), карбюратор аралаштиргич (й), карбюратор-аралаштиргичга газ келтирувчи найча (к), киритиш қузури (л), киритиш қузуридан чиқарилган найча (м), юксизлантириш тузилмаси (н), тескари клапан (о), салт ишлаш тешигига келтирилган найча (п).

II. I. Келтирилган жавоблардан қайси бирида газ редукторининг вазифаси тўлиқ таърифланган?

а) сиқилган ёки суюлтирилган газнинг босимини мақбуллаштириб беради;

б) сиқилган ёки суюлтирилган газнинг босимини кучайтириб беради;


в) сиқилган ёки суюлтирилган газнинг босимини ташқи муҳит босимиғача пасайтириб беради.

2. Қайси жавобда газ редукторининг қўшимча тузилмалари тавсифловчи хоссалари тўлиқ келтирилган?

а) Двигатель тўхташи биланоқ газнинг киритилишини қисман тўсиб қўяди. Редукторнинг иккинчи босқич бўшлиғида газ босимини чеклашга имкон яратади. Шунингдек, двигательнинг иш маромига мослаштирилган ҳолда газ оқимини мезонлаштириб беради.

б) Двигатель тўхталиши билан газнинг киритилишини ўз-ўзидан тўсади. Редукторнинг иккинчи босқич бўшлиғида газ босимини ростлаш учун имкон яратади. Двигательнинг иш маромига мослаштирган ҳолда газ оқимининг ўтишини мезонлаштириб беради.

в) Двигатель тўхташи биланоқ газнинг киритилишини ўз-ўзидан тўсади. Редукторнинг иккинчи босқич бўшлиғида газ



144-расм. Икки босқичли газ редукторининг ишлаш тасвири.

босимини бушатиш учун имкон яратади. Двигателнинг иш ма-
ромига мослаштирилган ҳолда газ оқимининг ўтишини меъёрлаш-
тириб беради.

3. Редукторларнинг газ пасайтириш бўйича қандай босқичли
турлари бўлиши мумкин.

а) Бир босқичли; б) бир ва икки босқичли; в) бир, икки ва уч босқичли.

III. Келтирилган газ баллонли автомобилларнинг ускунасида асосан редукторларнинг неча босқичлиги ўрнатилади.

1. Суялтирилган газ билан ишловчи баллонли автомобилларда.

2. Сиқилган газ билан ишловчи баллонли автомобилларда.

а) Бир босқичли; б) икки босқичли; в) уч босқичли; г) бир ва икки босқичлиси биргаликда.

IV. Редукторларда газ босимини ташқи муҳит босимиغا тенгла-тиш учун сиқилган газни қанча поғонали тартибда кетма-кет па-сайтириш лозим.

1. Бир босқичли. 2. Икки босқичли.

а) Бир поғонали тартибда; б) икки поғонали тартибда; в) уч поғонали тартибда.

10-топшириқ (145-расм).

1. Расмда мезонлаш — бойитгич тузилмасининг деталлари қандай рақамлар билан белги-ланган:

тежаш жиклери (а), қувват жиклери (б), кла-пан (в), мембрана (г), цилиндрик пружина (д), конуссимон пружина (е).

II. Келтирилган жа-вобларнинг қайси бирида мезонлаш бойитгич асбо-би ва тузилмалари вазифа-си тўлиқ таъриф этил-ган.


1. Мезонлаш тузилма-си. 2. Бойитгич тузилма-си. 3. Мезонлаш — бой-итгич асбоби.

а) Двигатель ҳар бир маромда ишончли ва мукамал ишлаши учун газнинг ўтиш меъёрини мослаштириб беради; б) дроссель-заслонка тўлиқ очил-ган пайтида энг юқори қувват олиш мақсадида снлғи аралаш-масини бойитиб беради; в) двигательнинг ишлаш маромига мос ҳолда ёнувчи аралашма сифатини ростлаб туради. Шунга кўра кичик юкланишларда газнинг тежамкорлиги ошади ва ишлатилган (газ тежамкорлиги) газнинг таркибидаги заҳарли моддалар сал-моғини камайтиради.

III. 1. Ҳаволи турдаги мезонлаш — бойитгич асбобининг бой-итгич тузилмаси нима таъсирида ишга тушади?

а) Ҳавонинг босими таъсирида; б) сийракланиш таъсирида; в) механик куч таъсирида.


2. Двигательнинг киритиш қувурида сийракланиш катта бўлган пайтда газ мезонлаш — бойитгич асбобининг қайси жиклери орқали ўтади.



145-расм. Мезонлаш-бойитгич тузилма.

3. Двигателнинг киритиш қувирида сийракланиш кичик бўлганда газ мезонлаш-бойитгич асбобининг қайси жикллери орқали ўтади: а) тежамкор жиклёр орқали; б) қувват жикллери орқали; в) тежамкор ва қувват жикллери орқали.

11-топшириқ (146-расм).



146-расм. СГ-250 газ аралаштиргичи.

1. Расмда газ аралаштиргичнинг қисм ва деталлари қандай рақамлар билан белгиланган: корпус (а), дроссель-заслонка (б), диффузор (в), ётиқ қўйилган форсунка (г), ҳаво заслонка (д), газ киритиш найчаси (е), тескари клапан (ё), салт ишлаш тармоғига газ ўтказувчи штуцер (ж), салт ишлаш тармоғини ростлаш винтлари (з), двигатель тирсакли валининг марказдан қочма сийракланиш чеклагичи (и).

II. 1. Газ аралаштиргич қандай вазифани бажаришини келтирилган жавоблардан аниқланг:

а) газ билан ҳавони аралаштириб, ёнилғи аралашмаси ҳосил қилади;

б) ҳосил бўлган ёнилғи аралашмасини двигательнинг ишлаш маромига мослаштириб цилиндрларга юборади;

в) газ билан ҳавони аралаштирмасдан уларни двигательнинг ишлаш маромига мослаштириб цилиндрларга юборади.

2. Двигателнинг турли иш маромларини ишончли ва мукамал қаноатлантирувчи газ-ҳаво аралашмасини тайёрлаш учун замонавий газ аралаштиргичлар келтирилган шартлардан қайсиларини тўла қониқтириш лозим:

а) Барча маромларда аниқ ишлатиш мақсадида бир хил ёнувчи аралашмаси тайёрлаши; б) ҳар бир маромда аниқ ишлатиш учун мақбул ёнувчи аралашма тайёрлаши; в) ҳамма иш маромлари учун ёнилғи аралашмаси белгиланган таркибда бўлиши; г) энг катта юкланишларда энг юқори қувват олиниши; д) яшга тушириш мукамал бўлмоқлиги учун, тирсакли валининг айланишлар сони тезкорлик билан оширилганда унинг мослашуви яхши ўтиши; салт ишлаш маромида ишлаганда унинг турғунлик даражаси старлича бўлиши.

3. Юқорида қайд этилган вазифаларни тўлиқ бажариш учун оддий газ аралаштиргич конструкциясига қўшимча қилиб қандай тузилмалар киритилган:

а) Салт ишлаш тузилмаси; б) бойитгич киритилган; в) тезлатиш насоси.

III. 1. Расмда тасвирланган газ аралаштиргичда тескари клапан қандай вазифаларни бажаради:

а) Газларни аралаштиргичдан тескари йўналишда чиқишини олдини олади; б) ҳамма маромларга ўтиш пайтида двигателни мослашувини яхшилаб беради; в) газни аралаштиргичнинг асосий мезонловчи тармоғига ўтишини тўседи; г) салт ишлаш тармоғига газ фақат ўзининг туйнуги орқали берилишини таъминлайди.

2. Бойитгич тузилмаси қандай вазифани бажаришидан келтирилган жавоблардан топинг:

а) Аралаштиргичга кирган газнинг миқдорий жиҳатдан ростлаб бойитиб беради; б) аралаштиргичга кирган газни миқдорий ва таркибий жиҳатдан ростлаб беради; в) аралаштиргичга кирган газни таркибий жиҳатдан ростлаб беради.

3. Газсимон ёнилғи билан бирга бензинда ҳам ишлайдиган газ баллонли автомобилларда карбюратор-аралаштиргич тузилмаси қандай ишлайди.

а) Бир бутун қилиб битта умумий қисмда жойлашган карбюратор ва аралаштиргич бирга ишлайди; б) бир бутун қилиб битта ишлайдиган умумий қисмда жойлашган карбюратор ва аралаштиргичнинг ҳар бири мустақил ишлайди; в) бир бутун қилиб битта умумий корпусда жойлашган карбюратор-аралаштиргич асосан бирга ва баъзан эса мустақил ишлайди.

12-топшириқ (147-расм).

1. ГАЗ-52 туркумига кирувчи газ баллонли автомобилларга ўрнатилган К-22 карбюратор-аралаштиргичнинг қисм ва деталлари қандай рақамлар билан белгиланган: қалқович бўлинма (а), аралаштиргич бўлинма (б), газ ўтказиш қувури (в), газ тарқатгич (г), газни салт ишлаш тармоғига киритиш штуцери (д), диффузорнинг эгилувчи пластиналарни керувчи игна (е), салт ишлаш тармоғини ростлаш винтлари (с).

II. Карбюратор-аралаштиргичнинг учта қисмига тааллуқли тузилма ва деталларини келтирилган жавоблардан аниқланг.


1. Қалқович бўлинма. 2. Аралаштиргич бўлинма. 3. Ҳаво ўтказиш қувури.

а) Дроссель заслонкаси; б) ростлаш винтлари; в) диффузор; г) ҳаво заслонкаси; д) штуцер; е) керувчи игна; ё) бойитгич ва тезлатиш насоси.

III. 1. Двигателнинг юқори юкланишларида ва тирсакли валнинг айланишлар сони тезкорлик билан катталаштирилганда ёнилғи аралашмани қуюқлаштириш учун келтирилган тузилмаларнинг қайсилари мўлжалланган.

а) Бойитгич, б) тезлатиш насоси, в) дроссель-заслонкаси.

2. Совуқ двигателни ишга туширишни енгиллатиш мақсадида ҳаво бўлинмасига нима ўрнатилган: а) ҳаво заслонкаси, б) ҳаво клапани, в) ҳаво клапани бор ҳаво заслонкаси.



147-рasm. К-22
карбюратор-аралаштиргич.

3. Ҳаво заслонкаси билан дроссели заслонкаси қандай туташган.

а) Узвий туташган, б) мустақил юритмаги эга, в) узвий ва мустақил туташган.

**ГАЗ БАЛЛОНЛИ АВТОМОБИЛЛАРИНИНГ ТАЪМИНЛАШ ТАРМОҒИ
ЮЗАСИДАН ТЎҒРИ ЖАВОБЛАР ҚУЙИДАГИЛАРДИР:**

1-топшириқ. I. а (25), б (26), в (1), г (16), д (4), е (2), ё (5), ж (10), з (12), и (17), й (18), к (8), л (9), м (3,7), н (6), о (11), п (3), (14), с (15), т (19), у (20), ф (21), х (22), ц (23), (24), ш (27). II. 1 (а,б); 2 (а), (в), (д). 3 (а,б,в). III. 1 (б), (в), 2 (а), 2 (а), (г).

2-топшириқ. I. а (5), б (6), в (7), г (1), д (4), е (2), ё (3). II. 1. а (30ж40 фоиз). 2 (а), 38 (17 км). III. 1 (а,б,в,г); 2 (в,д).

3-топшириқ. I. а (26), б (л), в (2), г (3), д (4), е (6), ё (5), ж (7), з (8), и (9), й (19), к (17), л (24), м (22), н (20), о (21), п (23), р (18), с (16), т (15), у (13), ф (14), х (12), ц (11), ч (10). II. 1 а (24), б (10), в (13), 2 (а), 3 (б). III. (1), (2).

4-топшириқ. I. а (8), б (9), в (11), г (12), д (10), е (4), ё (13), ж (2), з (1), и (23), й (7). II. 1 (ЗИЛ), 2 (в), 3 (б). III. 1 (назорат лампа), 2 (10 ж 12 км), 3 (биринчи баллонда).

5-топшириқ. I. а (5), б (3), в (2), г (4), д (7), е (6), ё (8). II. 1 (б), 2 (в), 3 (а). III. 1 (а), 2 (в).

6-топшириқ. I. а (5), б (4), в (6), г (2), д (3), е (1), ё (7). II. 1 (а), 2 (в), 3 (а). III. 1 (а), 2 (б), 3 (в), 4 (б).

7-топшириқ. I. а (1), б (2), в (3), г (4), д (5). II. 1 (в), 2 (а, б, в), 3 (в). III. 1 (б), 2 (а), 3 (б), 4 (а), 5 (б).

8-топшириқ. I а (2), б (4), в (3), г (5), д (1). II. 1 (а), (б), 2 (в), 3 (а). III. 1 (б), 2 (а).

9-топшириқ. I а (1), б (2), в (9), г (3), д (8), е (6), ё (4), ж (7), з (10), и (12), й (14), к (13), л (15), м (16), н (11), о (17), п (18). II. 1 (в), 2 (б), 3 (в). III. 1 (а), 2 (б). IV. 1 (б), 2 (в).

10-топшириқ. I. а (л), б (2), в (3), г (5), д (6), е (4). II. 1 (в), 2 (б), 3 (а). III. 1 (б), 2 (а), 3 (б).



11-топшириқ. I. а (11), б (10), в (6), г (5), д (4), е (2), ё (3), ж (7), з (8, 9), и (1). II. 1 (а, б), 2 (б, в, г, д, е), 3 (а, б). III. 1 (а, б), 2 (а), 3 (а). IV. 1 (а, б), 2 (а), 3 (а).

12-топшириқ. I. а (1), б (4), в (л), г (7), д (6), е (2), ё (3). II. 1 (ё), 2 (а, б, в, д, е), 3 (г). III. 1 (а, б), 2 (в), 3 (а).

10-боб. ТЎРТ ТАКТЛИ ДИЗЕЛЬ ДВИГАТЕЛЛАРИНИНГ ТАЪМИНЛАШ ТАРМОҒИ

51-§. Дизель двигателлари таъминлаш тармоғининг ишлаш услуги

Дизель двигателларнинг таъминлаш тармоғи юқорида кўриб ўтилган карбюраторли двигателларнинг ёнилғи аралашмасини тайёрлаш усулидан тубдан фарқ қилади. Дизелларда ёнилғини пуркаш ҳаво билан иш аралашмасини цилиндр бўшлиғида ҳаракатлантириш усули ёнилғи юбориш қурилмалари ҳамда ёниш бўлинимасининг конструкциясига боғлиқ. ЯМЗ ва КамАЗ дизелларида ёнилғини пуркаш тармоғи юқори босим насоси ва ҳар бир цилиндрга ёпиқ ҳолда ўрнатилган форсункадан иборат. Бу двигателларнинг таъминлаш тармоғи асосий иккита: паст ва юқори босим шохобчаларидан иборат. Паст босим шохобчаси ёнилғини бакдан юқори босим насосига узатади. Юқори босим шохобчаси эса маълум миқдордаги ёнилғини маълум вақтда двигателнинг цилиндрларига узатади. ЯМЗ двигателлари таъминлаш тармоғининг умумлашган чизмаси 148-расмда келтирилган. Бак 2 дан ёнилғи, ҳайдаш насоси 20 ҳосил қилган сийракланиш таъсирида, дагал филътр 22 га юборилади. Бу филътрдан ёнилғи майин тозалаш филътри 7 га, ундан ёнилғи найчаси 10 орқали юқори босим насоси 19 га ўтиб, бу насос ёрдамида 15 МПа (150 кгк/см²) га яқин босим остида ёнилғини пуркаш форсункаси 17 га юборилади. Юқори босим насоси 19 да йиғилиб қолган ортиқча ёнилғининг босими 15 МПа (150 кгк/см²) га тенглашганда



148-расм. ЯМЗ-дизелининг ёнилғи билан таъминлаш тармоғи:

а) таъминлаш тармоғининг соддалашган чизмаси;

б) таъминлаш тармоғи асбоб-ускуналарининг умумий жойлашув тартиби.

ўтказиб юбориш клапани 13 очилиб, қайтариш найчалари 4 ва 11 орқали ёнилғи бак 2 га оқиб тушади. Форсунка 17 тирқишларидан томиб оқиб чиқувчи ёнилғи бакка найча 18 орқали қайтади. Тармоқда ёнилғи билан дастлабки тўлдириш жараёни ҳайдаш насоси 20 нинг корпусидаги қўл-юритмали насос 12 ёрдамида амалга оширилади. Ёнилғи билан кирган ҳавони ташқарига чиқариб юбориш учун тиқин 9 ва 14 да пармаланган

тешикчалар бор. Тармоқда ёнилғини тозаловчи асосий фильтр 7 на дағал фильтр 22 ҳамда бакнинг бўғзидаги тўр-симли тозалагич 1 дан ташқари, ёнилғи қабул қилгич 1 қопқоғида ва форсунка 17 нинг штуцери 16 да тўр-симли тозалагичлар бор.

Минск, Кременчуг ва КамАЗ автомобиль заводларида ишлаб чиқариладиган дизелли автомобилларга катта сифмли (100...225 л) ёнилғи баклари ўрнатилади. Катта сифмли баклар ўта мустаҳкам бўлиши керак. Улар ўта мустаҳкам қўрғошинли пўлатдан тайёрланиб, ёнилғининг чайқалишини камайтириш учун бакнинг ичига бир нечта кўндаланг тўсиқлар ўрнатилган. Бак ёнилғи билан қопқоқли бўғиз орқали тўлдирилади. Бўғизда ёнилғига аралашиб қолган металл заррачаларни тутиб қолувчи тўр симли тозалагич бор. Ёнилғи баки автомобиль рамасига ўрнатилади. КамАЗ автомобилнинг двигателида юқорида кўриб ўтилган ЯМЗ двигателларининг таъминлаш тармоғидан иккита наст босимли ҳайдаш насоси борлиги билан фарқ қилади. Бунда битта насос узатмалар қутисининг кронштейниги ўрнатилган бўлиб, фақат юритмалидир, иккинчи ҳайдаш насоси юқори босим насоснинг корпусида ўрнатилган ва иккита юритмага эга: қўл билан ва механик. Шунингдек ЗИЛ-4331 автомобилнинг ЗИЛ-654 нусхали дизелида ҳам таъминлаш тармоғи иккита ҳайдаш насосига эга: биттаси юқори босимли насос корпусида ўрнатилган бўлиб, фақат механик юритмали, иккинчиси эса двигателда жойлашган — қўл юритмали. Ундан ташқари юқори босимли насосда тирсакли валнинг айланишлар сонини ўзгартириб берувчи икки маромли ростлагич ўрнатилган. Ростлагич двигатели энг кичик айланишлар сонини (600 мин^{-1}) барқарорлаштириб, энг юқори айланишлар сонини (2800 мин^{-1}) ўз-ўзидан чеклаб туради. ЗИЛ-654 дизель таъминлаш тармоғининг умумий тузилиш чизмаси ва ишлаш услуби олдинги баён этилган ЯМЗ двигателларининг таъминлаш тармоғига ўхшаш.


52-§. Дизелларда аралашма ҳосил қилиш

Дизель двигателларида аралашма ҳосил қилиш карбюраторли двигателларга нисбатан 10 марта кам вақт ичида содир бўлади. Натижада цилиндрларга пуркалган ёнилғи бўлинманинг бутун ҳажминини эгаллаб, бир текис аралашма ҳосил қила олмайди. Аралашма ҳосил қилишни жадаллаштириш учун ёнилғи пуркаш пайти поршень ю. ч. н. га етмасдан бошланади. Пуркалган ёнилғининг кўп қисми ёниш бўлинмасининг юқори бўшлиғида буғланади. Бўлинмада ва унинг деворларида буғланган ёнилғи ҳаво оқимиغا эргашиб, у билан жадал аралашади ва ўз-ўзидан алангаланadi.

Аралашманинг сифатли тайёрланиши ёнилғи пуркаш босими, форсунка тўзитгичнинг конструкцияси ва ёнилғи сифатида боғлиқ. Пуркаш босимининг ортиши ёнилғининг бир хилда майда зарра-

чаларга бўлинишини тезлатади, натижада сифатли аралашма ҳосил бўлади. Ёниш бўлинмасининг конструкциясига ўзгартириш киритиб аралашма сифатини яхшилаш ва ёнишнинг тула ёнишини таъминлаш мумкин. Конструкцияси бўйича ёниш бўлинмалари ажратилган ва ажратилмаган бўлади.

Ажратилмаган ёниш бўлинмали дизель двигателларида ёниш бўлинмасининг асосий қисми поршень туби 1 нинг ўрта қисмидаги чуқурча 2 да жойлашган (149-расм). Бундай бўлинманинг ҳажми кичик ва яхлит бўлиб, ёнилги бевосита ёниш бўлинмасига




149-расм. Ёнилги бевосита пуркалувчи ажратилмаган ёниш бўлинмаси.

пуркалади, бу эса унинг бугланишини тезлатади. Пуркалган ёнилги, ёниш бўлинмасининг ҳажми бўйича бир текис тарқалиши учун кўп тешикли форсункалар ишлатилади. Бунда ёнилги пуркаш босими $20 \dots 30 \text{ МПа}$ ($200 \dots 300 \text{ кгк/см}^2$) бўлиб, кенгайиш тактида газ босими ва ҳароратининг ортиш тезлиги катта бўлади. Бу эса двигателнинг ишлаш тезлигини ошириб, тежамкорликни таъминлайди. Шунинг учун замонавий ди-

зелларда, бу турдаги ёниш бўлинмалари кенг тарқалган.


Ажратилган олд бўлинмали дизель двигателларида ёниш бўлинмаси икки қисмга бўлинган; асосий қисми поршень тубида бўлиб, у 30 фоизга яқин ҳажми ташкил қилади, кичик қисми эса бўлинманинг олд қисмида жойлашган. Бунда олд бўлинма асосий ёниш бўлинмаси билан битта ёки бир нечта канал орқали бирлашади. Сиқиш тактининг охирида ҳавонинг бир қисми поршеннинг тубидаги асосий бўлинма 2 дан олд бўлинма 1 га тарқалади (150-расм). Шу пайтда олд бўлинмага ёнилги пурка-



150-расм. Ажратилган олд бўлинмали ёниш ҳонаси.

лиши натижасида ёнилгининг бир қисми ёнади, бўлинмада босим ортади. Натижада кенгайган газ ёниш маҳсулотлари билан бирга катта тезликда асосий ёниш бўлинмасига тарқалади. Ёниш бўлинмасида ҳавонинг тезлиги катта бўлганлиги учун, ёнилги билан ҳаво яхши аралашади. Шу сабабли ёнилгининг $5,0 \dots 6,0 \text{ МПа}$ ($50 \dots 60 \text{ кгк/см}^2$) босимда пуркаш ва битта каттароқ тешикли

тузитгичли форсунка ишлатиш мумкин. Бундай двигателларда ёниш шиддати, ажратилмаган бўлинмага дизеллардагидан анча кучсиз. Бу эса ҳеч қандай ўзгаришсиз бундай дизелларда турли дизель ёнилғилар ишлатишга имкон беради. Лекин бундай ёниш бўлинмасининг ф. и. к. кичик ва ёнилғи сарфи ажратилмаган камерали дизель двигателларининг ёнилғи сарфидан кўп. Совуқ шароитда эса двигателни юргизиб юбориш қийинлашади.



151-расм. Ажратилмаган уюрмали ёниш хонаси


Уюрма бўлинмали дизелларда сиқиш натижасида ҳаво бўлинма ичида уюрмаланиб ҳаракат қилади. Сиқиш тактининг охирида уюрма бўлинма 1 га пуркалган ёнилғи ҳаво билан аралашиб бугланади ва қисман ёнади. Натижада уюрма бўлинмада босим кўтарилади ва кенгайган газ билан ёниб улгурмаган ёниш маҳсулотлари катта тезликда бирлаштирувчи туйнук 2 орқали асосий ёниш бўлинмаси 3 га ўтади (151-расм). Сиқилган ҳавонинг 50...70 фоизи асосий ёниш бўлинмасида тўпланганлиги туфайли ёнилғи қизиган ҳаво аралашмасида жуда тез ёнади. Уюрма бўлинмада аралашма ҳосил бўлиш жараёни ва асосий кўрсаткичлари олд бўлинмали дизелларникига ўхшаш, фақат ундан двигателни осон юргизиб юбориш билан фарқланади. Ажратилган олд бўлинмали ва уюрма бўлинмали дизеллар кўпроқ тракторларга ўрнатилади.

53-§. Таъминлаш тармоғидаги асбоб ва механизмларнинг ишлаш услуби

1 Ёнилғини паст босим орқали узатиш шохобчасига дағал ва майин тозалаш фильтрлари, ёнилғи ҳайдаш насоси ва найчалар киради. Дағал тозалаш филтрининг тузилиши 152-расмда кўрсатилган.

Фильтр корпуси 4 га ип газламадан тўқилган ва тўр қобирга 6 ўралган тозаловчи қисм 3 ўрнатиладиган. Ёнилғи тўқима орқали ўтганда унинг толалари ёнилғи таркибидаги металл заррачаларини тутиб қолади. Тозаланган ёнилғи филтрнинг тозаловчи таркибий қисмларидан ўтиб трубка орқали чиқариб юборилади. Корпуснинг паст қисмида чўкмаларни тўкиб юбориш учун тиқин 5 ли тешикча бор. Юқоридан корпус 4 зичлаб турувчи қистирма 2 ёрдамида қопқоқ 1 билан беркитилган. Қопқоқда, филтрни чиқариш ва киритиш найчалари билан бирлаштирувчи штуцер учун резьба очилган.

Майин тозалаш филтри (153-расм) ёнилғини янада яхшироқ тозалайди. Фильтр-марказда тўр қобирғали пўлатдан тайёрланган





152-расм. Ёнилгини дағал тозалаш фильтри:

a — чиқариш, *b* — киритиш.

тўрсимон тозаловчи қисм ўзаги 8 га ўрнатилган. Қобирға ичидан мато ўралган тешикчали қувурча ўтади. Мато юзасига махсус ёпишқоқ бакелит билан тўйинтирилган ёғоч қириндиси суртилган бўлиб, унинг устидан бир неча қават дока ўралган. Қопқоқ корпусига тозаловчи қисм шайба 4 ёрдамида пружина 3 орқали маҳкамланган. Фильтр қопқоғида тармоқдаги ортиқча ёнилгини ва ҳавони найчалар орқали чиқариб юбориш учун жиклёр 13 жойлашган. Металл заррачаларнинг чўкмаси ва қуйқа тиқин 1 орқали чиқариб юборилади.

Ёнилғи ҳайдаш насоси юқори босим насосининг корпусига ўрнатилган бўлиб, ҳаракатни унинг муштчали валидан олади. Ёнилғи ҳайдаш насоси 154-расмда кесиб тасвирланган. Корпус 1 да жойлашган поршень 3 турткич 7 таъсирида ҳаракатга келади.

Поршень ичида уни қарши томонга ҳаракатлантириш учун пружина 4 жойлашган. Ҳайдаш насосига ёнилғи сийракланиш натижасида очилувчи клапан 13 орқали киритилади ва юқори босим насосига чиқарувчи клапан 20 орқали узатилади. Ёнилғи ҳайдаш насосининг ишлаш услуби 155-расмда кўрсатилган. Корпус 1 да жойлашган поршень 3 турткич 7 таъсирида ҳаракатга



154-рasm. Ёнилғи ҳайдаш насоси:

1 — корпус, 2 — туташтирувчи туйнуклар, 3 — поршень, 4 — поршень пружинаси, 5 — тиқин, 6 — турткич пружинаси, 7 — турткич, 8 — маҳкамловчи ҳалқа, 9 — йўналтирувчи ролик, 10 — ўқ, 11 — ролик, 12 — турткич поршени, 13 — киритиш клапани, 14, 19 — клапан пружинали, 15 — плунжер, 16 — қўл юритмали насос цилиндри, 17 — тасма, 18 — қўл юритмаси насос поршени, 20 — чиқариш клапани.


синракланиш ҳосил бўлади, натижада очишиб, ёнилғи бақдан дағал тозалаш фильтри орқали насоснинг А бўшлиғига киради. Двигатель ишламасдан турганда насос ёрдамида ёнилғи ҳайдаш керак бўлса, бу жараён унга ўрнатилган қўл юритмали рычаг ёрдамида бажарилади.

Ёнилғини юқори босим орқали узатиш шохобчаси.

Двигатель цилиндрларига юқори босим насоси ва ёпиқ форсуналар орқали маълум миқдорда (двигательнинг юкланиши ва ишлаш маромига қараб) ёнилғи пуркалади. Шу тариқа юқори босим насоси поршеннинг бир иш йўли учун керак бўладиган миқдорда ёнилғини тақсимлаб беради. Ҳар бир цилиндрда пуркалаётган ёнилғининг миқдори бир-биридан кам фарқ қилиши кераклигини эътиборга олиб, юқори босим насоси ёрдамида ёнилғини тақсимлаш аниқ миқдорда бўлиши лозим. Ёнилғи цилиндрларга аниқ белгиланган вақтда ва жуда қисқа муддатда узатилиши керак. Дизелларда асосан, плунжер турдаги юқори босимли ёнилғи насоси ишлатилади. Бундай насос дизеллар таъминлаш тармоғининг энг мураккаб асбобларидан биридир. Юқори босимли ёнилғи насослари икки турли бўлади: кўп хонали ва тақсимловчи. Кўп хонали насосларда ҳар бир хона ёнилғини двигательнинг фақат битта цилиндрига етказиб беради. Автомобилларга ўрнатиладиган (двигатель) дизелларда, асосан, кўп хонали зольоникли насослар ишлатилади.

Кўп хонали юқори босим насоси. Юқори босим насосининг (156-расм) корпуси 7 да двигателнинг ҳар бир цилиндри учун мўлжалланган ҳаракатланувчи плунжер 14 ва гильза 13 дан тузилган ёнилғи насосининг хоналари бор. Гильзалар насос корпуси чуқурчаларига ўрнатилиб, тиқин винтлари 6 билан маҳкамланади. Гильзанинг юқори тешиги киритувчи бўлиб, у ёнилғини насос корпусига юбуровчи канал 12 билан туташган. Гильзанинг пастки тешиги чиқарувчи бўлиб, ёнилғини чиқарувчи канал билан туташган. Плунжернинг юқори қисмидаги ташқи деворида доиравий дарча йўнилган. Ундан юқорида винтсмон ариқча бўлиб, у плунжер тепасидаги бўшлиқ билан плунжердаги ҳалқасимон доиравий йўнмани бирлаштиради. Гильзага юқоридан насос корпуси орқали штуцер 9 буралган бўлиб, унинг ёнаки юзасига жипс қилиб ҳайдаш клапани 11 нинг уяси жойлаштирилган. Штуцерга юқори босимли ҳайдаш найчаси бириктирилган. Ҳар бир хонанинг плунжерлари ҳаракатни насос корпусининг пастки конуссимон роликли подшипникда ўрнатилган муштчали валидан олади. Муштча плунжер 14 га пружина 17 таъсирида доимо тегиб турувчи роликли турткич 20 орқали таъсир қилади. Плунжер тарелкаси 2 га таъсир қилувчи сиқилган пружина плунжерни аввалги ҳолатига қайтаради. Турткич ролиги 23 буралувчи втулка 22 га ўрнатилган бўлиб, турткич айланиб кетмаслиги учун ўйиқчаси бўлган ролик ўқи 21 тўсқинлик қилади.

Юқори босим насосининг ишлаш жараёни қуйидагича: плунжер пастга тушганда, унинг тепасидаги бўшлиқ гильза тешигига каналча 12 дан келаётган ёнилғи билан тўлади. Плунжер юқорига ҳаракатланганда бу тешикча плунжернинг ёнаки чиқиги билан беркилиб қолади ва бу бўшлиқда босим ортади. Босим 1,2...1,8 МПа (12...18 кгк/см²) гача ортганда ҳайдаш клапани очилади, ёнилғи штуцер 8 ва юқори босим трубкалари орқали форсункага узатилади, плунжер кўтарилишини давом эттиради ва шунга боғлиқ ҳолда босим ҳам ортади. Босим 15 МПа (150 кгк/см²) га етганда форсунка игнаси кўтарилиб, насос орқали



155-расм. Ёнилғи ҳайдаш насосининг ишлаш тизими:


a ва *b* — насос бўшлиғи: *a*) поршеннинг пастга ҳаракатланиши — ёнилғи юқори босим насосига юборилади; *b*) поршеннинг юқорига ҳаракатланиши — ёнилғи.

Б — бўшлиқни тўлдиради. 1 — ҳайдаш клапани, 2 — киритиш клапани, 3 — поршень.

4 — тирак, 5 — ролик, 6 — юритма валининг муштчаси, 7, 8 — пружиналар.


9, 10 — ёнилғи тўйлуғи.

9, 10 — ёнилғи тўйлуғи.



156-расм. Қўп хонали босим насосининг қўндаланг кесими.

юборилган ёнилги двигатель цилиндрига пуркалади. Плунжер ю. ч. н. га етганда, унинг ариқчаси гильза бўшлиғи билан туйнукни бирлаштирувчи киритиш тешикчасини очади, натижада плунжер юқорисида ва форсункага ёнилги ўтказувчи найчаларда босим пасаяди. Ҳайдаш клапани беркилиб, цилиндрларга ёнилгининг келиши тўхтайди. Ёниш жарёнининг яхши бориши учун ёнилги бериш маълум вақтгача давом этиши керак. Пуркалаётган ёнилгининг миқдори ёнилгини узатиш даврига боғлиқ бўлади.




157-расм. Плунжернинг бурилиши таъсирида ёнилги миқдорининг ўзгариши.

Киритувчи тешикча қанча тез очилса, цилиндрларга пуркалаётган ёнилги миқдори шунча кўп бўлади, тешикча қанча секин очилса, пуркалаётган ёнилги шунча камаяди.

Плунжер винтсимон қиррасининг бурилиш даражаси пуркаш муддатини ўзгартириши мумкин, чунки плунжер буралганда винтсимон қирранинг пастки кесиги гильза тешигининг ёпилиш вақтини, винтсимон қирранинг юқориги кесиги эса тешикнинг очилиш вақтини ўзгартиради. Ёнилгини узатиш пайтида плунжер кесигидан чиқариш тешигигача бўлган масофа қанча катта бўлса, цилиндрларга шунча кўп миқдорда ёнилги узатилади. Ёнилги энг кўп узатилаётганда, яъни плунжернинг шу вақтдаги ҳолатида масофа энг катта бўлади (157-расм). Агар плунжер 157-расм, б да кўрсатилган стрелка йўналишида буралса, масофа қисқаради ва узатилаётган ёнилги миқдори камаяди. Агар плунжер 157-расм, в да кўрсатилган томонга бурилса, масофа бу вақтда нолга тенг бўлади ва ёнилги узатилиши тўхтайди. Бу—ёнилги узатилишининг ноль ҳолати дейилади.

Плунжерни буриш учун ҳар бир хона гильзасида втулка бор. Втулканинг юқори қисмида тишли ҳалқа, пастки қисмида плунжер чиқиқлари кириб турувчи иккита тик тушган ўйма бор. Ҳар бир хона (158-расм) корпуси 14 га ёнилгининг узатилишини бошқарувчи марказдан қочма ростлагич 15 тортқиларидан ҳаракат олувчи тишли рейка ўрнатилган. Рейка бўйлама ҳаракатланганда плунжернинг ҳолатини ўзгартирувчи гильздаги втулка буралади. Рейка насос корпусига итариб киритилса, ёнилгининг узатилиши камаяди, агар рейка корпусидан тортилса, ёнилгининг узатилиши ортади. Ёнилги узатиш поршень ю. ч. н. га етиши билан тўхтатилиши керак. Валнинг айланишлар сони ортиши билан поршень йўли учун кетадиган вақт қисқариб боради. Шунга боғлиқ равишда ёнилгининг узатилиш вақти ҳам ўзгариб, цилиндрга




158-рaсм. Кўп хонали юқори босим насосининг умумий кўриниши.

пуркалган ёнилғининг ҳаммаси поршень ю. ч. н. атрофида ҳаракатланаётган пайтда алангаланиши ва ю. ч. н. атрофида ҳаракатланаётган пайтда алангаланиши ва ёниши керак. Ёнилғини илгарилатиб бериш вақти насоснинг муштчали валчасини буриб ўзгартирилади. Агар муштчали валча айланиш йўналиши бўйича буралса, поршень ю. ч. н. га етмасдан (айланиш йўналиши бўйича буралса) тирсакли вални айланиш бурчаги бўйича ёнилғини илгарилатиб бериш даври ортади, акс ҳолда камаяди.

Ёнилғини насос орқали узатиш вақтини белгиловчи ўтказиш клапанининг очилиш пайти билан ёнилғининг форсунка орқали пуркалиши орасидаги вақт фарқи унчалик катта эмас. Бу юқори босим найчаларининг деформацияланиши ва ёнилғининг қисман сиқилиши натижасида рўй беради.

Форсунка. Тўрт тактли ЯМЗ двигателларида ёпиқ ҳолдаги форсункалар қўлланилади (159-рaсм). Бундай форсункаларнинг пуркаладиган тўзитгич тешиклари игна билан тўсилган. Игна 4 форсунканинг тўзитгич тешигини фақат пуркаш вақтида очади. Форсунка суяри паст қисмига тўзитгич 3 ўрнатилган корпус 1 ва тортиб турадиган қалпоқли гайка 2 дан иборат. Тўзитгичнинг пастки тўртта тешикчаси ёнилғини цилиндрларга пуркайди. Игна билан тўзитгич корпуси бир-бирига нисбатан аниқ жойлаштирилган бирикмани ташкил қилади. Форсункаларнинг янги конструкцияларида цилиндрларга пуркалувчи ёнилғи оқимининг яхши алангаланиши учун унинг йўналишини маълум тартибда ўзгартирувчи иккита штифт 6 бор.

Игнанинг кетинги учига қайтариб турувчи пружина 9 нинг тарелкаси 8 исканжаланган (прессланган) бўлиб, у штанганинг



159-расм. Ёпиқ форсунка:

А — ҳалқасимон ариқча;

Б — конуссимон игна остидаги бўшлиқ.


пастки учига тегиб туради. Бу пружина таъсирида игна, ёнилғи пуркалгандан сунг, аввалги ҳолатига қайтарилади. Пружина 9 фасон гайка 11 нинг ичига ўрнатилган, унинг пастки қисми форсунка корпусига бураб киргизилган пружинанинг қўшимча тортилишини бошқарувчи винт 10 билан бошқарилади. Винт 10 гайка 11 га бураб киргизилган пружинанинг қўшимча тортилишини бошқарувчи винт 10 билан бошқарилади. Винт 10 гайка

11 га бураб киритилган, у контргайка 12 билан маҳкамланади. Гайка 11 нинг юқори қисми қалпоқ 13 билан берки-форсунка корпуси билан туташувчи ёнаки юзасида зичлагич шайба 14 бор. Ёнилғини келтириш учун тўр филътр 17 ни ушлаб турувчи, втулка 16 ли штуцер 15 мўлжалланган. Цилиндрлар блоки каллаги устидаги қопқоқ билан штуцернинг туташган жойида резинали зичлагич 18 ўрнатилган.

Ёнилғини пуркаш қўйидагича кетади: ёнилғи штуцер 15 туйнуғи бўйлаб форсункага юборилади, ён туйнук бўйлаб айланм шаклли бўшлиқ А га узатилади, сўнгра ўтувчи оқимни берки-тувчи конуссимон игна 4 уяси орқали унинг тагидаги бўшлиқ Б га келади. Юқори босим насоси ҳосил қилаётган босим ортган сари, пружина 9 босими ҳам ортади ва игна кўтарилиб, тўзитгич орқали цилиндрларга ёнилғи пуркалади.

Насос орқали ёнилғининг узатилиши тўхтатилиши билан босим бўшлиқ А да пасаяди. Натижада пружина 9 таъсирида игна 4 пастга тушади ва цилиндрларга ёнилғининг пуркалиши тўхтайдди. Юқори босим таъсирида жуда оз миқдордаги ёнилғи томчилари тирқишлардан форсунканинг юқори бўшлиғига ўтиши мумкин. Бу ортиқча ёнилғи қопқоқ билан туташтирилган чиқариш канали орқали ёнилғи бакига чиқариб юборилади.

Илгарилатиб пурковчи автоматик муфта. Пуркашнинг илгарилаш бурчагини двигатель иш маромига қараб ўзгартириш учун муштчали валнинг конуссимон олд учига ўз-ўзидан ишловчи муфта ўрнатилган (160-рasm). У белгиланган бурчакка насоснинг муштчали валини буриб, двигатель тирсакли валининг айланишлар сонига қараб пуркашнинг илгарилаш бурчаги ўз-ўзидан ўзгаради. Муфта стакчи ва стакланувчи қисмлардан иборат. Етакланувчи қисмида марказдан қочма куч таъсирида ҳар хил томонларга ҳаракатланувчи юкчалар 12 бор. Бу юкчалар шарнир равишда иккита ўққа бириктирилган, юкнинг кесилган жойига пружиналар 4 билан сиқилувчи бармоқлар 16 қотирилган. Шундай қилиб, пружиналар 5 бир томондан ўқ 2 ни, иккинчи томондан бармоқлар 16 ни қисиб, муфтанинг стакчи ва етакланувчи қисмларини туташтиради. Муфта марказдан қочма ростлагич каби ишлайди. Тирсакли вал ва унга боғлиқ равишда насос муштчаси валининг айланишлар сони ортиши билан марказдан қочма куч таъсирида муфтадаги юкчалар 12 ҳар хил томонга ҳаракатланишга интилади. Юкчаларнинг ҳаракатланиши муфтанинг стакловчи қисмига нисбатан етакланувчи қисмининг муштчали валини айланиш йўналиши бўйлаб буради. Натижада, ёнилғини илгарилатиб пуркаш бурчаги ортади. Двигатель тирсакли вали билан насос вали айланишлар сонининг камайиши марказдан қочма кучни камайтиради ва шу туфайли юкчалар пружина 4 таъсирида бир-бирига яқинлашади. Натижада муфтанинг етакланувчи қисми насос валининг айланишига тескари бурилади. Шунингдек, муфта




160-рasm. Ўз-ўзидан илгарилатиб пурковчи муфта:

1—етаковчи ярим муфта, 2—юкчалар ўқи, 3—зичлагич ҳалқа, 4—пружина, 5—етаки муфта, 6—винт, 7—етаки ярим муфта итулкаси, 8 ва 10—салвинклар, 9—муфтани маҳкамловчи гайка, 11—корпус, 12—юкчи, 13—пружинасимон шайба, 14—шпонка, 15—юқори босим ёнилги насосининг муштчали вали, 16—етаки муфта.

билан биргаликда насоснинг муштчали вали ҳам бурилиб, ёнилгининг илгарилама пуркалиш бурчаги ортади. Муфта бурилиш бурчагининг катталиги пружинанинг тортилиши билан бошқарилади. Бунинг учун пружина 4 нинг тагига қўйилган қистирманинг қалинлиги ўзгартирилади.

Тирсакли вал айланишлар сонини чекловчи ростлагич (161-рasm) двигатель ҳар хил юкланишда ишлаганда, ёнилги юборишни педаль орқали бевосита бошқариб, тирсакли вал айланишлар сонини доимий ушлаб туради. Двигатель юкланишсиз ишлаганда кичик айланишлар частотасида турғун салт ишлаши фойдасиз ишга кетган ёнилги сарфини тежайди ва двигательнинг юкланиш маромига ўтишини осонлаштиради. Айланишлар сонини белгилангандан ошириш, двигательда механик ва ҳароратли юкланишларни оширади, бу эса уни талафотга олиб келиши мумкин. Шарикли подшипникларда ўрнатилган ростлагич вали 6 ҳаракатни юқори босим насосининг муштчали вали 1 нинг жуфт шестерняларидан олади. Валга юкчалар 9 ни қотириш учун ушлагич 8 ўрнатилган. Ушлагич панжалари билан муфта 5 ёнидан босади. Юкчаларнинг айланиши натижасида ҳосил бўлган марказдан қочма куч таъсирида бўйлама силжиш ҳаракатни ростлагич ричаги 22 га узатади. Ричаг 22 икки елкали ричаг 18 билан бир ўқда ётади, у бир учи билан ричаг 18 ва иккинчи учи билан ричаг 12 га қотирилган ҳамда пружина 11 таъсирида бўлади. Ростлагичнинг ишлаши қуйидагича: двигатель юкланиши насайганда цилиндрларга узатилаёт-



161-рasm. Тирсакли вал айланишлар сонини чекловчи ростлагич:

А—ёшилги узайтиришни камайитириш; Б— айланишлар сонининг ортинш; В—
 тўхтатиш. 1— муштчалаи калча, 2— кулиса ричаги, 3— таянч узак, 4— таянч под-
 шинини, 5— муфта, 6— ростлагич вали, 7— ростлагич вали подшинини, 8—
 унлашчи, 9— юкчалар, 10— рейкали бошқариш ричаги, 11— пружина, 12 ва
 22— ричаглар, 13— тортиқи, 14— рейка, 15— энг юқори тезлик маромини чек-
 ловчи болт, 16— ёшилги узайтириш бошқарувчи ричаг, 17— салт ишлани маро-
 мининг айланишлар сонини чекловчи болт, 18— икки елкали ричаг, 19— икки
 елкали ричаг винти, 20— буфер пружинанинг корпуси, 21— ёшилги узайтириш
 ростловчи шинг, 23— корректор, 24— ёшилги узайтиш ричаги.

ган ёнилги миқдори ўзгармас, двигатель тирсакли валининг, шунингдек, насос валининг айланишлар сони ортади. Ортиб боровчи марказдан қочма кучлар таъсирида юкчалар бир-биридан қочиб, қарама-қарши томонга ҳаракатланади, натижада насос рейкаси билан бошқарилувчи ричагни соат мили ҳаракати бўйича буриш учун муфта ўз таянчи билан ўнгга сурилади. Бу эса цилиндрларга пуркалаётган ёнилгини камайтириб, тирсакли валнинг айланишлар сонини пасайтиради, рейка корпусдан сурилади. Ўзақ 3 нинг уяга сурилиши билан ричаг ҳам бурилади. Натижада пружина 11 тортилади ва ричаг ҳаракатига қаршилиқ кучининг таъсири ортади. Пружина ва марказдан қочма юкларнинг таъсир кучи тенглашса, ричаг 18 тармоғининг ҳаракатланиши тўхтади ва насос рейкаси маълум ҳолатни эгаллаши билан двигатель ишлаш тезлигининг мароми доимий сақланади. Двигатель юкланиши қанча катта бўлса, шунга боғлиқ равишда айланишлар сони ва марказдан қочма кучнинг юкчаларга таъсири шунча кам бўлади. Айланишлар сонининг камайиши билан пружина 11 юкчалар таъсир кучини енгиб, ричаг 18 ни соат мили ҳаракати бўйича буради. Ричаг эса таянч ўзаги 3 ни ва муфта 5 ни чапга буради. Муфта бурилиши билан ричаг соат мили ҳаракатига қарши томонга бурилади, рейка эса насос корпусига тортилади. Шундай қилиб ёнилгининг узатилиши ортади.

Ҳайдовчи двигательнинг ишлаш мароми тезлигини ўзгартириши мумкин. Бунинг учун ёнилги узатиш педалига босиб, тўртқи ва ричаг тармоқлари орқали ричаг 16 ни соат мили ҳаракатига қарши йўналишда буради, бу эса пружина 11 нинг сиқилишига олиб келади. Натижада пружина 11 юкчаларнинг марказдан қочма кучларини енгшига ҳаракат қилиб, ричаг 18 ва 22 ни соат мили ҳаракати томон буради. Шу туфайли таянч ўзаги 3 ва муфта 5 чапга ҳаракатланади, ёнилги узатишни бошқарувчи ричаг 10 ва тортма рейкани корпусга итаради, ёнилгининг узатилиши ортиб, мос ҳолда тирсакли валнинг айланишлар сони ҳам ортади. Ёнилги узатишни бошқариш педалини камроқ босилса пружина камроқ қисилади ва тирсакли валнинг айланишлар сони камаяди. Ёнилгининг узатилишини тўхтатиш ва двигательни ўчириш учун ричаг 24 пастга туширилади. Бу ҳолда кулиса ричаги 2 четки ўнг ҳолатда бўлиб, рейка батамом насос корпусидан тортилади ва цилиндрларга ёнилги узатиш тўхтайдиган. Двигателни тўхтатиш учун кабинада ричаг 24 билан туташган "стоп" кнопкаси бор.

Ростлагич двигатель тирсакли валнинг айланишлар сонини энг кичик салт юргизишда $450 \dots 500 \text{ мин}^{-1}$ атрофида, энг катта тезланишда $2250 \dots 2275 \text{ мин}^{-1}$ ушлаб туриши мумкин. Ёнилги узатишни кескин ўзгариши буфер пружинаси 20 ва корректор

23 ёрдамида йўқотилади. Кичик ва катта айланишлар сони болтлар 15 ва 17 ёрдамида ростланади.


PDF Compressor Free Version

Бундай ростлаш юқори босим насосли махсус стендларда бажарилиши мумкин.

9-мавзу. ДИЗЕЛЬ ДВИГАТЕЛИНИНГ ТАЪМИНЛАШ ТАРМОҒИ

1-топшириқ (162-расм).

1. ЯМЗ-236. Двигателнинг таъминлаш тармоғининг асбоб-ускуналари қандай рақамлар билан белгиланган?



162-расм. 314Л-645 дизелининг ёнилғи билан таъминлаш тармоғининг содда-
лашган чизмаси ва асбоб ҳамда ускуналарининг жойлашув тасвири.

Ёнилги баки (а), ёнилги қабул қилгич (б), ёнилги қуйиш бўйнининг түри (в), жўмрак (г), майин тозалаш фильтри (д), штуцер (е), ҳавони тармоқдан чиқариб юбориш учун мўлжалланган майин тозалаш фильтри тиқини (ё), ҳавони системали чиқариб юбориш учун юқори босим насосига қўйилган тиқин (ж), системани қўлда ишлатиш учун мўлжалланган насос ричаги (з), ўтказиш клапани (и), форсунканинг қабул қилгич штуцери (й), форсунка (к), юқори босим насоси (л), қўл насоси (м), дағал тозаловчи фильтр (н), ҳаво тозалагич (а).

II. Қуйидаги жавоблардан ёнилги берувчи ускуналарни тавсифловчи таърифни топинг:

1. Двигателнинг юкланишига ва унинг тирсакли валининг айланиш сонига кўра ёнилгини мезонлаб туради. 2. Цилиндрларга жуда аниқ пайтда ёнилги киритилишини таъминлайди. 3. Ёнилгини сифатли қилиб тўзитиб беради. 4. Ёнувчи аралашмани цилиндрларга белгиланган аниқ бир пайтда юбориб туради.

III. Қуйидаги жавоблар қайси асбобга тааллуқлилигини аниқланг:

1. Ёнилгини юқори босим насос бўшлиғига юборишни таъминлаб туради. 2. Ёнилгини цилиндрларга ўз вақтида киритиб туради. 3. Ёнилгини цилиндрларга тўзитиб беради:

а) юқори босимли ёнилги насоси; б) қўл насоси; в) ёнилги қабул қилгич; г) форсунка.

2-топшириқ (162-расм).

I. Қайси рақамлар билан таъминлаш тармоғининг: а) паст босимли; б) юқори босимли линия асбоблари белгиланган.

II. Қуйида келтирилган асбоблардан ёнилгининг бакидан цилиндрларга ўтиш йўлини аниқланг:

а) ёнилги ҳайдаш насоси; б) дағал тозалаш фильтри; в) юқори босим насоси; г) майин тозалаш фильтри; д) форсунка.

III. 162-расмда қуйидаги жавобларни тасвирловчи ёнилги трубкалари қандай рақамлар билан белгиланган:


а) юқори босимли насосни форсунка билан уловчи найча; б) ёнилги бакини дағал тозалаш фильтри билан уловчи найча; в) майин тозалаш фильтрларидан ортиқча ёнилгини ёнилги бакига ўтказиш найчаси; г) форсункадан ортиқча ёнилгини ёнилги бакига ўтказиш трубкаси; д) дағал тозалаш фильтрини ёнилги ҳайдаш насоси билан туташтирувчи найча.

3-топшириқ (163-расм).

I. Расмда тозалаш фильтри деталлари қандай рақамлар билан белгиланган?

Корпус (а), қопқоқ (б), қопқоқ ва корпус оралиғида ўрнатилган қистирма (в), тозаловчи таркибий қисм (г), ифлосланган мойни чиқариб юбориш тиқини (д).

II. 1. Дағал тозалаш. 2. Майин тозалаш фильтрларини тавсифловчи жавобларни топинг:



163-расм. Ёнилғини дағал тозалаш филтрлари.

а) тирқишли, симтўрли тозаловчи таркибий қисмга эга;
 б) тирқишли, мато шиурли тозаловчи қисмга эга; в) марказдан
 қочма услуб асосида ишловчи филтр; г) тозаловчи таркибий
 қисмлари қоғоздан, табиий жунлардан ва прессланган қиринди-
 лардан ташкил топган тўрли филтр.


III. Қуйидаги филтрларнинг қайси бирида ёнилғи 1) қисман,
 2) тўла филтрланади:

а) ёнилғи бакнинг ёнилғи қуйиш бўлимидаги тўрли филтрда;
 б) ёнилғи қабул қилгич асбобининг тўрли филтрида; в) мато
 қоғозли тозаловчи қисми филтрда; г) тозаловчи таркибий қис-
 млари қоғоздан, табиий жундан, шибаланган (прессланган)
 қириндидан ташкил топган тўрли филтрда.

4-тоңшириқ (164-расм).

1. Расмда мой тозалаш филтри таркибий қисмлари қандай
 рақамлар билан белгиланган?

Корпус (а), қопқоқ (б), тозаловчи қисм (в), ўзак (г), ифлос-
 ликларни чиқариб юборувчи тиқин (д), пружина (е), жиклёр (ё),
 шайба (ж), қистирмалар (з).



164-расм. Ёнилғини майин тозалаш фильтрлари.

II. 1. Ёнилғи тармоғида ўрнатилган фильтрлар ёрдамида қандай ифлос заррачалардан тозаланади?

а) Фақат механик заррачалардан; б) механик заррачалардан ва сувдан; в) фақат сувдан.

2. Дизель двигателида ҳаво фильтри қаерда ўрнатилган?

а) Карбюраторнинг юқори ҳаво киритиш қувурчасига; б) двигателининг киритиш қувурига; в) компрессорнинг устки қисмига:

III. 1. ЯЗМ-236 двигателнинг таъминлаш тармоғида қандай турли ёнилғи ҳайдаш насоси ўрнатилган?

а) Диафрагмали; б) шестерняли; в) поршенли; г) плунжерли; д) марказдан қочма.

PDF Compressor Free Version

2. ЯМЗ-236 двигателнинг таъминлаш тармоғида ёнилғили ҳайдаш насоси қасрда ўрнатилган?



а) Двигатель картерида; б) ёнилғи бакида; в) юқори босимли насос корпусида.

5-топшириқ (165-расм).

1. Расмда ёнилғи ҳайдаш насосининг деталлари қандай рақамлар билан белгиланган?

Поршень (а), поршеннинг қайтарувчи пружинаси (б), қайтарувчи пружина тиқини (в), киритиш клапани (г), чиқариш клапани (д), киритиш клапанининг пружинаси (е), чиқариш клапанининг пружинаси (ё), эксцентрик (ж), ролик (з), турткич

Майин тазалаш
фильтрага



165-расм. Ёнилғини ҳайдаш насоси.

(и), тиргак (й).

II. 1. ЯМЗ-236 двигателининг тирсакли вали икки марта айланда ёнилғи насосини ҳаракатга келтирувчи муштчали вал неча марта айланади?

а) Бир марта; б) икки марта; в) тўрт марта.

2. Ёнилғи ҳайдаш насосининг роликли турткичига муштчали валнинг қандай қисми таъсир этади?


а) Муштча; б) таянч бўйинлари; в) эксцентрик.

III. 1. Қандай турдаги насос дизель двигателини ишга туширишдан олдин ёнилғи насосини қўлда ишлатиш орқали таъминлаш тармоғини ёнилғи билан тўлдириб беради?

а) Юқори босимли насос; б) плунжерли насос; в) поршенли насос.

2. Поршенли ҳайдаш насосининг ўртача ёнилғи ҳайдаш босими қанчага тенг: а) 0,1...0,13 МПа (1,0...1,3 кгк/см²).

б) 0,15...0,6 МПа (1,5...6,0 кгк/см²).



166-расм. Юқори босим насосининг қўндаланг қирқими.

в) 0,15...6,0 МПа (15...6,0 кгк/см²).

6-топшириқ (166-расм).

PDF Compressor Free Version

1. Расмда юқори босимли насоснинг деталлари қандай рақамлар билан белгиланган?

Насос корпуси (а), муштчали вал (б), ролик (в), турткич (г), ролик ўқи (д), эркин ўрнатилган втулка (е), ростловчи болт (ё), контргайка (ж), плунжер пружинаси (з), плунжер (и), плунжер втулкаси (й), рейка чеклагичи (к), бармоқ (л), рейканинг юришини пастки тарелкаси (м), плунжернинг буриш втулкаси (н), плунжернинг юқори тарелкаси (о), тишли сектор (п), қайд қилувчи винт (р), штуцер (с), чиқариш клапани (т), чиқариш клапанининг пружинаси (у).

II. 1. Муштча валнинг қандай қисми юқори босимли насоснинг роликли турткичига таъсир этади?

а) Таянч бўйинлари; б) муштча; в) эксцентрик.

2. Турткичга қандай деталлар таъсир қилиб, уни гильза ичида юқорига кўтаради?

а) Эркин ўрнатилган втулка; б) пружина втулкаси; в) плунжер.

III. 1. Юқори босим насосининг қайси қисми босими 1,5 МПа (15 кгк/см²) дан ортганда очилиб, ёнилғининг гильзадан форсункага ўтишини таъминлайди?

а) Штуцер; б) плунжер; в) чиқариш клапани.

2. Юқори босим насосининг қайси бир қисми плунжернинг пастга ҳаракатланишини таъминлайди.

а) Плунжер пружинаси; б) роликли турткич; в) ростловчи винт.

3. Юқори босим насосининг қайси бир қисми чиқариш клапанининг ёпилишини таъминлайди?


а) Плунжер пружинаси;
б) чиқариш клапанининг пружинаси; в) чиқариш клапанининг таянчи.

7-топшириқ (167-расм).

1. Келтирилган расмнинг қайси бир кўриниши ёнилғи насосининг плунжери бурилиши таъсирида қандай маҳомда ишлашини кўрсатади?

1. Ёнилғи ноль даражада юборилиши. 2. Ёнилғи энг юқори юкланишда юборилиши. 3. Ёнилғи ўртача юкланишда юборилиши.

II. 1. Агар плунжернинг жойлашуви ёнилғининг энг



167-расм. Плунжернинг бурилиши таъсирида ёнилғи миқдорининг ўзгариши.

кўп таъминланаётган ҳолатида бўлса, / оралиғи қандай қийматга эга бўлади (168-расм).

а) Энг катта; б) энг кичик; в) ўртача.

2. Плунжернинг бурилиши (168-расм, б) да соат мили бўйича борса, қандай ҳолат юз беради?

а) Оралиғи камаяди; б) тармоққа ўртача миқдорда ёнилғи юборилади; в) оралиғи ноль қийматигача қисқаради ва насос тармоққа энг кўп миқдорда ёнилғи юборади; г) оралиғи ноль қийматигача қисқаради ва насос тармоққа ёнилғи юбормасдан қўяди.

III. 1. Плунжернинг бурилиши учун гильзанинг ҳар бир хонасида нима мўлжалланган?

а) Тишли гардиш; б) втулка; в) тортилувчи винт.

2. Рейка бўйлама ҳаракатланганда қандай ҳолат юз беради?

а) Втулканинг гильзаси бурилади; б) плунжернинг туриш ҳолати ўзгаради; в) бурилаётган ёнилғи миқдорини ўзгартиради.

8-топшириқ (168-расм).

I. Расмда юқори босим насосининг деталлари қандай рақамлар билан белгиланган?

Марказдан қочма ростлагич (а), насос корпуси (б), ёнилғи ҳайдаш насоси (в), штуцер (г), рейка (д), шарикли подшипник (е), муштчали валча (ё), стакланувчи ярим муфта (ж), ўқ (з), стакловчи ярим муфта (и), гайка (й), пружина (к), бармоқлар (л), ярим муфта юкчалари (м).

II. Қуйидаги саволларга тааллуқли жавобларнинг тасвирини 168-расмдан аниқланг:

а) двигатель тирсакли валининг айланиш сони ўзгарганда ёнилғини илгарилатиб тўзитувчи автоматик муфта қайси деталга таъсир кўрсатади? б) двигатель тирсакли валининг айланиш сонини қайси узел ўз-ўзидан ростлаб туради? в) ёнилғи таъминотини автоматик равишда ўзгартириб ва тирсакли валнинг айланиш сонини бир хилда ушлаб туриш учун насосининг ростлагичи қайси бир деталга таъсир этади?


III. ЯМЗ-236 двигателида тирсакли валнинг айланиш сонини ўзгартириш учун қандай турдаги ростлагич ўрнатилади.

1. Икки маромли, марказдан қочма. 2. Вакуумли, доимий режимли. 3. Марказдан қочма, доимий маромли.


9-топшириқ (169-расм).

I. Расмда форсунканинг деталлари ва уларнинг қисмлари қандай рақам билан белгиланган?

Тўзитгич корпуси (а), тўзитгич игиаси (б), тўзитгич гайкаси (в), шайбалар (г), форсунка корпуси (д), штифт (е), штанга (ё), пружина тарелкаси (ж), ростлаш винти (з), пружина (и),



168-расм. Кўп тармоқли юқори босим насоснинг умумий кўриниши.



169-расм. Ёниқ форсунка.

пружина гайкаси (й), контргайка (к), штуцернинг резинали зичлагичи (л), штуцер (м), қопқоқ (н), фильтр (о), втулка (п), ҳалқасимон ариқча (р), корпуснинг ёнлама ясалган тўйнуғи (с), форсунканинг конуссимон игна остидаги бўшлиғи (т).

II. Қуйидаги саволларга тааллуқли жавобларнинг тасвирларини 169-расмдан аниқланг:

а) форсунканинг қайси қисмида ёнилғи механик ифлосликлардан тозаланади? Ёнилғи қайси каналча орқали тўзитгичга ўтади? в) Қайси бир деталь тўзитгичнинг тешикчасини беркитади?


III. Қуйидаги саволларнинг жавоблари 169-расмда қандай кўринишда кўрсатилган?

а) Қайси деталь игнаси тўзитгични зич ёпиб туришни таъминлайди? б) Қайси деталь пружинадан игнага куч узатади? в) Ёнилгини цуркаш босими қандай деталь ёрдамида ростлаб турилади?

10-топшириқ (170-расм).

1. Расмда ЯМЗ-236 двигателининг киритувчи қувири ва ҳаво фильтри деталлари қандай рақамлар билан белгиланган?

Мой ваннаси корпуси (а), тозаловчи қисм (б), қопқоқ (в),



170-расм. ЯМЗ-236 двигателида киритин қувири ва ҳаво фильтрининг ўрнатилиш тасвири.

киритувчи қувур (г), чиқарувчи қувур (д).

II. 1. Ҳаво фильтрининг қайси бир тури кўпроқ тарқалган?

а) инерцияли-қуруқ б) мойли; в) инерцияли-мойли.

2. ЯМЗ-236 двигателида қандай тозаловчи таркибий қисмли ҳаво фильтри ўрнатилган?

а) Қоғозли; б) икки қаватли капрон ўрамли; в) кўп қаватли наматдан.

III. Келтирилган турдаги ҳаво фильтрларининг қайси бири қуйидаги автомобилларга ўрнатилишини аниқланг:

1. Инерцион-мойли илашувчи. 2. Инерцион-қуруқ, алмаштирилладиган тозаловчи қисмли, икки босқичли тартибда чанг ўз-ўзидан тозалайди. 3. Мойли, алмаштирилмайдиган тозаловчи қисмли, бир босқичли тартибда чангни тозалайди.

а) КамАЗ-5320; б) КамАЗ-5310; в) МАЗ-500, МАЗ-504 А; г) КрАЗ-256, КрАЗ-255.

**ДИЗЕЛЬ ДВИГАТЕЛИНИНГ ТАЪМИНЛАШ ТАРМОҒИ МАВЗУИ
ЮЗАСИДАН ТЎҒРИ ЖАВОБЛАР ҚУЙИДАГИЛАР:**

1-топшириқ. I. а(2), б(1), в(3), г(5), д(7), е(8), ё(9), ж(14), з(12), и(13), й(16), к(17), л(19), м(20), н(22), о(24). II. (1,2,3). III. 1(б), 2(а), 3(г).

2-топшириқ. I. а(2,1,23,21,20,6,7,10,11,4); б(19,14,15,17,8). II. 1(б,а,г,в,д). III. а(15), б(23), в(4), г(18), д(21).

3-топшириқ. I. а(4),б(1), в(2), г(3), д(5). II. 1(б), 2(г). III. 1(в), 2(г).

4-топшириқ. I. а(7), б(10), в(6), г(8), д(1), е(3), ё(13), ж(4), з(2,5,9,12,15,16). II. 1(б),2(б). III. 1(в), 2(в).

5-топшириқ. I. а(8), б(7), в(16), г(9), д(15), е(10), ё(14), ж(1), з(2), и(3), й(5). II. 1(а), 2(в). III. 1(в), 2(б).

6-топшириқ. I. а(7), б(1), в(23), г(20), д(21), е(22), ё(18), ж(19), з(17), и(14), й(13), к(15), л(16), м(2), н(3), о(4), п(5), р(6),с(8), т(11), у(10). II. 1(б), 2(б). III. 1(в), 2(а), 3(б).

7-топшириқ. I. 1(в), 2(а), 3(б). II. 1(а), 2(а,б), 3(в). III. 1(б),2(а,б,в).

8-топшириқ. I. а(15), б(14), в(1), г(6,12), д(11), е(3), ё(2), ж(4), з(5), и(6), й(8), к(7), л(9), м(10). II. а(2), б(15), в(11). III. (3).

9-топшириқ. I. а(3), б(4), в(2), г(5,14), д(1), е(6), ё(7), ж(8), з(10), и(9), й(11), к(12), л(18), м(15), н(13), о(17), п(16), р(А), с(В), т(Б). II. а(17), б(А), в(4). III. а(9), б(8,7), в(10).

10-топшириқ. I. а(1), б(2), в(3), г(4), д(5). II. 1(в), 2(б). III. (2).

11-боб. АВТОМОБИЛНИНГ ЭЛЕКТР ЖИҲОЗЛАРИ


Автомобилнинг электр жиҳозлари электр энергияси ишлаб чиқариш ва автомобилни барча ток истеъмолчиларини электр токи билан таъминлаб туриш учун хизмат қилади. Электр токини ишлаб чиқарадиган ток манбалари, электр токини ўзгартириб берадиган, тақсимлайдиган ва истеъмол қиладиган тузилмалар йиғиндиси *автомобилнинг электр жиҳозлари* деб аталган мустақил бир қисмини ташкил этади.

Автомобилнинг электр жиҳозларига кирувчи электр асбоб-ускуналарнинг умумлашган чизмаси 171-расмда тасвирланган. Вазифаларига кўра бу қисмдаги барча электр асбоб-ускуналарни икки гуруҳга бўлиш мумкин: ток манбалари ва истеъмолчилар.

Биринчи гуруҳга электр токи манбалари, иккинчи гуруҳга барча истеъмолчилари киради. Ток манбалари автомобилнинг барча истеъмолчиларини электр энергияси билан мунтазам равишда таъминлаб туради. Энергиянинг бирор турини электр энергияга айлантириб берувчи асбоб ва ускуна электр токи манбаи деб юритилади. Автомобилда механик энергияни электр токига айлантириб берувчи генератор ва кимёвий энергияни

электр энергиясига айланттирувчи аккумуляторлар батареяси ток манбалари деб аталади.

PDF Compressor Free Version



171-расм. Автомобиль электр жиҳозларининг умумлашган чизмаси:

Г—генератор, АБ—аккумуляторлар батареяси, РП(РР)—кучланиш ростлагичи (реле-ростлагич), А—амперметр, ВЗ(УОУ)—ўт олдириш узгичи, К—стартёрнинг қўшимча релеси, Ст—стартёр, КТ(УОГ)—ўт олдириш галтапи, Р(Т)—ўт олдириш тақсимлагичи, Св—свеча, Пр1, Пр2, Пр3—терробиметалли сақлагич, К1—бурилиш кўрсатувчи назорат лампаси, УУ, УТ, УД—ёниш сатҳи, ҳарорат ва босим кўрсаткичлари, ДУ, ДТ, ДД—ёниш сатҳи, ҳарорат ва босим датчиклари, РП—бурилиш дараклагичларининг реле-ростлагичи, В1—бурилиш дараклагичларининг қайта улагичи, ПФ1, ПФ2—олд чироқлар, ФН1, ФН2—кетинги чироқлар, К2—узқин ёритувчи чироқларнинг назорат лампаси, В2—гормозли дараклагичларининг узгичи, ФГ1, ФГ2—бош чироқлар, В3—марказий ёруғлик узгичи, В4—чироқларни қайта улагичи, ФН3—тартиб рақами ёритувчи чироқча, Зв—товуш дараклагичи(сигнали), Ки—товуш билан дараклаш кнопоксини улагичи, Си—ойна тизалагич электродвигатели, В5—ойна тизалагич электродвигателининг қайта улагичи.

Электр энергиясини бошқа тур энергияга айланттирувчи асбоб-ускуналар *истеъмолчилар* деб юритилади. Истеъмолчиларни электр токи билан таъминлаш учун ток манбалари 12 ёки 24 В кучланишли ток ишлаб чиқаришга мўлжалланган бўлади. Ток манбаидан истеъмолчиларга электр токи ўтказгичлар орқали ўтади. Маълумки, ўзи орқали электр токи ўтишига кам қаршилик кўрсатадиган нарсалар ўтказгичлар дейилади. Ток манбалари аниқ ва пухта ишлашлиги учун генератор билан аккумулятор батареяси оралиғида уларни ўз-ўзидан улаб узиб туриш мақсадида ва кучланишнинг маълум чегарада ушлаб туриш, шунингдек энг катта ток кучини чеклаш борасида реле-ростлагич асбоби ўрнатилади. Ток истеъмолчилар бир қатор мустақил тармоқ ва ҳар хил электр асбоби ва ускуналаридан ташкил топган бўлиб, вазифасига қараб қуйидаги гуруҳларга бўлинади:

1. *Электр билан таъминлаш тармоғи* генератор қурилмаси ва аккумулятор батареясидан иборат. Генератор қурилмасига генератор ва кучланишнинг доимийлигини таъминлаб турувчи ва керакли шароитда токнинг оқишини чеклаш асбоби—кучланиш ростлагичи ёки реле-ростлагич киради. Замонавий автомобилларнинг кўпчилиги ўзгарувчан ток ишлаб чиқарувчи генератор қурилмаларидан ташкил топган.

2. *Ишга тушириш тармоғи* стартёр ва аккумулятор батареясидан иборат бўлиб, двигателни ўт олдиришда тирсакли вални айлантириб, биринчи бор иш йўлларини бажариб беради. (Шундай қилиб аккумулятор батареяси иккита тармоқнинг ишлаши учун алоқадар экан.) Стартёр автомобилнинг энг кўп қувват талаб этувчи истеъмолчиси бўлиб ҳисобланади. Унинг ёрдамида двигателнинг тирсакли вали мажбурий айлантирилиб, двигатель ишга туширилади. Стартёрнинг электр қисми ўзгармас ток двигатели кўринишида бўлиб, у ишлаганда, яъни двигателни ишга туширишда юз ва ундан ҳам кўпроқ амперга эга бўлган электр токини истеъмол қилади. Стартёрни электр токи билан таъминлаш аккумулятор батареяси ёрдамида бажарилади.

3. *Ўт олдириш тармоғи* цилиндрга киритилган иш аралашмасини (карбюраторли двигателларда) маълум дақиқада свечанинг электродлари оралигида чиққан юқори кучланишли электр учқунни таъсирида ўт олдириш вазифасини бажариб туради. Ўт олдиришни таъминловчи асбобларга—индукцион ғалтак, узгич тақсимлагич, ҳар бир цилиндрга ўрнатилган свечалар ва ёндириш қўлфи киради.

4. *Ёритиш ва ёруғлик нури билан огоҳлантириш тармоғи* ёритиш, нур билан огоҳлантириш ёки дараклаш ҳамда улагич, улаб-узгич асбобларини бирлаштиради. Бу тармоққа кирувчи ёритиш асбобларининг асосий вазифаси автомобиль йўлини бир йўсинда ёритишдан иборат бўлиб, огоҳлантириш асбоблари эса автомобилнинг ҳаракатланаётганлиги тўғрисида йўл-йўсинга дахлдор машина ёки одамларга дарак бериб туради.

5. *Назорат-ўлчов электр* тузилмаларига ҳарорат, босим, ёқилги сатҳи автомобилнинг тезлигини ва ўтган йўлини, двигатель тирсакли валининг айланиш сонини, аккумулятор батареясининг зарядланишини кўрсатувчи асбоблар ва бошқалар киради.

6. *Қўшимча электр ускуналар* ёрдамчи вазифаларни бажаради, улар товушли дараклаш, ойнатозалагич, шунингдек, иситгич ва шамоллатиш электр ускуначаларидан иборат. Автомобилларда электр токи истеъмолчилари ўзгармас ток билан таъминланади. Ўзгармас ток деб ўтказгичда фақат бир томонга ҳаракатланадиган токка айтилади. Ҳар бир ўзгармас ток манбаида иккита: мусбат (+) ва манфий (-) қутблар мавжуд.

Маълумки, автомобилнинг электр жиҳозларидаги истеъмолчи асбоб-ускуналардан ток ўтиши учун ёпиқ занжир ҳосил бўлиши даркор, яъни ток манбаининг бир қутбидан чиқиб, ўтказгичлардан

истеъмолчиларга ўтиб, улар орқали унинг иккинчи қутбига қайтиб боради. Демак, ток манбалари, истеъмолчилар ва уларни туташтирувчи симлар мажмуаси электр занжирини ташкил этади. Бунда ички ва ташқи электр занжирлар бўлади: ички занжир ток манбаининг ўзида ҳосил бўлади, ташқи электр занжирга ток манбаларини истеъмолчилар билан ва уларни яна ток манбалари билан уловчи ўтказгичлар киради. Маълумки, истеъмолчилар бир вақтнинг ўзида ток манбаига икки ўтказгич ёрдамида уланган бўлиши керак.

Замонавий автомобилларда ток истеъмолчилари жуда ҳам кўп ва мураккаблигини ҳисобга олиб, авваламбор электр жиҳозларини соддалаштириб бир симли тармоқ билан танишиб чиқамиз. Бунда манбадан истеъмолчиларга келаётган электр токи биринчи ўтказгич бўлмиш сим орқали боради ва истеъмолчилардан манбага қайтаётган электр токи эса иккинчи ўтказгич бўлмиш автомобилнинг металл қисми—масса орқали қайтади. Шу сабабли автомобилда қўлланиладиган электр занжир бир симли тармоққа эга бўлган ёпиқ занжир деб аталади. Бу ҳилдаги тармоқнинг қўлланилиши электр занжирининг жуда ҳам содда ва аниқ ишлашини таъминлаб беради. Одатда манбаларнинг мусбат (+) қутби ташқи занжирни симига ва манфий (-) қутби эса автомобиль "масса"сига уланади. Ток манбалари ёки ток истеъмолчилари тармоққа асосан мувозий уланади. 171-расмдаги схемадан кўриниб турибдики, аккумуляторлар батареяси ва генератор реле-ростлагичга мувозий уланган ва у орқали электр токи истеъмолчиларга ҳам мувозий равишда уланади. Амперметр занжири кетма-кет уланган бўлиб, генератордан аккумуляторга ўтаётган электр токи кучини ёки аккумулятордан истеъмолчиларга ўтаётган зарядсизланиш токини кўрсатади. Аккумулятор батареяси двигатель тўхтаб турганда ва тирсакли вали секин айланиб ишлаганида, шунингдек, уни электр билан таъминлаб, биринчи бор юргизиб юборишда стартерни ва бошқа асбобларни ток билан таъминлайди. Двигатель ишга туширилган, тирсакли валнинг айланиши ортиши билан генератор ишлаб чиқараётган ток истеъмолчиларни тўла таъминлаш учун етарлича бўлади. Шу дақиқада реле-ростлагич барча истеъмолчиларни генераторга улайди ва, шунингдек, аккумулятор батареяси ҳам генератордан заряд токи ола бошлайди. Демак, двигатель ишлаётган вақтда асосан генератор ток манбаи бўлиб хизмат қилади. Двигатель ишламаётган шароитда эса, генератор электр энергия ишлаб чиқара олмайди, шунинг учун бунда ток манбаи бўлиб фақат аккумулятор батареяси хизмат қилади.

54-§. Қўрғошин-кислотали стартер аккумуляторлар батареясининг вазифаси, тузилиши ва ишлаш услуби


Автомобилларга асосан қўрғошин-кислотали аккумуляторли батарея ўрнатилади. Уларнинг конструкцияси белгиланган

сигимидан 3÷5 маротаба кўп ток билан зарядлаш имкониятини яратади. Шунинг учун ҳам бундай турдаги аккумуляторлар батареясини стартербоп аккумуляторлар деб айтилади.

Оддий аккумуляторли батарея электролит тўлдирилган диэлектрик идишга туширилган иккита қўرғошин пластинкадан иборат сульфид кислотанинг сувдаги эритмасидан тайёрланган электролитга ботирилган пластинкалар шу эритмага нисбатан муайян электр куч майдони (потенциали)га эга бўлади ва шу вазиятда мусбат ҳамда манфий электродларга айланиб қолади. Электр куч майдонининг катталиги мусбат ва манфий электродлар учун турлича бўлганлиги сабабли улар сим билан уланганда манфий электроди орқали ток ўтади. Маълумки, электролит — кимёвий тоза сульфат кислотанинг тозаланган (дистилланган) сувдаги эритмаси деб талқин этилади. Эритма ҳосил бўлиш жараёнида молекулаларнинг ионларга ажралиш (диссоциация) ҳодисаси муттасил равишда давом этади. Бу жараёнда электролитдаги моддалар мунтазам равишда ионларга ажралади.

Маълумки, биз ион тушунчасини талқин қилганимизда бирор элемент таркибидаги атом ўзидан битта ёки бир нечта электрон чиқариши ёки ютиши натижасида ионга айланишини тушунамиз. Чунончи мусбат ион шундай зарраки, бунда атом ўзидан бир нечта электрон йўқотади. Манфий ион эса ўзига бир ёки бир нечта электрон қабул қилади. Зарядланганда электролитдаги сульфат кислота миқдори ортади ва натижада электролит зичлиги кўпаяди. Демак, электролит таъсирида пластинкалардаги моддалар ҳам қисман ионларга ажралади. Зарядланган аккумуляторнинг манфий (-) пластинкаси ғовак кўринишидаги қўрғошин ва мусбат (+) пластинкаси қўрғошин оксидидан иборат. Агар аккумуляторга бирор истеъмолчи улаб занжир ҳосил қилсак, шу заҳотиёқ манфий пластинкадаги эркин электронлар ўтказгич бўйлаб мусбат пластина томон ҳаракатланади. Шу пайтнинг ўзида мусбат пластинкадаги мусбат зарядга эга бўлган қўрғошин иони ўтказгичдан электронларни зудлик билан ўзига тортади. Бунинг натижасида ўтказгич ва истеъмолчидан электр токи ўта боради. Умуман олганда, аккумуляторнинг зарядсизланиш ҳолати электролит таркибидаги сульфат кислота сарфи ва сув миқдорининг ошиб бориши билан тақозо этилади, натижада зичлиги секин-аста камайиб боради. Зарядсизланган аккумуляторни қайтадан зарядлаш учун ўзгармас ток манбаининг мусбат қисқичи аккумуляторнинг мусбат пластинкасига ва манфий қисқичи манфий пластинкага уланади. Бунинг натижасида электроннинг ҳаракатланиши туфайли зарядсизланишга тескари жараён, яъни аккумуляторни қайта зарядлаш жараёни содир бўлади. Бу жараёнини ўтиш даврида электронлар ўтказгич бўйлаб манфий пластинкага ўта бошлайди ва шу сабабли мусбат пластинкадаги электронлар сони камаяди. Электронлар ўтказгичдан манфий пластинкага ўтганлиги учун пластина ёнидаги икки мусбат зарядли қўрғошин

иони билан бирикиб, қўрғошин атомини ҳосил қилади. Қўрғошин манфий пластинани қоплай бошлайди ва бу жараёни пластинкалардаги қўрғошин сульфат тамом бўлгунча давом этади. Албатта, бу жараёнини ўтиши билан электролитда сув камайиб, кислота эса ортади ва бунинг натижасида электролитни зичлиги нисбатан кўпайиб кетади. Бу ҳолат зарядланиш тугалланганлигидан далолат беради. Шу билан бирга, аккумуляторнинг кучланиши зарядлаш вақтида секин-аста ортиб боради ва бу қиймат маълум чегарага етгач, ўзгармай қолади. Аккумуляторнинг шу ҳолати унинг тўйиниб зарядланганлигини билдиради. Агарда ток бериш давом эттирилса, электролит қайнаб кетади. Бу ҳам зарядланиш тамом бўлганлигини кўрсатади. Аккумуляторнинг зарядсизланиш ва зарядланиш жараёнидаги кимёвий ўзгаришлар қуйидаги кўринишда ёзилиши ва таҳлил этилиши мумкин:



Тўйиниб зарядланган стартербоп аккумуляторларнинг ички қаршилиги жуда ҳам кичик бўлади, акс ҳолда бу турдаги аккумуляторли батарея стартерни катта қийматга эга бўлган ток билан таъминлай олмаган бўлар эди. Аккумулятор ички қаршилигининг ҳақиқий қиймати электролит қаршилиги, пластинкалар қаршилиги, сепараторлар, яъни қўрғошин пластинкаларнинг бири-бирига тегиб қолмаслигини таъминлайдиган ажратгичлар қаршилиги, шунингдек пластинкалар сиртида водород ажралиб чиқиши натижасида ҳосил бўладиган қутбланиш э. ю. к (E_k) га бевосита боғлиқ. Маълумки, электролит қаршилиги унинг таркибий қисми, ҳарорати ва зичлигига қараб ўзгаради. Масалан, электролитнинг зичлиги $1,2\text{—}1,3 \text{ г/см}^3$ ва ҳарорати $15\text{—}17^\circ\text{C}$ бўлганда кислотали аккумулятор электролитнинг қаршилиги анча кичик бўлади. Мабодо электролит ҳарорати 15°C дан паст бўлса унинг қаршилиги нисбатан катта бўлади, чунки бунда модда молекулаларининг бошқа модда орасига ўтиши (диффузияланиш) жараёни ёмонлашади. Электролит зичлиги юқорида келтирилган қийматдан ошиб кетса, ички қаршилик янада ортиб боради. Аккумуляторларда ўрнатилган ажратгичлар қаршилиги фақатгина уларнинг ғоваклик ҳолатига боғлиқ, яъни ғоваклигини ортиши диффузияланиш жараёнини барқарорлаштиради ва бунинг натижасида қаршилик камаёди. Ажратгич пластинкаларининг қаршилиги, асосан уларнинг конструкциясига, шаклий ўлчамларига, шунингдек фаол (актив) модданинг кимёвий ҳолатига боғлиқ.

Авваламбор, аккумуляторнинг қўлланиши у ишлаётган пайтда унинг зарядланишига ва зарядсизланишига, шунингдек зарядсизланиш ёки зарядлаш ток қийматининг катта ёки кичиклигига қараб ҳар хил миқдорда ўзгаради. Кучланиш кўп сабабларга кўра ички қаршилиқ қийматига ҳам бевосита боғлиқ. Ички қаршилиқ ортаанда кучланиш қиймати кичиклашиб кетади. Ундан ташқари, зарядсизловчи ток ёки электролитнинг ҳарорати камайиши ҳам кучланиш қийматини кичиклаштириб юборади. Агарда аккумуляторнинг зарядланиш жараёнида зарядловчи ток ёки қаршилиқ ортиси биланоқ, унинг қисқичларидаги кучланиш кўпайиб боради. Аккумуляторнинг яна бир асосий кўрсаткичларидан бири унинг *сигими* ҳисобланади. Маълумки, аккумуляторнинг маълум миқдордаги электр токини қайтариб беришга мўлжалланган қобилияти унинг *сигими* билан тавсифланилади. Демак, аккумулятор *сигими* деб аккумулятор энг кам кичикланишига йўл қўйилган кучланишгача зарядсизланган чоғда у берадиган умумий электр токи миқдорига айтилади. Сигимнинг ўлчов бирлиги ампер-соат (А·с) деб қабул қилинган. Шундай қилиб, ток қийматини зарядсизланиш вақтига кўпайтириб, зарядсизланиш жараёнида қанча электр энергияси берганлигини аниқлашимиз мумкин.

Кислотали аккумуляторларнинг ишчанлиги ва сигимнинг ҳолат даражаси, яъни электролит зичлиги; электролит ҳарорати; мусбат ва манфий пластиналарнинг ҳаракатланаётгандаги фаол (актив) моддалар сонига, зарядловчи ва зарядсизловчи ток қийматига ва юкланиш даражаси ва кимёвий модданинг тозаллигига бевосита боғлиқ бўлади. Аккумуляторлар батареясининг ишчанлигини аниқловчи кўрсаткичлардан яна бири *электр қайтариш коэффициенти* деб аталади. Маълумки, аккумулятор ишлаганида электр энергиясининг бирор-бир қисми қайтарилмас кимёвий реакцияларга ва иссиқлик энергиясининг ажралиб чиқишига сарф бўлади. Шунинг учун ҳам аккумуляторни зарядлаш чоғида унга зарядсизланганда у берадиган электр энергиясидан анча кўпроқ миқдорда электр токи бериши лозим. Демак, қайтариш коэффициенти деб зарядсизланишда қайтарилган ампер-соат (Q_{з.с.}) нинг зарядланиш вақтида аккумулятор ўзига олган, яъни қабул қилган ампер-соатлар (Q_з) га нисбатига айтилади:


$$\eta = \frac{Q_{з.с.}}{Q_z}$$

Бу коэффициент кислотали аккумуляторлар учун 0,85 га тенг.

Юқорида кўриб чиқилган аккумуляторлар батареяси баъзи бир камчиликларга эга. Масалан, ҳар бир аккумуляторнинг *сигими* унча катта бўлмаганлиги сабабли токни тезкорлик билан бериб зарядсизланиб қолади. Шунинг учун аккумуляторлар батареясида бир нечта пластинкаларни мувозий улаш йўли билан уларнинг умумий *сигимини* бир неча бор кўпайтириш мумкин. Батареяни ташкил этувчи зарядланган аккумуляторларнинг ҳар бири ўртача

2В кучланишга эга бўлиб, зарядсизланиш натижасида кучланиши сскин-аста камайиб боради. Лекин, аккумулятордан фойдаланиш даврида унинг кучланишини 1,7 В дан камайтиришга мутлақо йўл қўйиб бўлмайди. Бу ҳол унинг тезкорлик билан ишлаш қобилиятини йўқотади ва бузилишига олиб боради.

Маълумки, автомобилларнинг электр истеъмолчилари асосан 12 ёки 24 В кучланишда ишлашга мўлжалланган. Шунинг учун олти та аккумуляторларни кетма-кет улаб, 12 В кучланишли аккумуляторлар батареясини таркиб топтирамыз. Агарда 24 В кучланиш ҳосил қилиш керак бўлса, кетма-кет уланган иккита шундай аккумуляторли батареядан фойдаланиш лозим. Бунда унинг умумий электр сиғими 90 А соатлигича қолади, лекин кучланиши эса 24 В га стади.




172-расм. Қўрғошин кислотали стартербои аккумуляторлар батареясининг соддалашган уланг чизмаси:

а — мувозий, б — кетма-кет.

Аккумуляторлар батареясининг соддалашган уланиш чизмаси 172-расмда тасвирланган. Бунда 12 В кучланиш олиш мақсадида иккита батарея ўзаро мувозий уланади, бунда умумий сиғим айрим-айрим батареялар сиғимларининг йиғиндисини ташкил этади ва 180 А-соатга тенг бўлади. Умумий кучланиш эса 12 В лигича ўзгармай қолади.

Аккумуляторлар батареяси кислотага чидамли эбонит, пласт-

масса ёки полипропилендан бир бутун қилиб ясалган моноблок 4 шаклидаги корпусга жойлаштирилади (173-расм) ва ҳар бир аккумулятор тўсиқлар ёрдамида бир-бирларидан бўлақлар (банкалар)га ажратилган. Шу тариқа ҳар бир бўлақчага алоҳида-алоҳида қилиб аккумуляторлар ўрнатилади. Бўлақчаларнинг тубига қобирғалар ясалган бўлиб, бу қобирғалар аккумуляторнинг тубига чўкмалар йиғилганда (реакцияга кирувчи фаол массали суюқлиқ тўкилганда) пластинкаларни қисқа туташинидан эҳтиёт қилади. Мусбат 10 ва манфий 9 пластиналар 94 фоиз қўрғошин ва 6÷8 фоиз сурма қотишмасидан таркиб топган бўлиб, у асосан панжара шаклида қуйилиб, унинг оралиғи фаол таркибли масса билан тўлдирилади. Пластинка таркибига киритилган сурма элементи панжаранинг емирилишга чидамлилигини ҳамда унинг пухталлигини оширади ва панжарани қуйиб тайёрлашда қотишманинг оқувчанлигини оширади. Мусбат пластинкага фаол масса сифатида қўрғошин оксидлари билан сульфат кислотанинг сувдаги эритмасида ҳосил бўлган аралашмаси қопланса, манфий пластинкага эса қўрғошиннинг кукуни қопланади. Худди шу усулда тайёрланган пластинкалар электролитга ботирилиб, бир неча бор зарядланиш ва зарядсизланиш жараёнларини ўтади. Бунинг натижасида мусбат пластинкаларда тўқ жигаррангли қўрғошин



173-расм. Қўроғшин-кислотали стартербоп аккумуляторлар батареяси.

пероксиди ва манфий пластина сиртларида эса кулранг ғовак қўроғшин ҳосил бўлади. Йиғилган пластинкалар бикртаг 5 ёрдамида манфий ва мусбат пластинкалар ярим блокка бириктирилади. Мусбат пластинкалар эса манфий пластинкалар оралигида ўрнатилади. Шу сабабли манфий пластинкаларнинг умумий сони битта пластинкага кўп. Ҳар бир ярим блок бикртагидан чиқиқ (штур) чиқарилган. Энг чеккага жойлашган аккумуляторларнинг биттадан чиқиқлари 6 ва 7 узайтирилган бўлиб, булар аккумуляторлар батареясини ташқи ёпиқ занжирга уловчи мусбат ва манфий қутблар вазифасини ўтайди. Пластинка 9 ва 10 ларнинг манфий ва мусбатлиги туфайли бир-бирига қисқа туташиб қолмаслиги учун улар орасига кислотабардош хусусиятга эга бўлган ашёлардан тайёрланган ажратгичлар 8 қўйилган. Биринчи бор ажратгичлар ёғочдан тайёрланган. Сўнгги йилларда ажратгичлар учун асосан микроғовакли эбонит (минор), мипласт, пластипор (микроскопик ғоваклари бўлган пластмасса) ишлатилмоқда. Ажратгичларнинг бир томони қобирғали бўлиб, шу томони мусбат пластинкага қаратиб ўрнатилади. Мусбат ва манфий пластинкалар ярим блок ва ажратгичлар билан бирга тўпланиб, банкага жойлаштирилади. Ҳар бир блок устки томонидан кислотага чидамли пластмассадан ясалган тўсиқ билан ёпилади. Ҳар бир бўлакча алоҳида қопқоқ 2 билан бириктирилган бўлиб, уларда учта тешикча мавжуд. Буларнинг ўртада жойлашганида электролит қуйиш учун мўлжалланган тешик бўлиб, резьбали тиқин ёрдамида беркитилади. Чеккаларида жойлашган тешиклар ярим блокдан чиқитларнинг ташқарига чиқиб туриши учун хизмат

қилади. Маълумки, аккумулятор ишлаганда электролит таркибидаги сув буғланади. Шунинг учун аккумуляторнинг тизини муҳит билан туташтириб шамоллатиш мақсадида тиқинида алоҳида тешик ясалган. Янги аккумуляторлар батареясини ишга тушириш учун унга электролит қўйилади. Электролит пластиналар юқори чегарасини 10—15 мм кўмиб туриши лозим. Автомобилни ишлатиш ҳарорати шароитларига қараб тўла зарядланган аккумулятор электролитнинг зичлиги $1,32 \div 1,30 \text{ г/см}^2$ бўлиши керак. Шунингдек, аккумулятор тўла зарядсизланганда дастлабки мақбул зичлиги $0,15 \div 0,16 \text{ г/см}^3$ га камаяди. Электролитнинг музлаш ҳарорати унинг зичлигига бевосита боғлиқ бўлади. Шунинг учун қиш шароитларида автомобиль ишлаётганда ундаги электролит музлаб қолмаслиги учун унинг зичлигини мақбуллаштириб туриш лозим. Шунинг учун иқлим шароити паст ҳароратли минтақаларда электролитнинг зичлиги нисбатан юқори бўлиши лозим. Қуйида электролитнинг зичлигига қараб музлаш ҳарорати келтирилган.

Ҳарорат — 25°C бўлганда электролитнинг зичлиги г/см^3 ... 1,09; 1,12; 1,16; 1,18; 1,20; 1,24; 1,26.

Музлаш ҳарорати $^\circ\text{C}$... -7°C , -10°C , -18°C , -28°C , -50°C , -58°C , -66°C .


Автомобилларга ўрнатиладиган аккумуляторлар батареяси ГОСТга мувофиқ шартли номга — белгига эга. Масалан, аккумуляторлар батареясини 6 СТ—90—ЭМни қуйидагича ўқиймиз: биринчи рақам 6—батареядаги аккумуляторларнинг сонини билдиради. Ҳар бир аккумуляторнинг кучланиши 2 В бўлгани учун олтига аккумулятор банканинг умумий кучланиши 12 В га тенг бўлади. СТ ҳарфлари батареясининг вазифасини стартербоб эканлигини билдиради, яъни шу батарея билан стартерни айлантириб ишлатиш мумкин. Ҳарфлардан кейинги 90 рақами аккумуляторлар батареясининг ампер-соатларда ўлчанган сизими, яъни 90 соатли зарядсизланиш маромида ампер-соатларда кўрсатилган батарея сизимини билдиради. Охириги ҳарфлар: моноблок — масса ашёсини (Э — эбонит, Т — термопласт) ва ажратгичлар ашёсини (М — минпласт, агарда П бўлса — пластмасса, С бўлса — шина, Р бўлса — мипор деб ўқилади) ифодалайди. Агарда ажратгич ашёсини аниқловчи ҳарфдан кейин Н ҳарфи қўйилса, батарея қуруқлайин зарядланмайдиганини ва "З" қўйилса, қуруқлайин зарядсизланишини билдиради. Мабода белгида А ҳарфи бўлса, демак, батарея умумий қопқоққа эга эканлигини кўрсатади.

55-§. Ўзгармас ток генераторининг вазифаси, тузилиши ва ишлаш услуби

Маълумки, механик энергияни электр энергиясига айлантириб берувчи электр машинани генератор деб атаймиз. Генераторда электр токи ҳосил қилиш электромагнит индукциясига асосланади.

Автомобилларда қўлланиладиган генераторлар мувозий чулғамли ўзгармас ток генераторидир. Автомобиль генератори ҳаракатни двигателнинг тирсакли валидан шкив орқали олади. Тирсакли валнинг ўрта ва ундан юқори айланишларида генератор ишлаб чиқарган электр энергия истеъмолчи асбоб ва қурилмаларини бемалол таъминлаб, ортиқча токни бир вақтнинг ўзида аккумулятор батареясига юборади ва уни зарядлайди.

Ўзгармас ток генератори (174-расм) ҳаракатланувчи ва ҳаракатланмайдиган қисмлардан иборат. Ҳаракатланувчи қисм якорь 5 ва унинг валига шпонка ёрдамида ўрнатилган шкив 1 дан ташкил топган. Генератор якорининг валига ўрнатилган шкив тирсакли валнинг шкиви билан тасма орқали туташганлиги сабабли, двигатель ишлаганда ҳаракат генератор якорига муттасил равишда узатилади. Генератор шкивида махсус парракчалар қилинган бўлиб, бу парракчалар генератор ишлаганда уни ҳаво оқими билан совитиб туради. Генераторнинг корпуси варақали (листли) камуглеродли пўлатдан ёки пўлат трубалардан тайёрланади.



174-расм. Ўзгармас ток генератори:

а — бўйлама қирқими, б — деталлари:

1 — шкив, 2 ва 15 — қопқоқлар, 3 — мойдишлар, 4 ва 12 — шарсимон подшпинниклар, 5 — якорь, 6 — коллектор, 11 ва 13 — чўтка тутгичлар, 14 — ҳимоя ленти (тизма).

Якорь вали бир-биридан муҳофаза қилинган, аракади, электротехника навли пўлатдан тайёрланиб, бир қатор пластинкалардан йиғилган ўзак ва ўзаро муҳофазалашган мис пластинкалардан иборат коллектор деб аталувчи қисмлар ўрнатилган. Якорнинг ўзак қисмидаги ўқ бўйлаб ясалган ариқчаларда (пазларда) сым чулғамлари ўрнатилган бўлиб, уларнинг барча учлари коллекторнинг пластинкаларига уланади. Якорь генераторнинг ҳаракатланмайдиган қисмига кирувчи олдинги ва кейинги қопқоқлар 2 ва 15 подшипниклар 4, 12 орқали ўрнатилган. Қопқоқлар 2, 15 цилиндрик корпус 7 га узун болт 16 ёрдамида ўқ бўйлаб маҳкамланган. Корпуснинг ички қисми томонидан қарама-қарши тарафларига қолдиқ магнитли қобилятга эга бўлган иккита ёки тўртта ўзак қотирилиб, уларга кетма-кет уланган уйғотиш чулғамлари 17 ўрнатилган. Чулғамларнинг бир учи генераторнинг манфий чўткасига ва иккинчи учи массада муҳофаза қилинган "Ш" қисқичига уланган. Демак, уйғотиш чулғамлари ўзаро кетма-кет ва ташқи занжир истеъмолчиларига нисбатан мувозий уланган. Кейинги қопқоқ 15 га чўтка тутгичлар 13 ҳамда мис графит аралашмасидан тайёрланган чўтка ўрнатилган. Чўткалар пружиналар ёрдамида коллектор 6 га бурчак остида тиралиб туради.


Коллекторнинг манфий чўткаси массага, яъни генераторнинг металл қисмига уланган бўлиб, мусбат чўтка эса массада муҳофазаланган "Я" қисқичига уланган. Чўткаларнинг аниқ ишлашини текшириш учун корпусда махсус дарчалар мўлжалланган бўлиб, чанг ва ифлосликлар кирмаслиги учун улар ҳимоя лента 14 билан беркитиб қўйилади. Генератор двигателга кронштейн ёрдамида маҳкамланади. Двигатель ишлагач, генераторнинг якори айлана бошланиши биланоқ унинг ўзакли чулғамлари корпус ўзагининг қолдиқ магнит куч чизиқларини кесиб ўта бошлайди ва шу туфайли кучсиз э. ю. к. ҳосил қилади. Ҳосил бўлган ток уйғотиш чулғамларидан ўтиб, унда қўшимча магнит майдонини ҳосил этади. Кучайган магнит майдонни кесиб ўтган якорь чулғамида илгаригисига нисбатан кучлироқ э. ю. к. таркиб топади. Бу эса ўз навбатида магнит майдонни янада кучайтириб беради. Бунинг натижасида генератор якорининг даврий айланишидан сўнгги истеъмолчиларни ток билан таъминлаш учун етарлича кучланиш ҳосил бўлади. Маълумки, двигателнинг ишлаш маромига қараб генератор якорининг айланишлар сони ва юкланиши ўзгариб туради, натижада генератор қисқичларида кучланиш ўзгаради. Бундай шароитларда генератор билан туташган қурилмаларнинг мақбул ва аниқ ишлаши учун ўзгармас ток генератори ва аккумулятор батареяси занжирига реле-ростлагич деб аталган асбоблар бирикмаси ўрнатилади. У тескари ток релеси, ток чеклагичи ва кучланиш регуляторидан иборат. Кейинги йилларда ўзгармас ток генераторлари билан баробар автомобилларда ўзгарувчан ток генераторлари ҳам қўлланилмоқда,

чунки улар кўп кўрсаткичлари бўйича ўзгармас ток генераторларидан яхши ишлайди, шу билан бирга унинг оғирлиги кам ва ўлчами кичик ва пухта. Ундан ташқари, ўзгарувчан ток генераторларида тескари ток релеси ва ток чеклагич ишлатилмайди. Лекин бундай генератор конструкциясида ушбу асбобларни вазифасини ўтовчи тузилма мўлжалланган бўлади.

56-§. Ўзгарувчан ток генераторининг вазифаси, тузилиши ва ишлаш услуби


Автомобилларда ўз-ўзидан уйғониш ҳосил қиладиган ўзгарувчан ток генератори қўлланилади. Лекин, ўзгарувчан токни ўзгармас токка тўғрилаш, кучланишни бир меъёрга ушлаб туриш ва генераторни зуриқиб ишлашдан сақлаш учун ўзгарувчан ток генератори таркибига қўшимча асбоб ва ускуналар киритилади. Бу қурилма, яъни генератор қурилмаси — генератор, тўғрилагич ва реле-ростлагичдан иборат. Автомобилларда конструкцияси бир-бирига ўхшаш Г-222, Г-250, Г-266 ва Г-271 ўзгарувчан ток генераторлари кенг қўлланилади.

175-расм а да "Москвич" автомобилларида қўлланиладиган Г-222, турадиган ўзгарувчан ток генераторининг бўйлама қирқими тасвирланган. Ўзгарувчан ток генератори ҳам, худди ўзгармас ток генератори сингари қўзғалмас ва қўзғалувчан қисмлардан тузилган. Қўзғалмас қисми статор, қопқоқлар ва чўткалардан иборат бўлиб, қўзғалувчи қисмига эса ротор, илашма ҳалқалар



175-расм, а, б. Ўзгарувчи ток генератори. а — тасвирий кўриниши, б — электр чизмаси.

ва шкив кириди. Бу турдаги ток генератори учта фазовий чулгамга эга бўлган статор 1 га эга. Ҳар бир чулгам бўлиб, улар статорнинг ички томонидан ўрнатилган гардишларга ўтқазилган фазаларни ташкил этувчи чулгамлар ўзаро юлдуз шаклида уланиб, ҳар бир чулгамнинг иккинчи учлари шкив 13 нинг қарама-қаршисидаги қопқоққа ўрнатилган тўғрилағичга уланган. Ротор 8 ўзгармас магнит майдони эмас, балки ҳаракатланувчи магнит майдони ҳосил қилиш учун хизмат қилади. У қутблар учликларида ва уйғониш чулғамидан ташкил топган. Булар фақат кучли магнит майдони пайдо қилибгина қолмай, шунингдек, ростлагич ёрдамида унинг қиймати генераторнинг айланишлар сонига ва юкланишига қараб ўз-ўзидан ўзгариб туради. Ротор индуктори битта ва баъзан иккита уйғониш чулғамидан иборат бўлиб, чулгам учун диаметри $0,6 \div 1$ мм, ўрамлар сони $550 \div 700$ бўлган мисдан тайёрланган сим ишлатилади. Ток чулғамига сирпанувчи контакт орқали келади. Ҳар бир чулгамнинг чиқиги бўлган юлдузча билан қўндаланг тарафидан ушлаб турилади. Бу чиқиқлар ўз навбатида қутблар ҳамдир. Ротор 12 та, яъни 6 та шимолӣ ва 6 та жанубӣ қутбга эга бўлиб, бу қутблар статор ичида айланади. Юқорида қайд этилганидек, ротордаги индукторни уйғотиш учун ўзгармас ток керак. Уни олиш учун селенли ёки кремнийли тўғрилағич ишлатилади. Генераторда олтига кремний диоди бор. Ўз-ўзидан уйғонадиган ўзгарувчан ток генератори айланишлар сони катта чегараларда бўлганда яхши ишлайди. Ундан ташқари, ўзгарувчан ток генераторларида коллекторнинг бўлмаслиги, ротор индукторининг чулғамлари пухта маҳкамланганлиги уларнинг роторларини тез айлантириш имконини яратади. Генератор ишлаб чиқараётган ўзгарувчан ток тўғрилағич блоки (ТБ) ёрдамида ўзгармас токка айланиб, кучланиши эса генератор ичида жойлашган интеграл кучланиш ростлагичи КР ёрдамида мақбуллаштирилиб турилади (175-расм, б), бу эса ўз навбатида оғирлиги кам ва ихчам генераторларда катта қувват олишга имкон яратади. Енгил автомобилларда ва ГАЗ ҳамда ЗИЛ автомобилларида қуввати 500 вт га етадиган ўзгарувчан ток генератори ишлатилади. Дизелли оғир юк автомобиллари учун 650 вт, ўрта ва катта туркумли автобуслар учун эса 750 вт қувватли генераторлар ишлаб чиқарилади. Ўзгарувчан ток генераторлари автомобиль 200÷250 минг км йўл юриш учун мўлжалланган бўлиб, бу эса ўзгармас ток генераторининг ишлаш муддатидан икки марта ортиқдир. 176-расмда тасвирланган генераторнинг тармоқларга уланган схемаси орқали генераторнинг тармоқлараро келишиб ишлаш услуби билан танишиб чиқамиз. Бунда ёндириш қўлфининг улагичи уланиши биланоқ ток аккумуляторлар батареяси 1 дан кучланиш ростлагичига бориб, ундан генератор роторининг уйғониш чулғами 2 га ўтади ва унда магнит оқими ҳосил қилади. Роторнинг айланиши натижасида унинг магнит чизиқлари уч



176-расм. Генераторнинг тармоқланган умумлашган чизмаси:

1 — аккумуляторлар батареяси, 2 — генератор, 3 — сиқлагич ва реленинг йигма блоки, 4 — ўт олиришнинг узичи, 5 — вольтметр.


фазага статор чулғамларини кесиб ўтади, натижада уларда ўзгарувчан кучланиш уйғотади, кейинчалик генераторнинг тўғрилагич блоки ёрдамида ўзгармас токка айлантирилиб, автомобиль истеъмолчиларига юборилади. Генераторнинг "+" мусбат чиқигидан чиқаётган кучланиш интегралловчи ростлагич ёрдамида ўзгартирилиб, ўз-ўзидан мақбуллаштириб турилади.

57-§. Реле-ростлагич асбобларининг вазифаси, тузилиши ва ишлаш услуби

Ўзгармас ток генератори ва аккумуляторлар батареяси занжирга уланган реле-ростлагич двигатель тирсакли валининг айланишлар сони ўзгарганда ва занжирдаги юкланиш ортганда ёки камайганида генераторнинг белгиланган маромида ишлашини таъминлаб туради. Бу вазифани аниқ бажариш учун реле-ростлагич ўзгармас ток генераторининг ишлаш шароитига монанд ўз-ўзидан улаш ва узиш, зўриқиб ишлашдан сақлаш ва кучланишини доимий бир меъёрга ушлаб туриши лозим.



Маълумки, генераторнинг тури ва қувватига қараб замонавий реле-ростлагичларда иккитадан тўрттагача электр магнит тармоғи бўлади. Биз таҳлил қилаётган реле-ростлагич уч қисми бўлиб, айрим-айрим электр магнит тармоғига эга бўлган тескари ток релеси, ток чеклагичи ва кучланиш ростлагичидан ташкил топган.

177-расмда ЗИЛ-130 автомобилларга ўрнатиладиган учта тузилмалар РР-130 реле-ростлагичнинг тузилиши ва 178-расм, а ва б ларда унинг конструкцияси икки хил электр чизмалар орқали талқин этилган. Бунда кучланиш ростлагичи 6, ток чеклагичи 5 ва тескари ток релеси 3 биргаликда реле-ростлагични ташкил этиб, буларнинг барчаси асосни ташкил қилувчи, умумий пойтахта 9 га ўрнатиш билан қопқоқ 4 билан беркитилган. Пойтахтанинг чиқиқларига резина амортизаторлар 2 ўрнатиш билан бўлиб, улар реле-ростлагичга автомобиль ҳаракати



177-расм. ЗИЛ-130 автомобилнинг
PP-130 реле-ростлагичи.

178-расм. PP-130
реле-ростлагичнинг чизмалари.



даврида узатиладиган титрашни сусайтиришга ёрдам беради. Реле-ростлагичнинг қаршиликлари 1, 7 ва 8 лар пойтахтанинг остига жойлаштирилган. Реле-ростлагичнинг Я, Ш ва М (масса) қисқичлари генераторнинг шу номли қисқичларига, Б қисқичи эса аккумуляторлар батареясининг мусбат қисқичига ва истеъмолчиларга уланган. Реле-ростлагичларнинг ишлаш услубиятини аниқ тасаввур қилиш мақсадида икки хил таҳлилга молик бўлган 178-расмдаги тасвирий чизмаларни айрим-айрим ҳолда кўриб чиқамиз. Бу расмнинг ярим йигма (монтаж) чизмасида (178-расм, а) фақат электр занжирлар эмас, балки айрим релелар магнит тармоқларининг шохобчалари ҳам кўрсатилган. Бу реле-ростлагичнинг электр занжирларини тўлиқ ўрганишни енгиллаштиради. Ёйиқ чизмада (178-расм, б) ток йўлини кузатиш, айрим асбоблар тармоқларининг ишлашини таҳлил ва талқин қилиш анча осонлашади. Релеларнинг ўхшаш қисмлари бўлиб, уларга магнит ўтказгичлар (ярмолар), пружиналар, ўзақлар, якорчалар ва чулғамлар киради.

Генератор ишламаган пайтда ва кичик айланишларда ишлаганда КР ва ТУ пружиналари контакт 10, 9 ларни қўшиб туради, ТТР пружинаси 3 эса илашма 6 ни ажратиб туради. Кучланиш ростлагичининг илашмалари 10 вольфрамдан, ток чеклагич ва тескари ток релесининг контактлари 9 ва 6 эса кумушдан тайёрланган. Бундан ташқари, тескари ток релесидан генератор 17 нинг токи бутунлайин ўтганлиги сабабли, унинг илашмалари 6 икки жуфтди қилиб ишланган. Кучланиш ростлагичнинг асосий чулғами 12 занжирга мувозий, ток чеклагичнинг чулғами 7 эса кетма-кет уланган. Кучланиш ростлагичи ва ток чеклагичнинг қўшимча чулғамлари 11, 7 илашмаларнинг қўшилиш-ажралиш сонини ошириш учун хизмат қилади.

Тескари ток релесидан мувозий уланган асосий 4 ва кетма-кет уланган чулғамлар 1 бор.

Кучланиш ростлагичининг ишлаш услуби. Генератор кучланиши (V_k) кучланиш ростлагичининг кучланиши ($V_{кр}$) дан кам бўлганда (кучланиш ростлагичи шу миқдордаги кучланишга созланилган) илашмалар 10 туташган бўлади ва ток қуйидагича оқади. Генераторни уйғотиш токи генераторнинг қисмаси Я дан ток чеклагичнинг кетма-кет уланган чулғами 8 орқали тезлатиш чулғами 8 га ўтади, кейинчалик ток чеклагичнинг туташган илашмалари 9 ва кучланиш ростлагичининг тўғрилаш чулғами 11, кучланиш ростлагичнинг туташ илашмалари орқали генераторнинг уйғотиш чулғами 14 га келиб, унинг қисқичи Ш орқали генератор "масса"си (корпус қисми) занжири бўйлаб ўтади. Бунда ток қўшимча қаршиликсиз оқади ва кучланиш орта боради. Кучланиш маълум миқдорга етиб, генератор кучланиши ростлагичи ростланган кучланишдан ошганда кучланиш ростлагичининг илашмалари ажралади ва бунинг натижасида уйғотиш токи ток чеклагич илашмалари 9 дан ўта олмай, 13 Ом ва 80 Ом

қаршиликли резисторлар* орқали ўтади (178-расм, б даги штрихланган стрелкаларни йўналишига қаранг). Бу PDF Compressor Free Version сиридан уйғотиш чулғамидан ўтаётган ток катталиги дарҳол камаяди. Бунинг оқибатида уйғотиш чулғамининг магнит оқими, шунингдек генератор кучланиши пасаяди. Генераторнинг кучланиши камайиши кучланиш ростлагичи мувозий чулғами 12 якорини тортиш кучини дарҳол камайтиради, унинг илашмалари яна бирлашади ва уйғотиш токи кўпаяди. Ток яна қўшимча қаршиликсиз оқади ва кучланиш аста-секин орта бошлайди. Кучланиш маълум миқдорга етганда яна илашмалар узилиб, занжирга қўшимча қаршиликлар уланади. Демак, илашмаларнинг туташishi ва узилиш жараёнлари V_r ва $V_{кр}$ боғлиқ равишда қайтарилиб туради. Бу жараён шунчалик тез бажариладики, кучланишнинг ўзгариши истеъмолчиларнинг мақбул ишлашига таъсир ўтказмайди. Кучланиш ростлагичи генератор кучланишини $13,8 \div 14,8$ В мезонида ушлаб туради.

Ток чеклагичнинг ишлаш услуби. Ток чеклагич ҳам кучланиш ростлагичига ўхшаб ишлайди, фақат унинг йўгон чулғами 7 якорь чулғамига кетма-кет уланган. Шу сабабли чулғам 7 кучланишга эмас, балки генератор берадиган токка таъсир ўтказади. Генераторнинг ток кучи кўпайиши биланоқ ток чеклагич ўрам чулғами 7 нинг магнит майдони ошиб боради. Ток майдони маълум мезонга етиши билан, магнит майдони пружина кучини енгиб, илашмалар 3 ни узади. Бу ҳолда генераторнинг уйғониш токи икки йўлдан боради: қаршилиги 30 Ом йўлга резистор орқали ва кейин кучланиш ростлагичининг туташган илашмалари 10 орқали генератор қисқичи Ш га ва шу борада, ток чеклагичнинг тезда тиш чулғами 8 дан ўтиб, қаршилиги 13 ва 80 Ом бўлган резисторлар орқали қисқич Ш га ҳам ўтади.

Ток чеклагичининг ингичка симдан ясалган тезлатиш чулғами токнинг ўзгартириш сонини ошириб, илашмаларнинг туташини тезлаштириб беради. Бу чулғам генератор уйғотиш чулғамига илашмалар 9 орқали кетма-кет уланган бўлиб, ток чеклагич асосий чулғамнинг магнит оқимига мос равишда магнит оқимини вужудга келтиради. Ток чеклагич илашмалари 9 ажралганда уйғотиш токи ва тезлатиш чулғамининг магнит оқими камаяди. Бунинг натижасида ток чеклагич илашмалари бир зумда туташади. Демак, тезлатувчи чулғам асосан токнинг ўзгариш сонини керакли миқдорда ошириб беради.

Тескари ток релесининг ишлаш услуби. Маълумки, генератор кичик айланишларда ишлаганда ишлаб чиқарилаётган ток истеъмолчиларни тўла ишлатиш учун етарли бўлмайди. Шунинг учун ҳам ток билан барча истеъмолчи асбоб-ускуналарни аккумулятор батареяси таъминлайди. Тескари ток релеси (178-расм) илашма-

* Резистор токни ва кучланишни чеклаш ва уларни ростлаш учун занжирга уланган қурилма.

лари уланган ростлагичга ўхшаш электр магнит тармоғига эга бўлиб, фақат унда илашмаларнинг жойланиши бошқача, чунки магнит оқими илашмаларнинг уланишига бевосита таъсир қилади. Бинобарин, тескари ток релесининг ўзаги 2 да генераторнинг якориға нисбатан кетма-кет 1 ва мувозий 4 уланган чулғамлари бор. Генератор кучланиши аккумуляторлар батареяси кучланишидан кам бўлганда мувозий чулғам 4 ҳосил қиладиган магнит оқими старли бўлмаслиги сабабли, якорь 5 ўзак 2 га тортила олмайди ва илашманинг оралиги очиқ бўлади. Двигатель тирсакли валинининг айланиш сони кўпайиши билан генератор ишлаб чиқараётган ток кучланиши орғиб боради.

Генераторнинг кучланиши $12,2 + 13,2$ В га етганда, унинг қиймати аккумуляторлар батареяси кучланишидан қисман ошади ва ҳосил бўлган магнит майдони пружина 3 нинг кучини енгиб, ўзак 2 якорь 5 ни ўзига тортади ва уларнинг илашмалари 6 ўзаро туташади. Натижада истеъмолчиларни ток билан генератор таъминлайди.

Титров ростлагичининг асосий камчилиги туташувчи сиртлар илашмалар (контактлар) ва пружиналарнинг доимо титраб ишлаши бўлиб, бунинг натижасида уларнинг илгариги созлиги тезкорлик билан йўқолади. Титров ростлагичи генераторнинг ишлаб чиқараётган токи $1,5$ ж $1,8$ А бўлган тақдирдагина мақсадга мувофиқ бўлади. Ток кучи бу миқдордан ошган ҳолда туташувчи сиртлар тез сийлади ва ишлаш муддати камаяди.

Титров ростлагичларнинг бу камчилиги ярим ўтказгичли ростлагичларда йўқ, шу сабабли бу турдаги ростлагичлар замонавий автомобилларда кенг қўламда қўлланилмоқда.

58-§. Ярим ўтказгичлар тўғрисида умумий маълумотлар

Охирги ўн йилликда электроника жадал суръатлар билан ривожланди ва ярим ўтказгичлар радиоалоқада ҳамда телевиденидагина эмас, балки автомобиль электр жиҳозларида ҳам кенг қўллана бошлади. Ярим ўтказгичлар автомобилларда ўзгарувчан токни тўғрилашда, генераторларни ростлаш қурилмаларида, карбюратор двигателларнинг ўт олдириш ва дизелларнинг ёнилги пуркаш тармоғида, совитиш ва мойлаш тармоқларида сув ҳамда мойнинг ҳароратини муттасил ва аниқ ўлчашда ишлатилади.

Ярим ўтказгичларнинг қўлланилиши асбобларнинг пухталигини, уларнинг ишлаш муддатини оширади, габарит ўлчамини ва вазнини камайтириш, шунингдек уларнинг электр тавсифномасини ва конструкциясини яхшилаш имконини яратди. Металл ўтказгичлардан фарқли равишда ярим ўтказгичлар токни фақат бир йўналишда ўтказишади, шунинг учун ҳам номи "ярим ўтказгич"

Ярим ўтказгичлар кенг маънода электр ўтказувчанлиги металларикидан кичик, диэлектрикикидан катта бўлган моддалардир.

дейилади. Тескари йўналишда уларнинг ўтказувчанлиги жуда ҳам кам, изоляторга ўхшаш, уларнинг электр қаршилиги жуда катта. Бундан ташқари, ярим ўтказгичларнинг электр ўтказувчанлиги ҳароратга ёки электр майдонининг таъсирига боғлиқ. Ҳозирги вақтда автомобилларда беш хил ярим ўтказгич асбоблар қўлланилади: термоқаршилиқ (терморезистор)лар, диодлар, таянч диодлар ёки стабилизаторлар, бошқариладиган диодлар (тиристорлар) ва транзисторлар (уч электродли ярим ўтказгичли асбоб).

Диод ва триод (транзистор)ларда ярим ўтказгич сифатида германий ва кремний ишлатилади. Улар мутлақ тоза ва соф ҳолда атомлар оралиғида узвий алоқалар билан тўлдирилган кристалл панжараларидир. Бундай ҳолда моддада эркин электронлар бўлмайди ва шу сабабли ўтказувчанлик ҳам йўқ.

Агарда германий ва кремнийга бошқача узвий (валентли) модда киритилса, унда ярим ўтказувчанлик пайдо бўлади. Германий диодлари тўғри йўналишда жуда кам қаршиликли бўлади. Кремний диодларида қаршилиқ бир оз каттароқ. Лекин германий диодлари иссиққа кам чидамли, уларнинг ҳарорати 85° дан ошмаслиги керак. Кремний диодлари 150° да ҳам ўз иш қобилиятини сақлаб қолади. Стабилитрон деб аталувчи кремнийли диодларнинг махсус турлари бўлиб, улар қуйидаги ҳолатларга эга: Агар стабилитронга тескари кучланиш берилса ва у аста-секин ошириб борилса, кучланиш маълум миқдорга етганда у тешилади ва диод қаршилиги кескин камаяди, яъни диод ўтказувчан бўлиб қолади. Тескари кучланиш маълум миқдордан камайиб кетса, диод қаршилиги кескин ортади.

Бундай стабилитронли тузилмалар илашмасиз (контактсиз) транзисторли кучланиш ростлагичларида, шунингдек илашма-транзисторли ва илашмасиз ўт олдириш тармоқларида қўлланилади.


Замонавий автомобилларда ярим ўтказгичли илашма-транзисторли ва илашмасиз транзисторли реле-ростлагичларда ўрнатилмоқда.

59-§. Илашмали (контактли)-транзистор реле-ростлагичнинг тузилиши ва ишлаш услуби

ГАЗ-53 автомобилларига ўрнатиладиган илашмали РР-362 реле-ростлагичи ўзгарувчан токли, қуввати 350 вт ва белгиланган кучланиши 12 В бўлган генератор билан ишлайди (179-расм). Электр ускуналари тармоғида ўзгарувчан ток генератори ишлатилса, тескари ток релеси керак бўлмайди, чунки ярим ўтказгичли тўғрилагич токни бир томонга ўтказди ва аккумуляторлар батареясининг генератор орқали зарядсизланишига йўл қўймайди.

РР-362 маркали ростлагич асосан реле-кучланиш ростлагичи (КР) ва ҳимоя релеси (ХР), транзистор Т1, учта кремнийли диод Д1, Д2, Д3 ва тўртта қаршилиқдан таркиб топган.

Кучланиш ва ҳимоя релеси тузилмаларининг умумий тузилиши бир-бирига ўхшаш бўлиб, улар ҳам худди оддий реле-ростлагич тузилмалари сингари ярмо, ўзак, якорча, пружина, илашма ва чулғамлардан иборат. Чунончи улар фақат чулғамларнинг уланиши билан фарқ қилади. Бунда кучланиш чулғами мувозий уланади, ҳимоя релесиди эса учта чулғамнинг ҳар бири кетма-кет уланади. Демак, бу реле-ростлагич бошқа оддий релелардан асосан қўшимча тузилма-транзистор борлиги билан фарқланади.



179-расм. Илашма транзисторлари реле-ростлагичининг тузилиши ва ишлаш услуби.

Транзисторнинг ишлаши тузилиши жуда ҳам содда бўлиб, ярим ўтказгичли пластинкага икки томчи электрод эритиб ўрнатилган триоддан иборат. Булар иккита ўтказгич тегара (зона) ҳосил қилади. Ярм ўтказгичли пластина база Б бўлиб, кучланиш юбориладиган электродни эмиттер Э, кучланиш олинадиган электродни эса коллектор К деб атаймиз. Транзисторнинг ишлаш тавсифи эмиттер Э ва Б га юбориладиган кучланишнинг қийматига боғлиқ. Ҳимоя релеси транзисторни генераторнинг уйғотиш чулғами занжирида қисқа тутатиш содир бўлганда катта ток кучидан сақлашга хизмат қилади. Бинобарин, ҳимоя релеси уйғотиш занжирида ток 3,2—3,6 бўлганда, унинг контакти уланадиган қилиб ростланади.

Реле-ростлагич РР-362 қуйидагича ишлайди. Ёндириш калити К қўшилиб двигатель ишга тушганда, генератор ток ишлаб чиқаради. Шу вақтнинг ўзиди транзистор базасининг Б занжири уланади ва транзистор очилади. Шу заҳоти генератор уйғотиш чулғамлари ишлаб чиқараётган электр токи қуйидаги занжир тармоқлари бўйлаб оқади: тўғриланган ток мусбат қисқичи орқали ёндириш калити К га, сўнгра Д1, эмиттер Э, генератор коллектори Кг орқали ҳимоя релесининг кетма-кет уланган чулғами 2 га боради. Кейинчалик ток-ростлагич ва генераторнинг Ш клеммалари ва унинг уйғотиш чулғами ва ундан массага ўтади. Шу


билан бирга ток транзисторнинг эмиттери Э, базиси Б ва қаршилиги орқали оқади. Бир вақтнинг ўзида қаршиликчида чиқараётган электр токи кучланиш релслагичидан қуйидаги занжир тармоқлари бўйлаб ўтади: тўғрилагичнинг (+) қисқичи, ёндирилган калити К, диод Д, қаршиликлар R_2 , R_1 кучланиш релслагичининг чулғами 1 ва масса билан тугалланади. Двигатель тирсакли вали катта айланиш частоталарида ишлаши натижасида генераторнинг кучланиши ортиб боради, сўнгра чулғам 1 дан ўтаётган ток ҳам кўпаяверади. Бунинг натижасида магнит майдони камаёди ва илашмалар қўшилиб, транзистор очилади. Ток эса яна қаршиликсиз оқа бошлайди. Генераторнинг уйғотиш чулғами занжирида қисқа тутатиш ҳодисаси рўй берса, ҳимоя релсининг кетма-кет уланган чулғами 2 дан катта ток ўта бошлайди ва ёрдамчи чулғам 3 нинг икки учи ҳам массага уланиб қолади. Акс ҳолда эса ёрдамчи чулғам 3 нинг магнит майдони йўналиши кетма-кет уланган чулғам 2 магнит майдони йўналишига тескари бўлганлиги сабабли, умумий магнит майдонини камайтириб, илашмаларни очиқ ушлаб туришга ёрдам беради. Шу чоқ чулғам 3 қисқа туташади, магнит майдон б тезда кўпаяди ва якорчани ўзига тортиб, илашмаларни жипсештиради. Бунинг натижасида транзисторнинг базиси Б диод Д2 орқали тўғрилагичнинг мусбат қисқичи билан уланади ва транзистор шу заҳотиёқ ёпилади. Бундан ташқари, тармоқда ушлаб турувчи чулғам занжирга уланиб, магнит майдонларини ҳосил қилади, натижада туташувчи сиртлар, яъни илашмалар жипсешади ва қисқа туташиб барқарорлангунча уни ушлаб туради.

Илашма-транзисторли реле-ростлагични титров реле-ростлагичига нисбатан хизмат муддати кўпроқ ва ишлатиш вақтида у кам ростланади. Лекин электр занжирини узишга мўлжалланган механик тармоғининг мавжудлиги ва реле яқори билан ўзаги орасида ҳаво тирқиши борлиги у ишлаган даврда ростлагични вақти-вақти билан текшириб туришни ва керак бўлса, ростлашни талаб қилади. Келтирилган камчиликлар ўзгарувчан ток генератори билан ишлатиладиган илашмасиз (контактсиз) транзисторли реле-ростлагичларда йўқ.

60-§. Илашмасиз (контактсиз) транзистор реле-ростлагичнинг тузилиши ва ишлаш услуби

ЗИЛ-130 ва ГАЗ-24 "Волга" автомобиллариға ўрнатиладиган илашмасиз транзисторли ГГ-350 реле-ростлагичи белгиланган кучланиши 12 В бўлган ўзгарувчан ток генераторлари билан ишлатиш учун мўлжалланган ва у асосан кучланиш релслагичи деб юритилади. Чунки унда тескари ток релеси ва улаш релеси йўқ, чунки уларга ҳожат ҳам йўқ. Шу билан бирга ток релслагичлари ҳам бўлмайди, чунки генераторнинг катта айланишлар сонидан у ортиқча юкланишлардан статор чулғамининг индуктив қаршилиги

ҳисобиға ҳимоя қилинади. Илашмасиз транзисторли PP-350 кучланиш ростлагичининг электр чизмаси ва умумий кўриниши 180-расмда келтирилган. Бунда генераторнинг уйғониш чулғамида ростловчи қурилма транзисторлари кетма-кет уланган бўлиб, уларға учта транзистор қўлланилади: *T1* кучайтириш ва импульсларни барқарорлаштириш вазифаларини бажарувчи, *T2* кучайтириш занжирига уланувчи ва *T3* кучайтирилган маромда (режимда) ишловчи транзисторлар ёрдамида бошқарилади. Стабилитрон ДГ бу реленинг асосий қисми бўлиб ҳисобланади. Реледа кириш кучланишини бўлгич стабилитрондан тузилган ўлчаш занжири мўлжалланган. Бўлгичнинг битта елкаси соф Ом қаршилиғига, иккинчи елкаси эса Ом ва индуктив қаршиликка эга.



180-расм. Илашмасиз PP-350 кучланиш ростлагичининг умумий кўриниши ва умумлашган электр чизмаси.

Транзисторнинг ишнинг тезлашган, яъни "очиқ" - "ёпиқ" ҳолатининг уланган-узилиш даврини кўчайтириш учун конденсатор қўлланилади. Дроссель ва диодлар релели маромда (режимда) транзисторнинг ишини яхшилайди, яъни транзисторларнинг фаол елигининг таъминлайди. Резисторлар об-ҳаво ҳароратига қараб кучланишини $13,2 \pm 14,5$ в. чегарасида ҳарорат таъсирини барқарорлаштириб туради. Ростловчи қурилма қуйдагича ишлайди. Агар генератор кучланиши туғрилангандан кейин мўлжалланган метёрдан кам бўлса, бунда стабилитрон *Д1* бирданига ток ўтказмай қўяди, шу чоқ кириш транзистори *T1* ёпиқ ҳолатда бўлади. Чунки бу маромда база ва эмиттер тузилмаларига

жойлаштирилган. Ростлагичнинг ишлаш услуги PP-350A ростлагичникига ўхшаш.

61-§. Батарейли ўт олдириш тармоғининг умумий тузилиши ва ишлаш услуги

Батарейли ўт олдириш тармоғи бошқа турдаги тармоқлардан оддийлиги билан ажралиб туради. Шунинг учун у кенг тарқалган. Маълумки, карбюраторли автомобиль двигателларида цилиндрлардаги иш аралашмасини мажбуран ўт олдириб, двигатель ишга туширилади. Бунда иш аралашмаси электр учқуни билан ўт олдирилади.


Карбюраторли ёки газ двигателларининг ёниш камерасида юқори кучланишли электр учқуни ҳосил қилиб иш аралашмасини алангалатадиган махсус қурилмага *ўт олдириш свечаси* деб аталади.

Ўт олдириш свечаси ёрдамида электр учқуни цилиндрга фақат маълум бир пайтда, яъни сиқиш тактининг охирида поршень ю. ч. н. га етмасдан берилиши лозим. Учқун ўт олдириш свечасининг электродлари оралиғида содир бўлади. Тармоқ бир метёрда ишлаши учун электродлар орасига белгиланган тирқиш қуйилади. Бу тирқиш газ ёнилғи буғлари ва ҳаво билан тўлган бўлиб, электр учқуни ўтиш учун салбий таъсир қилади. Бундан ташқари, сиқиш тактанинг охирида цилиндрдаги босим ва ҳароратини ошиб кетиши ҳам электр учқунининг старли даражада ҳосил бўлишига халақит қилади. Электродлар оралиғидаги тирқишда ҳосил бўлган қаршиликни енгиб, мақбул учқун ҳосил қилиш учун юқори кучланишга эга бўлган ток юборилиши керак. Электр учқуни ҳосил қилувчи кучланиш "*тешиб ўтиш кучланиши*" деб юритилади. Иш аралашмасининг белгиланган бир шароитда ишончли ёнишини таъминлаш учун электродлар оралиғидаги тирқиш 1 мм бўлиб, кучланиш 16000—20000 В бўлиши керак. Бу вазифани ўт олдириш тармоғига кирувчи асбоб-ускуналар биргаликда бажаради. Карбюраторли двигателларнинг ишлаш тартиби ва маромига (режими) мувофиқ уларнинг цилиндрларида сиқилган иш аралашмасини электр учқуни билан аланга олдиришни таъминлайдиган электр асбоблари мажмуи ўт олдириш тармоғи деб аталади.

181-расмда саккиз цилиндрли карбюраторли двигатель батареяли ўт олдириш тармоғининг умумий чизмаси тасвирланган.

Маълумки, автомобилда ўрнатилган электр токи манбалари паст кучланишли ток ишлаб чиқаришга мўлжалланган. Лекин, ўт олдириш свечалари эса юқори кучланишли ток ёрдамидагина учқун ҳосил қила олади.

Шунинг учун, бу тармоқ бирламчи ва иккиламчи, яъни паст ва юқори кучланишли ток занжирини ташкил қилади. Паст кучланишли ток занжири тармоқни ишлаш жараёнида қуйидаги



181-расм. Ўт олдириш тармоғининг умумлашган чизмаси.

асбобларни кетма-кет улайди: аккумуляторлар батареяси 17 нинг манфий қисқичи, масса, узгич 7 нинг қўзғалмас 10 ва қўзғалувчи 9 илашмалари, ўт олдириш ғалтаги 12 нинг бирламчи чулғами 13, вариатор 14, ўт олдириш қулфи 15, стартер улагичи 19 ва аккумуляторлар батареяси 17 нинг мусбат қисқичи. Двигатель белгиланган маромда ишлаётганда ўт олдириш тармоғини ток билан генератор реле-ростлагич орқали таъминлайди.


Юқори кучланишли ток занжири ўт олдириш ғалтагининг иккиламчи чулғами, тақсимлагич, шохобчаланган юқори кучланиш симлари ва ўт олдириш свечаларидан тузилган. Бу ток занжири қуйидагича уланади: ўт олдириш ғалтаги 12 нинг иккиламчи чулғами 11, тақсимлагич қопқоғининг марказий илашмаси 2, ўт олдириш свечаси 1, масса аккумуляторлар батареясининг мусбат қисқичи, стартер улагичи 19, ўт олдириш қулфи, вариатор, ўт олдириш ғалтагининг бирламчи чулғами 13 ва иккиламчи чулғами 11.

Ўт олдириш қулфи 15 ёрдамида тармоқни ток манбаига улаб, ёпиқ занжир ҳосил қилинади. Бунда аввал аккумуляторлар батареяси токи, кейинчалик двигатель ишлаши биланоқ генератор токи паст кучланишли ток занжири бўйлаб ҳаракатланиб, ёндириш ғалтагининг бирламчи чулғами 13 дан ўта бошлайди. Натижада

ўт олдириш ғалтаги юқори индуктивликка эга бўлгани учун унинг атрофида магнит майдони ҳосил бўлади. Мабодо занжир узилса, яъни тақсимлагичнинг илашмалари ажралса, магнит майдони ҳам йўқолади. Шу чоқ магнит майдони йўқолиш даврида ана шу майдон таъсирида бўлган иккиламчи чулғам 11 ни кесиб ўтади, натижада унда юқори кучланишли ток ҳосил бўлади. Бу ток тақсимлагич 3 орқали шу пайтда иш жараёни бажарилиши лозим бўлган цилиндрнинг ўт олдириш свечасига юборилади.

62-§. Батарейали ўт олдириш тармоғи асбобларининг тузилиши ва ишлаши

Учқунли ўт олдириш свечаси двигателнинг ёнувчи бўлинмасида иш аралашмасини ўт олдириш учун электр учқуни ҳосил қилиш вазифасини бажаради. Автомобиль двигателлари учун асосан бўлакларга ажратилмайдиган конструкцияли свечалар ишлаб чиқарилади. Ўт олдириш свечасининг (182-расм) деталлари пўлат корпус 1 га жойлашган. Свечани цилиндрлар каллагига мустаҳкам ва зич ўрнатиш учун свеча корпусининг пастки қисми 6 га резьба ўйилган свеча корпусининг ички бўшлиғида жойлашган изолятор 2 нинг ичидан марказий электрод 3 ўтказилган. Электрод 3 га юқори кучланишли сим уланган. Свечанинг корпусидаги ён деворидан чиқарилган электрод 5 автомобилнинг массасига бириктирилган. Марказий ва ён электродлар орасида 0,6—0,9 мм ли тирқиш қўйилган бўлиб, бу тирқишдан электр учқуни сакраб ўтади. Агар ўт олдириш тармоғи транзисторли бўлса, бу тирқиш 1,0—1,2 мм гача катталашган бўлиши мумкин. Свеча электродлари орасида мақбул катталиқдаги учқун ҳосил бўлиши учун уларга 12.000 В кучланишли ток юбориш зарур. Свечанинг электродларига юбориладиган токнинг кучланиши ўт олдириш ғалтаги (трансформатор) билан оширилади. Катта кучланишли ток таъсирида свеча электродлари оралиғида ҳосил бўлган учқуннинг жадаллиги электродлар орасида қурум ҳосил бўлиши туфайли аста-секин бўшашиб боради. Натижада ток марказий



182-расм. Ўт олдириш свечаси:

- 1 — корпус, 2 — мухофазлагич, 3 — марказий электрод, 4 — учлик, 5 — ён электрод.

электроддан корпусга ўта бошлайди ва учқун мўлжалланган пайдан олдинроқ отилиши мумкин. Агар тирқиш белгиланган миқдордан юқори бўлса, электродлар орасидаги қаршилиқ кўпайиб кетади ва тўлиқ учқун ҳосил бўлиш қийин бўлади. Тирқиш белгиланган қийматда бўлмай, катта ёки кичик бўлса, белгиланган учқун ҳосил бўлмай, иш аралашмасининг ўт олдириш жараёни қийинлашади.

Свечанинг узоқ муддат ва ишончли ишлаши учун унинг конструкцияси двигателнинг маълум иш маромига (режимига) мос тушиши лозим. Буни қуйидагича изоҳлаш мумкин: иш вақтида марказий электрод муҳофазалагичининг (изоляцияторининг) пастки конуси ёнаётган ёнилги таъсирида бўлади. Бундан ташқари, марказий электрод олаётган иссиқлик ҳам изоляторга узатилади.

Тажриба ва текширув ишлари шунини кўрсатдики, пастки конуснинг ҳарорати $500-600^{\circ}\text{C}$ бўлганда свеча яхши ишлайди. Бундай свеча кирланмайди, яъни унинг конусида қурум тўпланмайди ва свечанинг изолятори ўт оладиган даражада қизиб кетмайди. Агар свечанинг бирор қисми 800°C гача қизиса, ўз-ўзидан алангаланиш содир бўлиши мумкин. Бунда иш аралашмаси электр учқуни билан ўт олмай, балки сиқилб бўлинмасидаги иш аралашмаси қизиган муҳофазалагичининг тубига тегиши биланоқ ўт олиб кетади.

Марказий электрод муҳофазалагичи ҳамда изоляторнинг ўзи оладиган иссиқлик миқдори қуйидаги шароитларга, яъни вақт бирлигида двигатель цилиндридаги ўт олишлар вақтига ёки двигатель иш циклининг тактлар сонига, тирсакли вал айланишлар сонига, сиқилиш даражасига, двигательга тушадиган юкланишга, муҳофазалагич пастки конуси сиртининг ўлчамлари ва электродга, свеча корпусидаги тешикнинг ўлчамига бевосита боғлиқ. Свечага келадиган иссиқликни чеклаш мақсадида иссиқликдан зўриқиш даражаси турлича бўлган двигателлар учун ҳар хил калил сони свечалар ишлаб чиқарилади. Калил сони маълум маромда ишловчи махсус двигательга ўрнатилган свеча маълум секундларда ифодаланган вақтдан сўнг жуда ҳам қизиб, ўз-ўзидан ўт олдира бошлашини билдиради. Калил сони 100-260 бўлган свечалар "иссиқ" свечалар бўлиб, улар кўплаб ишлаб чиқариладиган автомобиль двигателларига ўрнатилади. "Совуқ" свечалар калил сони 280-500 бўлиб, зўриқлаштирилган двигателларда ишлатилади. Калил сони қанча катта бўлса, свеча муҳофазалагичи шунча кам қизийди, яъни свеча совуқ бўлади. Демак, кўп иссиқлик қабул қилувчи свечага "совуқ" ва кам иссиқлик қабул қилувчи свечага "иссиқ" свеча деб айтилади, свечалар бир неча ҳарф ва рақамлар билан белгиланади. Масалан М12-У, А13-Б, А15-Б свечаларнинг белгисидаги ҳарф ва сонлар нимани кўрсатиши билан танишиб чиқамиз. Биринчи ҳарф свеча резъбасининг диаметрини кўрсатади, бунда М (яъни резъба $\Phi 18 \times 1,5$ мм) ва А (резъба $\Phi 14 \times 1,25$). Рақам эса изоляторнинг


пастки қисмининг мм ларда ифодаланган узунлигини, охириги ҳарф муҳофазалагич ашёсини кўрсатади.

Белгилашда келтирилган сонни 10 га кўпайтириб *калил сонини* аниқлаш мумкин. Бундан ташқари, белгилаганда С ҳарфи бўлса свеча ток ўтказувчи шиша билан зичланганлигини, З ҳарф эса свеча корпуси емирилишга қарши қатлам билан қопланганлигини билдиради. Двигателнинг сиқиш даражаси ва тирсакли валнинг энг катта айланишлар сонига қараб, ҳар бир двигатель учун иссиқлик тавсифномаси тўғри келадиган свеча ўрнатиш лозим. Агар "иссиқ" свеча катта сиқиш даражали зўриқлашган двигательга қўйилса, у тезкорлик билан қизийди ва иш аралашмани ўз-ўзидан ўт олдириб юборади. Мабодо "совуқ" свечани оддий иссиқлик маромида ишлашга мўлжалланмаган двигательга ўрнатсак, у жуда ҳам совуқлиги сабабли унда тезда қурум ҳосил бўлади ва ишдан чиқади. Шунинг учун ишлаб чиқарувчи завод ҳар бир двигательга ўзининг алоҳида белгиланган свечасини тавсия қилади.

Ўт олдириш ғалтаги аккумуляторлар батареяси ёки генераторнинг паст кучланишли токини юқори кучланишли токка 12 В дан 20—24 кВ айлантиришга хизмат қилади. Ўт олдириш ғалтаги ўзак 4 (183-расм), бирламчи 8 ва иккиламчи 6 чулғамлардан иборат. Бирламчи чулғамга аккумуляторлар батареясидан ёки генератордан паст кучланишли ток юборилади. Паст кучланишли чулғам атрофида ўт олдириш ғалтагининг иккала чулғамидан ўтадиган магнит майдони ҳосил бўлади. Бирламчи чулғам занжири узилганда, ток билан бир вақтда магнит майдони ҳам йўқолади. Магнит майдони йўқолишида у ўт олдириш ғалтагининг бирламчи ва иккиламчи чулғамлари орқали ўтади. Бунда бирламчи чулғам ўрамларида ўзиндукция токи ҳосил бўлади.

Иккиламчи чулғам ўрамларида ҳам шу магнит майдони билан индукцияланган магнит майдони ҳосил бўлади. Ўзиндукция токи ва индукциялашган токнинг йўналиши бир-бирига тўғри келиб, уларнинг электр юритувчи кучи қўшилади. Свеча электродлари орасидаги кучланиш етарли миқдорда кўтарилганда электр учқуни ҳосил бўлиб, унинг ҳарорати 3000 С га етади ва иш аралашмаси алангаланади.

Ғалтакнинг айрим-айрим қисмларининг тузилиши тафсилоти билан танишиб чиқамиз. Ғалтакнинг марказий қисмига ўзак 4 ўрнатилиб, у қалинлиги 0,35 мм ли электротехникавий пўлат пластиналардан йигилиб, сиртлари бир-биридан муҳофаза қилинган бўлади. Ўзак 4 электротехникавий картондан ясалган труба 5 ичига жойлаштирилиб, унга эса диаметри 0,07—0,01 мм ли, муҳофаза қатламли, усти сирланган мис симли иккиламчи чулғам 6 ўралади. Оддий ўт олдириш тармоқларидаги индукцион ғалтакда иккиламчи чулғамдаги ўрамлар сони 17000—26000 га, транзисторли ўт олдириш тармоғида эса 4 1000 га тенг. Иккиламчи чулғам юқори кучланишда ишлагани учун унинг чулғамлари орасига конденсатор қогозидан икки қават қилиб муҳофаза қатлам



183-рasm. Ўт олдириш галтаги.


ўралади. Шунингдек, биринчи ва охири саккиз қатор орасига 4—5 қават муҳофаза қатлами — қоғоз ўралади. Иккиламчи чулғамга трансформатор мойи шимдирилиб, устидан лакли тўқима ва кабель қоғози 6 билан муҳофазаланади. Шундан кейин картон найча 7 кийгизилиб, устидан диаметри 0,7—0,86 мм ли усти сирланган мис сим-бирламчи чулғам 8 ўрнатилади. Бунда оддий ўт олдириш, тармоқлари учун 270—330 ўрам, транзисторли тармоқда 180 ўрам бўлиши керак. Чулғамларга ҳаво таъсир қилмаслиги ва иссиқликни тезкорлик билан тарқатиш мақсадида галтакнинг қобиғи трансформатор мойи билан тўлдирилиб, устидан карболит ашёсидан тайёрланган қопқоқ 13 ўрнатилади. Қопқоқдан тўртта қисқич чиқарилган. Бунда паст кучланишли қисқичлар 17 ва 18 га бирламчи чулғам учлари уланади, қопқоқнинг марказий қисмида жойлашган юқори кучланишли қисқич 16 га латун пластинка орқали иккиламчи чулғамнинг бир учи чиқарилади, иккинчи учи эса бирламчи чулғамнинг бошқа бир учига галтакнинг қошида уланган. Қопқоқдаги паст кучланишли қисқичлар 17 ва 19 га қўшимча қаршилик (вариатор) уланади. Қўшимча қаршилик икки бўладан иборат сопе

муҳофазалагич ва ичига жойлашган қаршилик 11 дан иборат бўлиб, у ўт олдириш галтакнинг тутғичига маҳкамланади. Галтакнинг қисқичлари ташқи занжир билан марказий қисқич 16 тақсимлагичнинг марказий қисқичига, қисқич 18 узгичга, қисқич 19 ток манбаига ва қисқич 17 стартёр улагичига уланади.

Двигателни ўт олдириш вақтида аккумуляторлар батареяси токининг кўп қисми стартёрга сарф бўлганлиги учун ёндириш галтагига кам ток келади, бу яна қўшимча қаршиликдан ўтиб камайса, ҳосил бўладиган учқун жуда кучсиз бўлиб, двигателни ўт олдириш қийинлашади. Шунинг учун ҳам бу пайт қўшимча қаршиликни занжирдан узиб қўйилади. Яъни двигател стартёр ёрдамида ўт олдирилаётган даврда электр токи бирламчи чулғамга стартёр улагич орқали, қўшимча қаршиликни четлаб, яъни занжирдан ташқарида қолдириб боради. Шундагина двигател бир маромда ўт олдирилади ва стартёр узилиши биланоқ қўшимча қаршилик яна ишга тушади. Индукцион галтакнинг хилига қараб ток полга тенг бўлганда қўшимча қаршиликни қаршилиги 1,0ж1,45 Ом атрофида бўлади. Двигател тирсакли валининг кичик айланишларида қўшимча қаршиликдан узоқ вақт ток ўтса, у қизиб қаршилиги ошиб кетади ва бирламчи чулғамга бораётган токни камайтиради. Натижада ўт олдириш галтаги куйишдан сақланади. Двигател тирсакли валининг юқори айланишларида илашмаларнинг ёпиқ ҳолати кичиклашади ва қўшимча қаршиликдан жуда кам ток ўтади. Бу эса унинг совиб, қаршилигининг камайишига олиб келади, яъни юқори айланишларда қўшимча қаршилик токни деярли камайтирмайди. Шунинг учун двигател бир маромда ишлайди.

Узгич-тақсимлагич — битта қобиққа жойлашган ва бир-бири билан бевосита алоқадор, иккита мустақил ишни бажарувчи асбоблардан иборат. Узгич двигателнинг ишлаш жараёнига мос равишда паст кучланишли ток занжирини узиб-улаб туриш учун хизмат қилади. Тақсимлагич эса ўт олдириш галтагида ҳосил бўлган юқори кучланишли токни, цилиндрларнинг ишлаш тартибига қараб, свечаларга тарқатиш вазифасини ўтайди. Демак, узгич-тақсимлагич бирламчи занжирни узади ва юқори кучланишли токни свечаларга тақсимлаб туради. Узгич тақсимлагичнинг умумий тузилиши тасвири 184-рasmда келтирилган. Карбюратор двигателлар асосан тўрт тактли бўлганлиги сабабли фақат битта жараёнда содир бўладиган тактда, яъни тирсакли валининг икки маротаба айланишида ёки газ тақсимлаш валининг бир маротаба айланишида фойдали иш бажарилади. Демак, узгич валининг айланишлар частотаси газ тақсимлаш валининг айланишлар сонига тенг бўлиши керак. Шунинг учун узгич вали 12 ҳаракатли тақсимлаш валидан олади ва узатманинг узатиш сони бирга тенг бўлади.

Демак, муштча 5 цилиндрлар сонига тенг қиррага эга бўлади. Узгичнинг металл қобиғи 13 иккита махсус пластиналар ва болт ёрдамида двигателга маҳкамланади.



184-рasm. Узгич-тақсимлагич.

Пастки пластинка 9 болт ёрдамида цилиндрлар блокига қотирилган, юқори пластинка 10 эса узгич қобиғи 13 га винт 11 ёрдамида қотирилади. Улар ўзаро юқори пластина винтига ўрнатилган гайкалар 8 орасига, пастки пластинанинг тик қобирғасини қисийш билан маҳкамланади. Корпусга ўрнатилган қўзғалмас пластинага подшипник орқали қўзғалувчан пластинка 7 жойлаштирилган. Унга қўзғалмас ва ўққа шартли равишда ўрнатилган қўзғалувчи илашмалар маҳкамланган. Қўзғалувчан илашма қўзғалмас илашмага пластинасимон пружина ёрдамида тиралиб туради. Илашмаларни куйишдан сақлаш учун улар жуда қийин эрийдиган (3370°C) ва механик мустаҳкам вольфрамдан тайёрланади. Қўзғалмас илашма массага маҳкамланиб уланади, қўзғалувчан илашма эса массада муҳофаза қилиниб, эгилувчан мис сим орқали қисқич 14 га чиқарилади. Вал 12 га қирралари цилиндрлар сонига тенг бўлган муштча 5 ўрнатилган бўлиб, унинг устки чиқигига карболитдан тайёрланган ротор 4 жой-


лаштирилган. Роторни фақат кесик 17 га мос ҳолда ўрнатиш мумкин бўлганлиги учун муштча билан доим бирга ҳаракат қилади. Узгич-тақсимлагичнинг асос қисми яхши муҳофазалаш хусусиятига эга бўлган карболитдан ясалган қопқоқ 2 билан беркитилади. Қопқоқни аниқ ўрнатиш учун унинг чиқиғи қобиқнинг ўйиғига мос тушиши лозим. Шу сабабли қопқоқ ва қобиқ фақат бир ҳолатда туташиб, иккита пластина 6 ёрдамида тортиб турилади. Қопқоқнинг марказий қисмида жойлашган уячага юқори кучланишли ток сими ўт олдириш ғалтагидан келиб атрофидаги доира тегарасида қилинган уячалардан симлар свечаларга боради. Марказий уячалар кўмир илашма 1 бўлиб, у роторнинг латундан ясалган ток тақсимлаш пластинаси 3 га пружина ёрдамида сиқиб турилади. Ротор айланганда унинг пластинаси юқори кучланишли токни марказий уячадан қопқоқ уячаларга ўрнатилган латун илашмалар ғалма-ғалдан узатиб беради. Узгич-тақсимлагичдан зарарли газларни чиқариб юбориш учун унинг қопқоғида махсус тешикча ясалган. Энди узгич-тақсимлагичнинг ишлаш услуби билан аниқроқ танишиб чиқамиз. Двигателнинг поршени сиқиш такти охирида ю. ч. и. да турганда муштча 5 нинг чиқиғи қўзғалувчан илашмага тиралиб, уни қўзғалмас илашмадан ажратади. Узгичнинг илашмалари ўзиндукция токи таъсиридан қутулиши учун унинг илашмаларга мувозий равишда 0,17—0,36 мкФ сизимли конденсатор 15 уланади. Бу конденсатор бирламчи чулғам билан бирга тебранувчи тегара ҳосил этади ва занжир узилган пайтда бирламчи чулғамнинг ўзиндукция токи билан зарядланади. Бундан ташқари, занжир узилган пайтда конденсатор бирламчи, чулғамнинг ўзи индукция токини қабул этиб, илашмалар орасида учқун ҳосил қилишини камайтиради. Транзистор коммутаторли ўт олдириш тармоғида узгич учун конденсатор керак эмас.

Иккинчи чулғам занжирига тақсимлагич уланган. Бинобарин ўт олдириш ғалтагининг иккиламчи чулғамида юқори кучланишли ток ҳосил бўлганида, ротор 4 уни иш аралашмаси ўт олдиришга тайёрланган цилиндрнинг свечасига улайди. Бунда ротор айланиб, тақсимлагичнинг қопқоғи 2 даги ён электродга ва у орқали свеча электродларига токни узатади.

Двигателнинг бир маромда ишлаб, энг юқори қувват ҳосил қилиши учун аралашма поршень ю. ч. н. га келишдан олдинроқ ўт олдирилади.

Ўт олдиришнинг илгариланиши тирсакли валнинг айланишлар сонига, двигателнинг юкланишига ва ёнилғининг навига (сортига) боғлиқ. Ўт олдиришнинг илгарилатиш жараёни марказдан қочирма ростлагич, сийраклаш ростлагич ва октан-корректор билан ўзгартирилади.

Марказдан қочирма ростлагич (185-расм) двигател тирсакли валининг айланишлар сони ортиши билан иш аралашмасининг илгарироқ ўт олишини таъминлайди. Унинг иккита юкчаси,




185-рasm. Марказдан қочирма ростлагич:

1 — юкчалар, 2 — юкчаларнинг туруми, 3 — муштчанинг втулкаси, 4 — фланец, 5 — пружина.

сиқилган иш аралашмаси кенгайганда портлаш содир бўлмаслиги учун, яъни двигателнинг детонациясиз ишлаши учун илгариланиш бурчагини юкланишга қараб ўзгартириш керак, чунончи детонациянинг ортиши билан ўт олдиришнинг илгариланиш бурчагини камайтириш керак ва аксинча.

Шунинг учун узгич-тақсимлагичнинг узгич қисмига иш аралашмасининг таркибига қараб ўт олдиришни илгарилатиш бурчагини ўз-ўзидан ўзгартириш учун хизмат қилувчи сийраклаш-



186-рasm. Вакуумли ростлагич:

1 — узгичнинг қўзғалувчан пластинаси, 2 — тортки, 3 — қобиқ, 4 — диафрагма, 5 — пружина, 6 — найча, 7 — карбюраторнинг аралаштириш булинмаси.

турумлар 2 воситасида узгич муштчасининг втулкаси 3 га бириктирилади. Айланишлар сони ортиши билан юкчалар керилади ва муштчани унинг айланиши томонига буриб, илашмаларнинг илгарироқ ажралишини таъминлайди. Натижада ўт олдиришни илгарилатиб боради. Бу эса айланишлар сони ортганда цилиндрлардаги иш аралашмасини илгарироқ ўт олдириб, двигателни белгиланган маъромда ишлашига олиб келади. Тирсакли валнинг айланишлар сони камайиши билан марказдан қочма куч ҳам камаяди ва пружина юкчаларни ўз ҳолатига қайтаради. Муштча ҳам бурилиб, айланишлар сонига монанд илашмаларни ажратиб, ўт олдиришни илгарилатиш бурчагини бироз кичрайтиради. Маълумки, цилиндрдаги иш аралашмаси таркиби двигателнинг юкланишига, яъни дроссель-заслонканинг ҳолатига бевосита боғлиқ. Цилиндрда

сийраклаш-ростлагич ўрнатилади. Демак сийраклаш-ростлагич ўт олдиришни юкланишига (дроссель-заслонкасининг очилиш даражасига) қараб илгарилайди. Сийраклаш-ростлагич (186-рasm) корпус 3, пружина 5 ли диафрагма 4 ва узгичнинг қўзғалувчан пластинкаси 1 билан шарнирли қилиб бириктирилган тортқи км 2 дан иборат. Қобиқ бўшлиғи найча 6 орқали карбюраторнинг аралаштириш

камераси 7 га бирлаштирилган. Сийракланиш ортганда диафрагма эгилиб, тортқини тортади. Тортқи узгичнинг қўзғалувчан пластинасини илашмалар билан бирга муштчанинг айланиш томони қаршисига буриб, ўт олдиришнинг илгарилаш бурчагини тахминан $18-22^\circ$ оширади. Натижада тирсакли валнинг айланишлар сонини тезроқ оширишига ёрдам беради ва двигателнинг раван ишлашига имкон яратади. Мабодо дроссель-заслонка тўлиқ очиқ бўлса, киритиш қузурида сўрилиш деярли бўлмайди. Шунинг учун сийраклаш-ростлагич ўт олдиришни илгарилатиш бурчагига кўп таъсир кўрсатмайди ва бу бурчак $2-3^\circ$ дан ошмайди. Двигатель тўла юкланишда ишлаганда, яъни дроссель-заслонка тўла очиқ бўлган пайтда, ўт олдиришни илгарилатиш бурчагини ростлаш жараёни марказдан қочма ростлагич томонидан ўз-ўзидан ўзгартирилиб турилади. Шундай қилиб, двигатель айланишлар сонининг ўзгаришига ва юкланишининг катта-кичиклигига кўра марказдан қочма ростлагич ва сийраклаш-ростлагич ўт олдиришни илгарилатиш бурчагини ўз-ўзидан ўзгартириб туради. Бундан ташқари, ўт олдириш даврини ўрнатиш ва қўлланилаётган бензин нави (сорт) ўзгарганда илгарилатиш бурчагини қўл билан ростлаш учун ўзгичга октан-корректор ўрнатилади. Тузилишига кўра октан-корректор турлича бўлади. Октан-корректор (187-расм) узгич-тақсимлагич қобигига кийдирилган учта пластина 1, 2 ва 3 дан иборат. Пластина 3 болт билан қобиққа, пластина 1 эса двигатель блокига маҳкамланган. Пластина 1 нинг пасти ва учи қийиқ 5 шаклида бўлиб, унинг токчаларидан бирида пластина 2 билан шарнир 9 орқали боғланган винт 7 учун тешик бор. Ўт олдириш пайтини ўрнатиш учун гайка 6 ни бўшатиб, гайка 8 ни эса маҳкамлаб, пластина 2 ни пластина 1 га нисбатан суриш, бу билан эса узгич-тақсимлагич корпусини муштчали муфтага нисбатан ҳаракатлантириш керак. Агар уни муфта айланадиган томонга сурилса, ўт олдириш бурчаги кичираяди ва, аксинча. Узгичнинг сурилишини кузатиш учун пластина 1 да бўлақларга бўлинган шкала, пластинка 2 да эса кўрсатиш



187-расм. Октан-корректор.

чизиги бор. Ҳар бир оралиқ 1^0 га тенг бўлиб, тирсакли валнинг 2^0 бурчакка бурилишига мосдир. Бундан ташқари, илгариланиш бурчагини ошириш (+) ёки камайтириш (—) белгилари ҳам бор. Баъзан бу белгилар ўрнига катта ("бол") ва кичик ("мен") деб ҳам ёзилиб қўйилади.

"Москвич" ва "Запорожец" автомобиль двигателларининг узгич-тақсимлагичида октан-корректор сийраклаш-ростлагич билан бир бутун қилиб қўшиб ишланган.

Ўт олдириш улагичи (включатели) кабина пештахтасига (панелига) ўрнатилиб, асосан ўт олдириш тармоғининг паст қучланишли ток занжирини ток манбаига улаш ёки узиш учун хизмат қилади. Бундан ташқари, автомобилларнинг белгисига (маркасига) қараб, двигателни ўт олдириш учун стартёрни улаш ёки двигатель ишламай турганда радиоприёмникни улаш мумкин. Ўт олдириш улагичи (188-расм) икки қисм калитли қулф ва электр улагичдан ташкил топган. Қулф барабани 6 га қўйилган калит 7 барабани ва у билан боғлиқ бўлган ротор 3 ни айланишдан сақлаб турувчи қулф пластиналари 5 ни ётириб туради. Калит буралганда, қўзғалувчан илашма 9 таъминлаш манбаи билан боғлиқ бўлган марказий қисмни ҳамда мос равишда қисқичлар ПР, КЗ ва СТ га туташтирилган илашмаларни улайди. Ротор 3 ва барабан 6, бир томондан, чиқиш қисқичлари бўлган қопқоқ 2 билан, иккинчи томондан, маҳкамлаш гайкаси 8 билан беркитилган қопқоқ 4 га ўрнатилган.

ЗИЛ-130 ва ГАЗ-53А автомобилларида калит уч ҳолатда туриши мумкин. Биринчи туриш ҳолати, калит каллаги тик жойлашган, бунда ўт олдириш тармоғи узилган. Иккинчи туриш ҳолати, бунда калит соат мили ҳаракати бўйлаб бурилган бўлиб, ўт олдириш тармоғи уланган бўлади. Двигатель ўт олгандан сўнг, калитни қўйиб юборсак, у иккинчи ҳолатга қайтади ва двигатель бир маромда ишлайди. Учинчи ҳолатда калит охиригача бурилган бўлади ва ўт олдириш уланилиб, стартёр ишга туширилган




188-расм. Ўт олдириш ва стартёр улагичи (включатели) ҳамда қисқичларни улаш чизмаси.

вазиятга тўғри келади. Барча ҳолларда ҳам ўт олдириш тармоғи билан бирга назорат-ўлчаш асбоблари ҳам уланади.

63-§. Илашма (контакт) транзисторли ўт олдириш тармоғи

Замонавий двигателлар қувватини ошириш ва ишини яхшилаш мақсадида уларнинг сиқиш даражаси ва тирсакли вал айланишлар сонини ошириш лозим. Бунда юқори кучланишли ток етарли қийматга эга бўлиши учун ўт олдириш ғалтагининг бирламчи чулғам токини кўпайтириш керак. Натижада узгич илашмаларидан кўп ток ўтади, илашмаларининг учқунланиб ишлаши ортади ва улар тез қуяди. Масалан, ЗИЛ-130 ва ГАЗ-53А автомобилларида илашмаларни умумий ишлаш муддати 30—40 минг км дан ортмайди. Бу камчиликларни йўқотиш учун илашмалардан иложи борича кам миқдорга эга бўлган ток ўтказилиши керак. Ҳозирги вақтда замонавий автомобилларга илашмаларни ажратиш ва қўшиш жараёнларини бевосита бошқарувчи коммутаторли транзисторга эга бўлган илашма-транзисторли ўт олдириш тармоғи кенг қўлланилмоқда. Илашма-транзисторли ўт олдириш тармоғида ўт олдириш ғалтагининг бирламчи чулғами узиш ва улаш учун илашмалар вазифасини транзистор бажаради. Ўт олдириш илашма-транзисторли тармоғига (189-расм) оддий тармоққа тегишли

узгич-тақсимлагич 4, ўт олдириш ғалтаги 3, ўт олдириш қулфи 1 ва свечалардан ташқари, тармоққа ўт олдириш ғалтаги ва узгич орасига транзистор коммутатор 2 уланган. Транзисторли тармоқда илашмадан кам ток ўтганлиги туфайли учқунланиш озроқ бўлади. Бу эса конденсаторни ишлатмаслик имкониятини яратади. Бирламчи чулғам занжирига иккита R_3 ва R_4 қўшимча қаршиликлар кетма-кет уланган, уларнинг бири R_4 двигателни ўт олдиришда учқун қувватини



189-расм. Илашма-транзисторли ўт олдириш тармоғининг чизмаси.

кўпайтириш учун стартерни тортиш релеси ёрдамида қисқа туташтирилади. Транзисторли коммутатор 2 корпуси кўп қовурғали қилиб алюминий қотишмасидан қуйилади. Қобиқ ичига қуйидаги элементлар жойлаштирилган: илашмалар занжирига уланган транзистор T_1 импульсли трансформатор T_{p1} ва унинг иккиламчи чулғамига мувозий уланган қаршилик R_2 , кремнийли

стабилитрон D_2 ва германийли диод D_1 ўт олдириш ғалтагининг бирламчи чулғамига мувозий ва ўзаро кетма-кет уланган. Шунингдек, қаршилик P_1 ва конденсатор C_1 , конденсатор C_2 худди шу усулда уланган. Узгич илашмалари қўшилган ҳолда ток аккумулятор батареясининг мусбат қисқичи, стартер тортиш релеси қисқичи, ўт олдириш қулфи, қўшимча қаршиликлар P_4 ва P_3 бирламчи чулғам, транзистор T_1 нинг эмиттери ва базаси B , импульсли трансформатор B_1 нинг бирламчи чулғами, узгич илашмалари, масса ва аккумулятор батареясининг манфий қисқичи орқали ўтади. Маълумки, транзистор уч қатлам мустақил кристалллардан ташкил топган ярим ўтказгич бўлиб, ундан учта сим чиқарилган. Транзисторнинг эмиттери E ток манбаининг мусбат тарафига, коллектор K манфий томонига ва база B эса қутбни ўзгартириб турадиган манбага уланган. Базада жамғарилган энергия эмиттерда жамғарилган энергиядан кам бўлса, транзистор очиқ бўлади. Бу ҳолатда эмиттер ва коллектор орасидаги қаршилик жуда кам. Агар базанинг жамғарилган энергияси эмиттернинг жамғарилган энергиясига тенг ёки катта бўлса, эмиттер ва коллектор орасидаги қаршилик жуда катталашади. Бунда коллектор занжиридаги ток нолга яқин бўлади, шунинг учун ҳам бу ҳолат транзисторнинг узиш ёки ёпиқ мароми деб юритилади, акс ҳолда занжирда эмиттернинг жамғарилган энергияси базанинг жамғарилган энергиясидан юқори бўлганлиги сабабли эмиттердан ток базага йўналади. Бу пайтда, транзистор очиқ бўлганлиги учун, ўт олдириш ғалтагининг бирламчи чулғами токи эмиттер ва коллектор орқали массага ўтиб, аккумуляторлар батареясининг манфий қисқичига боради. Узгич илашмалари ажралиши билан импульсли трансформатор T_p1 нинг бирламчи чулғами токи узтилади ва у ҳосил қилган магнит йўқолади. Натижада иккиламчи чулғамда электр юритувчи куч пайдо бўлади. Бу ҳол эса базанинг жамғарилган энергиясини эмиттердаги жамғарилган энергиядан ошириб юборади ва транзисторни ёпиқ маромга ўтказиши. Бунинг натижасида эмиттер ва коллектор орасида жуда катта қаршилик пайдо бўлиб, ўт олдириш ғалтагининг бирламчи чулғами занжирини дарров узиб қўяди. Шу дақиқада ҳосил бўлган магнит майдони йўқолиб, иккиламчи чулғамда юқори кучланишли ток пайдо бўлади. Бирламчи чулғамда ҳосил бўладиган ўзиндукция токи транзисторга таъсир қилмаслиги учун бирламчи чулғамга мувозий равишда стабилитрон D_2 уланади. Стабилитрон бирламчи чулғамни қисқа туташтирмаслиги учун унга кетма-кет диод D_1 уланади. Ўзиндукция токи конденсатор C_1 ни зарядлаб туриш учун сарфланади ва унга кетма-кет уланган қаршилик P_1 ҳам бирламчи чулғамда ток пайдо бўлганда ва йўқолганда ҳосил бўладиган жараёнларнинг ўтишини енгиллаштириб беради. Тармоққа уланган конденсатор C_2 ток манбаларининг бирор занжири генератор чулғамининг бирор фазаси узилганда транзисторни ҳосил бўладиган ортиқча

кучланишлардан сақлайди. Узилиш содир бўлган тақдирда конденсатор С2 зарядланиб, занжир кучланишини дарров камайтиради. Контакт-транзисторли тармоқ оддий тармоққа қараганда бир қатор афзалликларга эга, уларга қуйидагилар киради:

1. Илашмалар куймайди, шунинг учун оддий тармоққа нисбатан уларнинг ишлаш муддати беш-олти марта кўп, яъни автомобиль 150—200 минг км масофани босиб ўтгунча ишлаши мумкин.

2. Ўт олдириш тармоғи свечаларда учқун йўли 1,0ж1,3 мм бўлганда тўла ишончли ишлайди. Натижада свечаларда узоқ муддат электродлари оралиғидаги тирқишни ростламасдан ишлаши мумкин.

3. Ўт олдириш тармоғига қараш содда ва қулай.

4. Паст ҳароратларда двигателни юргизиш юбориш яхшиланади, чунки тирсакли вални кичик айланишлар сонига ўт олдириш тармоғининг иш қобилияти сақланади.

5. Двигателнинг қуввати бирмунча кўпаяди ва тирсакли вал айланишлар сонини оширишга имкон яратилади.

6. Двигатель тежамлироқ ишлайди.


7. Ўт олдириш тармоғининг ишончилиги ортади. Илашма транзисторли тармоқ камчиликларига қуйидагилар киради:

1. Тармоқ қиммат туради. 2. Тармоқ анча мураккаб. 3. Электр энергияси кўпроқ сарф бўлади. 4. Транзисторли коммутатор ҳисобига тармоқнинг ўлчами катталашади.

5. Транзистор 65°C дан юқори ҳароратда ишлаганда ишлаши ёмонлашади, шунинг учун уни совитиш мумкин бўлган жойга, яъни ҳайдовчи кабинасининг яхши шамоллайдиган жойига ўрнатиш лозим.

64-§. Илашмасиз (контактсиз) ўт олдириш тармоғи

ЗИЛ-131 ва "Урал"-355-Д автомобиллари учун янги турдаги илашмасиз ўт олдириш тармоғини ишлаб чиқариш йўлга қўйилган. "Искра" деб номланувчи бу қурилмада магнит электр туркумидаги илашмасиз датчикли ва ўт олдиришни илгарилатиб берувчи механик юритмали ростлагичи бор. Бу тармоқ (190-расм) датчик-тақсимлагичдан ташкил топган бўлиб, датчик-тақсимлагич ўт олдириш даври импульслари датчиги 1 ва тақсимлагич 7, электронли коммутатор 5, ўт олдириш ғалтаги 6, қўшимча қаршилик 4, ўт олдириш қулфи 3, ўт олдириш свечаси 8 ҳамда аккумуляторлар батареяси 2 дан ташкил топган. Ўт олдириш импульслари датчиги 1 ротор ва стартердан ташкил топган бир фазали ўзгарувчан ток генераторидан иборат. Датчик ротори магнитли юмшоқ пўлатдан тайёрланган қутб учликлари бор муттасил ҳалқасимон магнитга эга бўлган қутблар тармоқлар мажмуасидан иборат. Бунда қутблар сони двигателнинг цилиндрлар сонига тенг бўлади. Датчик стартери ҳалқасимон чулғамдан ташкил топган.



190-расм. Илашмасиз ўт олдириш тармоғининг чизмаси.

Стартёр қутб учликлар жуфтларининг сони роторники каби бўлиб, двигатель цилиндрларининг сони билан барабар. Ротор айланганда датчик чулғамига кирувчи магнит оқими ўзгаради ва синусланган кучланиш импульслари транзисторли коммутаторнинг кириш қисмига келади. Биринчи цилиндр ю. ч. н. далигида ўт олдиришнинг бошлангич пайтини тўғри ўрнатиш учун ротор ва статорда махсус қилинган радиал чизиқлар белгиланган. Уларнинг бир-бирига тўғри келиши илашмали ўт олдириш тармоғидаги илашмаларнинг ажрала боришига мос тушади.


Кўрылаётган тармоқда ўрнатиладиган ўт олдириш ғалтағи экранилаштирилган, яъни ҳар хил нурланишлар ва бошқа таъсирлардан ҳимоя қилиш хусусиятига эга. Ғалтакнинг трансформациялаш коэффициенти III_2/III_1 116 бўлиб, у қўшимча қаршилик билан тўйинтирилган ҳолда 12 ва 24 вольтли илашмасиз ўт олдириш тармоғида ишлатиш учун мўлжалланган. Транзисторли илашма ўт олдириш ғалтағининг бирламчи чулғамидаги токни ўзгартириш учун мўлжалланган ва тақсимлагич датчигининг айланиш сони 1600 мин^{-1} га етганда узлуксиз учқун чиқишини таъминлайди.

Хуллас, бундай тармоқ занжирининг иккиламчи чулғамида жуда катта кучланишни ҳосил қилиши туфайли, ўт олдириш свечасида катта қувватга ва шиддатга эга бўлган учқун пайдо бўлади. Бунинг натижасида свеча электродлари орасидаги тирқишни катталаштиришга имкон яратилади. Бу эса ўт олдириш жараёнини яхшилаб, турли маромларда ишлаганда аралашма бир маромда алангаланишини таъминлаб беради. Контактсиз ўт олдириш тармоғининг қўлланилиши ёнилғи сарфини 3—4 фоизга камайтиради, совуқ двигателни ўт олдиришни жадаллаштиради, техник қаровга сарфланган меҳнатни камайтиради ва автомобилни ишончли ишлашини таъминлайди.

65-§. Электр стартёрнинг вазифаси, тузилиши ва ишлаш услуги

Двигателни юргизиш юбориш учун тирсакли валнинг айланишлар сони карбюраторли двигателларда 40—50 айл/мин ва дизелларда 100—200 айл/мин атрофида бўлиши керак. Бу вазифа аккумуляторлар батареясини электр токини механик энергияга айлантириб берувчи электр двигатель — стартёр бажаради. Стартёр чулғамлари кетма-кет уланган ўзгармас ток двигатели бўлиб, тузилиши жиҳатидан генераторга ўхшаш.

Стартёрнинг умумий тузилиш тасвири 191-расмда келтирилган. Унинг асосий қисми пўлатдан цилиндрсимон қилиб ясалган қобиқ 9 ва якорь 11 бўлиб, қобиқнинг ички бўшлиғига тўртта қутбли ўзак 2 винт ёрдамида қотирилиб, уларнинг атрофига мис симдан тайёрланган уйғотиш чулғами 3 жойлаштирилган. Стартёрнинг буровчи моментини катталаштириш мақсадида уйғотиш чулғами иккитадан ўзаро мувозий уланиб, улар ўз ҳолида якорь 11 нинг чулғамига кетма-кет уланган. Стартёр қисқа муддатли ишлаш жараёнида жуда катта ток кучини 300—400 А гача истеъмол қилиши сабабли уйғотиш ва якорь чулғамлари кўндаланг қирқимли тўртбурчак шаклдаги ва қирқим юзаси 10...15 мм² бўлган йўғон мис симдан тайёрланган. Корпус 9 нинг олд томонига тумшуги чиққан шаклдор қопқоқ 20 ва кетинги томонига оддий қопқоқ 5 ўрнатилиб, бу қопқоқлар узун болтлар 10 ёрдамида бир-бири билан туташтирилиб, маҳкам қилиб тортиб қотирилади. Тумшукли қопқоқ чўяндан ёки алюминий қотишмасидан ва оддий қопқоқ эса фақат алюминий қотишмасидан тайёрланади. Қопқоқ 5 нинг юқори қисмида чўтка тутқичлар 29, 30 ўрнатилиб, уларга чўткалар 28, 31 қотирилади. Ўтказувчанлик яхши бўлиши учун чўткалар юқори ток ўтказувчанликли материалдан (80 ÷ 90 фоиз мис, қўرғошин ва қалай қўшилган 10 ÷ 20 фоиз графит) қилинади. Чўткалар ва чўтка тутқичлар сони асосан тўрттадан бўлиб, уларнинг иккитаси манфий чўткалар стартёр қобигига, яъни массага ва иккита мусбат чўткалар эса қопқоқдан муҳофаза қилинган уйғотиш чулғамларига уланади. Чўткалар ва коллектор ҳолатини вақти-вақти билан назорат қилиб туриш учун қобиқнинг орқа қисмида махсус дарчалар 27 мўлжалланган. Уларни ифлосланишдан сақлаш учун дарчалар устида пўлат тасма 4 ўрнатилиб, болт ёрдамида қотирилиб қўйилади. Стартёр шаклдор қошли қопқоқ 20 билан маховик қобиги тешигига киритилиб, болтлар билан маҳкамланган. Қобиқнинг тепасига тортиш релеси 25 ва қопқоқларга ўрнатилган бронза-графитдан тайёрланган втулкалар 8, 19 га якорь 11 нинг вали 12 ўрнатилган. Валга юмшоқ пўлатдан штамплаб ясалган айрим-айрим пластиналардан ташкил топган ўзак ўрнатилган. Ўзакда уярма тоқлар ҳосил бўлмаслиги учун ҳар бир пластина юзасининг муҳофаза қатлами — лак билан қопланган. Ўзакнинг ариқчаларига йўғон мис




191-расс. Сжатрпс СТ-21.

симдан ясалган якорь чулғами жойлаштирилиб, унинг учлари коллектор 7 нинг қисқичларига уланган. Коллекторга чўткалар пружиналар ёрдамида сиқиб турилади. Вал 12 нинг винтсимон шлицали қисмига эркин илаштириш муфтаси 16 ва унга маҳкамланган шестерня 17 ўрнатилган. Эркин илаштириш муфтасининг втулкасига юргизиш муфтаси 14 ва улар орасига пружина 15 ўрнатилади. Қопқоқ 20 га ўқ ёрдамида қотирилган вилкали рычаг 21 ўрнатилган бўлиб, у юргизиш муфтаси 14 нинг ариқчасига кириб туради. Шайба 18 шестернянинг силжиш йўлини чеклаш учун хизмат қилади. Шестерня ўқ бўйлаб ҳаракатланганда эркин илашиш йўл муфтаси билан биргаликда силжиб, маховикнинг гардишли шестерняси билан тишлашади. Маховикни жойидан қўзғатишда тирсакли валга узатиладиган буровчи момент деярли катта бўлиши учун, шестернянинг тишлар сони маховик гардиши тишларига нисбатан 10:15 марта кам бўлиши керак. Масалан, ЗИЛ-130 двигатели маховигининг гардишида 140 та, стартёр шестернясида эса 9 та тиш бор.

Двигателни юргизиб юбориш учун стартёр жуда катта ток истеъмол қилади. Шунинг учун ундан 5 секунддан ортиқ узлуксиз фойдаланиш ярамайди, акс ҳолда аккумуляторлар батареясини жуда тезкорлик билан зарядсизлайди. Лекин бир минутдан сўнг қайтадан тиклайди. Умуман стартёрни 3—4 мартадан ортиқ улаш тавсия этилмайди.

Двигатель стартёр ёрдамида юргизилиб юборилгач, стартёр шестерняси маховикдан бир зумда ажралиши лозим. Акс ҳолда стартёр шестерняси маховик валидан ҳаракат олиб, катта айланишлар сони билан айланади. Шунда ҳосил бўлган марказдан қочма куч таъсирида якорь ўрами ўз жойидан чиқиб кетади.

Стартёр юритмаси. Стартёр шестернясини маховик гардиши билан ўзаро тишлаштириш ва двигатель юргизиб юборилгач, уларни бир зумда ажратиш вазифасини ўтовчи қурилма *стартёр юритмаси* деб аталади. Стартёр юритмаларининг ҳаммаси шестерняни мажбурий қўшиш услубига асосланган бўлиб, улар ўз навбатида бевосита ва масофадан (дистанцион) бошқариш юритмаларига бўлинади. Бевосита юритмали стартёрлар кабинада ўрнатилган педаль ёрдамида бошқарилади. Катта қулайлик яратиш мақсадида замонавий автомобилларда масофадан бошқариладиган стартёр юритмаси қўлланилади (192-расм). Бу юритмага қўшиш релеси 5, тортиш релеси 9, вилкали рычаг 13, юргизиш муфтаси ва эркин илашиш йўл муфтаси 14 киради. Қўшиш релесининг бошқарувчи чулғами 21 нинг бир учи ўт олдириш қулфи 2 орқали реле-ростлагич Б қисқичига ва иккинчи учи Я қисқичига уланган. Илашмалар 6 тортиш релеси 9 нинг қисқичига, иккинчи томондан эса якорча 4 га уланилиб, ярмо 3 орқали тортиш релесининг учига қотирилган. Тортиш релесининг якори 12 шарнирли қилиб вилкали рычаг 13 га бириктирилган, у пружина таъсирида шестерня 15 ни маховик гардиши 17 дан



192-расм. Стартёр юритмасининг чизмаси.

ажралган ҳолда ушлаб турилади. Тортувчи ва тутиб турувчи чулғамлар 11 ва 10 нинг бир учи қўшиш релесининг қўзғалувчан илашмасига уланган. Тутиб турувчи чулғам 10 ни иккинчи учи массага, тортувчи чулғам 11 нинг иккинчи учи эса реле қисқичига уланган. Стартёрнинг ишлаш жараёнида унинг юритмасига кирувчи эркин илашиш йўл муфтаси асосий вазифани бажаради. Двигателни ишга тушириш учун ўт олдириш қулфи 2 нинг калити ўнгга охиригача бурилади; бунда улаш релеси чулғамининг занжири 21 аккумуляторлар батареясига уланади. Бу пайт ток аккумуляторлар батареясининг мусбат қисқичидан чиқиб кетма-кет йўсинда қилинган амперметр, реле-ростлагичнинг Б қисқичи, ўт олдириш қулфи 2, қўшиш релесининг бошқарувчи чулғами 21, реле-ростлагичнинг Я қисқичи, генератор 1 нинг Я қисқичи, чўтка ва якорь орқали массага ўтиб, аккумуляторлар батареясининг манфий қисқичига келади ва занжир уланади. Бошқарувчи чулғам 21 дан ўтаётган ток ўзакда магнит майдони ҳосил қилиб якорча 4 ни тортади ва илашмалар 6 ни бириктиради. Натижада илашмалар тортиш релесининг чулғамини аккумуляторлар батареясига улайди. Буида занжирдан ток ўтиш аккумулятор батареясининг мусбат қисқичидан бошланиб, илашмалар, якорча, ярмо, тортиш релесининг тутиб турувчи ҳамда тортувчи чулғамлари ва масса орқали аккумуляторлар батареясининг қисқичига боради. Бунинг натижасида тортувчи ва тутиб турувчи чулғамлардан ўтган ток старлича магнит майдони ҳосил қилиб, якорь 12 ни пружина кучини енгиб ичкарига тортади, якорга шарнирли бириктирилган вилкали ричаг 13 стартёр вали бўйлаб ҳаракатланиб, шу йўсинда эркин илашиш муфтаси 14 ва шестерня 15 силжитиб, маховик гардиши 17 билан тишлаштиради. Шу пайт якорнинг иккинчи учига қотирилган илашма диск 8 қисқичлар 20 ва 7 ни улайди. Шу туфайли стартёрга ток ўтиш

бошланади. Ток аккумуляторлар батареясининг мусбат қисқичидан чиқиб, тортиш релесининг қисқичи 7, илашма диск, қисқич 20, стартернинг уйғотиш чулғамлари 19, мусбат чўтка, якорь чулғами 18 манфий чўткалар ва масса орқали аккумуляторлар батареясининг манфий қисқичига қайтиб келиб, занжирни улайди. Якорь ва уйғотиш чулғамларида ҳосил бўлган кучли магнит майдони якорни керакли тезликда айлантриб, двигатель цилиндрларида ўт олдириш жараёнини ҳосил қилади. Двигатель ишлай бошлагач, генераторнинг якорида керакли миқдорда кучланиш пайдо бўлади. Бунда ҳосил бўлган ток қўшиш релесининг бошқарувчи чулғами 21 нинг токига зид томонга оқади. Шу сабабли реледаги умумий токнинг миқдори камайиб, ҳосил бўлган кучсиз магнит майдони илашмалар 6 ни бириктирилган вазиятда ушлаб тура олмайди. Чунки пружина кучи катталик қилиб, якорча 4 ни тортади ва илашмалар ажралади. Илашмалар ажралиши заҳотиёқ тутиб турувчи чулғам 10 занжири узилади ва магнит майдони батамом йўқолади. Пружина 23 реле якор 24 ни тортиб (191-расмга қаранг) илашма дискни зудлик билан орқага қайтариб стартерга келадиган ток йўлини беркитади. Натижада пружина рычаг 21 ни бошланғич ҳолатига қайтаради ва шестерня маховикнинг тишли гардиши билан илашишдан чиқади. Бу жараён ўт олдириш қулфи калити стартернинг аккумуляторлар батареяси билан қўшиб турганда ҳам давом этади. Бундай конструктив тадбир стартерни ишлаш муддатини оширади.

66-§. Ёритиш асбоблари, ёритиш ва товуш дараклагичи (сигнализацияси)


Автомобилнинг ёритиш тармоғига кирувчи асбоблар бажарадиган вазифасига кўра уч гуруҳга ажратилади. Ташқи ёритувчи, ичкарини ёритувчи ва ёритувчи дараклагичдан иборат.

Ёритиш тармоғи автомобилдан унумли фойдаланиш, талафотсиз ва шикастсиз ишлаш, кечаси ёки кўрувчанлик яхши бўлмаган шаронтларда ишлаганда қулайликлар яратиш, назорат ўлчов асбобларининг ишини мунтазам текшириш ва бошқа бир қатор ишларни бажариш учун хизмат қилади.

Ёритиш тармоғига электр токини аккумуляторлар батареяси ёки генератордан олади ва автомобилнинг айрим электр шохобчалари орқали ёритиш асбобларига юборади. Ташқи ёритиш асбоблари чироқлар (фаралар), сиртқи ўлчам чироқлари, тартиб (номер) белгисини ёритувчи чироқчадан ташкил топган.

Ичкарини ёритадиган асбобларга назорат ўлчов кўрсаткичинини ёритувчи лампочкалар, кузов ва кабина ёритувчи плафонлар, юклагични ёритувчи лампочка, капот остидаги чироқча кирази. Чироқлар автомобиль йўлини мунтазам ёритиш учун унинг олд томонига, асосан қанотчаларга ўрнатиладиган асосий электр

бирга ўрнатилади. Бунда сиртқи ўлчамли чироқларига иккита чўгланувчи толали лампочка ўрнатилиб, уларнинг бири липил-ламасдан ёнади, иккинчиси липиллаб ёниб, бурилиш томонини кўрсатиб дарак беради. Бурилишни кўрсатувчи лампа липиллаб ёниши учун лампаларининг электр занжирига биметалл ажраткич-ли реле ўрнатилади. Баъзан бурилиш кўрсаткичлари алоҳида асбоб сифатида ҳам ўрнатилади. Автомобилни тармозлаш нати-жасида тўсатдан тўхтатилиши ёки тезлигини секинлаштириш ҳақидаги хабарни унинг орқасидаги тўхташ-огоҳлантириш (стоп-сигнал) лампаси билан билдирилади. Тормоз педали босилганда тармоққа уланган тўхташ-огоҳлантириш тармоқлари ишга тушиб, унинг лампасини бир зумда ёқади. Бунинг учун тўхташ-огоҳ-лантириш лампанинг электр занжирига ўз-ўзидан уланувчи ула-гич қўшилиб (194-расм), унда лампа занжири ажратилган ҳолда бўлади. Тормоз босилганда суюқлик ёки ҳаво (тормоз тармогининг турига қараб) диафрагмасы 1 ни ўнгга ўрнатилган пластина 2 билан бирга кўтаради, пластина эса илашмаларни туташтиради ва лампа ёнади. Пружина 4 диафрагмани пластина билан бирга дастлабки ҳолатга қайтаради. Тартиб (номер) белгисини ёритувчи чироқ барча автомобилларда мустақил аҳамиятга эга бўлиб, ёритиш асбобларининг бирортаси қўшилганда ёнади. Дараклагич-



195-расм. Товуш дараклагичининг тузилиш чизмаси:


1 — асос, 2 — ўзак, 3 — чулғам, 4 — дастак, 5 — якорь, 6 — мембрана, 7 — диск, 8 — гайка, 9 — илашмалар, 10 — конденсатор.

нинг яна бир тури товуш дараклагичдир (195-расм). Илашмалар дастак 4 билан туташтирилганда ток ўзак 2 ва чулгам 3 дан иборат электр магнитн уйғотади. Якорь 5 тортилади ва у билан бириктирилган мембрана тўғриланиб, якорь ва гайка 8 ни дастлабки ҳолатга қайтаради. Илашмалар туташади ва барча жараён қайтадан такрорланади. Мембрананинг тебраниши ҳаво тебранишини ҳосил қилиб, товуш пайдо бўлади.

67. Назорат-ўлчов ва қўшимча асбоблар

Автомобиль ишлаётганда унинг қурилма ва тармоқлари аниқ ва ишончли ишлаётганлигидан хабардор бўлиш муҳимдир. Шунинг учун ҳайдовчи кабинасига ўрнатилган пештокчага (шчитокка) назорат-ўлчов асбоблари жойлашган. Шунингдек, қўшимча асбобларнинг ишлатгичлари ҳам кабинадан бошқарилади. Бу асбобларга манометрлар, термометрлар, ёнилғи сатҳини кўрсаткич ва дараклагич, спидометрлар, тахометрлар (двигатель тирсакли валининг айланишлар сонини кўрсатади), босиб ўтилган йўлни кўрсатувчи ҳисоблагич (счётчик), ойна тозалагичлар, иситгичлар, радиоприёмник ва бошқалар кирadi.

Манометр суюқлик ва газ босимини ўлчайдиган асбоб. Двигателнинг мойлаш тармоғида мой босимининг мақбуллигини мунтазам текшириб туриш учун иссиқлик манометри қўлланилиб, унинг кўрсаткичи асбоблар пештокчасига жойлаштирилган (196-расм). Мой дараклагич (датчик) штуцери 5 нинг тешиги орқали унинг диафрагма 6 билан ажратилган ички бўшлиғига кирadi. Диафрагмага қўзғалмайдиган илашма 7 нинг пластинаси тиралади. Бу илашма — биметалл, яъни икки жинсдаги металл пластини 9 даги қўзғалувчан илашма 8 га




196-расм. Мойлаш тармоғида ишлатиладиган электр иссиқлик манометр ва унинг ишлаш тасвири:

- 1 — аккумуляторлар батареяси,
- 2 — кўрсаткичнинг биметалл пластинкаси,
- 3 — кўрсаткичнинг спирали, 4 — мила,
- 5 — штуцер, 6 — диафрагма,
- 7 — қўзғалмас илашма, 8 — қўзғалувчи илашма, 9 — датчикнинг биметалл пластинкаси, 10 — датчикнинг спирали.

сиқилади. Ток таъсирида спираль 3 кўрсаткичнинг биметалл пластинаси 2 ни қиздиради. Пластина эгилиб, кўрсаткичнинг миллини ўнгга буради. Айни вақтда спираль 10 ҳам қизийди ва биметалл пластинка 9 эгилиб, илашма 7 ва 8 ларни ажратади. Шу билан ток бориши тўхтайди. Мой босими тармоқда қанча юқори бўлса, илашма 7 ва 8 лар шунча кучли сиқилади, натижада электр ток занжири узоқ муддат туташиб туради ва милли 4 босимни кўрсатади. Босимни ўлчашда манометр ўлчов чизиқчаларида асосан кг/см^2 бирликда даражаланган манометрлардан фойдаланилади.

Термометр ҳароратни ўлчайдиган асбоб. Масалан, двигателнинг совитиш тармоғидаги сувнинг ҳарорати электр иссиқлик термометри билан текширилади. Термометр (197-расм) цилиндрлар блокининг каллагига ўрнатилган дараклагич (датчик) ва асбоблар токчасига ўрнатилган кўрсаткичдан иборат. Ўт олдириш тармоғи ўчирилганда термометр ишламайди ва милли 4 расмда кўрсатилган вазиятда бўлади. Ўт олдириш тармоғи қўшилганда



197-расм. Ҳарорат даражасини кўрсатувчи электр иссиқлик кўрсаткичининг шохобчали тасвирий чизмаси:

- 1 — аккумуляторлар батареяси,
- 2 — кўрсаткичнинг спирали,
- 3 — кўрсаткичнинг биметалл пластинкаси,
- 4 — милли, 5 — датчикнинг биметалл пластинаси, 6 — датчикнинг спирали, 7 — датчикнинг винглари.

ток датчигининг туташган илашмалари 1 орқали кўрсаткичнинг спирали 2 бўйлаб ўтиб, биметалл пластинка 3 ни қиздиради. Пластина эгилади ва унинг юқориги учи миллини четга, чап вазиятга силжитилади. Дараклагичнинг биметалл пластинаси 5 спираль 6 дан ўтган ток таъсирида қизиб эгилиб, илашма 7 ларни ажратади, спираль 2 орқали ток ўтиши тўхтайди. Пластина 3 совиб, тўғрилана бошлайди. Айни вақтда дараклагичнинг пластинаси ҳам совийди, чунки унинг спиралидан ҳам ток ўтмай қолади. Дараклагичнинг илашмалари яна қайтадан туташади. Двигатель старли миқдорда қизимаганда илашмалар қисқа муддатга ажралади, дараклагичнинг пластинаси 5 кучлироқ қизийди ва милли 4 тегишли паст ҳарорат даражасини кўрсатади. Сувнинг ҳарорати


ортиши билан илашмалар узоқ вақт ичида ажралиб туради, мили 4 ўнг томонга силжиб, юқориноқ ҳарорат даражасини кўрсатади.

Ёнилғи сатҳини кўрсаткич. Бакдаги бензин миқдорини билиш ва назорат қилиб туриш учун бакда дараклагич ва асбоблар пештоқчасига кўрсаткич ўрнатилган (198-расм). Бакка ўрнатилган дараклагич реостат 2 ва дастакли қалқович 1 дан иборат. Бакда ёнилғи қанча кўп бўлса, қалқович шунча юқорига қалқиб чиқиб, дастакни силжитиб реостат қаршилигини оширади. Кўрсаткич асбобда электромагнит 4 ва 5 лардан иборат. Электромагнитлар ўртасига якорли мили 6 ва қаршилиқ 7 жойлаштирилган. Бакда ёнилғи бўлмаганда электромагнит 5 милини чапга дараклагичнинг ноль томонига буради. Бак тўлганда электромагнит 4 милини ўнгга буриб, бакнинг тўлиш даражасини кўрсатади. Агар бак тўла бўлмаса, электромагнит 4 ва 5 ларнинг галтаклари таъсирида манометр мили оралиқ ҳолатларни эгаллайди.

Спидометр — автомобилнинг ҳаракат тезлигини кўрсатувчи асбоб. Унинг мили магнитнинг қанчалик тез айланишига қараб манометрда тегишли вазиятда бўлади. Магнитли айлантирувчи вал узатмалар қутисининг иккиламчи валига уланган ғилоф ичида айлантирувчи трос ("эгилувчан вал") билан ҳаракатга келтирилади. Босиб ўтилган йўл ҳисоблагич орқали билинади, у валдан червякли узатма орқали ҳаракатга келтирилади.

Ойна тозалагичлар ёмғир ва қор ёғиб турганда ҳайдовчи йўлни кўришига имкон яратади. Ойна тозалагичнинг чўткалари турли автомобилларда асосан электрик юритмали қилинади. Шунингдек, пневматик ёки киритиш найчасидаги сийракланишдан фойдаланиб ишлатиладиган, ёки механик юритмали қилинади.

Электр юритмали ойна тозалагичда юритма сифатида жуда кичик қувватли электр двигатели ишлатилади. Двигателнинг якори червякли узатма ёрдамида чўткалар юритгичининг ричаглари ҳаракатга келтиради. Улагич чўткаларнинг икки турли



198-расм. Ёнилғи сатҳи кўрсаткичининг чизмаси:

- 1 — ползушли датчикнинг қалқовичи, 2 — датчикнинг реостати,
- 3 — кўрсаткичининг корпуси, 4 ва 5 — электр магнитлари,
- 6 — кўрсаткичининг якорчадаги мили, 7 — қаршилиқ.

тезликда ҳаракатланишига имкон беради. Якорь секин айланганда, чўткалар секин тебранади ва якорь тезроқ айланганда эса чўткалар тезроқ тебранади.


PDF Compressor Free Version

10-мавзу. АВТОМОБИЛЛАРНИНГ ЭЛЕКТР УСКУНАЛАРИ

1-топшириқ (199-расм).

1. Расмда электр занжирининг қисмлари қандай рақамлар билан белгиланган?

Ток манбаи (а), ички занжир (б), истеъмолчиларни ток манбаига улаш ускунаси (в), истеъмолчи (г), сақлагич (д),



199-расм. Автомобилларда ўриштиладиган электр занжирларининг соддашантирилган чизмалари:

а — икки ўтказгичли занжир, б — битта ўтказгичли занжир.

автомобилларнинг металл қисмидан муҳофаза қилинган аккумулятор батареяси ташқи занжирининг қисқичи (с), аккумуляторлар


батареясини автомобилнинг металл қисми— "масса"га уловчи қис-
қичлар (е), автомобилнинг металл қисми— "масса" (ж).

II. Қуйдагилар қандай ўлчов бирликларида ўлчанади:

- 1) Ток кучи. 2) Электр токининг қуввати. 3) Кучланиш.
- 4) Аккумуляторлар батареясининг сизими:
- а) омларда; б) вольтларда; в) ваттларда г) ампер; д) ампер-
соатларда; е) фарадаларда.

III. Қуйда келтирилган саволларга тўғри келадиган асбоблар-
ни аниқланг:

1. Ишламаётган двигателдаги ток манбаи. 2. Истеъмол эти-
лаётган токнинг энг катта қувватли истеъмолчиси. 3. Двигателни
ишга туширганда стартер токни қайси манбадан олади? 4. Тир-



200-расм. Автомобиль электр жиҳозларининг соддашланган чизмаси.

сакли валнинг катта айланиш частотасида двигателнинг асосий
электр манбаи бўлиб нима хизмат қилади?

- а) генератор; б) реле-ростлагич; в) аккумуляторлар батареяси;
- г) стартер; д) ўт олдириш асбоблари; е) ёритиш асбоблари.

2-топшириқ (200-расм).

I. Расмда электр ускуналарининг деталлари қандай рақамлар
билан белгиланган?

Ёруғлик дараклагичи ва ёритиш асбоблари (а), стартер (б),
аккумуляторлар батареяси (в), ёруғликнинг марказий қайта ула-
гичи (г), фаралар ёруғлигининг оёқлар ёрдамида қайта улагичи
(д), генератор (е), ростлагич (ё), ўт олдириш ғалтаги (ж), ўт
олдириш свечалари (з), узгич (и), тақсимлагич (й), чироқлар
(к), назорат-ўлчов асбоблари (л), кўрсаткич (м), дараклагич (н).

II. Электр занжирига қуйдаги асбоблар қандай уланади?

1. Вольтметр. 2. Амперметр. 3. Дараклаш ва ёритиш асбоблари.
4. Аккумуляторлар батареяси. 5. Генератор: **PDF Compressor Free Version**
а) кетма-кет; б) мувозий; в) улаш усули автомобиль турига
боғлиқ.

III. 1. Амперметр қандай ток кучини кўрсатади?

- а) Уланган истеъмолчи занжиридаги ток кучини; б) заряд
кучини; в) двигатель ишга туширилганда стартер занжиридаги
ток кучини.

2. Батарея сизими разряд ток кучига боғлиқми?

- а) Боғлиқмас; б) разряд ток кучи ошиши билан батарея
сизими ортади; в) разряд ток кучи ортиши билан батарея сизими
камаяди.


3. Аккумуляторларни мувозий улаш нима бсради?

- а) Кучланиш ва сизим ортади; б) ўзгармас кучланишда сизим
ортади; в) ўзгармас сизимда кучланиш ортади.

3-топшириқ (201-расм).

1. Расмда аккумуляторлар батареясининг деталлари қандай
рақамлар билан белгиланган?

Аккумулятор баки (а), мусбат ва манфий пластинкалар (б),
қутб чиқиқлари (в), қобирғалар (г), ажратгич (д), бикртаг (е),
тиқинлар (ё), манфий чиқиқ (ж), эбонит қопқоқ (з).



201-расм. Қўроғишди аккумуляторлар батареяси.

II. 1. Автомобилларнинг электр ускуналари тармогига асосан қандай аккумуляторлар ишлатилади?

а) кадмийли-кислотали; б) қўрғошинли-кислотали; в) темир никелли; г) алюминий кислотали.

2. Қўрғошинли-кислотали аккумуляторларда қандай электролит қўлланилади?

а) Хлорид кислотанинг сувдаги эритмаси; б) ўювчи калийнинг сувдаги эритмаси; в) сульфат кислотанинг сувдаги эритмаси.

III. 1. Мусбат пластинанинг фаол массалари қандай таркиблардан тузилган?

а) пўлат кукуни, графит кукуни, қўрғошинли сурьма ва хлорид кислотанинг эритмасидан; б) қўрғошин кукуни, хлорид кислотанинг эритмасидан ва ўювчи калийдан; в) $2/3$ қўрғошинли сурьма ва $1/3$ қўрғошин панжарадан.

2. Манфий пластиналарнинг фаол массалари қандай таркиблардан тузилган?

а) $1/3$ қўрғошинли сурьма ва $2/3$ қўрғошин панжарадан; б) мис кукуни, қалай ва нитрат кислотадан; в) қўрғошин кукуни ва хлорид кислотанинг эритмасидан.

4-топшириқ (202, 203-расм).

I. 1. Қуйидаги расмларда аккумуляторларни қандай улаш кўрсатилган?


а) 202-расмда; б) 203-расмда.

2. Қуйидаги расмларда тасвирланган схема бўйича аккумулятор батареясининг умумий сигими нимага тенг?

а) 202-расмда; б) 204-расмда.

II. 1. Аккумуляторни зарядлашда қандай жараёни юз беради?

а) Химиявий энергиянинг иссиқлик энергиясига айланиш жараёни; б) химиявий энергиянинг электр энергиясига айланиш жараёни; в) электр энергиясининг химиявий энергияга айланиш жараёни.



202, 203-расм. Аккумуляторлар батареясининг улашиш чизмалари.

2. Аккумулятор сизими нима?

а) Аккумулятор бакининг ҳажми; б) зарядланган аккумуляторнинг чекланган нуқтагача зарядсизланишида олинадиган электр миқдори; в) аккумуляторнинг истеъмолчига бера оладиган электр энергиясининг миқдори.

3. Аккумуляторнинг разряд сизими нимага боғлиқ?

а) разряд ток кучига; б) электролит ҳароратига, в) аккумулятордаги пластиналар сонига; г) ҳамма санаб ўтилган омилларга.

III. 1. Аккумуляторлар батареясининг зарядсизланишида химиявий реакция қандай формула билан ифодаланади?

а) $PbO_2 + 2H_2SO_4 + Pb \rightarrow PbSO_4 + 2H_2O + PbSO_4$

б) $PbSO_4 + 2H_2SO_4 + PbSO_4 \rightarrow PbO_2 + 2H_2SO_4 + Pb$

2. Зарядсизланиш жараёнида электролитнинг химиявий таркиби қандай ўзгаради?

а) H_2SO_4 ва H_2S нинг миқдори ортади.


б) H_2O нинг миқдори камаяди ва H_2SO_4 эса ортади.

в) H_2O нинг солиштирма миқдори ортади ва H_2SO_4 ники эса камаяди.

5-топшириқ (204-расм).

1. Расмда ўзгарувчан ток генераторининг қисмлари ва деталлари қандай рақамлар билан белгиланган?

а) Статор чулғами, б) уйғониш чулғами, в) илашма ҳалқалари, г) мис-графитли чўтка, д) қутбли учлиги бор магнитли юргизгич, е) ярим ўтказгичли диодлар, ё) ташқи занжир қисқичлари.



204-расм. Ўзгарувчан ток генераторининг умумий тўзилиши ва электр чизмаси.

II. Қуйидаги саволларга тааллуқли бўлган ўзғарувчан ток генераторининг қисмларини аниқланг.

1. Чулғамларда э. ю. к. индукцияланади. 2. Генераторнинг ҳаракати учун магнит майдонини ҳосил қилувчи уйғотиш чулғамлари шу қисмига тегишли. 3. Ўзгарувчан токни тўғрилаш учун хизмат қилади. 4. Генераторнинг айланиувчи ва ҳаракатланмайдиган қисмлари орасида электр контакт ҳосил қилади: чулғамли статор (а), шарикли подшипниклар (б), айланиувчи ротор ҳаракатланувчи шкив билан (в), ярим ўтказгичли диод (г), коллектор ва чўткалар (д).

III. 1. Ўзгарувчан ток генератори қандай чиқиш қисқичларига эга?

а) Б (батарея), Ш (шунт), М (автомобиль "массаси");

б) " + " (батарея ва кучланиш таъсири остида) " — " ("масса" ва кучланиш ростлагичи), Ш (шунт);

в) Б (батарея), Я (якорь), Ш (шунт).

2. Қуйидаги автомобилларнинг қайси бирида ўзгармас ток генератори ўрнатилган?

а) ГАЗ-51А, б) ГАЗ-53А, в) ГАЗ-66, г) ЗИЛ-130, д) МАЗ-5335,
е) КамАЗ-5320, ж) КраЗ-257Б1.

3. ЗИЛ-130 двигателида генераторга ҳаракат қандай узатилади?

а) бир жуфт цилиндрик шестернялар орқали тирсакли валдан;


б) бир нечта шестернялар орқали тирсакли валдан; в) бир нечта шестернялар орқали тирсакли валдан; г) тасмали узатма орқали тирсакли валдан:

6-топширық (205-рәсм).

1. Расмда ут олдириш ғалтагининг деталь ва қисмлари қандай рақамлар билан белгиланган?

Магнит ўтказгич (а); ўзақ (б); иккиламчи чулғам (в); бирламчи чулғам (г); қўшимча қаршилик (д); юқори кучланишли тармоқ қисқичлари (е); қўшимча қаршилик узгичидаги паст кучланиш қисқичлари (ё), улагични паст кучланишли қисқичи (ж), стартёр паст кучланишли қисқичи (з).

II. Куйидаги саволларга таллуқли ўт олдириш тармогининг қисмларини аниқланг.



205-расм. Ут олдириш ғалтагининг тасвирий чизмаси.

1) Двигатель ишга туширилганда паст кучланишли ток йўналади; 2) ўзиндукция токи ҳосил бўлади; 3) юқори кучланишли ток ҳосил бўлади; 4) узгич контакти уланган ва узилган вақтда шу қисмда уярма тоқлар ҳосил бўлади:

а) ўт олдириш ғалтагининг иккиламчи чулғами; б) қўшимча қаршилиқда; в) конденсаторда; г) ўт олдириш ғалтагининг бирламчи чулғамида; д) ўт олдириш ғалтагининг ўзагида.

III. 1. Қўшимча қаршилиқ ўт олдириш ғалтагининг қайси чулғамига ва қандай уланган?

а) бирламчи чулғамга кетма-кет; б) бирламчи мувозий; в) иккиламчи чулғамга кетма-кет.

2. Ўт олдириш ғалтагининг вазифаси нима?

а) юқори кучланишли занжирдаги токни узиш; б) паст кучланишли токни юқори кучланишли токка айлантириш; в) юқори кучланишли токни паст кучланишли токка айлантириш.

3. Тирсакли валнинг айланиш сонига боғлиқ равишда бирламчи чулғамдаги токни ростлаш учун қайси тузилма унга кетма-кет уланади?

а) конденсатор; б) қаршилиқ; в) иккиламчи чулғам.

7-топшириқ (206-расм).


1. Расмда узгич-тақсимлагичнинг деталлари қандай рақамлар билан белгиланган?

Қопқоқ (а), ток тарқатувчи пластинали ротор (б), валча (в), ажратилган қисқични боғловчи сим (г), "масса" билан уланган қўзғалмас илашма (д), ўт олдириш ғалтагининг симли қисқичи (е), конденсатор (ё), узгич муштчаси (ж), қўзғалувчан илашма (з).

II. 1. ЗИЛ-130 автомобиль двигателида узгич-тақсимлагичнинг ҳаракати қандай амалга оширилади?

а) тақсимлаш валининг катта шестернясидан; б) мой насосининг шестернясидан; в) двигателнинг тирсакли валидан; г) тақсимлаш валининг кичик шестернясидан.

2. Қуйида кўрсатилган асбоблардан қайси бири тирсакли валнинг айланиш сонига боғлиқ равишда ўт олдирилишининг илгариланишини ўзгартиради?



206-расм. Узгич-тақсимлагич.

а) октан-корректор; б) марказдан қочма ростлагич; в) сий-
раклаш ростлагич.

III. 1. Ўзгичнинг илашмалари уланган вақтдаги бурчак катта-
лиги нимага боғлиқ?

а) Цилиндрлар сонига ва илашмалардаги тирқишини каттали-
гига, б) ўт олдиришнинг илгариланиш бурчагига, в) тирсакли
валнинг айланиш сонига ва цилиндрлар сонига, г) ўзгич илаш-
маларидаги тиркаш катталигига.

2. Ўт олдириш тармоғининг конденсатори яроқсиз бўлса, дви-
гатель илашиши мумкинми?

а) Фақат двигатель тирсакли валининг катта айланишлар
сонига; б) ўт олдириш свечаси электродларидаги тирқишни
камайтириш йўли билан; в) мумкин эмас.

3. Ўзгич илашмалари орасидаги шиддатли учкун улар узилган
вақтда нимани кўрсатади?

а) Конденсатор ишга яроқсизлигини; б) бундай усул билан
конденсаторнинг яроқчилигини текшириб бўлмайди; в) конденса-
торнинг ишга яроқчилигини.

8-топшириқ (207-расм, а, б, в).

1. Расмда кучланиш ростлагичи, ток чекловчи ва тескари ток
релесининг деталлари қандай рақамлар билан белгиланган?

Ажратувчи пластинка (а), темир ярмо (б), ўзак (в), тутгич
(г), ажратилган илашма (д), якорча (е), қўзгалувчи илашма (ё),
тортувчи пружина (ж), магнитловчи чулғам (з), қўшимча қар-
шилиқ (и), генератор чўткалари (й), генераторни уйғотиш
чулғами (к), асосий чулғам (л), қўшимча чулғам (м).

II. Қуйидаги саволларга тааллуқли электр асбобларини
аниқланг.

1. Ўзгарувчан ток генераторининг уйғотувчи чулғамини акку-
мулятор батареясига улаш учун хизмат қилади.

2. Ўзгармас ток генераторини ток кучининг ошиб кетишидан
сақлайди. 3. Фақат ўзгармас ток генератори ишлаган вақтда
қўлланилади. 4. Чегара нуқтасидан генератор кучланишининг
ошиб кетишини тўхтатади.

а) Ток чекловчиси; б) тескари ток релеси; в) марказдан қочма
ростлагич; г) кучланиш ростлагичи; д) улаш релеси; е) ҳимоя
релеси.

III. Қуйидаги асбоб-ускуналар қайси автомобилга тааллуқли-
лигини аниқланг:


1. Транзисторли ўт олдириш системаси. 2. Илашма-титровли
реле-ростлагич. 3. Илашма-транзисторли реле-ростлагичи РР-362.
4. Илашмасиз-транзисторли реле-ростлагичи РР-350.

а) ГАЗ-51А; ГАЗ-66; в) ГАЗ-53А; г) ЗИЛ-130; д) МАЗ-500А;
е) КамАЗ-5320.

9-топшириқ (208-расм).

1. Расмда ўт олдириш свечасининг қисмлари қандай рақамлар
билан белгиланган?

Илашма (контакт) каллаги (а), ён электрод (б),
муҳофазалагич (изоляциятор) (в), ток ўтказувчи шиша-жипслагич



207-расм. Кучланиш ростлагичи (а), ток чеклагич (б) ва тескари ток релеси (в).

(г), зичловчи қистирма (д), марказий электрод (е), иссиқлик конуси (ё).

II. 1. Ўт олдириш свечаларининг вазифасини аниқланг:

а) двигатель ишга туширил-
ганда иш аралашмасини исита-
ди; б) цилиндрда электр
учқуни ҳосил қилади; в) юқори
кучланишли токни узади.

2. "Совуқ" свеча деб нимага
айтилади?

а) Кам иссиқлик берувчи
свечага; б) кўп иссиқлик бе-
рувчи свечага; в) 1000°C дан
ортиқ бўлмаган ҳарорат бардош
бера олувчи свечага.

3. "Иссиқ" свеча деб нимага
айтилади?

а) Кўп иссиқлик берувчи
свечага, б) 1000°C дан ортиқ
бўлмаган ҳароратда ишловчи
свечага, в) юқори ҳароратда
ишловчи свечага, г) кам ис-
сиқлик берувчи свечага.

4. "Совуқ" свеча "иссиқ" све-
чадан нима билан фарқ қилади?

а) Электродлар орасидаги
тирқиш билан; б) учлик қисми
узунлигининг кичиклиги билан,
в) муҳофазалагич билан қобиқ
орасидаги тирқишнинг камлиги
билан, г) муҳофазалагич паст-
ки қисми узунлигининг кичик-
лиги билан, д) муҳофазала-
гичнинг ашёси билан.

III. 1. Свечанинг калиль со-
ни деб нимага айтилади?


а) Свечанинг усти жигар рангга
кириши учун сарф бўладиган вақт; б) свечанинг катта ҳароратга
бардош бера оладиган вақти; в) маълум маромда ишловчи, махсус
двигателга ўрнатилган свеча маълум секундларда ифодаланган
вақтдан сўнг калиль ўт олдиришини вужудга келтирадиган вақт.

2. "Совуқ" свеча қандай калиль сонига эга? 3. "Иссиқ" свеча
қандай калиль сонига эга?

а) 80...160, б) 100...260, в) 280...500, г) 500...700.

4. M12-У, A13-Б, A15-Б свечаларининг маркировкасидаги ҳарф
ва сонлар нимани кўрсатади?


а) Биринчи ҳарф свеча резьбасининг диаметрини кўрсатади.
Рақам эса муҳофазалагичнинг пастки қисмининг мм ларда ифода-
ланган узунлиғини, охириги ҳарф муҳофазалагичнинг ашёсини
кўрсатади;



208-расм. Учқун бтилан ўт олдириши
свечаси.

б) биринчи ҳарф свечанинг турини билдиради; сон эса корпус резьбасининг диаметрини кўрсатади; охириги ҳарф свечанинг ўзлаштирилган нусхасини (модификациясини) кўрсатади.

в) биринчи ҳарф свеча ишлатиладиган двигателнинг типини билдиради; сон эса свеча учлигининг узунлигини кўрсатади; охириги ҳарф свечанинг "совуқ" ёки "иссиқ" турларини белгилайди.



10-топшириқ (209-расм).

I. Расмда стартёрнинг деталь ва айрим қисмлари қандай рақамлар билан белгиланган.

Стартёр қобиғи (а), қобиқ қопқоғи (б), коллектор (в), контактли чўтка (г), якорь (д), ҳимоя тасмаси (е), шестерня (ё), эркин йўл муфтаси (ж), ричаг (з), якорь винтининг илгаги (и), якорь пружинаси (й), реле галтаги (к), реле якори (л), уйғотиш чулғами (м), илашма диски (н), ўт олдириш қулфи ва галтагининг симларини уловчи қисқичлари (о), батарея ва стартёр чулғамини уловчи қисқичлар (п).

II. 1.Стартёр сифатида қандай электр двигателлари қўлланилади?

а) Чулғамлари кетма-кет уланувчи ўзгармас ток двигатели; б) чулғамлари мувозий уланувчи ўзгармас ток двигатели; в) ўзгарувчан токнинг бир фазали двигатели.

2. Стартёрнинг ҳаракати қандай услубга асосланган?

а) Чулғамларнинг электромагнит индукциясига; б) стартёрда магнит майдони ҳосил бўлишига; в) электр токи чулғамлардан ўтганда қутб бошмоқларининг магнит майдони билан якорнинг магнит майдони ўртасидаги таъсирга.

3. Стартёрнинг тортиш релеси нимага хизмат қилади?

а) Стартёрнинг шестернясини мажбурий равишда маховик билан тишлаштириш стартёрни аккумуляторлар батареясига қўшиш учун; б) двигатель ишга туширилган пайтда тортиш релесининг чулғамларига ток ўтказиш учун ва ишлаётган двигателда стартёрни ўз-ўзидан ўчириш учун; в) двигатель ишга туширилганда генераторни аккумулятордан узиш учун.

4. Қўшиш релесининг вазифаси нимадан иборат?

а) Генератор занжирига стартёрни қўшиш; б) стартёрнинг шестернясини маховик билан тишлатиш; в) двигатель ишга туширилган вақтда тортиш релесининг чулғамларини электр занжирига улаш ва ишлаётган двигателда стартёрни ўз-ўзидан ўчириш.

III. 1. Генератордан фарқли равишда стартёрда қандай қисмлар йўқ.

Электромагнитли корпус (а), коллектор (б), якорь (в), контакт чўткалари (г), эркин йўл муфтаси (д), шкив (е).

2. Маховикнинг тишли учи билан тишлашган стартёрнинг юритма шестернясини нима тишлашишдан чиқаради.

Тортиш релесининг тортувчи пружинаси (а), эркин йўл муфтаси (б), буфер пружинаси (в), тортиш релеси чулғамининг ҳаракати (г).

3. Двигатель ишга туширилгач, стартёр электр двигателини автоматик ўчириш қандай бажарилади.

а) тортиш релесининг юритмасини ишлатиш билан, б) ўт олдиришнинг аралашган ҳолда ишга туширилиши билан, в) эркин йўл муфтаси билан, г) генераторда батарея кучланишидан ортиқ ЭЮК ҳосил бўлганда қўшиш релесининг ҳаракати билан.

4. Стартёр ишга туширилган пайтда у қанча ток кучини истъмолад қилади?

а) 12...24А, б) 40...60А, в) 45...115 А, г) 120...200 А, д) 30...400 А.

5. Аккумуляторлар батареясига зарар етказмаган ҳолда стар-
тёрни қанча вақт ичида ишга тушириш керак?

а) 1...2сек., б) 3... 8сек., в) 15... 30сек., г) 1...3 мин.

АВТОМОБИЛЛАРИНИНГ ЭЛЕКТР УСКУНАЛАРИ МАВЗУИ ЮЗАСИДАН
ЖАВОБЛАР:

1-топшириқ. I. а (2), б (1), в (3), г(5), д(4), е(8), ё (7), ж(9).
II. 1(г), 2(в), 3(б), 4(д). III. 1(в), 2(г), 3(в), 4(а).

2-топшириқ I. а(14), б(1), в(2), г(13), д(12), е(4), ё(5), ж(9),
з(6), и(8), й(7), к(11), л(10), м(15), н(16). II. 1(б), 2(а), 3(а),
4(а), 5(а). III. 1(б), 2(в), 3(в).

3-топшириқ. I. а(6), б(8,9), в(1,5), г(7), д(10), е(4), ё(3),
ж(5), з(2). II. 1(б), 2(в). III. 1(в), 2(а).

4-топшириқ (67, 68-расм). I. 1 а (параллел), б(кетма-кет),
2а (180 А·С), б (90 А·С). II. 1(а), 2(б), 3(г). III. 1(а), 2(в).

5-топшириқ. I. а(9), б(8), в(5,6), г(4), д(7), е(1), ё(3). II.
1(а), 2(в), 3(г), 4(д). III. 1(б), 2(а), 3(г).

6-топшириқ(70-расм). I. а(4), б(1), в(3), г(2), д(9), е(6), ё(5),
ж(8), з(7). II. 1(г), 2(г), 3(а), 4(д). III. 1(а), 2(б), 3(б).

7-топшириқ. I. а(5), б(6), в(9), г(2), д(1), е(3), ё(4), ж(7),
з(8). II. 1(г), 2(б). III. 1(а), 2(в), 3(а).

8-топшириқ. I. а(6), б(7), в(8), г(15), д(14), е(13), ё(16),
ж(10), з(9), и(4), й(2,3), к(1), л(18), м(19). II. 1(д), 2(а),
3(б), 4(г). III. 1(б, в, г), 2(а), 3(б,в), 4(г).

9-топшириқ. I. а(2), б(8), в(1), г(3), д(5, 6), е(7), ё(9), II.
1(б), 2(б), 3(г), 4(в). III. 1(в), 2(в), 3(б), 4(а).

10-топшириқ. I. а(15), б(20), в(19), г(21), д(17), е(18), ё(13),
ж(14), з(11), и(10), й(9), к(7), л(8), м(5), н(6), о(2,3), п(1,4).
II. 1(а), 2(в), 3(а), 4(в). III. 1(с), 2(а), 3(г), 4(д), 5(б).

II-мавзу. ДАРАКЛАШ ЎЛЧОВ АСБОБЛАРИ. ИШГА
ТУШИРИШ ҲАМДА ЎТ ОЛДИРИШ ТАРМОҒИ


1-топшириқ (210-расм).

I. Расмда батареяли ўт олдириш тармоғининг асбоб ва айрим
қисмлари қайси рақамлар билан белгиланган?

Аккумулятор батареяси (а), генератор (б), ўт олдириш улагич
(а), стартёр улагич (г), тақсимлагич (д), узгич (е), ўт олдириш
свечаси (ё), реле-ростлагич (ж), ўт олдириш ғалтаги (з), кон-
денсатор (и), узгич муштчаси (й), узгичнинг қўзғалувчан илаш-
маси (к), узгичнинг қўзғалмас илашмаси (л), ўт олдириш
ғалтагининг иккиламчи чулғами (м), ўт олдириш ғалтагининг
бирламчи чулғами (н), қўшимча қаршилиқ (о), роторнинг ток
тарқатувчи пластинкаси (п), амперметр (р), аккумуляторлар
батареясининг узгичи (с).

II. Ўт олдириш тармоғидаги қуйидаги асбобларнинг вазифасини аниқланг:

1. Ўт олдириш ғалтаги. 2. Узгич, 3. Тақсимлагич. 4. Ўт олдириш свечалари:



210-расм. Батареяли ўт олдириш тармоғининг умумий чизмаси.

а) паст кучланишли токни юқори кучланишли токка айлантириб беради; б) цилиндрдаги иш аралашмаларини ўт олдиради; в) двигателнинг ишлаш тартиби бўйича ўт олдириш свечаларига генератордан ёки аккумулятордан ток юборади; г) иккиламчи чулғам атрофида ўзгарувчан магнит майдон ҳосил қилади ва бирламчи занжирга улайди; д) цилиндрларнинг ишлаш тартиби бўйича ўт олдириш свечаларига юқори кучланишли ток узатади.


III. Ўт олдириш батареясининг қайси занжирига қуйидаги асбоблар уланган?

1. Узгич. 2. Бирламчи ўт олдириш ғалтаги. 3. Ўт олдириш ғалтагининг иккиламчи чулғами. 4. Тақсимлагич. 5. Ўт олдириш улагичи. 6. Ўт олдириш свечалари. 7. Қўшимча қаршилиги. 8. Конденсатор.

а) паст кучланишли ток занжирига; б) юқори кучланишли ток занжирига; в) уланган асбобларнинг схемасига боғлиқ равишда; г) генератор ва реле-ростлагичнинг ишлатилишига боғлиқ равишда.

2-топшириқ (211-расм).

1. Расмда контакт транзистор батареяли ўт олдириш тармоғининг асбоблари ва айрим бўлақлар қайси рақамлар билан белгиланган?



211-расм. ЗИЛ-130 двигателининг илаш-
ма-транзисторли батареядан ўт олдириш
тармоғининг чизмаси.

Тақсимлагич қопоқоғи (а), ротор (в), узгичнинг қўзғалувчан илашмаси (г), қўзғалмас илашма (д), муштча (е), ўт олдириш ғалтагининг бирламчи чулғами (ё), ўт олдириш ғалтаги (ж), ўт олдириш свечалари (з), қаршилиқ (и), ўт олдириш ғалтагининг иккиламчи чулғами (й), қўшимча қаршилиқлар (к), конденсатор (л), қўшимча қаршилиқларни узгичи (м), аккумуляторлар батареяси (н), импульсли трансформатор (о), узгич (п), диод (р), стабилитрон (с), германийли транзистор

(т), транзисторли коммутатор (у), транзистор электродлар (ф).

II. 1. Илашма-транзисторли реле-ростлагичнинг афзалликлари нимадан иборат?

2. Оддий вибрацион реле-ростлагичнинг камчилиги нимадан иборат?

3. Ўзгарувчан ток генераторининг афзалликлари нимадан иборат?

4. Ўзгармас ток генераторининг камчиликлари нимадан иборат?

а) Ростлагич илашмаларини катта ток кучидан озод этиш ва уйғотиш чулғамида ток кучининг ошишига имкон беради, бу эса генераторнинг қуввати ва кучланишини оширишга имкон беради.

б) Катта ўлчам ва кичик қувватга эга бўлиб, бузилиши коллекторнинг тез сйилишидан келиб чиқади.

в) Қайта уланиш пайтида илашмалар орасида кўп учқун ҳосил бўлади, бу эса контактларнинг тез сйилиши ва оксидланишини келтириб чиқаради ҳамда генератор қуввати ва кучланишининг камайишига олиб келади.

г) Конструкцияси содда, кичик ўлчам ва вазнга эга, ишлаши ишончли ва двигателнинг салт ишлаш маромида аккумуляторлар батареясини зарядлаш имконини беради.

III. 1. Г-250 генератори билан ишлайдиган РР3-362 ростлагичдаги транзисторнинг вазифаси нимадан иборат?

а) Ток чекловчиси вазифасини бажаради; б) тўғрилагич схемасининг таркибий қисмидир; в) қувватни кучайтириб беради.

2. Узгичнинг илашмалари уланган пайтида транзистор қайси ҳолатда туради?

а) очик; б) ёпиқ; в) беихтиёр.

3. РР-362 илашма-транзисторли реле-ростлагич чизмасининг қайси қисми генераторнинг уйғотиш токи кучини бевосита бошқаради?

а) ҳимоя релесининг илашмаларини; б) транзисторни; в) диод ва резисторларни; г) кучланиш ростлагичининг илашмаларини.

4. Илашма транзисторли реле-ростлагичнинг оддий вибрацияли ростлагичдан афзалликлари нимадан иборат?


а) Реле-регуляторнинг тузилмаси соддалашади; б) радио тўлқинларини қабул қилиш нуқсонлари камаяди; в) генераторнинг қўзғатиш токи кучи камаяди; г) илашмаларнинг ишлаш даври ортади, бу эса улардан ўтувчи ток кучининг камайишига олиб келади.

3-топшириқ (212-расм). Расмда юргизиш тармоғининг айрим қисмлари ва асбоблари қандай рақамлар билан белгиланган?

Стартёр (а), стартёр юритмаси (б), аккумуляторлар батареяси (в), ўт олдириш улагичи (г), тортиш релеси (д), тортувчи реле (е), тортувчи чулғам (ё), стартёрнинг қўшимча релеси (ж), амперметр (з).

II. 1. Қуйида кўрсатилган камчиликлардан қайси бирида стартёр двигатель ишга туширилгандан сўнг ишлашини тўхтатмайди?

а) ёрдамчи реле занжири узилганда; б) таъминлаш занжирида илашмалар бузилганда; в) ёрдамчи реле контактлари ёпишиб қолганда.



212-расм. Стартёр орқали юргизиш тармоғининг электр чизмаси.

2. Двигателни юргизиш учун қандай вақтдан ксйин стартёрни қайта улаш мумкин?

а) Вақт белгиланмайди; б) 1—2 минутдан ксйин; в) 10—15 секунддан кейин.

III. 1. Стартёрнинг қандай носозлигида якорь олиб қочиши (разносланиши) мумкин.

2. Қандай ҳолларда якорь айланмайди ёки секин айланади?

а) эркин йўл муфтаси шатаксыраб қолганда; б) чўтка ва коллектор орасидаги контакт бузилганда; в) эркин йўл муфтаси сийлганда.

3. Двигателни юргизиб юборишнинг қайси усулини қўл-
ламаслик керак?

а) Аккумуляторлар батареясининг электр энергиясини фойдалан-
ниб электр двигатели билан; б) автомобиль шатакка олинганда, стак-
чи гилдирак ва куч узатмаси орқали; в) даста ёрдамида қўлда, тир-
сакли вални храповиги билан тишлашишга киритиш билан.

4-топшириқ (213-расм).

1. Расмда товушли дараклаш асбобининг қисмлари қандай
рақамлар билан кўрсатилган.

Конденсатор (а), улаш кнопкаси (б), узгич контактлари (в),
резонаторли диск (г), пўлат мембрана (д), якорь (е), ўзак (ё),
ўзакни маҳкамлаш гайкаси (ж), чулғамли ўзак (з).

II. Қайси деталь:

1. Бир секундда 200—400 марта тебранишигача бўлган овоз-
нинг занжирини бевосита узади? 2. Товуш чиқаришни таъмин-
лайди? 3. Керакли овоз ва товуш тебранишни ҳосил қилиш
учун мўлжалланган? 4. Илашмалар орасида учкун ҳосил бўлишни
камайтиради ва иккиламчи чулғамдаги кучланишни оширади.

Резонатор диски (а), ўзакни маҳкамлаш гайкаси (б), конденса-
тор (в), якорь (г), чулғамли ўзак (д).


III. Қайси деталь.

1. Чулғамдан ток ўтган вақтда ўзакка тортилади? 2. Якорни
бошланғич ҳолатига қайтаради? 3. Узгич контактларини куйиш-
дан сақлайди? 4. Овозни ростлайди?

а) якорь, пўлат мембрана (б), резонатор диски (в), узгич
илашмалари (г), ўзакни маҳкамлаш гайкаси (д).

5-топшириқ (214-расм).

213-расм. Товушли
дараклаш қурилмасининг
қизмаси.




I. Дараклаш кнопкаси билан уланган товуш асбобининг токи занжирдан қандай ўтади?

а) Аккумуляторлар батареяси (+), қисқич Б, ўзак, релснинг қаршилиги ва чулғами, қисқич К, "масса" ва аккумуляторлар батареяси (—).

б) Аккумуляторлар батареяси (+), қисқич Б, қисқич С, электромагнитларнинг чулғами, "масса" ва аккумулятор батареяси (—).

в) Аккумуляторлар батареяси (+), қисқич Б, ярмо, якорча ва



214-расм. Дараклаш дастаги (кнопкаси) билан уланган товуш асбобининг уланish чизмаси.

релснинг ёпиқ илашмалари, қисқич С, чулғамлари, "масса" ва аккумулятор батареяси (—).

II. I. Товуш релеси нима мақсадда ишлатилади?

а) Дараклаш чулғамларини қизиб кетишдан сақлаш учун; б) дараклаш дасталарини қизиб кетишдан сақлаш учун; в) ҳайдовчининг хавфсизлигини таъминлаш учун; г) аккумуляторлар батареясининг электр энергиясини тежаш учун.

2. Дараклаш релесининг электр занжири нима билан бевосита уланади (214-расмга қаранг)?

а) Марказий қайта улагич билан; б) дараклаш релесининг илашмалари билан; в) аралашган ўт олдириш улагичи билан; г) руль колонкасида жойлашган дастаги билан.

III. I. Дараклаш релесининг илашмалари билан уланувчи овоз асбобларининг токи занжирдан қандай ўтади (214-расмга қаранг).

а) Аккумулятор батареяси (+), қисқич Б, қисқич С, сигнал электромагнитларининг чулғами, "масса" ва аккумуляторлар батареяси (+); б) аккумулятор батареяси (+), қисқич Б, ўзак, дараклаш релесининг резистори ва чулғами, қисқич К, дараклагич

дастаги, "масса" ва аккумулятор батареяси (+); в) аккумулятор батареяси (+), қисқич Б, ярмо, якорча ва реле-дараклаги чулғамлари, масса ва аккумулятор батареяси (+).

2. Реле-дараклаш илашмалари бўйича қандай ток кучи ўтади?
а) 10—20А; б) 2—4А; в) 0,5...0,6А.

6-топшириқ (215-расм).

I. Расмда сув ҳароратини кўрсаткичларининг қайси тури қайси кўринишда берилган?


1. Магнит-электрли. 2. Термотитратгични.

II. Расмда сув ҳарорати кўрсаткичларининг айрим қисмлари қайси рақамлар билан берилган?

Асбоб чулғами (а), асбоб мили (б), терморезистор (в), таъминлаш манбаи (г), юритма илашмаси (д), терморезистор қобиғи (е), биметалл пластиналар (ё).

III. 1. Терморезистор қандай хоссага эга?

а) ўтказгич; б) ярим ўтказгич; в) диод, пружина (ж).



215-расм. Сув ҳароратининг назоратловчи кўрсаткичи чизмаси.


2. Ҳарорат ўзгариши билан терморезистор қаршилиги ўзгарадими?

а) Қизиши билан ошади ва совиши билан камаяди; б) совиши билан ошади ва қизиши билан камаяди; в) ўзгармайди.

3. Автомобиль пештоқчасида ҳарорат кўрсаткичидан бошқа яна нима ўрнатилган?

а) Товуш дараклаш асбоби; б) яшил дараклаш чирогги.
7-топшириқ (216-расм).

I. Расмда мой босими кўрсаткичининг қайси тури, қайси кўринишда берилган?



216-расм. Мой босими кўрсаткичининг чизмаси.

а) магнит-электрли; 2) термотитратгичли.

II. Расмда мой босими кўрсаткичи айрим қисмлари қайси рақамлар билан боғланган?

Асбоб чулғами (а), конденсатор (б), датчик мембранаси (в), юритмали илашма (г), асбоб мили (д), кучланиш манбаи (е), биметалл пластиналар (ё).

III. 216-расмда қайси деталь:

а) мой босими таъсири билан эгилади, б) қизийди ва эгилиб илашмаларини улайди, в) қайси пластина қизиш натижасида эгилиб мой кўрсаткичи милини тавсифлайди.

8-топшириқ (217-расм).


I. Расмда ёнилғи сатҳини кўрсаткичининг қандай тури қайси кўринишда тасвирланган?

1. Электр-магнитли. 2. Магнит электрли.

II. Расмда ёнилғи сатҳини кўрсаткичининг айрим қисмлари қайси рақамлар билан белгиланган?

Дараклагич (датчик) қалқовичи (а), дараклагич реостати (б), асбоб чулғами (в), асбоб мили (г), таъминлаш манбаи (д).

III. I. Импульс маромида қайси дараклагичлар ишлайди?



217-расм. Ёнилғи сатҳи кўрсаткичининг чизмаси.

а) Мой босимини ва ёнилғи сатҳини кўрсатувчи дараклагич-лар; б) ёнилғи сатҳини ва совитувчи суюқлик ҳароратини кўрсатувчи дараклагич; в) мой босими ва совитувчи суюқлик ҳароратини кўрсатувчи дараклагич.

2. Қайси текширув ўлчаш асбоблари ўзида термистор қурил-масыга эга бўлади?

а) мойлаш тармоғидаги мой босими кўрсаткичи; б) магнит-электрли сув ҳароратини кўрсаткичи; в) тармоқдаги сув ҳароратини кўрсатувчи талафот дараклагичи; г) бакдаги ёнилғи сатҳини кўрсатувчи электромагнит кўрсаткич.

9-топшириқ (218-расм).

I. Расмда автомобиль фараси айрим бўлаклари қайси рақамлар билан белгиланган?


Тўгин гардишчасини маҳкамловчи винт (а), гардишли тўгин (б), оптик ойнани маҳкамловчи гардишча (в), қобиқ (г), лампа нуруни тарқатгич (д), лампа (е), ётиқ ростлаш винти (ё), жипслагич ҳалқа (ж), тик ростлаш винти (з), қайтаргич (и).

II. Орқа чироқларнинг автомобиль электр ускуналаридаги ва-зифаси нимадан иборат?

а) I. Автомобилнинг орқага юргизилиши ҳақида огоҳлантиради; б) автомобильнинг тартиб белгисини ёритади ва орқада келаётган автомобиль ҳайдовчисига сиртқи ўлчамларини кўрсатади; в) автомобиль тормозланиши ҳақида орқадаги ҳайдовчи огоҳ-лантирилади; г) ҳаракат вақтида ва жойида турганда автомобил-нинг сиртқи ўлчамларини кўрсатиб туриш учун.

2. Орқа чироқни олдинги чироққа алоқасиз равишда ёқиш мумкинми?

а) мумкин эмас; б) истаган шароитда мумкин; в) жойида турганда мумкин.



218-рasm. Автомобиль чироғининг чизмаси.

III. Остки чироқлар автомобиль электр ускуналарида қандай аҳамиятга эга?

а) ҳаракат пайтида ва жойида турганда автомобиль сиртқи ўлчамларини кўрсатиб туриш учун;

б) йўл ёмон кўринганида автомобиль сиртқи ўлчамларини ва йўлини ёритиш учун;

в) йўл ёмон кўринганида олдиндаги йўлни ёритиш учун.

2. Оддий лампали асосий фаранинг ёруғлик даражасига нисбатан галоген лампали чироқнинг ишлатилиши афзаллиги қуйида келтирилган жавобларнинг қайси бирида аниқ таърифланган?

а) 30...40 м гача узоқликдаги ёруғликни кўришга ёрдам беради; б) 70...80 м гача узоқликдаги ёруғликни кўришга ёрдам беради; в) 100...116 м гача узоқликдаги ёруғликни кўришга ёрдам беради.

10-топшириқ (219-рasm).

1. Расмда автомобилларнинг ёритиш асбоблари жойлашган қисмлар қайси рақамлар билан белгиланган?


Тормоз дараклагичи (а); орқа сиртқи ўлчам чироқлари (б); тартиб белгисини ёритувчи чироқлар (в); ёруғлик қайтаргичлар (г); орқага юриш фонари (д); бурилиш кўрсаткичи (е); олдинги сиртқи ўлчам чироқлари (ё).

II. 1. Келтирилган жавобларнинг қайси бирида остки чироқларнинг вазифаси аниқ таърифланган.

а) тормозлаш пайтида огоҳлантириш учун; б) тунда тўхташ жойидаги автомобилнинг сиртқи ўлчамларини кўрсатиш учун; в) тунда рўпарадан келаётган автомобилнинг огоҳ бўлиши учун.

2. Марказий қайта улагичнинг (переключателнинг) асосий вазифаси нимадан иборат?

а) Огоҳлантирувчи ёритиш асбобларини узиш ва улаш;



219-расм. Автомобилларда ёритиш асбобларини жойлаштириш:

а — кетинги чироқлари тик жойлашувга эга бўлган ГАЗ-24 "Волга" автомобили, кетинги чироқлари, б — ётиқ жойлашувга эга бўлган "Москвич-2140".

б) бурилиш кўрсаткичи, сиртқи ўлчам фонарлари ва чироқларни узиб улаш;

в) кабина пештоқчасидаги лампани, чироқларни ва чироқни ёқиб-ўчириш.

*ДАРАКЛАШ ВА НАЗОРАТ-ЎЛЧОВ АСБОВЛАРИ, ИНГА ТУШИРИШ ВА
ЎТ ОЛДИРИШ ТАРМОҒИ МАВЗУИ БЎЙИЧА ТЎҒРИ ЖАВОБЛАР:*

1-топшириқ. I. а(19), б(16), в(13), г(15), д(11), е(4), ё(1), ж(17), з(9), и(2), й(3), к(5), л(6), м(7), н(8), о(10), п(12), р(14), с(18). II. 1(а), 2(г), 3(д), 4(б). III. 1(а), 2(а), 3(б), 4(б), 5(а), 6(б), 7(а), 8(а).

2-топшириқ. I. а(8), б(9), в(10), г(11), д(12), е(13), ё(4), ж(5), з(6), и(7), й(1,2), к(14), л(15,21), м(16), н(17), о(22), п(18), р(20), с(19), т(23), у(1), ф(К, Б, Э). II. 1(а), 2(в), 3(г), 4(б). III. 1(в), 2(а), 3(б), 4(г).

3-топшириқ. I. а(9), б(8), в(4), г(2), д(5), е(6), ё(7), ж(3), з(2). II. 1(б), 2(б). III. 1(в), 2(б), 3(б).

4-топшириқ(78-расм). I. а(2), б(9), в(1), г(3), д(4), е(5), ё(7), ж(8), з(6). II. 1(б), 2(а), 3(а), 4(в). III. 1(а), 2(в), 3(б), 4(д).

- 5-топшириқ. I. 1(а), II. 1(б), 2(г), III. 1(б), 2(в).
- 6-топшириқ. I. 1(а), 2(а). II. а(9), б(4), в(7), г(6), д(5), е(1), ё(2,3), ж(8). III. 1(б), 2(а), 3(б).
- 7-топшириқ. I. 1(б), 2(а), II. а(8, 9, 10), б(11), в(1), г(2), д(6), е(4), ё(3,5). III. а(1), б(3), в(5).
- 8-топшириқ. I. 1(а), 2(б). II. а(5), б(4), в(2), г(3), д(1). III. 1(а), 2(б).
- 9-топшириқ. I. а(10), б(1), в(2), г(9), д(3), е(4), ё(8), ж(7), з(6), и(5). II. 1(а), 2(а). III. 1(б), 2(в).
- 10-топшириқ. I. а(7), б(3), в(5), г(6), д(5), е(2), ё(1). II. 1(б), 2(а).

АДАБИЁТЛАР

1. Автомобиллар, тиркама ва ярим тиркамалар (рус тилида), стандартлар тўплами. "Стандарт", М., 1974.
2. Автомобилсозлик материалларига оид справочник (рус тилида). "Машиностроение", М., 1977.
3. В. И. Анохин. Ватанимиз автомобиллари (рус тилида), "Машиностроение", М., 1977.
4. В. П. Беспалько. Программалаштириб ўқитишда дидактика асослари (рус тилида). Просвещение, М., 1977.
5. Н. Н. Вишняков, В. К. Вахламов, А. Н. Нарбут ва бошқалар. Автомобиль. Конструкция асослари (рус тилида), "Машиностроение", М., 1985.
6. Е. Г. Григорьев, Б. Д. Колубоев ва бошқалар. Газбаллонли автомобиллар (рус тилида), "Машиностроение", М., 1989.
7. М. И. Ерецкий, Н. Д. Айрапетян. Тест саволларини ва программалаштириб ўргатиш усулларини яратиш (рус тилида). М., МАДИ. 1977.
8. Д. Кнут. ЭХМ да программалаштирилган саволларни яратиш санъати (рус тилида), "Мир", М., 1978.
9. Х. М. Маматов, Ю. Т. Турдиев, Ш. Ш. Шамақмудов, М. О. Қодирхонов. Автомобиллар. Конструкция ва назария асослари. Олий ўқув юртлари учун дарслик. "Ўқитувчи", Т., 1982.
10. Х. М. Маматов. Автомобиллар. (Автомобиллар конструкциясидан олий ўқув юртлари учун программалаштирилган ўқув қўлланмаси). "Ўқитувчи", Т., 1986.
11. Х. М. Маматов. Автомобиллар. (Олий ўқув юртлари учун) рус тилида, "Ўқитувчи", Т., 1992. 240 бет.
12. Х. М. Маматов. Поршень ҳалқаларининг айланиш ва ейилиш масалалари ўрганиш (рус тилида). УзССР ФА техника фанлари серияси, "Известия" журнали, 1968, № 6, "Фан".
13. Я. Павловский. Автомобиль кузовлари (рус тилида). "Машиностроение", М., 1982.
14. М. А. Рунец. Автомобиль механигининг справочниги (рус тилида). "Транспорт", М., 1976.
15. В. И. Скобелев. Автомобиль ва тиркамаларнинг ёритиш асбоблари (рус тилида). "Энергоиздат", М., 1981.
16. Н. Ф. Тализина. Билишни қабул қилиш жараёнларини бошқариш (рус тилида). МГУ, М., 1975.
17. Э. В. Унгер, Н. И. Левин ва бошқалар. КамАЗ автомобилининг тузилиши ва техник қарови (рус тилида). "Транспорт", М., 1986.

МУНДАРИЖА

Сўз боши	3
Кириш	4
Китобдаги программалаштирилган топшириқли машқлардан фойдаланиш юзасидан амалий йул-йуриқлар	5
Биринчи қисм	
Автомобилларнинг тузилиши, ишлаши ва конструктив хусусиятлари	7
1-боб. Автомобиль ҳақида умумий маълумотлар	7
1-§. Автомобиль тарихидан	7
2-§. Собиқ Иттифоқда автомобилсозликнинг ривожланиш босқичлари	10
3-§. Истиқлол ва автомобилсозлик	12
4-§. Автомобиль ва табиатни муҳофаза қилиш	15
2-боб. Автомобилларнинг умумий тузилиши ва уларнинг конструктив хусусиятлари	17
5-§. Автомобилларнинг таснифи (классификацияси)	17
6-§. Автомобилларнинг асосий нусхалари (моделлари) ҳақида умумий маълумот ва уларнинг техникавий тавсифи	22
7-§. Автомобилнинг умумий тузилиши	24
8-§. Автомобилларнинг конструктив хусусиятлари	27
1-мавзу. Автомобилнинг таснифи ва тузилиши	27
3-боб. Автомобиль двигателларининг умумий тузилиши ва ишлаш услуги	36
9-§. Автомобиль двигателларининг таснифи	36
10-§. Поршеньли ички ёнув двигателларининг тузилиши ва асосий кўрсаткичлар	37
11-§. Тўрт тактли поршеньли ички ёнув двигателларининг иш цикли	40
12-§. Икки тактли поршеньли ички ёнув двигателларининг иш цикли	43
13-§. Дизель ва карбюраторли двигателларни таққослаш	44
14-§. Двигателларнинг ташқи тавсифномаси	45
15-§. Газ турбинали автомобиль двигателларининг тасвирий чизмаси ва ишлаш услуги	47
2-мавзу. Автомобиль двигатели ва унинг кўрсаткичлари ҳақида умумий маълумотлар	49
4-боб. Кривошип-шатунли механизмнинг умумий тузилиши, ишлаши ва конструктив хусусиятлари	55
16-§. Кривошип-шатунли механизмнинг вазифаси, жойлашish тизими ва умумий тузилиши	55
17-§. Цилиндрлар ва блок-картер	57
18-§. Цилиндрлар блоки қалъғи	59
19-§. Поршеньлар, поршень ҳалқалари ва бармоқлари	60
20-§. Шатун ва шатун подшипниклари	65
21-§. Тирсакли вал, ўзак подшипниклари ва маховик	67
22-§. Двигателни рамага маҳкамлаш	70
3-мавзу. Кривошип-шатунли механизм	71
5-боб. Газ тақсимлаш механизмининг тузилиши, ишлаши ва конструктив хусусиятлари	79
23-§. Газ тақсимлаш механизмининг вазифаси ва ишлаш услуги	79
24-§. Газ тақсимлаш механизмининг фазалари	82
25-§. Газ тақсимлаш механизмининг деталлари	84
4-мавзу. Газ тақсимлаш механизми	88
6-боб. Совитиш тармоғи	99

- 26-§. Совитиш тармогининг вазифаси
- 27-§. Суюқлик билан совитиш тарм
- 28-§. Совитиш суюқлиги
- 29-§. Суюқлик билан совитиш
- 30-§. Ҳаво билан совитиш тар

5-мавзу. Двигательнинг совити

7-боб. Мойлаш тармоги

31-§. Мойлаш тармогини

32-§. Мойлаш тармоги

33-§. Аралашган (ком

хусусиятлари

34-§. Двигатель кал

35-§. Ишлатилгани

6-мавзу. Мойлаш

8-боб. Карбю

36-§. Таъмин

37-§. Ёнилги

таъсир

38-§. Оддий

39-§. Карб

тармоги

✓ 40-§. Ён

ту

41-§. Ё

42-§. Ё

43-§. Ё

ус

44

237

19

60

840